

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства Республики Казахстан
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И
СМЕТАМ

**ҚҰРЫЛЫС-МОНТАЖ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ДАРА
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАР
4-ЖИНАҚ. ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС.
1-ШЫҒАРЫЛЫМ. ЭЛЕКТРМЕН ЖАБЫҚТАУДЫҢ
СЫРТҚЫ ЖЕЛІЛЕРІ**

**1-БӨЛІМ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ, БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ,
АТЫРАУ ОБЛЫСЫ, МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ**

**ЕДИНИЧНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
СБОРНИК 4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
ВЫПУСК 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ**

**ЧАСТЬ 1
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗАПАДНО-
КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ,
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2024
НДЦС РК 8.04-03-2024**

Ресми басылым

Издание официальное

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан**

Государственные нормативы в области архитектуры,
градоостроительства и строительства Республики Казахстан
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И
СМЕТАМ

ҚҰРЫЛЫС-МОНТАЖ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ДАРА
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАР

4-ЖИНАҚ. ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС.

1-ШЫҒАРЫЛЫМ. ЭЛЕКТРМЕН ЖАБЫҚТАУДЫҢ
СЫРТҚЫ ЖЕЛІЛЕРІ

1-БӨЛІМ

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ, БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ,
АТЫРАУ ОБЛЫСЫ, МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ

ЕДИНИЧНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

СБОРНИК 4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

ВЫПУСК 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗАПАДНО-
КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ,
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2024

НДЦС РК 8.04-03-2024

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАҒАН ЖӘНЕ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 12.06.2024 ж. № 94-НҚ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	01.07.2024 жылдан бастап
4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 15.03.2024 ж. № 39-нқ бұйрығымен бекітілген ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2023* «Құрылыс-монтаж жұмыстарына арналған дара сметалық бағалар. 1-жинақ. Ғимараттар. 1-шығарылым. Тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы ғимараттар»

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (КДС ЖКХ МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН	Приказом КДС ЖКХ МПС РК от 12.06.2024 года № 94-НҚ
И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.07.2024 года
4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН	НДЦС РК 8.04-03-2023* «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения», утвержденногo приказом КДС ЖКХ МПС РК от 15.03.2024 года № 39-нқ

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства

Содержание

Раздел 6401 Наружные сети электроснабжения	1
Подраздел 6401-01 Устройства распределительные и подстанции	1
Подраздел 6401-02 Сети электрические и канализация электроэнергии	9
Подраздел 6401-03 Электросиловые и электроосветительные установки.....	21

ДЛЯ ЗАМЕТОК

<u>Код ЕСН</u> <u>Код ЭСН</u>	Наименование	Ед. изм.	Единая сметная цена по региону, тенге	
			Актюбинская обл.	Западно- Казахстанская обл.
			Атырауская обл.	Мангыстауская обл.
1	2	3	4	5
	Раздел 6401 Наружные сети электроснабжения			
	Подраздел 6401-01 Устройства распределительные и подстанции			
	Группа 6401-0101 Монтаж устройств распределительных открытых 6-330 кВ			
	Подгруппа 6401-0101-01 Монтаж трансформаторов трехфазных 35 кВ			
	Монтаж трансформатора трехфазного 35 кВ,			
<u>6401-0101-0101</u> <u>1308-0101-0101</u>	мощность 250 кВ•А	шт.	<u>167726</u> 173017	<u>168182</u> 213341
<u>6401-0101-0102</u> <u>1308-0101-0102</u>	мощность 400 кВ•А	шт.	<u>196327</u> 202333	<u>196848</u> 248591
<u>6401-0101-0103</u> <u>1308-0101-0103</u>	мощность 630 кВ•А	шт.	<u>225674</u> 232681	<u>226281</u> 286384
<u>6401-0101-0104</u> <u>1308-0101-0104</u>	мощность 1000 кВ•А	шт.	<u>275918</u> 284255	<u>276646</u> 348760
<u>6401-0101-0105</u> <u>1308-0101-0105</u>	мощность 1600 кВ•А	шт.	<u>1169008</u> 1206364	<u>1172213</u> 1490303
	Подгруппа 6401-0101-02 Монтаж трансформаторов тока измерительных			
	Монтаж трансформатора тока измерительного,			
<u>6401-0101-0201</u> <u>1308-0101-0601</u>	напряжение 35 кВ	комплект	<u>132669</u> 137042	<u>132828</u> 166631
<u>6401-0101-0202</u> <u>1308-0101-0602</u>	напряжение 110 кВ	комплект	<u>188912</u> 195205	<u>189136</u> 237151
<u>6401-0101-0203</u> <u>1308-0101-0603</u>	напряжение 150 кВ	комплект	<u>212859</u> 219766	<u>213107</u> 265890
<u>6401-0101-0204</u> <u>1308-0101-0604</u>	напряжение 220 кВ	комплект	<u>368243</u> 380814	<u>368470</u> 461618
<u>6401-0101-0205</u> <u>1308-0101-0605</u>	напряжение 330 кВ	комплект	<u>591520</u> 612380	<u>591833</u> 742010
	Подгруппа 6401-0101-03 Монтаж трансформаторов напряжения измерительных			
	Монтаж трансформатора напряжения измерительного,			
<u>6401-0101-0301</u> <u>1308-0101-0701</u>	напряжение 35 кВ	комплект	<u>159197</u> 164010	<u>159311</u> 198002
<u>6401-0101-0302</u> <u>1308-0101-0702</u>	напряжение 110 кВ	комплект	<u>224774</u> 231877	<u>224930</u> 280561
<u>6401-0101-0303</u> <u>1308-0101-0703</u>	напряжение 220 кВ	комплект	<u>387023</u> 398120	<u>387438</u> 482309
<u>6401-0101-0304</u> <u>1308-0101-0704</u>	напряжение 330 кВ	комплект	<u>844740</u> 869262	<u>845760</u> 1059448
	Подгруппа 6401-0101-04 Обработка трансформаторного масла			
<u>6401-0101-0401</u> <u>1308-0101-1001</u>	Очистка от механических примесей и сушка масла для трансформатора до 35 кВ и другого оборудования	т	<u>16599</u> 16720	<u>15896</u> 20318
	Подгруппа 6401-0101-05 Монтаж разъединителей			
	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение 35 кВ на ток 1000 А,			
<u>6401-0101-0501</u> <u>1308-0101-1101</u>	без заземляющих ножей	комплект	<u>152387</u> 157404	<u>152486</u> 192219
<u>6401-0101-0502</u> <u>1308-0101-1102</u>	с одним или двумя заземляющими ножами	комплект	<u>213612</u> 220549	<u>213712</u> 270434

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Подгруппа 6401-0101-06 Монтаж заземлителей			
<u>6401-0101-0601</u> <u>1308-0101-1301</u>	Монтаж заземлителя однополюсного, напряжение 110 кВ	шт.	<u>112363</u> <u>116201</u>	<u>112412</u> <u>143507</u>
	Подгруппа 6401-0101-07 Монтаж разрядников			
<u>6401-0101-0701</u> <u>1308-0101-1501</u>	Монтаж разрядника вентильного трехфазного, напряжение 35 кВ	комплект т	<u>92581</u> <u>95649</u>	<u>92655</u> <u>115203</u>
	Подгруппа 6401-0101-08 Монтаж ограничителей			
<u>6401-0101-0801</u> <u>1308-0101-1510</u>	Монтаж ограничителя перенапряжений нелинейного трехфазного, напряжение 220 кВ	комплект т	<u>135122</u> <u>138994</u>	<u>134922</u> <u>166653</u>
	Подгруппа 6401-0101-09 Монтаж предохранителей			
<u>6401-0101-0901</u> <u>1308-0101-1601</u>	Монтаж предохранителя, напряжение 35 кВ	шт.	<u>17725</u> <u>18459</u>	<u>17723</u> <u>22575</u>
	Подгруппа 6401-0101-10 Монтаж изоляторов опорных			
	Монтаж изолятора опорного,			
<u>6401-0101-1001</u> <u>1308-0101-1708</u>	напряжение 35 кВ	шт.	<u>19348</u> <u>20007</u>	<u>19349</u> <u>24057</u>
<u>6401-0101-1002</u> <u>1308-0101-1709</u>	напряжение 110 кВ	шт.	<u>22592</u> <u>23320</u>	<u>22586</u> <u>27588</u>
	Подгруппа 6401-0101-11 Монтаж гибких ошиновок			
	Монтаж шины сборной трехфазной, напряжение 35 кВ, сечение до 400 мм ² ,			
<u>6401-0101-1101</u> <u>1308-0101-2101</u>	количество проводов в фазе -1	пролет	<u>196565</u> <u>202909</u>	<u>196577</u> <u>251797</u>
<u>6401-0101-1102</u> <u>1308-0101-2102</u>	количество проводов в фазе -2	пролет	<u>288233</u> <u>298228</u>	<u>288564</u> <u>373007</u>
	Подгруппа 6401-0101-12 Монтаж спусков, петель или перемычек			
	Монтаж спуска, петли или перемычки (3 фазы), сечение провода до 300 мм ² ,			
<u>6401-0101-1201</u> <u>1308-0101-2301</u>	количество проводов в фазе -1	шт.	<u>33207</u> <u>34428</u>	<u>33264</u> <u>43337</u>
<u>6401-0101-1202</u> <u>1308-0101-2302</u>	количество проводов в фазе -2	шт.	<u>142640</u> <u>147927</u>	<u>142875</u> <u>186420</u>
	Подгруппа 6401-0101-13 Монтаж подстанций комплектных трансформаторных напряжением до 10 кВ			
	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором,			
<u>6401-0101-1301</u> <u>1308-0101-2501</u>	мощность до 400 кВ·А	шт.	<u>268118</u> <u>275909</u>	<u>268425</u> <u>335508</u>
<u>6401-0101-1302</u> <u>1308-0101-2502</u>	мощность до 1000 кВ·А	шт.	<u>372378</u> <u>383199</u>	<u>372906</u> <u>466063</u>
	Подгруппа 6401-0101-14 Монтаж подстанций блочных напряжением 35 кВ			
<u>6401-0101-1401</u> <u>1308-0101-2503</u>	Монтаж подстанции блочной напряжением 35 кВ по схеме: мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформатора до 6300 кВ·А	шт.	<u>6409359</u> <u>6625984</u>	<u>6421967</u> <u>8235499</u>
	Подгруппа 6401-0101-15 Монтаж подстанций блочных напряжением 110/35 кВ			
<u>6401-0101-1501</u> <u>1308-0101-2516</u>	Монтаж подстанции блочной напряжением 110/35 кВ по схеме: с одним трансформатором мощностью до 16000 кВ·А блок линия - трансформатор с выключателем	шт.	<u>11705349</u> <u>12113421</u>	<u>11726907</u> <u>15132889</u>

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Подгруппа 6401-0101-16 Монтаж блоков с оборудованием для комплектных подстанций			
<u>6401-0101-1601</u> <u>1308-0101-2526</u>	Монтаж блока с оборудованием для комплектных подстанций, 35 кВ с разъединителем или выключателем	шт.	<u>250600</u> <u>259261</u>	<u>251200</u> <u>323653</u>
	Подгруппа 6401-0101-17 Монтаж устройств распределительных комплектных 6-10 кВ			
	Монтаж шкафа распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания,			
<u>6401-0101-1701</u> <u>1308-0101-2601</u>	с выключателем	шт.	<u>210961</u> <u>218445</u>	<u>211250</u> <u>274079</u>
<u>6401-0101-1702</u> <u>1308-0101-2602</u>	с измерительным трансформатором	шт.	<u>106174</u> <u>109600</u>	<u>106129</u> <u>136163</u>
<u>6401-0101-1703</u> <u>1308-0101-2603</u>	с аппаратурой высокочастотной связи или резервной	шт.	<u>67911</u> <u>69997</u>	<u>67846</u> <u>86484</u>
<u>6401-0101-1704</u> <u>1308-0101-2604</u>	Монтаж шкафа распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки без коридора обслуживания, с выключателем	шт.	<u>170653</u> <u>176745</u>	<u>170896</u> <u>221895</u>
	Подгруппа 6401-0101-18 Монтаж устройств распределительных комплектных блочных 110 кВ			
<u>6401-0101-1801</u> <u>1308-0101-2701</u>	Монтаж ячейки распределительного устройства 110 кВ, линии	шт.	<u>2514420</u> <u>2586143</u>	<u>2502611</u> <u>3187206</u>
	Группа 6401-0102 Монтаж устройств распределительных закрытых 35 кВ			
	Подгруппа 6401-0102-01 Монтаж изоляторов			
	Монтаж изолятора напряжением 35 кВ,			
<u>6401-0102-0101</u> <u>1308-0102-0101</u>	опорного	комплект	<u>27014</u> <u>28045</u>	<u>27015</u> <u>34565</u>
<u>6401-0102-0102</u> <u>1308-0102-0102</u>	проходного	комплект	<u>84382</u> <u>87682</u>	<u>84387</u> <u>108802</u>
	Подгруппа 6401-0102-02 Монтаж разъединителей			
<u>6401-0102-0201</u> <u>1308-0102-0201</u>	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение 35 кВ, ток до 1000 А	шт.	<u>258714</u> <u>266164</u>	<u>258142</u> <u>322615</u>
	Подгруппа 6401-0102-03 Выключатели. Монтаж оборудования			
<u>6401-0102-0301</u> <u>1308-0102-0301</u>	Монтаж выключателя воздушного трехфазного, напряжение 35 кВ, ток 1600 А	комплект	<u>766825</u> <u>791343</u>	<u>766687</u> <u>979079</u>
	Подгруппа 6401-0102-04 Монтаж ошиновок гибких			
<u>6401-0102-0401</u> <u>1308-0102-0401</u>	Монтаж шины сборной трехфазной, напряжение до 220 кВ, с одним проводом в фазе на подвесном изоляторе	пролет	<u>575775</u> <u>589523</u>	<u>573426</u> <u>711505</u>
<u>6401-0102-0402</u> <u>1308-0102-0402</u>	Монтаж моста шинного трехфазного, с одним проводом в фазе на подвесных изоляторах	пролет	<u>231846</u> <u>237667</u>	<u>231035</u> <u>288051</u>
	Подгруппа 6401-0102-05 Монтаж ошиновок из алюминиевых шин			
<u>6401-0102-0501</u> <u>1308-0102-0501</u>	Монтаж ошиновки трехфазной аппаратов ячеек напряжением 110 кВ алюминиевыми трубами, диаметр 85 мм	пролет	<u>350169</u> <u>357995</u>	<u>345149</u> <u>437132</u>
	Группа 6401-0103 Монтаж устройств распределительных закрытых 3-20 кВ			

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Подгруппа 6401-0103-01 Монтаж изоляторов			
	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ,			
6401-0103-0101 1308-0103-0101	количество точек крепления 1	шт.	<u>2912</u> 3018	<u>2921</u> 3787
6401-0103-0102 1308-0103-0102	количество точек крепления 2	шт.	<u>2912</u> 3018	<u>2921</u> 3787
6401-0103-0103 1308-0103-0103	количество точек крепления 4	шт.	<u>4697</u> 4857	<u>4708</u> 6037
6401-0103-0104 1308-0103-0104	Монтаж изолятора опорного, напряжение до 20 кВ	шт.	<u>7313</u> 7547	<u>7329</u> 9275
	Монтаж изолятора проходного с овальным или квадратным фланцем,			
6401-0103-0105 1308-0103-0105	напряжение до 10 кВ	шт.	<u>7061</u> 7286	<u>7065</u> 9003
6401-0103-0106 1308-0103-0106	напряжение до 20 кВ	шт.	<u>9627</u> 9877	<u>9624</u> 11899
	Подгруппа 6401-0103-02 Монтаж трансформаторов тока			
	Монтаж трансформатора тока,			
6401-0103-0201 1308-0103-0201	напряжение до 10 кВ	шт.	<u>14258</u> 14719	<u>14293</u> 18067
6401-0103-0202 1308-0103-0202	напряжение до 20 кВ	шт.	<u>15443</u> 15914	<u>15478</u> 19369
	Подгруппа 6401-0103-03 Монтаж трансформаторов напряжения			
	Монтаж трансформатора напряжения до			
6401-0103-0301 1308-0103-0301	10 кВ, однофазного	шт.	<u>8451</u> 8696	<u>8472</u> 10505
6401-0103-0302 1308-0103-0302	10 кВ, трехфазного	шт.	<u>15675</u> 16169	<u>15717</u> 19824
6401-0103-0303 1308-0103-0303	20 кВ, трехфазного	шт.	<u>20924</u> 21633	<u>20983</u> 26809
	Подгруппа 6401-0103-05 Монтаж трансформаторов силовых			
	Монтаж трансформатора силового, масса до			
6401-0103-0501 1308-0103-1101	масса до 1 т	шт.	<u>140190</u> 144770	<u>140576</u> 178403
6401-0103-0502 1308-0103-1102	масса до 3 т	шт.	<u>247002</u> 254279	<u>247632</u> 309793
6401-0103-0503 1308-0103-1103	масса до 7 т	шт.	<u>340422</u> 350602	<u>341276</u> 426799
	Подгруппа 6401-0103-06 Монтаж разъединителей однополюсных			
	Монтаж разъединителя однополюсного с одной тягой, напряжение до 10 кВ,			
6401-0103-0601 1308-0103-0401	ток до 600 А	шт.	<u>6155</u> 6382	<u>6174</u> 8011
6401-0103-0602 1308-0103-0402	ток до 1000 А	шт.	<u>7127</u> 7362	<u>7148</u> 9064
6401-0103-0603 1308-0103-0403	ток до 3000 А	шт.	<u>14229</u> 14707	<u>14269</u> 18218
6401-0103-0604 1308-0103-0404	ток до 5000 А	шт.	<u>15060</u> 15545	<u>15100</u> 19128
	Подгруппа 6401-0103-07 Монтаж разъединителей трехполюсных			
	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ,			
6401-0103-0701 1308-0103-0501	ток до 600 А	шт.	<u>13602</u> 14068	<u>13634</u> 17506
6401-0103-0702 1308-0103-0502	ток до 1000 А	шт.	<u>25695</u> 26616	<u>25762</u> 33338

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0103-0703 1308-0103-0503	ток до 4000 А	шт.	<u>37239</u> 38403	<u>37291</u> 47166
Подгруппа 6401-0103-08 Монтаж приводов к разъединителям				
Монтаж привода к разъединителю с одной тягой,				
6401-0103-0801 1308-0103-0601	рычажный	шт.	<u>25108</u> 26032	<u>25166</u> 32527
6401-0103-0802 1308-0103-0602	червячный	шт.	<u>26074</u> 27010	<u>26130</u> 33641
6401-0103-0803 1308-0103-0603	моторный	шт.	<u>49846</u> 51681	<u>49975</u> 64755
6401-0103-0804 1308-0103-0604	Добавлять при установке дополнительной тяги к нормам 6401-0103-(0801-0803)	шт.	<u>29235</u> 30396	<u>29317</u> 38364
Подгруппа 6401-0103-09 Монтаж выключателей нагрузки				
Монтаж выключателя нагрузки с приводом,				
6401-0103-0901 1308-0103-0701	ручной	шт.	<u>38822</u> 40232	<u>38912</u> 50243
6401-0103-0902 1308-0103-0702	электромагнитный	шт.	<u>67547</u> 70067	<u>67728</u> 88188
Подгруппа 6401-0103-10 Монтаж предохранителей				
6401-0103-1001 1308-0103-1001	Монтаж предохранителя	шт.	<u>7140</u> 7379	<u>7170</u> 9095
Подгруппа 6401-0103-11 Сушка масла				
6401-0103-1101 1308-0103-1301	Сушка масла трансформаторного	т	<u>101394</u> 104507	<u>101000</u> 129761
Подгруппа 6401-0103-12 Заливка электрооборудования маслом сухим трансформаторным				
6401-0103-1201 1308-0103-1401	Заливка трансформатора маслом сухим трансформаторным	т	<u>52351</u> 53427	<u>52178</u> 63769
6401-0103-1202 1308-0103-1402	Заливка электрооборудования (кроме трансформатора) маслом сухим трансформаторным	т	<u>102945</u> 106193	<u>103228</u> 131011
Подгруппа 6401-0103-13 Монтаж разрядников				
Монтаж разрядника трехфазного,				
6401-0103-1301 1308-0103-1501	напряжение до 10 кВ	комплек т	<u>21287</u> 21996	<u>21346</u> 27172
6401-0103-1302 1308-0103-1502	напряжение до 20 кВ	комплек т	<u>45834</u> 47335	<u>45962</u> 58517
Подгруппа 6401-0103-14 Монтаж конденсаторов статических				
Монтаж конденсатора статического на установленных конструкциях,				
6401-0103-1401 1308-0103-1601	масса до 15 кг	шт.	<u>12389</u> 12819	<u>12380</u> 16091
6401-0103-1402 1308-0103-1602	масса до 25 кг	шт.	<u>12854</u> 13291	<u>12845</u> 16635
6401-0103-1403 1308-0103-1603	масса до 40 кг	шт.	<u>13269</u> 13713	<u>13260</u> 17128
6401-0103-1404 1308-0103-1604	масса до 70 кг	шт.	<u>19834</u> 20516	<u>19846</u> 25669
6401-0103-1405 1308-0103-1605	масса до 100 кг	шт.	<u>21152</u> 21855	<u>21166</u> 27224
6401-0103-1406 1308-0103-1606	масса до 150 кг	шт.	<u>22688</u> 23418	<u>22705</u> 29040
Подгруппа 6401-0103-15 Монтаж установок (шкафов) комплектных конденсаторных				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Монтаж установки (шкафа) комплектной конденсаторной на установленных конструкциях,			
6401-0103-1501 1308-0103-1607	масса до 100 кг	шт.	<u>15109</u> 15615	<u>15151</u> 19414
6401-0103-1502 1308-0103-1608	масса до 500 кг	шт.	<u>40317</u> 41498	<u>40422</u> 50758
6401-0103-1503 1308-0103-1609	масса до 900 кг	шт.	<u>53933</u> 55337	<u>54062</u> 66833
6401-0103-1504 1308-0103-1610	масса до 1700 кг	шт.	<u>104573</u> 107326	<u>104824</u> 129778
	Подгруппа 6401-0103-16 Монтаж шин сборных - одна полоса в фазе			
	Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой,			
6401-0103-1601 1308-0103-1701	сечение до 250 мм ²	м	<u>2960</u> 3069	<u>2963</u> 3871
6401-0103-1602 1308-0103-1702	сечение до 500 мм ²	м	<u>3767</u> 3903	<u>3769</u> 4902
	Подгруппа 6401-0103-17 Монтаж шин ответвительных - одна полоса в фазе			
	Монтаж шины ответвительной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой,			
6401-0103-1701 1308-0103-2101	сечение до 250 мм ²	м	<u>3311</u> 3430	<u>3309</u> 4327
6401-0103-1702 1308-0103-2102	сечение до 350 мм ²	м	<u>3763</u> 3896	<u>3757</u> 4907
6401-0103-1703 1308-0103-2103	сечение до 700 мм ²	м	<u>4847</u> 5016	<u>4839</u> 6305
6401-0103-1704 1308-0103-2104	сечение до 1000 мм ²	м	<u>5783</u> 5983	<u>5773</u> 7517
	Подгруппа 6401-0103-18 Монтаж шин ответвительных - две полосы в фазе			
6401-0103-1801 1308-0103-2201	Монтаж шины ответвительной - две полосы в фазе, медной или алюминиевой, сечение до 350 мм ²	м	<u>6845</u> 7086	<u>6836</u> 8923
	Подгруппа 6401-0103-19 Монтаж мостов шинных для сборных распределительных устройств			
	Монтаж моста шинного для сборных распределительных устройств,			
6401-0103-1901 1308-0103-2801	количество опорных изоляторов 9	шт.	<u>92755</u> 95792	<u>93126</u> 117525
6401-0103-1902 1308-0103-2802	количество опорных изоляторов 12	шт.	<u>121135</u> 125108	<u>121625</u> 153533
	Подгруппа 6401-0103-20 Монтаж приборов измерения и защиты			
	Монтаж прибора измерения и защиты,			
6401-0103-2001 1308-0103-2901	количество подключаемых концов до 2	шт.	<u>6603</u> 6842	<u>6624</u> 8580
6401-0103-2002 1308-0103-2902	количество подключаемых концов до 6	шт.	<u>7481</u> 7735	<u>7504</u> 9616
6401-0103-2003 1308-0103-2903	количество подключаемых концов до 12	шт.	<u>13169</u> 13645	<u>13209</u> 17119
6401-0103-2004 1308-0103-2904	Монтаж блок-контактора	шт.	<u>8275</u> 8538	<u>8298</u> 10528
	Подгруппа 6401-0103-21 Монтаж аппаратов управления и сигнализации			
	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации,			
6401-0103-2101 1308-0103-3001	количество подключаемых концов до 2	шт.	<u>6622</u> 6861	<u>6643</u> 8599
6401-0103-2102 1308-0103-3002	количество подключаемых концов до 6	шт.	<u>6622</u> 6861	<u>6643</u> 8599

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0103-2103 1308-0103-3003	количество подключаемых концов до 12	шт.	<u>6622</u> 6861	<u>6643</u> 8599
Подгруппа 6401-0103-22 Монтаж зажимов наборных				
6401-0103-2201 1308-0103-3101	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	<u>2396</u> 2487	<u>2403</u> 3126
Подгруппа 6401-0103-23 Монтаж устройства сигнально-блокировочных				
6401-0103-2301 1308-0103-3201	Монтаж устройства сигнально-блокировочного	шт.	<u>12229</u> 12659	<u>12262</u> 15912
Подгруппа 6401-0103-24 Монтаж камер сборных распределительных устройств				
Монтаж камеры сборного распределительного устройства				
6401-0103-2401 1308-0103-3301	с масляным выключателем	шт.	<u>150118</u> 155467	<u>150557</u> 194441
6401-0103-2402 1308-0103-3304	с выключателем нагрузки	шт.	<u>130156</u> 135049	<u>130551</u> 170084
6401-0103-2403 1308-0103-3302	трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	шт.	<u>120122</u> 124460	<u>120474</u> 155870
6401-0103-2404 1308-0103-3303	резервной	шт.	<u>90345</u> 93675	<u>90612</u> 117559
Подгруппа 6401-0103-25 Монтаж шкафов комплектных распределительных устройств				
6401-0103-2501 1308-0103-3401	Монтаж шкафа комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А	шт.	<u>400820</u> 407801	<u>398564</u> 479797
Подгруппа 6401-0103-26 Монтаж комплектных трансформаторных подстанций (КТП)				
Монтаж шкафа КТП ввода				
6401-0103-2601 1308-0103-3501	высоковольтного	шт.	<u>77287</u> 79085	<u>76857</u> 95910
6401-0103-2602 1308-0103-3502	низковольтного	шт.	<u>84237</u> 87075	<u>84363</u> 108556
Подгруппа 6401-0103-27 Монтаж ограждений, плит и металлических конструкций под оборудование				
6401-0103-2701 1308-0103-3601	Монтаж ограждения сетчатого	м²	<u>19093</u> 19591	<u>19176</u> 23228
6401-0103-2702 1308-0103-3602	Монтаж плиты проходной асбестоцементной или стальной для установки трансформатора тока, проходного изолятора или прохода шины	м²	<u>72647</u> 75207	<u>72930</u> 93510
6401-0103-2703 1308-0103-3603	Монтаж металлических конструкций	т	<u>1525796</u> 1538020	<u>1524431</u> 1624294
Группа 6401-0104 Монтаж устройств преобразовательных				
Подгруппа 6401-0104-01 Монтаж преобразователей				
Монтаж преобразователя,				
6401-0104-0101 1308-0104-0101	масса до 0,15 т	шт.	<u>53743</u> 55375	<u>53879</u> 67211
6401-0104-0102 1308-0104-0102	масса до 0,25 т	шт.	<u>74514</u> 76877	<u>74711</u> 94106
6401-0104-0103 1308-0104-0103	масса до 0,50 т	шт.	<u>104278</u> 107468	<u>104547</u> 131065

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0104-0104 1308-0104-0104	масса до 1,0 т	шт.	<u>153559</u> 158338	<u>153967</u> 193982
6401-0104-0105 1308-0104-0105	масса до 1,5 т	шт.	<u>189046</u> 194926	<u>189550</u> 239035
6401-0104-0106 1308-0104-0106	масса до 2,0 т	шт.	<u>241420</u> 248809	<u>242056</u> 304816
6401-0104-0107 1308-0104-0107	масса до 2,5 т	шт.	<u>285448</u> 294208	<u>286205</u> 360743
6401-0104-0108 1308-0104-0108	масса до 3,0 т	шт.	<u>302950</u> 312386	<u>303762</u> 383773
Подгруппа 6401-0104-02 Монтаж шкафов управления и регулирования				
6401-0104-0201 1308-0104-0201	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	<u>94945</u> 98135	<u>95214</u> 121732
Подгруппа 6401-0104-03 Монтаж шкафов с быстродействующими автоматами				
6401-0104-0301 1308-0104-0301	Монтаж шкафа с однополюсным быстродействующим автоматом, ток до 4000 А	шт.	<u>97289</u> 100413	<u>97551</u> 123360
Подгруппа 6401-0104-04 Монтаж устройств автоматических выпрямительных				
Монтаж устройства автоматического выпрямительного,				
6401-0104-0401 1308-0104-0501	масса до 0,1 т	шт.	<u>111915</u> 115934	<u>112246</u> 144608
6401-0104-0402 1308-0104-0502	масса до 0,25 т	шт.	<u>128977</u> 133666	<u>129362</u> 167119
6401-0104-0403 1308-0104-0503	масса до 0,5 т	шт.	<u>171689</u> 177941	<u>172203</u> 222544
Группа 6401-0105 Монтаж установок аккумуляторных				
Подгруппа 6401-0105-01 Монтаж аккумуляторов кислотных стационарных				
Монтаж аккумулятора кислотного стационарного,				
6401-0105-0101 1308-0105-0101	тип С-1, СК-1	шт.	<u>12027</u> 12473	<u>12063</u> 15659
6401-0105-0102 1308-0105-0102	тип С-2, СК-2	шт.	<u>12520</u> 12966	<u>12556</u> 16152
6401-0105-0103 1308-0105-0103	тип С-3, СК-3	шт.	<u>18662</u> 19332	<u>18717</u> 24111
6401-0105-0104 1308-0105-0104	тип С-4, СК-4, С-5, СК-5	шт.	<u>19331</u> 20001	<u>19386</u> 24780
6401-0105-0105 1308-0105-0105	тип С-6, СК-6, С-8, СК-8	шт.	<u>24898</u> 25791	<u>24972</u> 32163
6401-0105-0106 1308-0105-0106	тип С-10, СК-10, С-12, СК-12	шт.	<u>31479</u> 32596	<u>31571</u> 40561
6401-0105-0107 1308-0105-0107	тип С-14, СК-14, С-16, СК-16	шт.	<u>36984</u> 38323	<u>37094</u> 47881
6401-0105-0108 1308-0105-0108	тип С-18, СК-18, С-20, СК-20	шт.	<u>43707</u> 45270	<u>43835</u> 56421
6401-0105-0109 1308-0105-0109	тип С-24, СК-24, С-28, СК-28	шт.	<u>49394</u> 51180	<u>49541</u> 63924
6401-0105-0110 1308-0105-0110	тип С-32, СК-32, С-36, СК-36, С-40, СК-40	шт.	<u>61354</u> 63587	<u>61537</u> 79517
6401-0105-0111 1308-0105-0111	тип С-44, СК-44, С-48, СК-48	шт.	<u>69097</u> 71553	<u>69299</u> 89076

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0105-0112 1308-0105-0112	тип С-52, СК-52, С-56, СК-56	шт.	<u>81165</u> 84067	<u>81403</u> 104776
6401-0105-0113 1308-0105-0113	тип С-60, СК-60, С-64, СК-64	шт.	<u>93165</u> 96514	<u>93441</u> 120409
6401-0105-0114 1308-0105-0114	тип С-68, СК-68, С-72, СК-72	шт.	<u>100613</u> 104186	<u>100907</u> 129674
6401-0105-0115 1308-0105-0115	тип С-76, СК-76, С-80, СК-80, С-84, СК-84	шт.	<u>107033</u> 110829	<u>107345</u> 137909
6401-0105-0116 1308-0105-0116	тип С-88, СК-88, С-92, СК-92, С-96, СК-96	шт.	<u>125252</u> 129717	<u>125619</u> 161577
6401-0105-0117 1308-0105-0117	тип С-100, СК-100, С-104, СК-104, С-108, СК-108	шт.	<u>143620</u> 148756	<u>144043</u> 185395
6401-0105-0118 1308-0105-0118	тип С-112, СК-112, С-116, СК-116, С-120, СК-120	шт.	<u>156158</u> 161740	<u>156617</u> 201565
6401-0105-0119 1308-0105-0119	тип С-124, СК-124, С-128, СК-128, С-132, СК-132	шт.	<u>174527</u> 180779	<u>175041</u> 225382
6401-0105-0120 1308-0105-0120	тип С-136, СК-136, С-140, СК-140, С-144, СК-144, С-148, СК-148	шт.	<u>192730</u> 199651	<u>193299</u> 249034
Подгруппа 6401-0105-02 Формирование и контрольный заряд-разряд батарей аккумуляторных				
6401-0105-0201 1308-0105-0201	Формирование и контрольный заряд-разряд батареи аккумулятора кислотного стационарного	шт.	<u>545979</u> 567414	<u>547741</u> 720341
6401-0105-0202 1308-0105-0202	Добавлять на каждую последующую батарею сверх одной, при одновременном формировании к норме 6401-0105-0201	шт.	<u>381048</u> 396008	<u>382278</u> 502738
6401-0105-0203 1308-0105-0203	Дополнительный тренировочный цикл "заряд-разряд" при формировании батареи аккумулятора кислотного стационарного	шт.	<u>96684</u> 100480	<u>96996</u> 127560
Подраздел 6401-02 Сети электрические и канализация электроэнергетики				
Группа 6401-0201 Прокладка кабельных линий до 500 кВ				
Подгруппа 6401-0201-01 Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовых траншеях без покрытия				
Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,				
6401-0201-0101 1308-0201-0201	масса 1 м до 1 кг	м	<u>1058</u> 1084	<u>1057</u> 1304
6401-0201-0102 1308-0201-0202	масса 1 м до 2 кг	м	<u>1152</u> 1181	<u>1151</u> 1423
6401-0201-0103 1308-0201-0203	масса 1 м до 3 кг	м	<u>1286</u> 1317	<u>1286</u> 1582
6401-0201-0104 1308-0201-0204	масса 1 м до 6 кг	м	<u>1897</u> 1942	<u>1893</u> 2335
6401-0201-0105 1308-0201-0205	масса 1 м 9 кг	м	<u>2125</u> 2175	<u>2122</u> 2612
6401-0201-0106 1308-0201-0206	масса 1 м 13 кг	м	<u>2326</u> 2381	<u>2324</u> 2851
Подгруппа 6401-0201-02 Устройство постели для кабеля				
6401-0201-0201 1308-0201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	<u>769</u> 791	<u>771</u> 961
6401-0201-0202 1308-0201-0302	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	<u>237</u> 243	<u>237</u> 296

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Подгруппа 6401-0201-03 Покрытие одного кабеля, проложенного в траншеях,			
	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях,			
6401-0201-0301 1308-0201-0401	кирпичом	м	<u>720</u> 741	<u>723</u> 898
6401-0201-0302 1308-0201-0403	плитами	м	<u>763</u> 784	<u>764</u> 948
6401-0201-0303 1308-0201-0405	лентой сигнальной	м	<u>22</u> 23	<u>22</u> 29
	Добавлять на каждый последующий кабель			
6401-0201-0304 1308-0201-0402	к норме 6401-0201-0301	м	<u>371</u> 381	<u>371</u> 461
6401-0201-0305 1308-0201-0404	к норме 6401-0201-0302	м	<u>373</u> 382	<u>373</u> 463
	Подгруппа 6401-0201-04 Присоединение к зажимам жил провода или кабеля			
	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля,			
6401-0201-0401 1308-0201-0501	сечение до 2,5 мм ²	шт.	<u>682</u> 709	<u>685</u> 900
6401-0201-0402 1308-0201-0502	сечение до 6 мм ²	шт.	<u>739</u> 768	<u>742</u> 975
6401-0201-0403 1308-0201-0503	сечение до 16 мм ²	шт.	<u>853</u> 887	<u>856</u> 1126
6401-0201-0404 1308-0201-0504	сечение до 35 мм ²	шт.	<u>967</u> 1005	<u>970</u> 1276
6401-0201-0405 1308-0201-0505	сечение до 70 мм ²	шт.	<u>1024</u> 1064	<u>1027</u> 1351
6401-0201-0406 1308-0201-0506	сечение до 150 мм ²	шт.	<u>1592</u> 1655	<u>1598</u> 2101
6401-0201-0407 1308-0201-0507	сечение до 240 мм ²	шт.	<u>2104</u> 2187	<u>2111</u> 2776
6401-0201-0408 1308-0201-0508	сечение до 400 мм ²	шт.	<u>3185</u> 3310	<u>3195</u> 4202
	Подгруппа 6401-0201-05 Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ			
	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ,			
6401-0201-0501 1308-0201-0601	масса 1 м до 1 кг	м	<u>663</u> 679	<u>662</u> 803
6401-0201-0502 1308-0201-0602	масса 1 м до 2 кг	м	<u>771</u> 788	<u>768</u> 935
6401-0201-0503 1308-0201-0603	масса 1 м до 3 кг	м	<u>981</u> 1002	<u>978</u> 1189
6401-0201-0504 1308-0201-0604	масса 1 м до 6 кг	м	<u>1321</u> 1350	<u>1319</u> 1608
6401-0201-0505 1308-0201-0605	масса 1 м до 9 кг	м	<u>1643</u> 1680	<u>1641</u> 2002
6401-0201-0506 1308-0201-0606	масса 1 м до 13 кг	м	<u>1927</u> 1969	<u>1926</u> 2341
6401-0201-0507 1308-0201-0607	масса 1 м до 18 кг	м	<u>2337</u> 2389	<u>2335</u> 2845
	Подгруппа 6401-0201-06 Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ			
	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ,			

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0201-0601 1308-0201-0701	масса 1 м до 0,5 кг	м	<u>1708</u> 1746	<u>1706</u> 2064
6401-0201-0602 1308-0201-0702	масса 1 м до 1 кг	м	<u>1960</u> 2004	<u>1958</u> 2375
6401-0201-0603 1308-0201-0703	масса 1 м до 2 кг	м	<u>2245</u> 2295	<u>2242</u> 2725
6401-0201-0604 1308-0201-0704	масса 1 м до 3 кг	м	<u>2802</u> 2867	<u>2799</u> 3411
6401-0201-0605 1308-0201-0705	масса 1 м до 6 кг	м	<u>3569</u> 3651	<u>3566</u> 4348
6401-0201-0606 1308-0201-0706	масса 1 м до 9 кг	м	<u>4527</u> 4631	<u>4523</u> 5528
6401-0201-0607 1308-0201-0707	масса 1 м до 13 кг	м	<u>5768</u> 5901	<u>5763</u> 7051
6401-0201-0638 1308-0201-0708	масса 1 м до 18 кг	м	<u>7140</u> 7306	<u>7132</u> 8737
	Подгруппа 6401-0201-07 Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ			
	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы,			
6401-0201-0701 1308-0201-0801	масса 1 м до 1 кг	м	<u>938</u> 961	<u>936</u> 1152
6401-0201-0702 1308-0201-0802	масса 1 м до 2 кг	м	<u>1233</u> 1263	<u>1230</u> 1517
6401-0201-0703 1308-0201-0803	масса 1 м до 3 кг	м	<u>1515</u> 1552	<u>1511</u> 1866
6401-0201-0704 1308-0201-0804	масса 1 м до 6 кг	м	<u>2074</u> 2125	<u>2070</u> 2554
6401-0201-0705 1308-0201-0805	масса 1 м до 9 кг	м	<u>2589</u> 2652	<u>2582</u> 3189
6401-0201-0706 1308-0201-0806	масса 1 м до 13 кг	м	<u>3519</u> 3602	<u>3512</u> 4328
6401-0201-0707 1308-0201-0807	масса 1 м до 18 кг	м	<u>4557</u> 4665	<u>4548</u> 5604
	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине,			
6401-0201-0708 1308-0201-0810	масса 1 м до 1 кг	м	<u>1404</u> 1439	<u>1401</u> 1724
6401-0201-0709 1308-0201-0811	масса 1 м до 2 кг	м	<u>1699</u> 1739	<u>1694</u> 2086
6401-0201-0710 1308-0201-0812	масса 1 м до 3 кг	м	<u>2054</u> 2103	<u>2049</u> 2530
6401-0201-0711 1308-0201-0813	масса 1 м до 6 кг	м	<u>2940</u> 3011	<u>2934</u> 3627
6401-0201-0712 1308-0201-0814	масса 1 м до 9 кг	м	<u>3877</u> 3973	<u>3868</u> 4788
6401-0201-0713 1308-0201-0815	масса 1 м до 13 кг	м	<u>5313</u> 5444	<u>5302</u> 6559
6401-0201-0714 1308-0201-0816	масса 1 м до 18 кг	м	<u>7099</u> 7272	<u>7083</u> 8766
	Подгруппа 6401-0201-08 Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ			
	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ,			
6401-0201-0801 1308-0201-0901	масса 1 м до 1 кг	м	<u>1010</u> 1033	<u>1008</u> 1232

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0201-0802 1308-0201-0902	масса 1 м до 2 кг	м	<u>1450</u> 1484	<u>1446</u> 1781
6401-0201-0803 1308-0201-0903	масса 1 м до 3 кг	м	<u>1911</u> 1955	<u>1905</u> 2347
6401-0201-0804 1308-0201-0904	масса 1 м до 6 кг	м	<u>2400</u> 2457	<u>2393</u> 2956
6401-0201-0805 1308-0201-0905	масса 1 м до 9 кг	м	<u>3276</u> 3354	<u>3271</u> 4030
6401-0201-0806 1308-0201-0906	масса 1 м до 13 кг	м	<u>4195</u> 4295	<u>4188</u> 5155
6401-0201-0807 1308-0201-0907	масса 1 м до 18 кг	м	<u>5134</u> 5255	<u>5126</u> 6310
Подгруппа 6401-0201-09 Прокладка подвешиваемого на троссе кабеля до 35 кВ				
Прокладка, подвешиваемого на троссе, кабеля до 35 кВ,				
6401-0201-0901 1308-0201-1001	масса 1 м до 1 кг	м	<u>2668</u> 2731	<u>2671</u> 3243
6401-0201-0902 1308-0201-1002	масса 1 м до 4 кг	м	<u>3600</u> 3683	<u>3601</u> 4386
Подгруппа 6401-0201-10 Установка конструкций металлических кабельных				
Установка стоек сборных кабельных конструкций (без полок),				
6401-0201-1001 1308-0201-1204	масса до 1,6 кг	шт.	<u>1611</u> 1649	<u>1584</u> 2030
6401-0201-1002 1308-0201-1205	масса до 2,4 кг	шт.	<u>1652</u> 1690	<u>1625</u> 2076
6401-0201-1003 1308-0201-1206	масса до 4 кг	шт.	<u>1690</u> 1729	<u>1663</u> 2120
Установка полок кабельных, на стойках,				
6401-0201-1004 1308-0201-1207	масса до 0,4 кг	шт.	<u>140</u> 145	<u>140</u> 180
6401-0201-1005 1308-0201-1208	масса до 0,7 кг	шт.	<u>184</u> 189	<u>184</u> 232
6401-0201-1006 1308-0201-1209	масса до 0,9 кг	шт.	<u>187</u> 193	<u>187</u> 237
Установка подвесов для прокладки кабеля под перекрытиями со стойками				
6401-0201-1007 1308-0201-1211	сдвоенными, масса до 4 кг	шт.	<u>2535</u> 2591	<u>2489</u> 3183
6401-0201-1008 1308-0201-1212	раздвинутыми, масса до 8 кг	шт.	<u>2801</u> 2861	<u>2755</u> 3497
Установка конструкций из профильной стали для крепления закладных подвесок,				
6401-0201-1009 1308-0201-1213	масса до 1 кг	шт.	<u>957</u> 986	<u>950</u> 1229
6401-0201-1010 1308-0201-1214	масса до 2 кг	шт.	<u>1042</u> 1072	<u>1035</u> 1325
6401-0201-1011 1308-0201-1201	Установка полок-кронштейн из угловой стали	т	<u>559317</u> 576816	<u>557055</u> 717914
6401-0201-1012 1308-0201-1202	Установка скоб П-образных из полосовой или угловой стали	т	<u>388558</u> 400503	<u>387039</u> 497373
6401-0201-1013 1308-0201-1203	Установка конструкций сварных	т	<u>279093</u> 287062	<u>277690</u> 353902
6401-0201-1014 1308-0201-1210	Установка оснований одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки	шт.	<u>816</u> 847	<u>819</u> 1073

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0201-1015 1308-0201-1215	Установка подвесок кабельных закладных для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг	шт.	$\frac{117}{121}$	$\frac{117}{154}$
	Подгруппа 6401-0201-11 Монтаж коробов для прокладки кабеля			
6401-0201-1101 1308-0201-1301	Монтаж коробов стальных со стойками и полками для прокладки кабеля до 35 кВ	м	$\frac{10160}{10411}$	$\frac{10104}{12622}$
	Подгруппа 6401-0201-12 Монтаж плит асбестоцементных			
6401-0201-1201 1308-0201-1401	Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях плит асбестоцементных	м ²	$\frac{1678}{1734}$	$\frac{1684}{2146}$
	Подгруппа 6401-0201-13 Заделка проходов при прокладке кабеля			
6401-0201-1302 1308-0201-1502	Заделка проходов при прокладке кабеля по стенам и потолкам	м уложенн ого кабеля	$\frac{58}{60}$	$\frac{58}{76}$
	Подгруппа 6401-0201-14 Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля			
	Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм ² ,			
6401-0201-1401 1308-0201-1804	количество жил до 4	шт.	$\frac{2942}{3003}$	$\frac{2946}{3453}$
6401-0201-1402 1308-0201-1805	количество жил до 7	шт.	$\frac{3624}{3712}$	$\frac{3631}{4353}$
6401-0201-1403 1308-0201-1806	количество жил до 10	шт.	$\frac{7207}{7434}$	$\frac{7226}{9063}$
6401-0201-1404 1308-0201-1807	количество жил до 14	шт.	$\frac{7207}{7434}$	$\frac{7226}{9063}$
6401-0201-1405 1308-0201-1808	количество жил до 19	шт.	$\frac{7216}{7443}$	$\frac{7235}{9072}$
6401-0201-1406 1308-0201-1809	количество жил до 27	шт.	$\frac{7224}{7451}$	$\frac{7243}{9080}$
6401-0201-1407 1308-0201-1810	количество жил до 37	шт.	$\frac{12912}{13361}$	$\frac{12948}{16583}$
	Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм ² ,			
6401-0201-1408 1308-0201-1811	количество жил до 4	шт.	$\frac{3178}{3246}$	$\frac{3184}{3744}$
6401-0201-1409 1308-0201-1812	количество жил до 7	шт.	$\frac{3861}{3955}$	$\frac{3868}{4644}$
6401-0201-1410 1308-0201-1813	количество жил до 10	шт.	$\frac{4608}{4732}$	$\frac{4618}{5628}$
	Подгруппа 6401-0201-15 Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией			
	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ,			
6401-0201-1501 1308-0201-1814	сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм ²	шт.	$\frac{6057}{6284}$	$\frac{6076}{7913}$
6401-0201-1502 1308-0201-1815	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	$\frac{6057}{6284}$	$\frac{6076}{7913}$
6401-0201-1503 1308-0201-1816	сечение одной жилы до 185 мм ²	шт.	$\frac{11745}{12194}$	$\frac{11781}{15416}$
6401-0201-1504 1308-0201-1817	сечение одной жилы до 240 мм ²	шт.	$\frac{11745}{12194}$	$\frac{11781}{15416}$
	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 10 кВ,			

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0201-1505 1308-0201-1818	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>11744</u> 12193	<u>11780</u> 15415
6401-0201-1506 1308-0201-1819	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>11744</u> 12193	<u>11780</u> 15415
	Подгруппа 6401-0201-16 Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля			
	Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,			
6401-0201-1601 1308-0201-1901	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>11745</u> 12194	<u>11781</u> 15416
6401-0201-1602 1308-0201-1902	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>11745</u> 12194	<u>11781</u> 15416
6401-0201-1603 1308-0201-1903	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>17432</u> 18105	<u>17487</u> 22920
6401-0201-1604 1308-0201-1904	сечение одной жилы до 240 мм ²	шт.	<u>17432</u> 18105	<u>17487</u> 22920
	Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ			
6401-0201-1605 1308-0201-1905	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>11745</u> 12194	<u>11781</u> 15416
6401-0201-1606 1308-0201-1906	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>11745</u> 12194	<u>11781</u> 15416
6401-0201-1607 1308-0201-1907	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>17432</u> 18105	<u>17487</u> 22920
	Подгруппа 6401-0201-17 Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля			
	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,			
6401-0201-1701 1308-0201-2001	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>17432</u> 18105	<u>17487</u> 22920
6401-0201-1702 1308-0201-2002	сечение одной жилы до 240 мм ²	шт.	<u>23119</u> 24015	<u>23193</u> 30423
	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,			
6401-0201-1703 1308-0201-2003	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>17432</u> 18105	<u>17487</u> 22920
6401-0201-1704 1308-0201-2004	сечение одной жилы до 185 мм ²	шт.	<u>17432</u> 18105	<u>17487</u> 22920
	Подгруппа 6401-0201-18 Установка заделок концевых сухих с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля			
	Установка заделок концевых сухих с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией, сечение одной жилы до 2,5 мм ² ,			
6401-0201-1801 1308-0201-2101	количество жил до 14	шт.	<u>2495</u> 2583	<u>2502</u> 3224
6401-0201-1802 1308-0201-2102	количество жил до 52	шт.	<u>3064</u> 3174	<u>3073</u> 3975
	Подгруппа 6401-0201-19 Установка заделок концевых из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля			
	Установка заделок концевых из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжение до 10 кВ,			
6401-0201-1901 1308-0201-2201	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>11707</u> 12156	<u>11743</u> 15378
6401-0201-1902 1308-0201-2202	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>11707</u> 12156	<u>11743</u> 15378

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Подгруппа 6401-0201-20 Установка заделок концевых с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля			
	Установка заделок концевых с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжение до 1 кВ,			
<u>6401-0201-2001</u> <u>1308-0201-2301</u>	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>6019</u> 6246	<u>6038</u> 7875
<u>6401-0201-2002</u> <u>1308-0201-2302</u>	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>11707</u> 12156	<u>11743</u> 15378
	Подгруппа 6401-0201-21 Монтаж муфт матчевых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля			
	Монтаж муфт матчевых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,			
<u>6401-0201-2101</u> <u>1308-0201-2401</u>	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>67148</u> 69197	<u>67326</u> 84756
<u>6401-0201-2102</u> <u>1308-0201-2402</u>	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>75864</u> 78205	<u>76066</u> 95924
<u>6401-0201-2103</u> <u>1308-0201-2403</u>	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>85186</u> 87831	<u>85415</u> 107823
<u>6401-0201-2104</u> <u>1308-0201-2404</u>	сечение одной жилы до 185 мм ²	шт.	<u>90840</u> 93611	<u>91081</u> 114662
<u>6401-0201-2105</u> <u>1308-0201-2405</u>	сечение одной жилы до 240 мм ²	шт.	<u>113119</u> 116581	<u>113420</u> 142860
	Монтаж муфт матчевых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,			
<u>6401-0201-2106</u> <u>1308-0201-2406</u>	сечение одной жилы до 16 мм ²	шт.	<u>76235</u> 78580	<u>76437</u> 96335
<u>6401-0201-2107</u> <u>1308-0201-2407</u>	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>87374</u> 90064	<u>87607</u> 110433
<u>6401-0201-2108</u> <u>1308-0201-2408</u>	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>101846</u> 104955	<u>102116</u> 128562
<u>6401-0201-2109</u> <u>1308-0201-2409</u>	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>121348</u> 125084	<u>121672</u> 153389
	Подгруппа 6401-0201-22 Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля			
	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ,			
<u>6401-0201-2201</u> <u>1308-0201-2501</u>	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>60283</u> 62012	<u>60437</u> 75397
<u>6401-0201-2202</u> <u>1308-0201-2502</u>	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>71826</u> 73910	<u>72010</u> 89985
<u>6401-0201-2203</u> <u>1308-0201-2503</u>	сечение одной жилы до 185 мм ²	шт.	<u>88116</u> 90658	<u>88341</u> 110311
<u>6401-0201-2204</u> <u>1308-0201-2504</u>	сечение одной жилы до 240 мм ²	шт.	<u>121703</u> 125188	<u>122013</u> 152186
	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ,			
<u>6401-0201-2205</u> <u>1308-0201-2505</u>	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>71373</u> 73443	<u>71557</u> 89419
<u>6401-0201-2206</u> <u>1308-0201-2506</u>	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>87562</u> 90088	<u>87787</u> 109623
<u>6401-0201-2207</u> <u>1308-0201-2507</u>	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>96952</u> 99688	<u>97197</u> 120981
<u>6401-0201-2208</u> <u>1308-0201-2508</u>	сечение одной жилы до 185 мм ²	шт.	<u>127005</u> 130605	<u>127327</u> 158582

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0201-2209 1308-0201-2509	сечение одной жилы до 240 мм ²	шт.	<u>140973</u> 144981	<u>141330</u> 176100
	Подгруппа 6401-0201-23 Монтаж муфт концевых из пластмассовых корпусов с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля			
	Монтаж муфт концевых из пластмассовых корпусов с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля, напряжение до 35 кВ,			
6401-0201-2301 1308-0201-3001	сечение жил до 95 мм ²	шт.	<u>62865</u> 65321	<u>63067</u> 82844
6401-0201-2302 1308-0201-3002	сечение жил до 120 мм ²	шт.	<u>79927</u> 83053	<u>80184</u> 105355
	Подгруппа 6401-0201-24 Монтаж муфт соединительных свинцовых с защитным кожухом для кабеля			
	Монтаж муфт соединительных свинцовых с защитным кожухом для кабеля, напряжение до 10 кВ, с заливкой кожуха массой,			
6401-0201-2401 1308-0201-2601	сечение жил до 16 мм ²	шт.	<u>41644</u> 43222	<u>41774</u> 54518
6401-0201-2402 1308-0201-2602	сечение жил до 35 мм ²	шт.	<u>47557</u> 49358	<u>47706</u> 62247
6401-0201-2403 1308-0201-2603	сечение жил до 70 мм ²	шт.	<u>53685</u> 55715	<u>53852</u> 70268
6401-0201-2404 1308-0201-2604	сечение жил до 120 мм ²	шт.	<u>59598</u> 61852	<u>59783</u> 77998
	Подгруппа 6401-0201-25 Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-5-жильного кабеля			
	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,			
6401-0201-2501 1308-0201-2701	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>35299</u> 36641	<u>35409</u> 46235
6401-0201-2502 1308-0201-2702	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>41460</u> 43026	<u>41588</u> 54213
6401-0201-2503 1308-0201-2703	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>48942</u> 50731	<u>49089</u> 63511
6401-0201-2504 1308-0201-2704	сечение одной жилы до 185 мм ²	шт.	<u>61923</u> 64159	<u>62106</u> 80125
6401-0201-2505 1308-0201-2705	сечение одной жилы до 240 мм ²	шт.	<u>71448</u> 73907	<u>71650</u> 91466
	Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,			
6401-0201-2506 1308-0201-2706	сечение жил до 35 мм ²	шт.	<u>35519</u> 36865	<u>35629</u> 46495
6401-0201-2507 1308-0201-2707	сечение жил до 70 мм ²	шт.	<u>41680</u> 43250	<u>41808</u> 54473
6401-0201-2508 1308-0201-2708	сечение жил до 120 мм ²	шт.	<u>54850</u> 56866	<u>55015</u> 71275
6401-0201-2509 1308-0201-2709	сечение жил до 185 мм ²	шт.	<u>68048</u> 70515	<u>68252</u> 88147
6401-0201-2510 1308-0201-2710	сечение жил до 240 мм ²	шт.	<u>77573</u> 80264	<u>77796</u> 99489
	Подгруппа 6401-0201-26 Монтаж муфт соединительных эпоксидных усовершенствованных конструкций			
	Монтаж муфт соединительных эпоксидных усовершенствованных конструкций для 3-5-жильных кабелей напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5,			
6401-0201-2601 1308-0201-2901	сечение одной жилы до 95 мм ²	шт.	<u>108441</u> 112684	<u>108790</u> 142950
6401-0201-2602 1308-0201-2902	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>142565</u> 148147	<u>143024</u> 187972

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Подгруппа 6401-0201-27 Монтаж муфт соединительных поливинилхлоридных для контрольного небронированного кабеля			
	Монтаж муфт соединительных поливинилхлоридных для контрольного небронированного кабеля с медными жилами, сечение одной жилы до 2,5 мм ² ,			
<u>6401-0201-2701</u> <u>1308-0201-2801</u>	количество жил до 7	шт.	<u>17521</u> 18202	<u>17576</u> 23067
<u>6401-0201-2702</u> <u>1308-0201-2802</u>	количество жил до 14	шт.	<u>19524</u> 20285	<u>19586</u> 25710
<u>6401-0201-2703</u> <u>1308-0201-2803</u>	количество жил до 37	шт.	<u>24138</u> 25081	<u>24216</u> 31803
	Монтаж муфт соединительных поливинилхлоридных для контрольного небронированного кабеля с медными жилами, сечение одной жилы до 6 мм ² ,			
<u>6401-0201-2704</u> <u>1308-0201-2804</u>	количество жил до 4	шт.	<u>18008</u> 18709	<u>18065</u> 23710
<u>6401-0201-2705</u> <u>1308-0201-2805</u>	количество жил до 10	шт.	<u>20986</u> 21804	<u>21053</u> 27639
	Подгруппа 6401-0201-28 Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для кабеля			
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 1-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,			
<u>6401-0201-2801</u> <u>1308-0201-4301</u>	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм ²	шт.	<u>16493</u> 17131	<u>16548</u> 21663
<u>6401-0201-2802</u> <u>1308-0201-4302</u>	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм ²	шт.	<u>16816</u> 17465	<u>16872</u> 22079
<u>6401-0201-2803</u> <u>1308-0201-4303</u>	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм ²	шт.	<u>17422</u> 18093	<u>17479</u> 22863
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 6- 10 кВ,			
<u>6401-0201-2804</u> <u>1308-0201-4305</u>	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм ²	шт.	<u>24491</u> 25440	<u>24571</u> 32186
<u>6401-0201-2805</u> <u>1308-0201-4306</u>	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм ²	шт.	<u>25161</u> 26133	<u>25243</u> 33050
<u>6401-0201-2806</u> <u>1308-0201-4307</u>	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм ²	шт.	<u>26099</u> 27104	<u>26184</u> 34255
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 1 кВ,			
<u>6401-0201-2807</u> <u>1308-0201-4308</u>	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм ²	шт.	<u>18206</u> 18903	<u>18264</u> 23885
<u>6401-0201-2808</u> <u>1308-0201-4309</u>	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм ²	шт.	<u>18748</u> 19464	<u>18807</u> 24579
<u>6401-0201-2809</u> <u>1308-0201-4310</u>	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм ²	шт.	<u>19668</u> 20416	<u>19730</u> 25761
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,			
<u>6401-0201-2810</u> <u>1308-0201-4311</u>	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм ²	шт.	<u>19730</u> 20486	<u>19793</u> 25882
<u>6401-0201-2811</u> <u>1308-0201-4312</u>	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм ²	шт.	<u>20312</u> 21088	<u>20377</u> 26628
<u>6401-0201-2812</u> <u>1308-0201-4313</u>	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм ²	шт.	<u>21305</u> 22117	<u>21372</u> 27907
	Подгруппа 6401-0201-29 Прокладка лотков стальных для крепления соединительных муфт			
<u>6401-0201-2901</u> <u>1308-0201-3101</u>	Прокладка на установленных полках лотков стальных для крепления соединительных муфт	шт.	<u>1400</u> 1451	<u>1404</u> 1828

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Подгруппа 6401-0201-30 Установка кожухов защитных для эпоксидных муфт			
6401-0201-3001 1308-0201-3201	Установка кожухов защитных для эпоксидных муфт	шт.	<u>6297</u> 6524	<u>6316</u> 8182
	Подгруппа 6401-0201-31 Прокладка в траншеях труб полимерных			
	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных,			
6401-0201-3101 1308-0201-3410	диаметр до 110 мм	м	<u>533</u> 549	<u>527</u> 687
6401-0201-3102 1308-0201-3411	диаметр до 225 мм	м	<u>828</u> 850	<u>821</u> 1056
6401-0201-3103 1308-0201-3412	диаметр до 315 мм	м	<u>1261</u> 1296	<u>1254</u> 1602
	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных,			
6401-0201-3104 1308-0201-3413	диаметр 50 мм	м	<u>162</u> 168	<u>163</u> 212
6401-0201-3105 1308-0201-3414	диаметр 63 мм	м	<u>182</u> 188	<u>182</u> 237
6401-0201-3106 1308-0201-3415	диаметр 75 мм	м	<u>198</u> 206	<u>199</u> 259
6401-0201-3107 1308-0201-3416	диаметр 90 мм	м	<u>237</u> 246	<u>238</u> 310
6401-0201-3108 1308-0201-3417	диаметр 110 мм	м	<u>290</u> 301	<u>291</u> 378
6401-0201-3118 1308-0201-3418	диаметр 160 мм	м	<u>322</u> 333	<u>322</u> 419
6401-0201-3119 1308-0201-3419	диаметр 200 мм	м	<u>401</u> 416	<u>402</u> 523
6401-0201-3120 1308-0201-3420	диаметр 250 мм	м	<u>475</u> 493	<u>476</u> 618
	Подгруппа 6401-0201-32 Установка указателей кабельных трасс			
6401-0201-3201 1308-0201-3701	Установка указателей кабельных трасс кабелей, проложенных в земле	шт.	<u>4911</u> 5058	<u>4934</u> 6086
	Группа 6401-0202 Монтаж электроосвещения наружного			
	Подгруппа 6401-0202-01 Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников			
	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических,			
6401-0202-0101 1308-0205-0301	количество рожков 1	шт.	<u>34679</u> 35766	<u>34767</u> 43892
6401-0202-0102 1308-0205-0302	количество рожков 2	шт.	<u>44001</u> 45405	<u>44116</u> 55855
6401-0202-0103 1308-0205-0303	Добавлять за каждый последующий рожок сверх 2 к норме 6401-0202-0102	шт.	<u>10475</u> 10819	<u>10503</u> 13369
	Подгруппа 6401-0202-02 Монтаж кронштейнов "Переход"			
6401-0202-0202 1308-0205-0402	Монтаж кронштейнов "Переход" на стене	шт.	<u>7199</u> 7461	<u>7222</u> 9342
	Подгруппа 6401-0202-03 Прокладка провода по установленным планкам			
	Прокладка провода по установленным планкам с изоляторами на растяжках,			
6401-0202-0301 1308-0205-0701	сечение до 10 мм ²	км	<u>229842</u> 237097	<u>230503</u> 291451
6401-0202-0302 1308-0205-0702	сечение до 25 мм ²	км	<u>270369</u> 278877	<u>271145</u> 342661
	Подгруппа 6401-0202-04 Установка светильников вне зданий			
	Установка светильника вне зданий,			

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0202-0401 1308-0205-0901	лампы светодиодные	шт.	<u>14496</u> 14865	<u>14526</u> 17607
6401-0202-0402 1308-0205-0902	лампы люминесцентные	шт.	<u>27200</u> 27982	<u>27264</u> 33804
6401-0202-0403 1308-0205-0904	"Шар венчающий"	шт.	<u>16534</u> 16962	<u>16568</u> 20162
Подгруппа 6401-0202-05 Монтаж прожекторов				
Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной конструкции,				
6401-0202-0501 1308-0305-0601	на земле, мощность лампы 500 Вт	шт.	<u>11658</u> 12025	<u>11671</u> 14715
6401-0202-0502 1308-0305-0603	на крыше здания, мощность лампы 500 Вт	шт.	<u>27865</u> 28828	<u>27892</u> 35858
6401-0202-0503 1308-0305-0605	Монтаж прожектора отдельно на кронштейне, установленном на опоре, лампа мощностью 500 Вт	шт.	<u>33549</u> 34542	<u>33619</u> 42059
Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной мачте,				
6401-0202-0504 1308-0305-0607	мощность лампы 500 Вт	шт.	<u>37138</u> 38242	<u>37219</u> 46595
6401-0202-0505 1308-0305-0608	мощность лампы 1000 Вт	шт.	<u>43078</u> 44367	<u>43175</u> 54113
Подгруппа 6401-0202-06 Монтаж выключателей и розеток				
6401-0202-0601 1308-0305-0103	Монтаж выключателя полугерметического и герметического	шт.	<u>4182</u> 4346	<u>4188</u> 5470
6401-0202-0602 1308-0305-0110	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	<u>4178</u> 4341	<u>4184</u> 5467
Подгруппа 6401-0202-07 Монтаж щитков				
Монтаж щитка до трех групп, устанавливаемого				
6401-0202-0701 1308-0205-1001	в обхват колонн	шт.	<u>10285</u> 10630	<u>10308</u> 13016
6401-0202-0702 1308-0205-1002	в нише цоколя	шт.	<u>10603</u> 10960	<u>10626</u> 13435
Подгруппа 6401-0202-08 Установка аппаратов пускорегулирующих				
6401-0202-0801 1308-0205-1101	Установка аппарата пускорегулирующего	шт.	<u>7814</u> 8112	<u>7837</u> 10247
Подгруппа 6401-0202-09 Установка предохранителей столбовых				
Установка предохранителя столбового				
6401-0202-0901 1308-0205-1201	на опоре деревянной	шт.	<u>11934</u> 12323	<u>11968</u> 15192
6401-0202-0902 1308-0205-1202	на опоре железобетонной	шт.	<u>13689</u> 14121	<u>13727</u> 17341
Подгруппа 6401-0202-10 Устройство вводов				
Устройство ввода в здание в стальной трубе, сечение провода до 16 мм ² ,				
6401-0202-1001 1308-0205-1401	количество в линии 2	шт.	<u>49542</u> 50977	<u>49665</u> 61996
6401-0202-1002 1308-0205-1402	количество в линии 3	шт.	<u>66758</u> 68699	<u>66925</u> 83600
6401-0202-1003 1308-0205-1403	количество в линии 4	шт.	<u>81840</u> 84224	<u>82043</u> 102529
Подгруппа 6401-0202-11 Прокладка кабеля саморегулирующего греющего				
Прокладка линейная саморегулирующего (нагревательного) греющего кабеля				
6401-0202-1101 1308-0205-1501	по трубе стальной, диаметр до 50 мм	м	<u>764</u> 790	<u>766</u> 978

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
<u>6401-0202-1102</u> <u>1308-0205-1502</u>	по трубе стальной, диаметр до 100 мм	м	<u>796</u> 823	<u>798</u> 1019
<u>6401-0202-1103</u> <u>1308-0205-1503</u>	по трубе полимерной, диаметр до 50 мм	м	<u>920</u> 949	<u>923</u> 1154
<u>6401-0202-1104</u> <u>1308-0205-1504</u>	по трубе полимерной, диаметр до 100 мм	м	<u>1022</u> 1054	<u>1024</u> 1288
<u>6401-0202-1105</u> <u>1308-0205-1505</u>	по задвижке, диаметр до 100 мм	м	<u>7124</u> 7208	<u>7130</u> 7813
<u>6401-0202-1106</u> <u>1308-0205-1506</u>	по фланцам, диаметр до 100 мм	м	<u>2386</u> 2457	<u>2392</u> 2960
<u>6401-0202-1107</u> <u>1308-0205-1507</u>	Монтаж соединительной коробки при прокладке кабеля саморегулирующего (нагревательного) греющего	шт.	<u>3564</u> 3633	<u>3570</u> 4149
	Группа 6401-0203 Монтаж сетей заземления электротехнических установок			
	Подгруппа 6401-0203-01 Монтаж заземлителей вертикальных			
	Монтаж заземлителя вертикального из стали			
<u>6401-0203-0101</u> <u>1308-0208-0101</u>	угловой, размер 50x50x5 мм	шт.	<u>10119</u> 10356	<u>10186</u> 12037
<u>6401-0203-0102</u> <u>1308-0208-0102</u>	угловой, размер 63x63x6 мм	шт.	<u>13251</u> 13540	<u>13358</u> 15538
<u>6401-0203-0103</u> <u>1308-0208-0103</u>	круглой, диаметр 12 мм	шт.	<u>6007</u> 6125	<u>6070</u> 7273
<u>6401-0203-0104</u> <u>1308-0208-0104</u>	круглой, диаметр 16 мм	шт.	<u>7273</u> 7381	<u>7399</u> 8591
	Подгруппа 6401-0203-02 Монтаж заземлителей горизонтальных			
	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали			
<u>6401-0203-0201</u> <u>1308-0208-0201</u>	круглой, диаметр 12 мм	м	<u>1256</u> 1288	<u>1261</u> 1561
<u>6401-0203-0202</u> <u>1308-0208-0202</u>	полосовой, сечение 160 мм ²	м	<u>1417</u> 1505	<u>1395</u> 1726
	Подгруппа 6401-0203-03 Монтаж проводников заземляющих			
	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего,			
<u>6401-0203-0301</u> <u>1308-0208-0203</u>	из стали полосовой, сечение 100 мм ²	м	<u>1266</u> 1327	<u>1245</u> 1541
<u>6401-0203-0302</u> <u>1308-0208-0204</u>	из стали круглой, диаметр 8 мм	м	<u>1127</u> 1152	<u>1120</u> 1410
<u>6401-0203-0303</u> <u>1308-0208-0205</u>	из стали круглой, диаметр 12 мм	м	<u>1330</u> 1351	<u>1322</u> 1628
	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,			
<u>6401-0203-0304</u> <u>1308-0208-0206</u>	из стали полосовой, сечение 100 мм ²	м	<u>1307</u> 1378	<u>1292</u> 1628
<u>6401-0203-0305</u> <u>1308-0208-0207</u>	из стали полосовой, сечение 160 мм ²	м	<u>1640</u> 1738	<u>1620</u> 2021
<u>6401-0203-0306</u> <u>1308-0208-0208</u>	из стали круглой, диаметр 8 мм	м	<u>1162</u> 1197	<u>1160</u> 1461
<u>6401-0203-0307</u> <u>1308-0208-0209</u>	из стали круглой, диаметр 12 мм	м	<u>1394</u> 1425	<u>1392</u> 1738
<u>6401-0203-0308</u> <u>1308-0208-0210</u>	из провода медного изолированного, сечение 25 мм ²	м	<u>2231</u> 2315	<u>2237</u> 2917
<u>6401-0203-0309</u> <u>1308-0208-0211</u>	Монтаж перемычки заземляющей тросовой для строительных металлических конструкций, диаметр до 9,2 мм	шт.	<u>1749</u> 1810	<u>1747</u> 2272

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Подраздел 6401-03 Электросиловые и электроосветительные установки			
	Группа 6401-0301 Монтаж электрических машины			
	Подгруппа 6401-0301-01 Установка машин электрических с подшипниками щитовыми, поступающих в собранном виде			
	Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите,			
6401-0301-0101 1308-0301-0101	масса до 0,05 т	шт.	<u>25887</u> 26441	<u>25611</u> 32085
6401-0301-0102 1308-0301-0102	масса до 0,1 т	шт.	<u>41736</u> 42729	<u>41385</u> 52131
6401-0301-0103 1308-0301-0103	масса до 0,15 т	шт.	<u>49337</u> 50587	<u>49000</u> 61905
6401-0301-0104 1308-0301-0104	масса до 0,25 т	шт.	<u>65578</u> 67348	<u>65263</u> 82651
6401-0301-0105 1308-0301-0105	масса до 0,5 т	шт.	<u>87521</u> 89141	<u>86618</u> 106857
6401-0301-0106 1308-0301-0106	масса до 0,8 т	шт.	<u>135567</u> 138316	<u>134365</u> 166551
6401-0301-0107 1308-0301-0107	масса до 1,2 т	шт.	<u>173593</u> 176896	<u>172143</u> 211167
6401-0301-0108 1308-0301-0108	масса до 2 т	шт.	<u>236772</u> 241230	<u>234952</u> 287524
6401-0301-0109 1308-0301-0109	масса до 3 т	шт.	<u>296292</u> 302006	<u>294364</u> 358863
6401-0301-0110 1308-0301-0110	масса до 5 т	шт.	<u>443395</u> 451800	<u>440279</u> 537657
	Подгруппа 6401-0301-02 Подготовка к испытанию и пуску электрических машин переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающих в собранном виде			
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде,			
6401-0301-0201 1308-0301-0120	масса до 0,15 т	шт.	<u>8963</u> 9189	<u>8967</u> 10827
6401-0301-0202 1308-0301-0121	масса до 0,25 т	шт.	<u>14053</u> 14514	<u>14080</u> 17813
6401-0301-0203 1308-0301-0122	масса до 0,5 т	шт.	<u>14766</u> 15227	<u>14793</u> 18526
6401-0301-0204 1308-0301-0123	масса до 0,8 т	шт.	<u>14770</u> 15230	<u>14797</u> 18529
6401-0301-0205 1308-0301-0124	масса до 1,2 т	шт.	<u>21435</u> 22134	<u>21482</u> 27120
6401-0301-0206 1308-0301-0125	масса до 3 т	шт.	<u>22999</u> 23698	<u>23046</u> 28686
6401-0301-0207 1308-0301-0126	масса до 5 т	шт.	<u>28905</u> 29840	<u>28973</u> 36481
	Подгруппа 6401-0301-03 Подготовка к испытанию и пуску машин переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машин постоянного тока, с подшипниками щитовыми, поступающих в собранном виде			
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде,			

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
<u>6401-0301-0301</u> <u>1308-0301-0129</u>	масса до 0,1 т	шт.	<u>13859</u> 14320	<u>13886</u> 17617
<u>6401-0301-0302</u> <u>1308-0301-0130</u>	масса до 0,15 т	шт.	<u>20056</u> 20751	<u>20103</u> 25702
<u>6401-0301-0303</u> <u>1308-0301-0131</u>	масса до 0,5 т	шт.	<u>20199</u> 20894	<u>20246</u> 25844
<u>6401-0301-0304</u> <u>1308-0301-0132</u>	масса до 0,8 т	шт.	<u>20210</u> 20904	<u>20256</u> 25855
<u>6401-0301-0305</u> <u>1308-0301-0133</u>	масса до 1,2 т	шт.	<u>27508</u> 28442	<u>27576</u> 35080
<u>6401-0301-0306</u> <u>1308-0301-0134</u>	масса до 3 т	шт.	<u>41581</u> 42984	<u>41689</u> 52928
<u>6401-0301-0307</u> <u>1308-0301-0135</u>	масса до 5 т	шт.	<u>47508</u> 49145	<u>47636</u> 60743
	Подгруппа 6401-0301-04 Установка машин электрических с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающих в собранном виде			
	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде,			
<u>6401-0301-0401</u> <u>1308-0301-0301</u>	масса до 1,2 т	шт.	<u>196748</u> 200530	<u>194922</u> 240417
<u>6401-0301-0402</u> <u>1308-0301-0302</u>	масса до 3 т	шт.	<u>282151</u> 287495	<u>279903</u> 343387
<u>6401-0301-0403</u> <u>1308-0301-0303</u>	масса до 5 т	шт.	<u>382653</u> 390024	<u>380076</u> 465551
	Подгруппа 6401-0301-05 Подготовка к испытанию и пуску машин электрических переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками стоячковыми и горизонтальным валом, поступающих в собранном виде			
<u>6401-0301-0501</u> <u>1308-0301-0311</u>	Подготовка к испытанию и пуску машины электрической переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками стоячковыми и горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, масса до 5 т	шт.	<u>29527</u> 30462	<u>29595</u> 37103
	Подгруппа 6401-0301-06 Подготовка к испытанию и пуску машин переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машин постоянного тока, с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающих в собранном виде			
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям машины переменного тока, с подшипниками стоячковыми и фазным ротором или с возбудителем на валу, или машины постоянного тока, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде,			
<u>6401-0301-0601</u> <u>1308-0301-0315</u>	масса до 1,2 т	шт.	<u>45539</u> 47175	<u>45667</u> 58772
<u>6401-0301-0602</u> <u>1308-0301-0316</u>	масса до 5 т	шт.	<u>53623</u> 55495	<u>53771</u> 68744
	Подгруппа 6401-0301-07 Установка электрических машин с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающих в разобранном виде			

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором, с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,			
<u>6401-0301-0701</u> <u>1308-0301-0401</u>	масса до 5 т	шт.	<u>1044590</u> <u>1066875</u>	<u>1036805</u> <u>1282442</u>
<u>6401-0301-0702</u> <u>1308-0301-0402</u>	масса до 10 т	шт.	<u>1380083</u> <u>1409021</u>	<u>1370691</u> <u>1687688</u>
	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,			
<u>6401-0301-0703</u> <u>1308-0301-0407</u>	масса до 5 т	шт.	<u>1311172</u> <u>1339430</u>	<u>1300324</u> <u>1615214</u>
<u>6401-0301-0704</u> <u>1308-0301-0408</u>	масса до 10 т	шт.	<u>1702590</u> <u>1739089</u>	<u>1689752</u> <u>2091790</u>
	Подгруппа 6401-0301-08 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде			
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,			
<u>6401-0301-0801</u> <u>1308-0301-0424</u>	масса до 5 т	шт.	<u>29488</u> <u>30423</u>	<u>29556</u> <u>37064</u>
<u>6401-0301-0802</u> <u>1308-0301-0425</u>	масса до 10 т	шт.	<u>36907</u> <u>38080</u>	<u>36995</u> <u>46410</u>
	Подгруппа 6401-0301-09 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стоячковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде			
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стоячковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,			
<u>6401-0301-0901</u> <u>1308-0301-0429</u>	масса до 5 т	шт.	<u>53630</u> <u>55502</u>	<u>53779</u> <u>68752</u>
<u>6401-0301-0902</u> <u>1308-0301-0430</u>	масса до 10 т	шт.	<u>60609</u> <u>62716</u>	<u>60778</u> <u>77618</u>
	Подгруппа 6401-0301-10 Установка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде			
	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде,			
<u>6401-0301-1001</u> <u>1308-0301-0201</u>	масса до 0,05 т	шт.	<u>23683</u> <u>24417</u>	<u>23669</u> <u>30177</u>
<u>6401-0301-1002</u> <u>1308-0301-0202</u>	масса до 0,1 т	шт.	<u>26485</u> <u>27196</u>	<u>26390</u> <u>33263</u>
<u>6401-0301-1003</u> <u>1308-0301-0203</u>	масса до 0,15 т	шт.	<u>41065</u> <u>42231</u>	<u>40939</u> <u>51927</u>
<u>6401-0301-1004</u> <u>1308-0301-0204</u>	масса до 0,25 т	шт.	<u>58101</u> <u>59693</u>	<u>57867</u> <u>73265</u>
<u>6401-0301-1005</u> <u>1308-0301-0205</u>	масса до 0,35 т	шт.	<u>87017</u> <u>89386</u>	<u>86713</u> <u>109554</u>

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0301-1006 1308-0301-0206	масса до 0,5 т	шт.	<u>117219</u> 120001	<u>116652</u> 144806
6401-0301-1007 1308-0301-0207	масса до 0,8 т	шт.	<u>160087</u> 163750	<u>159164</u> 197521
6401-0301-1008 1308-0301-0208	масса до 1,2 т	шт.	<u>221839</u> 226178	<u>219816</u> 271113
6401-0301-1009 1308-0301-0209	масса до 2 т	шт.	<u>338983</u> 345671	<u>335906</u> 415010
6401-0301-1010 1308-0301-0210	масса до 3 т	шт.	<u>460445</u> 469345	<u>456104</u> 562279
6401-0301-1011 1308-0301-0211	масса до 5 т	шт.	<u>732372</u> 746740	<u>725364</u> 896909
	Подгруппа 6401-0301-11 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрических машин переменного тока, фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде			
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям машины переменного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде,			
6401-0301-1101 1308-0301-0214	масса до 0,25 т	шт.	<u>13804</u> 14264	<u>13831</u> 17562
6401-0301-1102 1308-0301-0215	масса до 0,35 т	шт.	<u>19711</u> 20406	<u>19758</u> 25357
6401-0301-1103 1308-0301-0216	масса до 0,8 т	шт.	<u>26088</u> 27020	<u>26156</u> 33623
6401-0301-1104 1308-0301-0217	масса до 1,2 т	шт.	<u>33399</u> 34567	<u>33487</u> 42859
6401-0301-1105 1308-0301-0218	масса до 2 т	шт.	<u>39341</u> 40745	<u>39450</u> 50690
6401-0301-1106 1308-0301-0219	масса до 3 т	шт.	<u>46826</u> 48464	<u>46955</u> 60063
6401-0301-1107 1308-0301-0220	масса до 5 т	шт.	<u>58639</u> 60748	<u>58809</u> 75653
	Подгруппа 6401-0301-12 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрических машин постоянного тока, фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде			
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде,			
6401-0301-1201 1308-0301-0223	масса до 0,15 т	шт.	<u>13799</u> 14259	<u>13826</u> 17558
6401-0301-1202 1308-0301-0224	масса до 0,25 т	шт.	<u>13800</u> 14261	<u>13827</u> 17559
6401-0301-1203 1308-0301-0225	масса до 0,35 т	шт.	<u>19707</u> 20403	<u>19754</u> 25354
6401-0301-1204 1308-0301-0226	масса до 0,5 т	шт.	<u>20701</u> 21396	<u>20748</u> 26348
6401-0301-1205 1308-0301-0227	масса до 0,8 т	шт.	<u>33384</u> 34552	<u>33472</u> 42846
6401-0301-1206 1308-0301-0228	масса до 1,2 т	шт.	<u>27478</u> 28413	<u>27546</u> 35052
6401-0301-1207 1308-0301-0229	масса до 2 т	шт.	<u>33427</u> 34594	<u>33514</u> 42888

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0301-1208 1308-0301-0230	масса до 3 т	шт.	<u>52736</u> 54609	<u>52885</u> 67861
6401-0301-1209 1308-0301-0231	масса до 5 т	шт.	<u>64550</u> 66893	<u>64740</u> 83451
Подгруппа 6401-0301-13 Установка машин электрических с вертикальным валом, поступающих в разобранном виде				
Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,				
6401-0301-1301 1308-0301-0501	масса до 5 т	шт.	<u>2830689</u> 2901637	<u>2809847</u> 3547668
6401-0301-1302 1308-0301-0502	масса до 10 т	шт.	<u>3877835</u> 3974413	<u>3849436</u> 4854858
Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,				
6401-0301-1303 1308-0301-0505	масса до 5 т	шт.	<u>3639507</u> 3731392	<u>3611576</u> 4569542
6401-0301-1304 1308-0301-0506	масса до 10 т	шт.	<u>5064329</u> 5191855	<u>5025960</u> 6354315
Подгруппа 6401-0301-14 Подготовка к испытанию и пуску машин электрических переменного тока с короткозамкнутым ротором, вертикальным валом поступающих в разобранном виде				
Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,				
6401-0301-1401 1308-0301-0511	масса до 5 т	шт.	<u>126156</u> 128085	<u>126312</u> 141880
6401-0301-1402 1308-0301-0512	масса до 10 т	шт.	<u>257866</u> 259902	<u>258034</u> 274781
Подгруппа 6401-0301-15 Подготовка к испытанию и пуску машин переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающих в разобранном виде				
Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,				
6401-0301-1501 1308-0301-0515	масса до 5 т	шт.	<u>132532</u> 134697	<u>132707</u> 150178
6401-0301-1502 1308-0301-0516	масса до 10 т	шт.	<u>281831</u> 284806	<u>282080</u> 306294
Группа 6401-0302 Монтаж устройств пускорегулирующих				
Подгруппа 6401-0302-01 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, ящиков и шкафов с рубильниками и предохранителями				
Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель",				
6401-0302-0101 1308-0303-0401	на ток до 100 А	шт.	<u>25611</u> 26070	<u>25629</u> 29400
6401-0302-0102 1308-0303-0402	на ток до 250 А	шт.	<u>31867</u> 32559	<u>31904</u> 37542
6401-0302-0103 1308-0303-0403	на ток до 400 А	шт.	<u>40607</u> 41537	<u>40662</u> 48203
Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0302-0104 1308-0303-0404	на ток до 100 А	шт.	<u>17538</u> 17999	<u>17559</u> 21331
6401-0302-0105 1308-0303-0405	на ток до 250 А	шт.	<u>23716</u> 24410	<u>23756</u> 29394
6401-0302-0106 1308-0303-0406	на ток до 400 А	шт.	<u>30163</u> 31096	<u>30223</u> 37765
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, ящика с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями,			
6401-0302-0107 1308-0303-0407	на ток до 100 А	шт.	<u>31537</u> 32241	<u>31594</u> 37233
6401-0302-0108 1308-0303-0408	на ток до 250 А	шт.	<u>38648</u> 39611	<u>38725</u> 46412
6401-0302-0109 1308-0303-0409	на ток до 400 А	шт.	<u>47521</u> 48721	<u>47614</u> 57201
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями,			
6401-0302-0110 1308-0303-0410	на ток до 100 А	шт.	<u>17733</u> 18191	<u>17751</u> 21520
6401-0302-0111 1308-0303-0411	на ток до 250 А	шт.	<u>24770</u> 25478	<u>24808</u> 30549
6401-0302-0112 1308-0303-0412	на ток до 400 А	шт.	<u>38456</u> 39647	<u>38533</u> 48118
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями,			
6401-0302-0113 1308-0303-0413	на ток до 100 А	шт.	<u>14378</u> 14848	<u>14396</u> 18239
6401-0302-0114 1308-0303-0414	на ток до 250 А	шт.	<u>14860</u> 15332	<u>14877</u> 18759
6401-0302-0115 1308-0303-0415	на ток до 400 А	шт.	<u>21309</u> 22023	<u>21344</u> 27164
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями,			
6401-0302-0116 1308-0303-0416	на ток до 100 А	шт.	<u>15349</u> 15828	<u>15364</u> 19337
6401-0302-0117 1308-0303-0417	на ток до 250 А	шт.	<u>21804</u> 22522	<u>21839</u> 27711
6401-0302-0118 1308-0303-0418	на ток до 400 А	шт.	<u>34624</u> 35825	<u>34699</u> 44414
	Подгруппа 6401-0302-02 Монтаж, на устанавливаемые конструкции выключателей и переключателей пакетных, аппаратов штепсельных			
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, выключателя или переключателя пакетного в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9,			
6401-0302-0201 1308-0303-0501	на ток до 25 А	шт.	<u>15451</u> 15886	<u>15468</u> 19063
6401-0302-0202 1308-0303-0502	на ток до 100 А	шт.	<u>17324</u> 17762	<u>17341</u> 20975
6401-0302-0203 1308-0303-0503	на ток до 250 А	шт.	<u>26997</u> 27688	<u>27030</u> 32741

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0302-0204 1308-0303-0504	на ток до 400 А	шт.	<u>28674</u> 29373	<u>28707</u> 34519
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, аппарата штепсельного общего назначения с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А,			
6401-0302-0205 1308-0303-0505	с количеством контактов до 4	комплек т	<u>14201</u> 14642	<u>14226</u> 17822
6401-0302-0206 1308-0303-0506	с количеством контактов до 12	комплек т	<u>20109</u> 20774	<u>20153</u> 25547
6401-0302-0207 1308-0303-0507	с количеством контактов до 36	комплек т	<u>37734</u> 39068	<u>37833</u> 48620
6401-0302-0208 1308-0303-0508	с количеством контактов до 64	комплек т	<u>66819</u> 69270	<u>67010</u> 86787
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, аппарата штепсельного общего назначения с контактами силовых цепей,			
6401-0302-0209 1308-0303-0509	на ток до 63 А	комплек т	<u>17798</u> 18285	<u>17830</u> 21773
6401-0302-0210 1308-0303-0510	на ток до 100 А	комплек т	<u>17986</u> 18472	<u>18018</u> 21960
6401-0302-0211 1308-0303-0511	на ток до 250 А	комплек т	<u>18241</u> 18727	<u>18272</u> 22215
6401-0302-0212 1308-0303-0512	на ток до 400 А	комплек т	<u>24533</u> 25268	<u>24586</u> 30539
	Подгруппа 6401-0302-03 Монтаж, на устанавливаемые выключателей установочных автоматических (автоматов) или неавтоматических			
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного			
6401-0302-0301 1308-0303-0601	на ток до 25 А	шт.	<u>8515</u> 8727	<u>8515</u> 10285
6401-0302-0302 1308-0303-0602	на ток до 100 А	шт.	<u>15967</u> 16402	<u>15986</u> 19562
6401-0302-0303 1308-0303-0603	на ток до 250 А	шт.	<u>18469</u> 18951	<u>18490</u> 22469
6401-0302-0304 1308-0303-0604	на ток до 400 А	шт.	<u>25009</u> 25736	<u>25050</u> 31000
6401-0302-0305 1308-0303-0605	на ток до 630 А	шт.	<u>33566</u> 34566	<u>33630</u> 41825
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, автомата одно-, двух-, трехполюсного			
6401-0302-0306 1308-0303-0606	на ток до 25 А	шт.	<u>11976</u> 12187	<u>11974</u> 13744
6401-0302-0307 1308-0303-0607	на ток до 100 А	шт.	<u>24008</u> 24442	<u>24025</u> 27601
6401-0302-0308 1308-0303-0608	на ток до 400 А	шт.	<u>31810</u> 32535	<u>31848</u> 37798
6401-0302-0309 1308-0303-0609	на ток до 630 А	шт.	<u>39582</u> 40550	<u>39638</u> 47557
	Подгруппа 6401-0302-04 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, устройств вводов			
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с трехполюсным рубильником и конденсаторами			
6401-0302-0401 1308-0303-0701	на ток до 70 А	шт.	<u>24273</u> 24989	<u>24315</u> 30101
6401-0302-0402 1308-0303-0702	на ток до 160 А	шт.	<u>30424</u> 31379	<u>30485</u> 38174
	Подгруппа 6401-0302-05 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, реверсоров и контакторов высокого напряжения			

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу,			
<u>6401-0302-0501</u> 1308-0303-0801	реверсора с вакуумными или электромагнитными контакторами на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А в шкафу	шт.	<u>548463</u> 567579	<u>550112</u> 704019
<u>6401-0302-0502</u> 1308-0303-0802	контактора вакуумного на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А	шт.	<u>278707</u> 288796	<u>279568</u> 360643
<u>6401-0302-0503</u> 1308-0303-0803	контактора электромагнитного на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А	шт.	<u>326932</u> 337756	<u>327855</u> 414867
	Подгруппа 6401-0302-06 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контакторов и блок-контакторов			
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора			
<u>6401-0302-0601</u> 1308-0303-0901	постоянного тока до 160 А	шт.	<u>30610</u> 31304	<u>30649</u> 36287
<u>6401-0302-0602</u> 1308-0303-0902	постоянного тока до 400 А	шт.	<u>37532</u> 38489	<u>37592</u> 45377
<u>6401-0302-0603</u> 1308-0303-0903	переменного тока до 160 А	шт.	<u>30910</u> 31604	<u>30949</u> 36585
<u>6401-0302-0604</u> 1308-0303-0904	переменного тока до 400 А	шт.	<u>44188</u> 45391	<u>44269</u> 54030
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, блок-контактора,			
<u>6401-0302-0605</u> 1308-0303-0905	количество блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12	шт.	<u>22635</u> 23289	<u>22672</u> 27980
<u>6401-0302-0606</u> 1308-0303-0906	количество блок-контактов (вспомогательных контактов) до 24	шт.	<u>28509</u> 29389	<u>28565</u> 35683
	Подгруппа 6401-0302-07 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, пускателей магнитных			
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего,			
<u>6401-0302-0701</u> 1308-0303-1001	на ток до 40 А	шт.	<u>17919</u> 18337	<u>17936</u> 21395
<u>6401-0302-0702</u> 1308-0303-1002	на ток до 100 А	шт.	<u>29390</u> 30016	<u>29419</u> 34585
<u>6401-0302-0703</u> 1308-0303-1003	на ток до 200 А	шт.	<u>39494</u> 40427	<u>39553</u> 47097
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего,			
<u>6401-0302-0704</u> 1308-0303-1004	на ток до 40 А	шт.	<u>22168</u> 22798	<u>22201</u> 27371
<u>6401-0302-0705</u> 1308-0303-1005	на ток до 100 А	шт.	<u>23627</u> 24255	<u>23659</u> 28825
<u>6401-0302-0706</u> 1308-0303-1006	на ток до 160 А	шт.	<u>31129</u> 32059	<u>31190</u> 38695
<u>6401-0302-0707</u> 1308-0303-1007	на ток до 200 А	шт.	<u>31432</u> 32367	<u>31494</u> 39038
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, пускателей магнитных общего назначения,			
<u>6401-0302-0708</u> 1308-0303-1008	на ток до 40 А	шт.	<u>25439</u> 25876	<u>25454</u> 29088
<u>6401-0302-0709</u> 1308-0303-1009	на ток до 100 А	шт.	<u>31654</u> 32317	<u>31687</u> 37155
<u>6401-0302-0710</u> 1308-0303-1010	на ток до 200 А	шт.	<u>34525</u> 35250	<u>34569</u> 40495
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателей магнитных общего назначения,			

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0302-0711 1308-0303-1011	на ток до 40 А	шт.	<u>18468</u> 18905	<u>18484</u> 22118
6401-0302-0712 1308-0303-1012	на ток до 100 А	шт.	<u>24472</u> 25130	<u>24504</u> 29931
6401-0302-0713 1308-0303-1013	на ток до 160 А	шт.	<u>27262</u> 27981	<u>27302</u> 33189
6401-0302-0714 1308-0303-1014	на ток до 200 А	шт.	<u>27351</u> 28070	<u>27390</u> 33277
Подгруппа 6401-0302-08 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, пускателей ручных				
6401-0302-0801 1308-0303-1101	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, пускателя ручного общего назначения отдельно стоящего, на ток до 25 А	шт.	<u>18508</u> 18971	<u>18531</u> 22305
6401-0302-0802 1308-0303-1102	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателя ручного общего назначения отдельно стоящего, на ток до 25 А	шт.	<u>15857</u> 16316	<u>15879</u> 19614
Подгруппа 6401-0302-09 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, постов управления кнопочных				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, поста управления кнопочного общего назначения,			
6401-0302-0901 1308-0303-1201	количество элементов поста до 3	шт.	<u>17597</u> 18041	<u>17634</u> 21176
6401-0302-0902 1308-0303-1202	количество элементов поста до 9	шт.	<u>23332</u> 23999	<u>23388</u> 28701
6401-0302-0903 1308-0303-1203	количество элементов поста до 16	шт.	<u>29307</u> 30200	<u>29382</u> 36505
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, поста управления кнопочного общего назначения,			
6401-0302-0904 1308-0303-1204	количество элементов поста до 3	шт.	<u>15325</u> 15759	<u>15345</u> 18886
6401-0302-0905 1308-0303-1205	количество элементов поста до 6	шт.	<u>15391</u> 15825	<u>15411</u> 18952
6401-0302-0906 1308-0303-1206	количество элементов поста до 9	шт.	<u>21021</u> 21678	<u>21060</u> 26372
6401-0302-0907 1308-0303-1207	количество элементов поста до 16	шт.	<u>26776</u> 27656	<u>26834</u> 33917
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, постов управления кнопочных общего назначения,			
6401-0302-0910 1308-0303-1210	количество элементов поста до 3	шт.	<u>9699</u> 9915	<u>9706</u> 11476
6401-0302-0911 1308-0303-1211	количество элементов поста до 6	шт.	<u>15454</u> 15893	<u>15481</u> 19022
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, постов управления кнопочных общего назначения,			
6401-0302-0912 1308-0303-1212	количество элементов поста до 3	пост	<u>8524</u> 8738	<u>8529</u> 10299
6401-0302-0913 1308-0303-1213	количество элементов поста до 6	шт.	<u>14191</u> 14627	<u>14216</u> 17757
Подгруппа 6401-0302-10 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, переключателей универсальных				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
<u>6401-0302-1001</u> 1308-0303-1401	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, переключателя универсального пылеводозащищенного, количество секций до 4	шт.	<u>15211</u> 15634	<u>15231</u> 18712
	Подгруппа 6401-0302-11 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контроллеров кулачковых			
<u>6401-0302-1101</u> 1308-0303-1601	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, контроллера кулачкового, постоянный или переменный ток до 63 А	шт.	<u>128356</u> 129218	<u>128416</u> 135420
	Подгруппа 6401-0302-12 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, командоаппаратов кулачковых			
<u>6401-0302-1201</u> 1308-0303-1701	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, командоаппарата кулачкового регулируемого без редуктора, количество цепей до 2	шт.	<u>7678</u> 7890	<u>7684</u> 9464
	Подгруппа 6401-0302-13 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, реостатов установочных и возбуждения			
<u>6401-0302-1302</u> 1308-0303-2002	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, реостата постоянного тока пускового или пускорегулирующего; регулятора возбуждения или установочного с ручным приводом, масса до 25 кг	шт.	<u>11322</u> 11535	<u>11322</u> 13141
<u>6401-0302-1305</u> 1308-0303-2005	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, реостата постоянного тока пускового или пускорегулирующего; регулятора возбуждения или установочного с ручным приводом, масса до 25 кг	шт.	<u>24902</u> 25329	<u>24917</u> 28475
	Подгруппа 6401-0302-14 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, коробок (ящиков) с зажимами для кабеля или провода			
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 6 мм ² ,			
<u>6401-0302-1401</u> 1308-0303-2501	количество зажимов до 10	шт.	<u>21083</u> 21713	<u>21105</u> 26327
<u>6401-0302-1402</u> 1308-0303-2502	количество зажимов до 20	шт.	<u>30987</u> 31851	<u>31017</u> 38098
<u>6401-0302-1403</u> 1308-0303-2503	количество зажимов до 32	шт.	<u>42611</u> 43930	<u>42692</u> 53355
<u>6401-0302-1404</u> 1308-0303-2504	Добавлять за каждый последующий зажим сверх 32 к норме 6401-0302-1403	шт.	<u>5652</u> 5875	<u>5671</u> 7442
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 10 мм ² ,			
<u>6401-0302-1405</u> 1308-0303-2505	количеством зажимов до 4	шт.	<u>15600</u> 16013	<u>15603</u> 19083
<u>6401-0302-1406</u> 1308-0303-2506	количеством зажимов до 6	шт.	<u>21428</u> 22061	<u>21450</u> 26711
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечением до 16 мм ² ,			

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0302-1407 1308-0303-2507	количеством зажимов до 4	шт.	<u>22413</u> 23038	<u>22423</u> 27678
6401-0302-1408 1308-0303-2508	количеством зажимов до 6	шт.	<u>30457</u> 31298	<u>30486</u> 37480
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечением до 32 мм ² ,			
6401-0302-1409 1308-0303-2509	количеством зажимов до 4	шт.	<u>30546</u> 31389	<u>30576</u> 37572
6401-0302-1410 1308-0303-2510	количеством зажимов до 6	шт.	<u>31168</u> 32013	<u>31197</u> 38230
	Подгруппа 6401-0302-15 Установка кожухов металлических для защиты вводов и электрооборудования			
6401-0302-1501 1308-0303-2517	Установка кожуха металлического для защиты вводов и электрооборудования	кг	<u>6897</u> 7106	<u>6909</u> 8593
	Группа 6401-0303 Монтаж устройств низковольтных комплектных			
	Подгруппа 6401-0303-01 Монтаж щитов собираемых из отдельных блоков			
	Монтаж щита, собираемого из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов, глубина до 800 мм,			
6401-0303-0101 1308-0304-0101	открытого исполнения	м	<u>246482</u> 250362	<u>245398</u> 284719
6401-0303-0102 1308-0304-0102	шкафного исполнения	м	<u>263663</u> 267806	<u>262398</u> 305359
	Подгруппа 6401-0303-02 Монтаж щитов заводского исполнения			
	Монтаж щита заводского исполнения однорядного или двухрядного			
6401-0303-0201 1308-0304-0103	открытого исполнения, глубина до 800 мм	шт.	<u>51592</u> 53074	<u>51458</u> 64988
6401-0303-0202 1308-0304-0104	шкафного исполнения, глубина до 600 мм	шт.	<u>51281</u> 52598	<u>51099</u> 63740
6401-0303-0203 1308-0304-0105	шкафного исполнения, глубина до 800 мм	шт.	<u>60962</u> 62532	<u>60738</u> 75871
	Подгруппа 6401-0303-03 Монтаж блоков управления и распределительных пунктов (шкафов) высотой до 1700 мм			
	Монтаж блока управления открытого исполнения, высота и ширина до 1000х800 мм,			
6401-0303-0301 1308-0304-0201	устанавливаемого на стене	шт.	<u>32741</u> 33195	<u>32671</u> 36950
6401-0303-0302 1308-0304-0202	устанавливаемого на металлическом основании	шт.	<u>14637</u> 15150	<u>14682</u> 18890
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене,			
6401-0303-0303 1308-0304-0203	высота и ширина до 600х600 мм	шт.	<u>31905</u> 32348	<u>31840</u> 35963
6401-0303-0304 1308-0304-0204	высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	<u>53736</u> 54452	<u>53644</u> 60379
6401-0303-0305 1308-0304-0205	высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	<u>60512</u> 61229	<u>60402</u> 67293
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу,			
6401-0303-0306 1308-0304-0206	высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	<u>53705</u> 54453	<u>53665</u> 60441
6401-0303-0307 1308-0304-0207	высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	<u>67943</u> 68946	<u>67893</u> 76968
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише,			

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0303-0308 1308-0304-0208	высота и ширина до 700x850 мм	шт.	<u>26264</u> 26725	<u>26231</u> 30355
6401-0303-0309 1308-0304-0209	высота и ширина до 1300x850 мм	шт.	<u>40092</u> 40583	<u>40047</u> 44603
Подгруппа 6401-0303-04 Установка пультов и шкафов управления				
Установка пульта управления напольного, высота до 1200 мм,				
6401-0303-0401 1308-0304-0301	глубина и ширина по фронту до 700x600 мм	шт.	<u>20937</u> 21497	<u>20878</u> 26141
6401-0303-0402 1308-0304-0302	глубина и ширина по фронту до 700x1000 мм	шт.	<u>25020</u> 25612	<u>24912</u> 30859
6401-0303-0403 1308-0304-0303	Установка вставки пульта управления углового напольного, глубиной до 700 мм	шт.	<u>14952</u> 15277	<u>14872</u> 18267
Установка шкафа (пульта) управления навесного				
6401-0303-0404 1308-0304-0304	высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт.	<u>15816</u> 16287	<u>15762</u> 20128
6401-0303-0405 1308-0304-0305	высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм	шт.	<u>17646</u> 18137	<u>17577</u> 22255
6401-0303-0406 1308-0304-0306	высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм	шт.	<u>19033</u> 19536	<u>18955</u> 23859
Подгруппа 6401-0303-05 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах				
Разводка по устройствам и подключение жил кабеля или провод,				
6401-0303-0501 1308-0304-0401	сечение до 10 мм ²	жила	<u>924</u> 959	<u>927</u> 1208
6401-0303-0502 1308-0304-0402	сечение до 16 мм ²	жила	<u>1788</u> 1855	<u>1793</u> 2334
6401-0303-0503 1308-0304-0403	сечение до 35 мм ²	жила	<u>2082</u> 2159	<u>2089</u> 2702
6401-0303-0504 1308-0304-0404	сечение до 70 мм ²	жила	<u>2465</u> 2554	<u>2472</u> 3197
6401-0303-0505 1308-0304-0405	сечение до 95 мм ²	жила	<u>3204</u> 3322	<u>3214</u> 4162
6401-0303-0506 1308-0304-0406	сечение до 120 мм ²	жила	<u>3804</u> 3945	<u>3815</u> 4952
6401-0303-0507 1308-0304-0407	сечение до 150 мм ²	жила	<u>4111</u> 4264	<u>4124</u> 5354
6401-0303-0508 1308-0304-0408	сечение до 185 мм ²	жила	<u>4704</u> 4877	<u>4718</u> 6097
6401-0303-0509 1308-0304-0409	сечение до 240 мм ²	жила	<u>5401</u> 5596	<u>5418</u> 6983
Подгруппа 6401-0303-06 Установка приборов и аппаратов, снятых перед транспортировкой				
6401-0303-0601 1308-0304-0501	Установка прибора или аппарата	шт.	<u>6103</u> 6345	<u>6124</u> 8048
Установка блока резистора (ящик сопротивлений),				
6401-0303-0602 1308-0304-0502	масса до 15 кг	шт.	<u>6909</u> 7162	<u>6932</u> 8974
6401-0303-0603 1308-0304-0503	масса до 40 кг	шт.	<u>7590</u> 7853	<u>7613</u> 9772
6401-0303-0604 1308-0304-0504	масса до 50 кг	шт.	<u>8172</u> 8442	<u>8196</u> 10422
6401-0303-0605 1308-0304-0505	масса до 60 кг	шт.	<u>8457</u> 8731	<u>8482</u> 10759

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер**

**ҚҰРЫЛЫС-МОНТАЖ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН
ДАРА СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАР**

ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2024

**4-жинақ. Энергетикалық құрылыс.
1-шығарылым. Электрмен жабықтаудың сыртқы желілері**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 × 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства**

**ЕДИНИЧНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ
НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**

НДЦС РК 8.04-03-2024

**Сборник 4. Энергетическое строительство.
Выпуск 1. Наружные сети энергоснабжения**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 × 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная