

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства Республики Казахстан
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И
СМЕТАМ

ҚҰРЫЛЫС-МОНТАЖ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ДАРА
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАР

4-ЖИНАҚ. ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС.

1-ШЫҒАРЫЛЫМ. ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУДЫҢ
СЫРТҚЫ ЖЕЛІЛЕРІ

1-БӨЛІМ

АСТАНА ҚАЛАСЫ, ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ, ҚОСТАНАЙ
ОБЛЫСЫ, АҚМОЛА ОБЛЫСЫ, ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ,
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

Өзгерістер мен толықтырулар. 3-шығарылым

ЕДИНИЧНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

СБОРНИК 4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

ВЫПУСК 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1

ГОРОД АСТАНА, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, АҚМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ, СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Изменения и дополнения. Выпуск 3

ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2024

НДЦС РК 8.04-03-2024

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства Республики Казахстан
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И
СМЕТАМ

ҚҰРЫЛЫС-МОНТАЖ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ДАРА
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАР

4-ЖИНАҚ. ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС.

1-ШЫҒАРЫЛЫМ. ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУДЫҢ
СЫРТҚЫ ЖЕЛІЛЕРІ

1-БӨЛІМ

АСТАНА ҚАЛАСЫ, ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ, ҚОСТАНАЙ
ОБЛЫСЫ, АҚМОЛА ОБЛЫСЫ, ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ,
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

Өзгерістер мен толықтырулар. 3-шығарылым

ЕДИНИЧНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

СБОРНИК 4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

ВЫПУСК 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1

ГОРОД АСТАНА, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, АҚМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ, СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Изменения и дополнения. Выпуск 3

ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2024

НДЦС РК 8.04-03-2024

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАҒАН ЖӘНЕ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 14.03.2025 ж. № 48-НҚ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	01.04.2025 жылдан бастап
4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 06.12.2024 ж. № 156-НҚ бұйрығымен бекітілген ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2024 «Құрылыс-монтаж жұмыстарына арналған дара сметалық бағалар. 4-жинақ. Энергетикалық құрылыс. 1-шығарылым. Электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері. Өзгерістер мен толықтырулар. 2-шығарылым»

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (КДС ЖКХ МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН	Приказом КДС ЖКХ МПС РК от 14.03.2025 года № 48-НҚ
И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.04.2025 года
4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН	НДЦС РК 8.04-03-2024 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 4. Энергетическое строительство. Выпуск 1. Наружные сети энергоснабжения. Изменения и дополнения. Выпуск 2», утвержденного приказом КДС ЖКХ МПС РК от 06.12.2024 года № 156-НҚ

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства

Содержание

Раздел 6401 Наружные сети электроснабжения	1
Подраздел 6401-01 Устройства распределительные и подстанции	1
Подраздел 6401-02 Сети электрические и канализация электроэнергии	10
Подраздел 6401-03 Электросиловые и электроосветительные установки.....	21

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Код ЕСН Код ЭСН	Наименование	Ед. изм.	Единичная сметная цена по региону, тенге		
			г. Астана г. Косшы	Карагандинск ая обл.	Костанайска я обл.
			Акмолинска я обл.	Область Ұлытау	Северо- Казахстанск ая обл.
1	2	3	4	5	6
	Раздел 6401 Наружные сети электроснабжения				
	Подраздел 6401-01 Устройства распределительные и подстанции				
	Группа 6401-0101 Монтаж устройств распределительных открытых 6-330 кВ				
	Подгруппа 6401-0101-01 Монтаж трансформаторов трехфазных 35 кВ				
	Монтаж трансформатора трехфазного 35 кВ,				
6401-0101-0101 1308-0101-0101	мощность 250 кВ•А	шт.	<u>202727</u> 181833	<u>177115</u> 182819	<u>176142</u> 180823
6401-0101-0102 1308-0101-0102	мощность 400 кВ•А	шт.	<u>236694</u> 212636	<u>207197</u> 213769	<u>206080</u> 211468
6401-0101-0103 1308-0101-0103	мощность 630 кВ•А	шт.	<u>272428</u> 244543	<u>238245</u> 245859	<u>236948</u> 243192
6401-0101-0104 1308-0101-0104	мощность 1000 кВ•А	шт.	<u>332344</u> 298739	<u>291142</u> 300324	<u>289583</u> 297105
6401-0101-0105 1308-0101-0105	мощность 1600 кВ•А	шт.	<u>1415102</u> 1268131	<u>1234950</u> 1275066	<u>1228102</u> 1261025
	Подгруппа 6401-0101-02 Монтаж трансформаторов тока измерительных				
	Монтаж трансформатора тока измерительного,				
6401-0101-0201 1308-0101-0601	напряжение 35 кВ	комплек т	<u>157696</u> 142412	<u>138886</u> 143188	<u>139355</u> 142010
6401-0101-0202 1308-0101-0602	напряжение 110 кВ	комплек т	<u>224451</u> 202713	<u>197685</u> 203871	<u>198681</u> 202258
6401-0101-0203 1308-0101-0603	напряжение 150 кВ	комплек т	<u>252176</u> 228156	<u>222595</u> 229462	<u>223841</u> 227704
6401-0101-0204 1308-0101-0604	напряжение 220 кВ	комплек т	<u>436792</u> 394656	<u>384811</u> 397015	<u>388285</u> 394238
6401-0101-0205 1308-0101-0605	напряжение 330 кВ	комплек т	<u>700945</u> 633358	<u>617517</u> 637358	<u>624640</u> 633245
	Подгруппа 6401-0101-03 Монтаж трансформаторов напряжения измерительных				
	Монтаж трансформатора напряжения измерительного,				
6401-0101-0301 1308-0101-0701	напряжение 35 кВ	комплек т	<u>188406</u> 170700	<u>166594</u> 171524	<u>166960</u> 170123
6401-0101-0302 1308-0101-0702	напряжение 110 кВ	комплек т	<u>266498</u> 241076	<u>235165</u> 242350	<u>236232</u> 240456
6401-0101-0303 1308-0101-0703	напряжение 220 кВ	комплек т	<u>460273</u> 416245	<u>406112</u> 418127	<u>405264</u> 414254
6401-0101-0304 1308-0101-0704	напряжение 330 кВ	комплек т	<u>1010678</u> 911328	<u>888528</u> 915403	<u>885128</u> 906340
	Подгруппа 6401-0101-04 Обработка трансформаторного масла				
6401-0101-0401 1308-0101-1001	Очистка от механических примесей и сушка масла для трансформатора до 35 кВ и другого оборудования	т	<u>19712</u> 17742	<u>17087</u> 17275	<u>17023</u> 17221
	Подгруппа 6401-0101-05 Монтаж разъединителей				
	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение 35 кВ на ток 1000 А,				
6401-0101-0501 1308-0101-1101	без заземляющих ножей	комплек т	<u>181657</u> 163672	<u>159504</u> 164488	<u>159851</u> 163072

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0101-0502</u> 1308-0101-1102	с одним или двумя заземляющими ножами	комплек т	<u>255876</u> 230093	<u>224118</u> 231152	<u>224110</u> 229022
	Подгруппа 6401-0101-06 Монтаж заземлителей				
<u>6401-0101-0601</u> 1308-0101-1301	Монтаж заземлителя однополюсного, напряжение 110 кВ	шт.	<u>135465</u> 121407	<u>118158</u> 121997	<u>118087</u> 120829
	Подгруппа 6401-0101-07 Монтаж разрядников				
<u>6401-0101-0701</u> 1308-0101-1501	Монтаж разрядника вентильного трехфазного, напряжение 35 кВ	комплек т	<u>108821</u> 98805	<u>96483</u> 99342	<u>97076</u> 98637
	Подгруппа 6401-0101-08 Монтаж ограничителей				
<u>6401-0101-0801</u> 1308-0101-1510	Монтаж ограничителя перенапряжений нелинейного трехфазного, напряжение 220 кВ	комплек т	<u>158818</u> 144280	<u>140817</u> 144798	<u>141457</u> 143767
	Подгруппа 6401-0101-09 Монтаж предохранителей				
<u>6401-0101-0901</u> 1308-0101-1601	Монтаж предохранителя, напряжение 35 кВ	шт.	<u>21094</u> 18969	<u>18463</u> 19107	<u>18837</u> 19012
	Подгруппа 6401-0101-10 Монтаж изоляторов опорных				
	Монтаж изолятора опорного,				
<u>6401-0101-1001</u> 1308-0101-1708	напряжение 35 кВ	шт.	<u>22743</u> 20629	<u>20129</u> 20751	<u>20386</u> 20629
<u>6401-0101-1002</u> 1308-0101-1709	напряжение 110 кВ	шт.	<u>26163</u> 23923	<u>23390</u> 24064	<u>23760</u> 23957
	Подгруппа 6401-0101-11 Монтаж гибких ошиновок				
	Монтаж шины сборной трехфазной, напряжение 35 кВ, сечение до 400 мм ² ,				
<u>6401-0101-1101</u> 1308-0101-2101	количество проводов в фазе -1	пролет	<u>239426</u> 213903	<u>207928</u> 214480	<u>206439</u> 212220
<u>6401-0101-1102</u> 1308-0101-2102	количество проводов в фазе -2	пролет	<u>352714</u> 314134	<u>305237</u> 315360	<u>303145</u> 311856
	Подгруппа 6401-0101-12 Монтаж спусков, петлей или перемычек				
	Монтаж спуска, петли или перемычки (3 фазы), сечение провода до 300 мм ² ,				
<u>6401-0101-1201</u> 1308-0101-2301	количество проводов в фазе -1	шт.	<u>40709</u> 36177	<u>35148</u> 36367	<u>34932</u> 35946
<u>6401-0101-1202</u> 1308-0101-2302	количество проводов в фазе -2	шт.	<u>175019</u> 155451	<u>151001</u> 156260	<u>150070</u> 154447
	Подгруппа 6401-0101-13 Монтаж подстанций комплектных трансформаторных напряжением до 10 кВ				
	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором,				
<u>6401-0101-1301</u> 1308-0101-2501	мощность до 400 кВ·А	шт.	<u>320190</u> 288951	<u>281761</u> 290285	<u>281155</u> 287527
<u>6401-0101-1302</u> 1308-0101-2502	мощность до 1000 кВ·А	шт.	<u>445004</u> 401549	<u>391575</u> 403466	<u>390643</u> 399591
	Подгруппа 6401-0101-14 Монтаж подстанций блочных напряжением 35 кВ				
<u>6401-0101-1401</u> 1308-0101-2503	Монтаж подстанции блочной напряжением 35 кВ по схеме: мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформатора до 6300 кВ·А	шт.	<u>7779680</u> 6954495	<u>6767266</u> 6989592	<u>6730656</u> 6912576

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6401-0101-15 Монтаж подстанций блочных напряжением 110/35 кВ				
<u>6401-0101-1501</u> <u>1308-0101-2518</u>	Монтаж подстанции блочной напряжением 110/35 кВ по схеме: с одним трансформатором мощностью до 16000 кВ·А блок линия - трансформатор с выключателем	шт.	<u>14264710</u> <u>12723566</u>	<u>12373219</u> <u>12786806</u>	<u>12301181</u> <u>12642729</u>
	Подгруппа 6401-0101-16 Монтаж блоков с оборудованием для комплектных подстанций				
<u>6401-0101-1601</u> <u>1308-0101-2526</u>	Монтаж блока с оборудованием для комплектных подстанций, 35 кВ с разъединителем или выключателем	шт.	<u>305502</u> <u>272503</u>	<u>265030</u> <u>273960</u>	<u>263487</u> <u>270844</u>
	Подгруппа 6401-0101-17 Монтаж устройств распределительных комплектных 6-10 кВ				
	Монтаж шкафа распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания,				
<u>6401-0101-1701</u> <u>1308-0101-2601</u>	с выключателем	шт.	<u>258019</u> <u>229631</u>	<u>223146</u> <u>230712</u>	<u>221823</u> <u>228079</u>
<u>6401-0101-1702</u> <u>1308-0101-2602</u>	с измерительным трансформатором	шт.	<u>128805</u> <u>115138</u>	<u>111962</u> <u>115523</u>	<u>111336</u> <u>114286</u>
<u>6401-0101-1703</u> <u>1308-0101-2603</u>	с аппаратурой высокочастотной связи или резервной	шт.	<u>82005</u> <u>73487</u>	<u>71496</u> <u>73701</u>	<u>71107</u> <u>72934</u>
<u>6401-0101-1704</u> <u>1308-0101-2604</u>	Монтаж шкафа распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки без коридора обслуживания, с выключателем	шт.	<u>208777</u> <u>185763</u>	<u>180508</u> <u>186646</u>	<u>179434</u> <u>184510</u>
	Подгруппа 6401-0101-18 Монтаж устройств распределительных комплектных блочных 110 кВ				
<u>6401-0101-1801</u> <u>1308-0101-2701</u>	Монтаж ячейки распределительного устройства 110 кВ, линии	шт.	<u>3033931</u> <u>2719955</u>	<u>2643807</u> <u>2720288</u>	<u>2628718</u> <u>2694032</u>
	Группа 6401-0102 Монтаж устройств распределительных закрытых 35 кВ				
	Подгруппа 6401-0102-01 Монтаж изоляторов				
	Монтаж изолятора напряжением 35 кВ,				
<u>6401-0102-0101</u> <u>1308-0102-0101</u>	опорного	комплект	<u>32461</u> <u>29102</u>	<u>28312</u> <u>29259</u>	<u>28540</u> <u>29039</u>
<u>6401-0102-0102</u> <u>1308-0102-0102</u>	проходного	комплект	<u>102008</u> <u>91155</u>	<u>88608</u> <u>91654</u>	<u>89248</u> <u>90919</u>
	Подгруппа 6401-0102-02 Монтаж разъединителей				
<u>6401-0102-0201</u> <u>1308-0102-0201</u>	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение 35 кВ, ток до 1000 А	шт.	<u>307911</u> <u>277832</u>	<u>270605</u> <u>278162</u>	<u>269932</u> <u>275892</u>
	Подгруппа 6401-0102-03 Выключатели. Монтаж оборудования				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0102-0301</u> 1308-0102-0301	Монтаж выключателя воздушного трехфазного, напряжение 35 кВ, ток 1600 А	комплект	<u>930761</u> 832836	<u>809860</u> 834996	<u>804671</u> 826437
	Подгруппа 6401-0102-04 Монтаж ошиновок гибких				
<u>6401-0102-0401</u> 1308-0102-0401	Монтаж шины сборной трехфазной, напряжение до 220 кВ, с одним проводом в фазе на подвесном изоляторе	пролет	<u>690635</u> 623593	<u>606877</u> 622378	<u>601730</u> 617125
<u>6401-0102-0402</u> 1308-0102-0402	Монтаж моста шинного трехфазного, с одним проводом в фазе на подвесных изоляторах	пролет	<u>278740</u> 251281	<u>244500</u> 250957	<u>242470</u> 248764
	Подгруппа 6401-0102-05 Монтаж ошиновок из алюминиевых шин				
<u>6401-0102-0501</u> 1308-0102-0501	Монтаж ошиновки трехфазной аппаратов ячеек напряжением 110 кВ алюминиевыми трубами, диаметр 85 мм	пролет	<u>419245</u> 377152	<u>365924</u> 374433	<u>363805</u> 371584
	Группа 6401-0103 Монтаж устройств распределительных закрытых 3-20 кВ				
	Подгруппа 6401-0103-01 Монтаж изоляторов				
	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ,				
<u>6401-0103-0101</u> 1308-0103-0101	количество точек крепления 1	шт.	<u>3562</u> 3171	<u>3083</u> 3189	<u>3064</u> 3151
<u>6401-0103-0102</u> 1308-0103-0102	количество точек крепления 2	шт.	<u>3562</u> 3171	<u>3083</u> 3189	<u>3064</u> 3151
<u>6401-0103-0103</u> 1308-0103-0103	количество точек крепления 4	шт.	<u>5702</u> 5098	<u>4961</u> 5124	<u>4932</u> 5068
<u>6401-0103-0104</u> 1308-0103-0104	Монтаж изолятора опорного, напряжение до 20 кВ	шт.	<u>8795</u> 7907	<u>7704</u> 7943	<u>7661</u> 7860
	Монтаж изолятора проходного с овальным или квадратным фланцем,				
<u>6401-0103-0105</u> 1308-0103-0105	напряжение до 10 кВ	шт.	<u>8563</u> 7668	<u>7459</u> 7691	<u>7408</u> 7610
<u>6401-0103-0106</u> 1308-0103-0106	напряжение до 20 кВ	шт.	<u>11453</u> 10375	<u>10121</u> 10395	<u>10055</u> 10300
	Подгруппа 6401-0103-02 Монтаж трансформаторов тока				
	Монтаж трансформатора тока,				
<u>6401-0103-0201</u> 1308-0103-0201	напряжение до 10 кВ	шт.	<u>17096</u> 15390	<u>15005</u> 15467	<u>14922</u> 15306
<u>6401-0103-0202</u> 1308-0103-0202	напряжение до 20 кВ	шт.	<u>18386</u> 16618	<u>16220</u> 16698	<u>16134</u> 16531
	Подгруппа 6401-0103-03 Монтаж трансформаторов напряжения				
	Монтаж трансформатора напряжения до				
<u>6401-0103-0301</u> 1308-0103-0301	10 кВ, однофазного	шт.	<u>9998</u> 9069	<u>8861</u> 9115	<u>8818</u> 9026
<u>6401-0103-0302</u> 1308-0103-0302	10 кВ, трехфазного	шт.	<u>18804</u> 16929	<u>16507</u> 17018	<u>16419</u> 16838
<u>6401-0103-0303</u> 1308-0103-0303	20 кВ, трехфазного	шт.	<u>25318</u> 22677	<u>22083</u> 22802	<u>21959</u> 22551
	Подгруппа 6401-0103-05 Монтаж трансформаторов силовых				
	Монтаж трансформатора силового, масса до				
<u>6401-0103-0501</u> 1308-0103-1101	масса до 1 т	шт.	<u>168849</u> 151648	<u>147775</u> 152462	<u>146967</u> 150826

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0103-0502</u> 1308-0103-1102	масса до 3 т	шт.	<u>295246</u> 266461	<u>259960</u> 267820	<u>258620</u> 265069
<u>6401-0103-0503</u> 1308-0103-1103	масса до 7 т	шт.	<u>404857</u> 366277	<u>357441</u> 368132	<u>355589</u> 364389
Подгруппа 6401-0103-06 Монтаж разъединителей однополюсных					
Монтаж разъединителя однополюсного с одной тягой, напряжение до 10 кВ,					
<u>6401-0103-0601</u> 1308-0103-0401	ток до 600 А	шт.	<u>7526</u> 6700	<u>6514</u> 6739	<u>6475</u> 6660
<u>6401-0103-0602</u> 1308-0103-0402	ток до 1000 А	шт.	<u>8570</u> 7703	<u>7507</u> 7744	<u>7467</u> 7661
<u>6401-0103-0603</u> 1308-0103-0403	ток до 3000 А	шт.	<u>17217</u> 15423	<u>15019</u> 15508	<u>14935</u> 15337
<u>6401-0103-0604</u> 1308-0103-0404	ток до 5000 А	шт.	<u>18118</u> 16283	<u>15870</u> 16369	<u>15784</u> 16194
Подгруппа 6401-0103-07 Монтаж разъединителей трехполюсных					
Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ,					
<u>6401-0103-0701</u> 1308-0103-0501	ток до 600 А	шт.	<u>16536</u> 14775	<u>14377</u> 14851	<u>14291</u> 14686
<u>6401-0103-0702</u> 1308-0103-0502	ток до 1000 А	шт.	<u>31410</u> 27978	<u>27202</u> 28126	<u>27032</u> 27805
<u>6401-0103-0703</u> 1308-0103-0503	ток до 4000 А	шт.	<u>44823</u> 40292	<u>39250</u> 40449	<u>39011</u> 40032
Подгруппа 6401-0103-08 Монтаж приводов к разъединителям					
Монтаж привода к разъединителю с одной тягой,					
<u>6401-0103-0801</u> 1308-0103-0601	рычажный	шт.	<u>30451</u> 27182	<u>26473</u> 27373	<u>26481</u> 27192
<u>6401-0103-0802</u> 1308-0103-0602	червячный	шт.	<u>31562</u> 28212	<u>27483</u> 28402	<u>27483</u> 28214
<u>6401-0103-0803</u> 1308-0103-0603	моторный	шт.	<u>60747</u> 54133	<u>52671</u> 54478	<u>52518</u> 53981
<u>6401-0103-0804</u> 1308-0103-0604	Добавлять при установке дополнительной тяги к нормам 6401-0103-(0801-0803)	шт.	<u>35891</u> 31855	<u>30941</u> 32057	<u>30867</u> 31701
Подгруппа 6401-0103-09 Монтаж выключателей нагрузки					
Монтаж выключателя нагрузки с приводом,					
<u>6401-0103-0901</u> 1308-0103-0701	ручной	шт.	<u>47299</u> 42186	<u>41024</u> 42418	<u>40875</u> 41961
<u>6401-0103-0902</u> 1308-0103-0702	электромагнитный	шт.	<u>82878</u> 73649	<u>71561</u> 74062	<u>71161</u> 73204
Подгруппа 6401-0103-10 Монтаж предохранителей					
<u>6401-0103-1001</u> 1308-0103-1001	Монтаж предохранителя	шт.	<u>8482</u> 7625	<u>7426</u> 7660	<u>7525</u> 7612
Подгруппа 6401-0103-11 Сушка масла					
<u>6401-0103-1101</u> 1308-0103-1301	Сушка масла трансформаторного	т	<u>122821</u> 109786	<u>106655</u> 109874	<u>106050</u> 108763
Подгруппа 6401-0103-12 Заливка электрооборудования маслом сухим трансформаторным					
<u>6401-0103-1201</u> 1308-0103-1401	Заливка трансформатора маслом сухим трансформаторным	т	<u>61823</u> 56213	<u>54855</u> 56260	<u>54613</u> 55770

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0103-1202</u> 1308-0103-1402	Заливка электрооборудования (кроме трансформатора) маслом сухим трансформаторным	т	<u>124531</u> 111654	<u>108746</u> 112262	<u>108147</u> 111032
	Подгруппа 6401-0103-13 Монтаж разрядников				
	Монтаж разрядника трехфазного,				
<u>6401-0103-1301</u> 1308-0103-1501	напряжение до 10 кВ	комплек т	<u>25681</u> 23040	<u>22446</u> 23165	<u>22322</u> 22914
<u>6401-0103-1302</u> 1308-0103-1502	напряжение до 20 кВ	комплек т	<u>55430</u> 49683	<u>48388</u> 49955	<u>48119</u> 49407
	Подгруппа 6401-0103-14 Монтаж конденсаторов статических				
	Монтаж конденсатора статического на установленных конструкциях,				
<u>6401-0103-1401</u> 1308-0103-1601	масса до 15 кг	шт.	<u>15138</u> 13469	<u>13079</u> 13512	<u>13004</u> 13361
<u>6401-0103-1402</u> 1308-0103-1602	масса до 25 кг	шт.	<u>15670</u> 13960	<u>13562</u> 14006	<u>13485</u> 13851
<u>6401-0103-1403</u> 1308-0103-1603	масса до 40 кг	шт.	<u>16157</u> 14406	<u>13999</u> 14454	<u>13919</u> 14295
<u>6401-0103-1404</u> 1308-0103-1604	масса до 70 кг	шт.	<u>24199</u> 21561	<u>20954</u> 21651	<u>20833</u> 21408
<u>6401-0103-1405</u> 1308-0103-1605	масса до 100 кг	шт.	<u>25728</u> 22968	<u>22333</u> 23064	<u>22206</u> 22809
<u>6401-0103-1406</u> 1308-0103-1606	масса до 150 кг	шт.	<u>27510</u> 24610	<u>23942</u> 24712	<u>23809</u> 24443
	Подгруппа 6401-0103-15 Монтаж установок (шкафов) комплектных конденсаторных				
	Монтаж установки (шкафа) комплектной конденсаторной на установленных конструкциях,				
<u>6401-0103-1501</u> 1308-0103-1607	масса до 100 кг	шт.	<u>18378</u> 16421	<u>15980</u> 16513	<u>15888</u> 16326
<u>6401-0103-1502</u> 1308-0103-1608	масса до 500 кг	шт.	<u>48474</u> 43627	<u>42530</u> 43855	<u>42306</u> 43391
<u>6401-0103-1503</u> 1308-0103-1609	масса до 900 кг	шт.	<u>64271</u> 58164	<u>56778</u> 58451	<u>56498</u> 57863
<u>6401-0103-1504</u> 1308-0103-1610	масса до 1700 кг	шт.	<u>124720</u> 112812	<u>110108</u> 113371	<u>109563</u> 112225
	Подгруппа 6401-0103-16 Монтаж шин сборных - одна полоса в фазе				
	Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой,				
<u>6401-0103-1601</u> 1308-0103-1701	сечение до 250 мм ²	м	<u>3632</u> 3225	<u>3133</u> 3240	<u>3115</u> 3204
<u>6401-0103-1602</u> 1308-0103-1702	сечение до 500 мм ²	м	<u>4607</u> 4099	<u>3983</u> 4117	<u>3959</u> 4070
	Подгруппа 6401-0103-17 Монтаж шин ответвительных - одна полоса в фазе				
	Монтаж шины ответвительной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой,				
<u>6401-0103-1701</u> 1308-0103-2101	сечение до 250 мм ²	м	<u>4064</u> 3608	<u>3503</u> 3619	<u>3481</u> 3579
<u>6401-0103-1702</u> 1308-0103-2102	сечение до 350 мм ²	м	<u>4613</u> 4098	<u>3978</u> 4110	<u>3955</u> 4064
<u>6401-0103-1703</u> 1308-0103-2103	сечение до 700 мм ²	м	<u>5935</u> 5275	<u>5121</u> 5292	<u>5092</u> 5232
<u>6401-0103-1704</u> 1308-0103-2104	сечение до 1000 мм ²	м	<u>7077</u> 6295	<u>6109</u> 6311	<u>6074</u> 6241
	Подгруппа 6401-0103-18 Монтаж шин ответвительных - две полосы в фазе				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6401-0103-1801 1308-0103-2201	Монтаж шины ответвительной - две полосы в фазе, медной или алюминиевой, сечение до 350 мм ²	м	<u>8392</u> 7454	<u>7235</u> 7476	<u>7192</u> 7393
	Подгруппа 6401-0103-19 Монтаж мостов шинных для сборных распределительных устройств				
	Монтаж моста шинного для сборных распределительных устройств,				
6401-0103-1901 1308-0103-2801	количество опорных изоляторов 9	шт.	<u>109423</u> 98649	<u>96134</u> 99047	<u>97613</u> 98511
6401-0103-1902 1308-0103-2802	количество опорных изоляторов 12	шт.	<u>142890</u> 128808	<u>125519</u> 129327	<u>127503</u> 128637
	Подгруппа 6401-0103-20 Монтаж приборов измерения и защиты				
	Монтаж прибора измерения и защиты,				
6401-0103-2001 1308-0103-2901	количество подключаемых концов до 2	шт.	<u>8080</u> 7193	<u>6993</u> 7236	<u>6951</u> 7151
6401-0103-2002 1308-0103-2902	количество подключаемых концов до 6	шт.	<u>9099</u> 8131	<u>7913</u> 8177	<u>7867</u> 8085
6401-0103-2003 1308-0103-2903	количество подключаемых концов до 12	шт.	<u>16122</u> 14349	<u>13950</u> 14432	<u>13866</u> 14264
6401-0103-2004 1308-0103-2904	Монтаж блок-контактора	шт.	<u>9998</u> 8968	<u>8736</u> 9017	<u>8688</u> 8918
	Подгруппа 6401-0103-21 Монтаж аппаратов управления и сигнализации				
	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации,				
6401-0103-2101 1308-0103-3001	количество подключаемых концов до 2	шт.	<u>8099</u> 7212	<u>7012</u> 7255	<u>6970</u> 7170
6401-0103-2102 1308-0103-3002	количество подключаемых концов до 6	шт.	<u>8099</u> 7212	<u>7012</u> 7255	<u>6970</u> 7170
6401-0103-2103 1308-0103-3003	количество подключаемых концов до 12	шт.	<u>8099</u> 7212	<u>7012</u> 7255	<u>6970</u> 7170
	Подгруппа 6401-0103-22 Монтаж зажимов наборных				
6401-0103-2201 1308-0103-3101	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	<u>2933</u> 2609	<u>2536</u> 2623	<u>2523</u> 2595
	Подгруппа 6401-0103-23 Монтаж устройства сигнально-блокировочных				
6401-0103-2301 1308-0103-3201	Монтаж устройства сигнально-блокировочного	шт.	<u>14862</u> 13247	<u>12917</u> 13353	<u>12888</u> 13300
	Подгруппа 6401-0103-24 Монтаж камер сборных распределительных устройств				
	Монтаж камеры сборного распределительного устройства				
6401-0103-2401 1308-0103-3301	с масляным выключателем	шт.	<u>183294</u> 163356	<u>158861</u> 164312	<u>158042</u> 162443
6401-0103-2402 1308-0103-3304	с выключателем нагрузки	шт.	<u>159710</u> 141899	<u>137887</u> 142755	<u>137165</u> 141090
6401-0103-2403 1308-0103-3302	трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	шт.	<u>146794</u> 130748	<u>127132</u> 131521	<u>126495</u> 130022
6401-0103-2404 1308-0103-3303	резервной	шт.	<u>110550</u> 98377	<u>95632</u> 98966	<u>95177</u> 97836
	Подгруппа 6401-0103-25 Монтаж шкафов комплектных распределительных устройств				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0103-2501</u> 1308-0103-3401	Монтаж шкафа комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А	шт.	<u>472825</u> 431448	<u>420760</u> 429830	<u>417329</u> 426813
	Подгруппа 6401-0103-26 Монтаж комплектных трансформаторных подстанций (КТП)				
	Монтаж шкафа КТП ввода				
<u>6401-0103-2601</u> 1308-0103-3501	высоковольтного	шт.	<u>92357</u> 83350	<u>81137</u> 83306	<u>80744</u> 82559
<u>6401-0103-2602</u> 1308-0103-3502	низковольтного	шт.	<u>102647</u> 91599	<u>89076</u> 92030	<u>88562</u> 91001
	Подгруппа 6401-0103-27 Монтаж ограждений, плит и металлических конструкций под оборудование				
<u>6401-0103-2701</u> 1308-0502-0101	Монтаж ограждения сетчатого	м²	<u>21298</u> 19579	<u>19140</u> 19589	<u>20104</u> 19683
<u>6401-0103-2702</u> 1308-0502-0102	Монтаж плиты проходной асбестоцементной или стальной для установки трансформатора тока, проходного изолятора или прохода шины	м²	<u>87434</u> 78252	<u>76159</u> 78662	<u>76509</u> 77977
<u>6401-0103-2703</u> 1308-0502-0103	Монтаж металлических конструкций	т	<u>1599645</u> 1553369	<u>1542866</u> 1554524	<u>1540674</u> 1551254
	Группа 6401-0104 Монтаж устройств преобразовательных				
	Подгруппа 6401-0104-01 Монтаж преобразователей				
	Монтаж преобразователя,				
<u>6401-0104-0101</u> 1308-0104-0101	масса до 0,15 т	шт.	<u>63761</u> 57737	<u>56382</u> 58022	<u>56098</u> 57449
<u>6401-0104-0102</u> 1308-0104-0102	масса до 0,25 т	шт.	<u>89137</u> 80350	<u>78372</u> 80765	<u>77959</u> 79930
<u>6401-0104-0103</u> 1308-0104-0103	масса до 0,50 т	шт.	<u>124455</u> 112359	<u>109632</u> 112930	<u>109066</u> 111779
<u>6401-0104-0104</u> 1308-0104-0104	масса до 1,0 т	шт.	<u>184178</u> 165846	<u>161713</u> 166712	<u>160855</u> 164965
<u>6401-0104-0105</u> 1308-0104-0105	масса до 1,5 т	шт.	<u>227047</u> 204314	<u>199188</u> 205388	<u>198125</u> 203221
<u>6401-0104-0106</u> 1308-0104-0106	масса до 2,0 т	шт.	<u>289933</u> 260959	<u>254419</u> 262326	<u>253067</u> 259559
<u>6401-0104-0107</u> 1308-0104-0107	масса до 2,5 т	шт.	<u>343138</u> 308692	<u>300916</u> 310318	<u>299312</u> 307029
<u>6401-0104-0108</u> 1308-0104-0108	масса до 3,0 т	шт.	<u>364716</u> 327814	<u>319485</u> 329556	<u>317764</u> 326034
	Подгруппа 6401-0104-02 Монтаж шкафов управления и регулирования				
<u>6401-0104-0201</u> 1308-0104-0201	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	<u>115122</u> 103026	<u>100299</u> 103597	<u>99733</u> 102446
	Подгруппа 6401-0104-03 Монтаж шкафов с быстродействующими автоматами				
<u>6401-0104-0301</u> 1308-0104-0301	Монтаж шкафа с однополюсным быстродействующим автоматом, ток до 4000 А	шт.	<u>116832</u> 105101	<u>102459</u> 105656	<u>101909</u> 104540
	Подгруппа 6401-0104-04 Монтаж устройств автоматических выпрямительных				
	Монтаж устройства автоматического выпрямительного,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0104-0401</u> 1308-0104-0501	масса до 0,1 т	шт.	<u>135954</u> 121454	<u>118198</u> 122141	<u>117511</u> 120768
<u>6401-0104-0402</u> 1308-0104-0502	масса до 0,25 т	шт.	<u>157022</u> 140107	<u>136307</u> 140908	<u>135506</u> 139305
<u>6401-0104-0403</u> 1308-0104-0503	масса до 0,5 т	шт.	<u>209082</u> 186528	<u>181462</u> 187596	<u>180394</u> 185460
Группа 6401-0105 Монтаж установок аккумуляторных					
Подгруппа 6401-0105-01 Монтаж аккумуляторов кислотных стационарных					
Монтаж аккумулятора кислотного стационарного,					
<u>6401-0105-0101</u> 1308-0105-0101	тип С-1, СК-1	шт.	<u>14597</u> 12986	<u>12624</u> 13062	<u>12548</u> 12909
<u>6401-0105-0102</u> 1308-0105-0102	тип С-2, СК-2	шт.	<u>15000</u> 13389	<u>13027</u> 13465	<u>12951</u> 13312
<u>6401-0105-0103</u> 1308-0105-0103	тип С-3, СК-3	шт.	<u>22399</u> 19982	<u>19439</u> 20097	<u>19325</u> 19868
<u>6401-0105-0104</u> 1308-0105-0104	тип С-4, СК-4, С-5, СК-5	шт.	<u>22949</u> 20532	<u>19989</u> 20647	<u>19875</u> 20418
<u>6401-0105-0105</u> 1308-0105-0105	тип С-6, СК-6, С-8, СК-8	шт.	<u>29873</u> 26651	<u>25928</u> 26804	<u>25775</u> 26499
<u>6401-0105-0106</u> 1308-0105-0106	тип С-10, СК-10, С-12, СК-12	шт.	<u>37639</u> 33612	<u>32707</u> 33803	<u>32516</u> 33421
<u>6401-0105-0107</u> 1308-0105-0107	тип С-14, СК-14, С-16, СК-16	шт.	<u>44511</u> 39678	<u>38593</u> 39907	<u>38364</u> 39449
<u>6401-0105-0108</u> 1308-0105-0108	тип С-18, СК-18, С-20, СК-20	шт.	<u>52386</u> 46748	<u>45481</u> 47015	<u>45214</u> 46480
<u>6401-0105-0109</u> 1308-0105-0109	тип С-24, СК-24, С-28, СК-28	шт.	<u>59409</u> 52965	<u>51517</u> 53270	<u>51212</u> 52660
<u>6401-0105-0110</u> 1308-0105-0110	тип С-32, СК-32, С-36, СК-36, С-40, СК-40	шт.	<u>73936</u> 65881	<u>64071</u> 66262	<u>63690</u> 65499
<u>6401-0105-0111</u> 1308-0105-0111	тип С-44, СК-44, С-48, СК-48	шт.	<u>82651</u> 73790	<u>71800</u> 74210	<u>71380</u> 73370
<u>6401-0105-0112</u> 1308-0105-0112	тип С-52, СК-52, С-56, СК-56	шт.	<u>97267</u> 86796	<u>84443</u> 87292	<u>83948</u> 86300
<u>6401-0105-0113</u> 1308-0105-0113	тип С-60, СК-60, С-64, СК-64	шт.	<u>111827</u> 99744	<u>97030</u> 100317	<u>96458</u> 99172
<u>6401-0105-0114</u> 1308-0105-0114	тип С-68, СК-68, С-72, СК-72	шт.	<u>120309</u> 107421	<u>104526</u> 108031	<u>103915</u> 106810
<u>6401-0105-0115</u> 1308-0105-0115	тип С-76, СК-76, С-80, СК-80, С-84, СК-84	шт.	<u>127934</u> 114240	<u>111164</u> 114889	<u>110516</u> 113592
<u>6401-0105-0116</u> 1308-0105-0116	тип С-88, СК-88, С-92, СК-92, С-96, СК-96	шт.	<u>149954</u> 133844	<u>130225</u> 134607	<u>129462</u> 133081
<u>6401-0105-0117</u> 1308-0105-0117	тип С-100, СК-100, С-104, СК-104, С-108, СК-108	шт.	<u>172100</u> 153573	<u>149412</u> 154451	<u>148534</u> 152696
<u>6401-0105-0118</u> 1308-0105-0118	тип С-112, СК-112, С-116, СК-116, С-120, СК-120	шт.	<u>187100</u> 166962	<u>162439</u> 167916	<u>161485</u> 166008
<u>6401-0105-0119</u> 1308-0105-0119	тип С-124, СК-124, С-128, СК-128, С-132, СК-132	шт.	<u>209245</u> 186691	<u>181625</u> 187759	<u>180557</u> 185623
<u>6401-0105-0120</u> 1308-0105-0120	тип С-136, СК-136, С-140, СК-140, С-144, СК-144, С-148, СК-148	шт.	<u>231253</u> 206282	<u>200673</u> 207465	<u>199490</u> 205100
Подгруппа 6401-0105-02 Формирование и контрольный заряд-разряд батарей аккумуляторных					

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0105-0201</u> 1308-0105-0201	Формирование и контрольный заряд-разряд батареи аккумулятора кислотного стационарного	шт.	<u>674196</u> 596867	<u>579496</u> 600529	<u>575834</u> 593204
<u>6401-0105-0202</u> 1308-0105-0202	Добавлять на каждую последующую батарею сверх одной, при одновременном формировании к норме 6401-0105-0201	шт.	<u>470532</u> 416563	<u>404440</u> 419119	<u>401884</u> 414007
<u>6401-0105-0203</u> 1308-0105-0203	Дополнительный тренировочный цикл "заряд-разряд" при формировании батареи аккумулятора кислотного стационарного	шт.	<u>119389</u> 105695	<u>102619</u> 106344	<u>101971</u> 105047
Подраздел 6401-02 Сети электрические и канализация электроэнергии					
Группа 6401-0201 Прокладка кабельных линий до 500 кВ					
Подгруппа 6401-0201-01 Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовых траншеях без покрытия					
Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,					
<u>6401-0201-0101</u> 1308-0201-0201	масса 1 м до 1 кг	м	<u>1258</u> 1140	<u>1110</u> 1138	<u>1109</u> 1130
<u>6401-0201-0102</u> 1308-0201-0202	масса 1 м до 2 кг	м	<u>1372</u> 1241	<u>1208</u> 1241	<u>1208</u> 1231
<u>6401-0201-0103</u> 1308-0201-0203	масса 1 м до 3 кг	м	<u>1527</u> 1385	<u>1349</u> 1384	<u>1348</u> 1374
<u>6401-0201-0104</u> 1308-0201-0204	масса 1 м до 6 кг	м	<u>2256</u> 2044	<u>1991</u> 2042	<u>1985</u> 2027
<u>6401-0201-0105</u> 1308-0201-0205	масса 1 м 9 кг	м	<u>2525</u> 2288	<u>2231</u> 2289	<u>2224</u> 2271
<u>6401-0201-0106</u> 1308-0201-0206	масса 1 м 13 кг	м	<u>2760</u> 2505	<u>2441</u> 2505	<u>2434</u> 2486
Подгруппа 6401-0201-02 Устройство постели для кабеля					
<u>6401-0201-0201</u> 1308-0201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	<u>921</u> 832	<u>811</u> 836	<u>807</u> 827
<u>6401-0201-0202</u> 1308-0201-0302	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	<u>283</u> 255	<u>250</u> 257	<u>248</u> 255
Подгруппа 6401-0201-03 Покрытие одного кабеля, проложенного в траншеях,					
Покрытие кабеля, проложенного в траншеях,					
<u>6401-0201-0301</u> 1308-0201-0401	кирпичом	м	<u>861</u> 779	<u>760</u> 783	<u>756</u> 775
<u>6401-0201-0302</u> 1308-0201-0403	плитами	м	<u>911</u> 823	<u>803</u> 827	<u>799</u> 820
<u>6401-0201-0303</u> 1308-0201-0405	лентой сигнальной	м	<u>27</u> 24	<u>23</u> 24	<u>23</u> 24
Добавлять на каждый последующий кабель					
<u>6401-0201-0304</u> 1308-0201-0402	к норме 6401-0201-0301	м	<u>443</u> 401	<u>390</u> 402	<u>389</u> 397
<u>6401-0201-0305</u> 1308-0201-0404	к норме 6401-0201-0302	м	<u>445</u> 403	<u>393</u> 405	<u>390</u> 400
Подгруппа 6401-0201-04 Присоединение к зажимам жил провода или кабеля					
Присоединение к зажимам жил провода или кабеля,					

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0201-0401</u> 1308-0201-0501	сечение до 2,5 мм ²	шт.	<u>843</u> 746	<u>724</u> 751	<u>720</u> 742
<u>6401-0201-0402</u> 1308-0201-0502	сечение до 6 мм ²	шт.	<u>913</u> 808	<u>785</u> 813	<u>780</u> 803
<u>6401-0201-0403</u> 1308-0201-0503	сечение до 16 мм ²	шт.	<u>1053</u> 933	<u>905</u> 938	<u>900</u> 927
<u>6401-0201-0404</u> 1308-0201-0504	сечение до 35 мм ²	шт.	<u>1194</u> 1057	<u>1026</u> 1063	<u>1020</u> 1050
<u>6401-0201-0405</u> 1308-0201-0505	сечение до 70 мм ²	шт.	<u>1264</u> 1119	<u>1087</u> 1126	<u>1080</u> 1112
<u>6401-0201-0406</u> 1308-0201-0506	сечение до 150 мм ²	шт.	<u>1966</u> 1741	<u>1690</u> 1752	<u>1680</u> 1730
<u>6401-0201-0407</u> 1308-0201-0507	сечение до 240 мм ²	шт.	<u>2598</u> 2300	<u>2233</u> 2315	<u>2219</u> 2286
<u>6401-0201-0408</u> 1308-0201-0508	сечение до 400 мм ²	шт.	<u>3933</u> 3482	<u>3380</u> 3503	<u>3359</u> 3460
Подгруппа 6401-0201-05 Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ					
Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ,					
<u>6401-0201-0501</u> 1308-0201-0601	масса 1 м до 1 кг	м	<u>779</u> 713	<u>696</u> 712	<u>691</u> 706
<u>6401-0201-0502</u> 1308-0201-0602	масса 1 м до 2 кг	м	<u>907</u> 827	<u>809</u> 827	<u>802</u> 821
<u>6401-0201-0503</u> 1308-0201-0603	масса 1 м до 3 кг	м	<u>1155</u> 1052	<u>1028</u> 1053	<u>1022</u> 1045
<u>6401-0201-0504</u> 1308-0201-0604	масса 1 м до 6 кг	м	<u>1560</u> 1420	<u>1387</u> 1422	<u>1377</u> 1409
<u>6401-0201-0505</u> 1308-0201-0605	масса 1 м до 9 кг	м	<u>1943</u> 1768	<u>1726</u> 1770	<u>1715</u> 1754
<u>6401-0201-0506</u> 1308-0201-0606	масса 1 м до 13 кг	м	<u>2275</u> 2071	<u>2023</u> 2074	<u>2011</u> 2057
<u>6401-0201-0507</u> 1308-0201-0607	масса 1 м до 18 кг	м	<u>2763</u> 2514	<u>2454</u> 2516	<u>2440</u> 2495
Подгруппа 6401-0201-06 Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ					
Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ,					
<u>6401-0201-0601</u> 1308-0201-0701	масса 1 м до 0,5 кг	м	<u>2001</u> 1829	<u>1788</u> 1830	<u>1777</u> 1816
<u>6401-0201-0602</u> 1308-0201-0702	масса 1 м до 1 кг	м	<u>2302</u> 2101	<u>2053</u> 2103	<u>2041</u> 2086
<u>6401-0201-0603</u> 1308-0201-0703	масса 1 м до 2 кг	м	<u>2639</u> 2408	<u>2351</u> 2408	<u>2337</u> 2391
<u>6401-0201-0604</u> 1308-0201-0704	масса 1 м до 3 кг	м	<u>3303</u> 3009	<u>2938</u> 3013	<u>2922</u> 2988
<u>6401-0201-0605</u> 1308-0201-0705	масса 1 м до 6 кг	м	<u>4212</u> 3836	<u>3745</u> 3840	<u>3722</u> 3807
<u>6401-0201-0606</u> 1308-0201-0706	масса 1 м до 9 кг	м	<u>5352</u> 4869	<u>4752</u> 4874	<u>4721</u> 4832
<u>6401-0201-0607</u> 1308-0201-0707	масса 1 м до 13 кг	м	<u>6827</u> 6206	<u>6058</u> 6214	<u>6018</u> 6159
<u>6401-0201-0638</u> 1308-0201-0708	масса 1 м до 18 кг	м	<u>8458</u> 7684	<u>7498</u> 7693	<u>7451</u> 7625
Подгруппа 6401-0201-07 Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ					

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы,				
<u>6401-0201-0701</u> <u>1308-0201-0801</u>	масса 1 м до 1 кг	м	<u>1114</u> 1011	<u>986</u> 1011	<u>979</u> 1002
<u>6401-0201-0702</u> <u>1308-0201-0802</u>	масса 1 м до 2 кг	м	<u>1469</u> 1331	<u>1298</u> 1330	<u>1288</u> 1318
<u>6401-0201-0703</u> <u>1308-0201-0803</u>	масса 1 м до 3 кг	м	<u>1806</u> 1635	<u>1593</u> 1633	<u>1581</u> 1621
<u>6401-0201-0704</u> <u>1308-0201-0804</u>	масса 1 м до 6 кг	м	<u>2474</u> 2240	<u>2184</u> 2241	<u>2167</u> 2221
<u>6401-0201-0705</u> <u>1308-0201-0805</u>	масса 1 м до 9 кг	м	<u>3088</u> 2796	<u>2724</u> 2795	<u>2704</u> 2772
<u>6401-0201-0706</u> <u>1308-0201-0806</u>	масса 1 м до 13 кг	м	<u>4194</u> 3799	<u>3702</u> 3799	<u>3676</u> 3766
<u>6401-0201-0707</u> <u>1308-0201-0807</u>	масса 1 м до 18 кг	м	<u>5432</u> 4919	<u>4795</u> 4920	<u>4761</u> 4878
	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине,				
<u>6401-0201-0708</u> <u>1308-0201-0810</u>	масса 1 м до 1 кг	м	<u>1668</u> 1515	<u>1475</u> 1513	<u>1465</u> 1500
<u>6401-0201-0709</u> <u>1308-0201-0811</u>	масса 1 м до 2 кг	м	<u>2019</u> 1832	<u>1786</u> 1831	<u>1773</u> 1814
<u>6401-0201-0710</u> <u>1308-0201-0812</u>	масса 1 м до 3 кг	м	<u>2449</u> 2218	<u>2161</u> 2216	<u>2146</u> 2197
<u>6401-0201-0711</u> <u>1308-0201-0813</u>	масса 1 м до 6 кг	м	<u>3511</u> 3177	<u>3095</u> 3174	<u>3071</u> 3148
<u>6401-0201-0712</u> <u>1308-0201-0814</u>	масса 1 м до 9 кг	м	<u>4634</u> 4192	<u>4084</u> 4191	<u>4052</u> 4153
<u>6401-0201-0713</u> <u>1308-0201-0815</u>	масса 1 м до 13 кг	м	<u>6349</u> 5743	<u>5595</u> 5742	<u>5553</u> 5691
<u>6401-0201-0714</u> <u>1308-0201-0816</u>	масса 1 м до 18 кг	м	<u>8486</u> 7672	<u>7475</u> 7673	<u>7420</u> 7605
	Подгруппа 6401-0201-08 Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ				
	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ,				
<u>6401-0201-0801</u> <u>1308-0201-0901</u>	масса 1 м до 1 кг	м	<u>1196</u> 1088	<u>1061</u> 1087	<u>1053</u> 1078
<u>6401-0201-0802</u> <u>1308-0201-0902</u>	масса 1 м до 2 кг	м	<u>1725</u> 1564	<u>1523</u> 1563	<u>1513</u> 1549
<u>6401-0201-0803</u> <u>1308-0201-0903</u>	масса 1 м до 3 кг	м	<u>2273</u> 2060	<u>2008</u> 2061	<u>1995</u> 2043
<u>6401-0201-0804</u> <u>1308-0201-0904</u>	масса 1 м до 6 кг	м	<u>2860</u> 2590	<u>2525</u> 2590	<u>2507</u> 2568
<u>6401-0201-0805</u> <u>1308-0201-0905</u>	масса 1 м до 9 кг	м	<u>3904</u> 3537	<u>3447</u> 3537	<u>3423</u> 3507
<u>6401-0201-0806</u> <u>1308-0201-0906</u>	масса 1 м до 13 кг	м	<u>4997</u> 4529	<u>4415</u> 4530	<u>4384</u> 4491
<u>6401-0201-0807</u> <u>1308-0201-0907</u>	масса 1 м до 18 кг	м	<u>6116</u> 5540	<u>5402</u> 5545	<u>5364</u> 5495
	Подгруппа 6401-0201-09 Прокладка подвешиваемого на троссе кабеля до 35 кВ				
	Прокладка, подвешиваемого на троссе, кабеля до 35 кВ,				
<u>6401-0201-0901</u> <u>1308-0201-1001</u>	масса 1 м до 1 кг	м	<u>3130</u> 2858	<u>2795</u> 2867	<u>2780</u> 2841

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0201-0902</u> 1308-0201-1002	масса 1 м до 4 кг	м	<u>4232</u> 3858	<u>3771</u> 3870	<u>3750</u> 3834
	Подгруппа 6401-0201-10 Установка конструкций металлических кабельных				
	Установка стоек сборных кабельных конструкций (без полок),				
<u>6401-0201-1001</u> 1308-0201-1201	масса до 1,6 кг	шт.	<u>1932</u> 1733	<u>1680</u> 1720	<u>1672</u> 1707
<u>6401-0201-1002</u> 1308-0201-1202	масса до 2,4 кг	шт.	<u>1978</u> 1776	<u>1722</u> 1763	<u>1714</u> 1749
<u>6401-0201-1003</u> 1308-0201-1203	масса до 4 кг	шт.	<u>2020</u> 1816	<u>1761</u> 1802	<u>1753</u> 1789
	Установка полок кабельных, на стойках,				
<u>6401-0201-1004</u> 1308-0201-1204	масса до 0,4 кг	шт.	<u>170</u> 152	<u>148</u> 153	<u>147</u> 152
<u>6401-0201-1005</u> 1308-0201-1205	масса до 0,7 кг	шт.	<u>220</u> 199	<u>194</u> 200	<u>193</u> 198
<u>6401-0201-1006</u> 1308-0201-1206	масса до 0,9 кг	шт.	<u>225</u> 202	<u>198</u> 203	<u>197</u> 202
	Установка подвесов для прокладки кабеля под перекрытиями со стойками				
<u>6401-0201-1007</u> 1308-0201-1208	сдвоенными, масса до 4 кг	шт.	<u>3036</u> 2726	<u>2640</u> 2701	<u>2628</u> 2680
<u>6401-0201-1008</u> 1308-0201-1209	раздвинутыми, масса до 8 кг	шт.	<u>3342</u> 3008	<u>2917</u> 2983	<u>2904</u> 2961
	Установка конструкций из профильной стали для крепления закладных подвесок,				
<u>6401-0201-1009</u> 1308-0201-1210	масса до 1 кг	шт.	<u>1161</u> 1037	<u>1006</u> 1034	<u>1001</u> 1025
<u>6401-0201-1010</u> 1308-0201-1211	масса до 2 кг	шт.	<u>1257</u> 1127	<u>1093</u> 1125	<u>1088</u> 1114
<u>6401-0201-1011</u> 1308-0502-0201	Установка полок-кронштейн из угловой стали	т	<u>678815</u> 606297	<u>588876</u> 606796	<u>585626</u> 600610
<u>6401-0201-1012</u> 1308-0502-0202	Установка скоб П-образных из полосовой или угловой стали	т	<u>470917</u> 421019	<u>409040</u> 421397	<u>406806</u> 417128
<u>6401-0201-1013</u> 1308-0502-0203	Установка конструкций сварных	т	<u>336208</u> 301588	<u>293176</u> 301595	<u>291644</u> 298689
<u>6401-0201-1014</u> 1308-0201-1207	Установка оснований одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки	шт.	<u>1005</u> 890	<u>865</u> 896	<u>860</u> 885
<u>6401-0201-1015</u> 1308-0201-1212	Установка подвесок кабельных закладных для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг	шт.	<u>144</u> 127	<u>124</u> 128	<u>123</u> 127
	Подгруппа 6401-0201-11 Монтаж коробов для прокладки кабеля				
<u>6401-0201-1101</u> 1308-0201-1301	Монтаж коробов стальных со стойками и полками для прокладки кабеля до 35 кВ	м	<u>12133</u> 10945	<u>10650</u> 10924	<u>10577</u> 10830
	Подгруппа 6401-0201-12 Монтаж плит асбестоцементных				
<u>6401-0201-1201</u> 1308-0502-0301	Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях плит асбестоцементных	м ²	<u>2035</u> 1822	<u>1773</u> 1833	<u>1764</u> 1812
	Подгруппа 6401-0201-13 Заделка проходов при прокладке кабеля				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0201-1302</u> 1308-0502-0402	Заделка проходов при прокладке кабеля по стенам и потолкам	м уложенн ого кабеля	<u>71</u> 63	<u>61</u> 64	<u>61</u> 63
	Подгруппа 6401-0201-14 Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля				
	Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм ² ,				
<u>6401-0201-1401</u> 1308-0201-1604	количество жил до 4	шт.	<u>3321</u> 3092	<u>3042</u> 3104	<u>3032</u> 3083
<u>6401-0201-1402</u> 1308-0201-1605	количество жил до 7	шт.	<u>4164</u> 3838	<u>3767</u> 3855	<u>3751</u> 3824
<u>6401-0201-1403</u> 1308-0201-1606	количество жил до 10	шт.	<u>8573</u> 7747	<u>7566</u> 7791	<u>7527</u> 7712
<u>6401-0201-1404</u> 1308-0201-1607	количество жил до 14	шт.	<u>8573</u> 7747	<u>7566</u> 7791	<u>7527</u> 7712
<u>6401-0201-1405</u> 1308-0201-1608	количество жил до 19	шт.	<u>8580</u> 7754	<u>7575</u> 7800	<u>7536</u> 7721
<u>6401-0201-1406</u> 1308-0201-1609	количество жил до 27	шт.	<u>8586</u> 7760	<u>7583</u> 7808	<u>7544</u> 7729
<u>6401-0201-1407</u> 1308-0201-1610	количество жил до 37	шт.	<u>15609</u> 13978	<u>13620</u> 14063	<u>13543</u> 13908
	Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм ² ,				
<u>6401-0201-1408</u> 1308-0201-1611	количество жил до 4	шт.	<u>3594</u> 3340	<u>3290</u> 3358	<u>3277</u> 3334
<u>6401-0201-1409</u> 1308-0201-1612	количество жил до 7	шт.	<u>4436</u> 4086	<u>4014</u> 4109	<u>3997</u> 4075
<u>6401-0201-1410</u> 1308-0201-1613	количество жил до 10	шт.	<u>5355</u> 4900	<u>4807</u> 4930	<u>4785</u> 4887
	Подгруппа 6401-0201-15 Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией				
	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ,				
<u>6401-0201-1501</u> 1308-0201-1614	сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм ²	шт.	<u>7428</u> 6602	<u>6414</u> 6641	<u>6377</u> 6558
<u>6401-0201-1502</u> 1308-0201-1615	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>7428</u> 6602	<u>6414</u> 6641	<u>6377</u> 6558
<u>6401-0201-1503</u> 1308-0201-1616	сечение одной жилы до 185 мм ²	шт.	<u>14451</u> 12820	<u>12451</u> 12896	<u>12376</u> 12737
<u>6401-0201-1504</u> 1308-0201-1617	сечение одной жилы до 240 мм ²	шт.	<u>14451</u> 12820	<u>12451</u> 12896	<u>12376</u> 12737
	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 10 кВ,				
<u>6401-0201-1505</u> 1308-0201-1618	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>14450</u> 12819	<u>12450</u> 12895	<u>12375</u> 12736
<u>6401-0201-1506</u> 1308-0201-1619	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>14450</u> 12819	<u>12450</u> 12895	<u>12375</u> 12736
	Подгруппа 6401-0201-16 Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля				
	Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,				
<u>6401-0201-1601</u> 1308-0201-1701	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>14451</u> 12820	<u>12451</u> 12896	<u>12376</u> 12737
<u>6401-0201-1602</u> 1308-0201-1702	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>14451</u> 12820	<u>12451</u> 12896	<u>12376</u> 12737

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0201-1603</u> 1308-0201-1703	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	<u>21474</u> 19037	<u>18487</u> 19152	<u>18374</u> 18917
<u>6401-0201-1604</u> 1308-0201-1704	сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	<u>21474</u> 19037	<u>18487</u> 19152	<u>18374</u> 18917
	Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ				
<u>6401-0201-1605</u> 1308-0201-1705	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	<u>14451</u> 12820	<u>12451</u> 12896	<u>12376</u> 12737
<u>6401-0201-1606</u> 1308-0201-1706	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	<u>14451</u> 12820	<u>12451</u> 12896	<u>12376</u> 12737
<u>6401-0201-1607</u> 1308-0201-1707	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	<u>21474</u> 19037	<u>18487</u> 19152	<u>18374</u> 18917
	Подгруппа 6401-0201-17 Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля				
	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,				
<u>6401-0201-1701</u> 1308-0201-1801	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	<u>21474</u> 19037	<u>18487</u> 19152	<u>18374</u> 18917
<u>6401-0201-1702</u> 1308-0201-1802	сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	<u>28496</u> 25254	<u>24524</u> 25407	<u>24372</u> 25096
	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,				
<u>6401-0201-1703</u> 1308-0201-1803	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	<u>21474</u> 19037	<u>18487</u> 19152	<u>18374</u> 18917
<u>6401-0201-1704</u> 1308-0201-1804	сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	<u>21474</u> 19037	<u>18487</u> 19152	<u>18374</u> 18917
	Подгруппа 6401-0201-18 Установка заделок концевых сухих с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля				
	Установка заделок концевых сухих с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией, сечение одной жилы до 2,5 мм2,				
<u>6401-0201-1801</u> 1308-0201-1901	количество жил до 14	шт.	<u>3035</u> 2709	<u>2638</u> 2726	<u>2622</u> 2695
<u>6401-0201-1802</u> 1308-0201-1902	количество жил до 52	шт.	<u>3737</u> 3330	<u>3241</u> 3352	<u>3222</u> 3313
	Подгруппа 6401-0201-19 Установка заделок концевых из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля				
	Установка заделок концевых из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжение до 10 кВ,				
<u>6401-0201-1901</u> 1308-0201-2001	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	<u>14413</u> 12782	<u>12415</u> 12858	<u>12338</u> 12703
<u>6401-0201-1902</u> 1308-0201-2002	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	<u>14413</u> 12782	<u>12415</u> 12858	<u>12338</u> 12703
	Подгруппа 6401-0201-20 Установка заделок концевых с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля				
	Установка заделок концевых с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжение до 1 кВ,				
<u>6401-0201-2001</u> 1308-0201-2101	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	<u>7390</u> 6564	<u>6378</u> 6603	<u>6339</u> 6524
<u>6401-0201-2002</u> 1308-0201-2102	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	<u>14413</u> 12782	<u>12415</u> 12858	<u>12338</u> 12703
	Подгруппа 6401-0201-21 Монтаж муфт мачтовых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля				
	Монтаж муфт мачтовых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0201-2101</u> 1308-0201-2201	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	<u>52564</u> 47739	<u>46622</u> 47967	<u>46241</u> 47432
<u>6401-0201-2102</u> 1308-0201-2202	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	<u>58675</u> 53254	<u>52003</u> 53510	<u>51576</u> 52919
<u>6401-0201-2103</u> 1308-0201-2203	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	<u>63922</u> 58026	<u>56669</u> 58305	<u>56196</u> 57669
<u>6401-0201-2104</u> 1308-0201-2204	сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	<u>71847</u> 65233	<u>63715</u> 65547	<u>63176</u> 64842
<u>6401-0201-2105</u> 1308-0201-2205	сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	<u>88081</u> 79985	<u>78134</u> 80369	<u>77458</u> 79524
	Монтаж муфт мачтовых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,				
<u>6401-0201-2106</u> 1308-0201-2206	сечение одной жилы до 16 мм2	шт.	<u>58756</u> 53342	<u>52087</u> 53599	<u>51667</u> 52992
<u>6401-0201-2107</u> 1308-0201-2207	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	<u>66573</u> 60451	<u>59036</u> 60741	<u>58549</u> 60067
<u>6401-0201-2108</u> 1308-0201-2208	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	<u>79701</u> 72379	<u>70694</u> 72725	<u>70097</u> 71938
<u>6401-0201-2109</u> 1308-0201-2209	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	<u>91738</u> 83320	<u>81390</u> 83719	<u>80692</u> 82827
	Подгруппа 6401-0201-22 Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля				
	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ,				
<u>6401-0201-2201</u> 1308-0201-2301	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	<u>39750</u> 36496	<u>35765</u> 36650	<u>35384</u> 36342
<u>6401-0201-2202</u> 1308-0201-2302	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	<u>44872</u> 41231	<u>40414</u> 41404	<u>39979</u> 41059
<u>6401-0201-2203</u> 1308-0201-2303	сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	<u>54249</u> 49900	<u>48923</u> 50106	<u>48391</u> 49694
<u>6401-0201-2204</u> 1308-0201-2304	сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	<u>74011</u> 68163	<u>66849</u> 68440	<u>66112</u> 67886
	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ,				
<u>6401-0201-2205</u> 1308-0201-2305	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	<u>44223</u> 40626	<u>39818</u> 40795	<u>39392</u> 40455
<u>6401-0201-2206</u> 1308-0201-2306	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	<u>53600</u> 49294	<u>48327</u> 49497	<u>47804</u> 49089
<u>6401-0201-2207</u> 1308-0201-2307	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	<u>61192</u> 56339	<u>55249</u> 56568	<u>54644</u> 56108
<u>6401-0201-2208</u> 1308-0201-2308	сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	<u>78483</u> 72293	<u>70902</u> 72585	<u>70121</u> 71999
<u>6401-0201-2209</u> 1308-0201-2309	сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	<u>85630</u> 78908	<u>77398</u> 79226	<u>76542</u> 78589
	Подгруппа 6401-0201-23 Монтаж муфт концевых из пластмассовых корпусов с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля				
	Монтаж муфт концевых из пластмассовых корпусов с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля, напряжение до 35 кВ,				
<u>6401-0201-2301</u> 1308-0201-2801	сечение жил до 95 мм2	шт.	<u>77557</u> 68696	<u>66706</u> 69116	<u>66286</u> 68276
<u>6401-0201-2302</u> 1308-0201-2802	сечение жил до 120 мм2	шт.	<u>98625</u> 87348	<u>84815</u> 87882	<u>84281</u> 86814
	Подгруппа 6401-0201-24 Монтаж муфт соединительных свинцовых с защитным кожухом для кабеля				
	Монтаж муфт соединительных свинцовых с защитным кожухом для кабеля, напряжение до 10 кВ, с заливкой кожуха массой,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0201-2401</u> 1308-0201-2401	сечение жил до 16 мм2	шт.	<u>51138</u> 45415	<u>44093</u> 45686	<u>43858</u> 45058
<u>6401-0201-2402</u> 1308-0201-2402	сечение жил до 35 мм2	шт.	<u>58387</u> 51858	<u>50345</u> 52167	<u>50082</u> 51440
<u>6401-0201-2403</u> 1308-0201-2403	сечение жил до 70 мм2	шт.	<u>65920</u> 58543	<u>56842</u> 58894	<u>56539</u> 58086
<u>6401-0201-2404</u> 1308-0201-2404	сечение жил до 120 мм2	шт.	<u>73170</u> 64987	<u>63094</u> 65375	<u>62764</u> 64468
	Подгруппа 6401-0201-25 Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-5-жильного кабеля				
	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,				
<u>6401-0201-2501</u> 1308-0201-2501	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	<u>43347</u> 38494	<u>37404</u> 38723	<u>37174</u> 38263
<u>6401-0201-2502</u> 1308-0201-2502	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	<u>50844</u> 45186	<u>43914</u> 45453	<u>43646</u> 44916
<u>6401-0201-2503</u> 1308-0201-2503	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	<u>59662</u> 53198	<u>51745</u> 53503	<u>51439</u> 52891
<u>6401-0201-2504</u> 1308-0201-2504	сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	<u>75314</u> 67239	<u>65424</u> 67620	<u>65042</u> 66855
<u>6401-0201-2505</u> 1308-0201-2505	сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	<u>86175</u> 77294	<u>75299</u> 77714	<u>74878</u> 76872
	Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,				
<u>6401-0201-2506</u> 1308-0201-2506	сечение жил до 35 мм2	шт.	<u>43602</u> 38728	<u>37634</u> 38959	<u>37403</u> 38497
<u>6401-0201-2507</u> 1308-0201-2507	сечение жил до 70 мм2	шт.	<u>51099</u> 45420	<u>44144</u> 45689	<u>43875</u> 45150
<u>6401-0201-2508</u> 1308-0201-2508	сечение жил до 120 мм2	шт.	<u>66940</u> 59649	<u>58012</u> 59995	<u>57666</u> 59304
<u>6401-0201-2509</u> 1308-0201-2509	сечение жил до 185 мм2	шт.	<u>82847</u> 73925	<u>71920</u> 74347	<u>71498</u> 73501
<u>6401-0201-2510</u> 1308-0201-2510	сечение жил до 240 мм2	шт.	<u>93707</u> 83980	<u>81794</u> 84440	<u>81334</u> 83519
	Подгруппа 6401-0201-26 Монтаж муфт соединительных эпоксидных усовершенствованных конструкций				
	Монтаж муфт соединительных эпоксидных усовершенствованных конструкций для 3-5-жильных кабелей напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5,				
<u>6401-0201-2601</u> 1308-0201-2701	сечение одной жилы до 95 мм2	шт.	<u>133818</u> 118513	<u>115075</u> 119238	<u>114350</u> 117788
<u>6401-0201-2602</u> 1308-0201-2702	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	<u>175955</u> 155817	<u>151294</u> 156771	<u>150340</u> 154863
	Подгруппа 6401-0201-27 Монтаж муфт соединительных поливинилхлоридных для контрольного небронированного кабеля				
	Монтаж муфт соединительных поливинилхлоридных для контрольного небронированного кабеля с медными жилами, сечение одной жилы до 2,5 мм2,				
<u>6401-0201-2701</u> 1308-0201-2601	количество жил до 7	шт.	<u>21597</u> 19137	<u>18577</u> 19252	<u>18465</u> 19025
<u>6401-0201-2702</u> 1308-0201-2602	количество жил до 14	шт.	<u>24070</u> 21327	<u>20703</u> 21456	<u>20578</u> 21202
<u>6401-0201-2703</u> 1308-0201-2603	количество жил до 37	шт.	<u>29775</u> 26375	<u>25612</u> 26536	<u>25451</u> 26214
	Монтаж муфт соединительных поливинилхлоридных для контрольного небронированного кабеля с медными жилами, сечение одной жилы до 6 мм2,				
<u>6401-0201-2704</u> 1308-0201-2604	количество жил до 4	шт.	<u>22198</u> 19670	<u>19094</u> 19788	<u>18979</u> 19555

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0201-2705</u> 1308-0201-2605	количество жил до 10	шт.	<u>25875</u> 22925	<u>22254</u> 23063	<u>22119</u> 22791
	Подгруппа 6401-0201-28 Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для кабеля				
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 1-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,				
<u>6401-0201-2801</u> 1308-0201-4101	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм ²	шт.	<u>20309</u> 18012	<u>17492</u> 18123	<u>17386</u> 17899
<u>6401-0201-2802</u> 1308-0201-4102	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм ²	шт.	<u>20701</u> 18365	<u>17834</u> 18477	<u>17726</u> 18248
<u>6401-0201-2803</u> 1308-0201-4103	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм ²	шт.	<u>21441</u> 19024	<u>18476</u> 19140	<u>18364</u> 18905
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 6-10 кВ,				
<u>6401-0201-2804</u> 1308-0201-4105	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм ²	шт.	<u>30166</u> 26749	<u>25974</u> 26913	<u>25816</u> 26579
<u>6401-0201-2805</u> 1308-0201-4106	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм ²	шт.	<u>30981</u> 27479	<u>26683</u> 27647	<u>26522</u> 27304
<u>6401-0201-2806</u> 1308-0201-4107	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм ²	шт.	<u>32121</u> 28500	<u>27677</u> 28674	<u>27510</u> 28319
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 1 кВ,				
<u>6401-0201-2807</u> 1308-0201-4108	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм ²	шт.	<u>22394</u> 19875	<u>19303</u> 19994	<u>19190</u> 19741
<u>6401-0201-2808</u> 1308-0201-4109	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм ²	шт.	<u>23051</u> 20464	<u>19877</u> 20587	<u>19761</u> 20326
<u>6401-0201-2809</u> 1308-0201-4110	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм ²	шт.	<u>24169</u> 21466	<u>20852</u> 21594	<u>20731</u> 21321
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,				
<u>6401-0201-2810</u> 1308-0201-4111	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм ²	шт.	<u>24269</u> 21539	<u>20920</u> 21668	<u>20798</u> 21393
<u>6401-0201-2811</u> 1308-0201-4112	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм ²	шт.	<u>24975</u> 22172	<u>21536</u> 22305	<u>21411</u> 22023
<u>6401-0201-2812</u> 1308-0201-4113	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм ²	шт.	<u>26182</u> 23254	<u>22588</u> 23393	<u>22457</u> 23098
	Подгруппа 6401-0201-29 Прокладка лотков стальных для крепления соединительных муфт				
<u>6401-0201-2901</u> 1308-0201-2901	Прокладка на установленных полках лотков стальных для крепления соединительных муфт	шт.	<u>1718</u> 1527	<u>1484</u> 1536	<u>1476</u> 1518
	Подгруппа 6401-0201-30 Установка кожухов защитных для эпоксидных муфт				
<u>6401-0201-3001</u> 1308-0201-3001	Установка кожухов защитных для эпоксидных муфт	шт.	<u>7707</u> 6860	<u>6670</u> 6901	<u>6629</u> 6820
	Подгруппа 6401-0201-31 Прокладка в траншеях труб полимерных				
	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных,				
<u>6401-0201-3101</u> 1308-0201-3210	диаметр до 110 мм	м	<u>650</u> 579	<u>561</u> 576	<u>558</u> 571
<u>6401-0201-3102</u> 1308-0201-3211	диаметр до 225 мм	м	<u>1004</u> 898	<u>871</u> 896	<u>867</u> 888
<u>6401-0201-3103</u> 1308-0201-3212	диаметр до 315 мм	м	<u>1524</u> 1365	<u>1327</u> 1363	<u>1319</u> 1350

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных,				
<u>6401-0201-3104</u> <u>1308-0201-3213</u>	диаметр 50 мм	м	<u>198</u> 177	<u>172</u> 178	<u>171</u> 175
<u>6401-0201-3105</u> <u>1308-0201-3214</u>	диаметр 63 мм	м	<u>223</u> 198	<u>192</u> 199	<u>191</u> 197
<u>6401-0201-3106</u> <u>1308-0201-3215</u>	диаметр 75 мм	м	<u>243</u> 216	<u>210</u> 217	<u>209</u> 215
<u>6401-0201-3107</u> <u>1308-0201-3216</u>	диаметр 90 мм	м	<u>290</u> 258	<u>251</u> 260	<u>249</u> 257
<u>6401-0201-3108</u> <u>1308-0201-3217</u>	диаметр 110 мм	м	<u>354</u> 315	<u>307</u> 317	<u>305</u> 313
<u>6401-0201-3118</u> <u>1308-0201-3218</u>	диаметр 160 мм	м	<u>394</u> 351	<u>341</u> 353	<u>339</u> 349
<u>6401-0201-3119</u> <u>1308-0201-3219</u>	диаметр 200 мм	м	<u>491</u> 436	<u>424</u> 439	<u>422</u> 434
<u>6401-0201-3120</u> <u>1308-0201-3220</u>	диаметр 250 мм	м	<u>580</u> 517	<u>503</u> 520	<u>500</u> 514
	Подгруппа 6401-0201-32 Установка указателей кабельных трасс				
<u>6401-0201-3201</u> <u>1308-0201-3501</u>	Установка указателей кабельных трасс кабелей, проложенных в земле	шт.	<u>5728</u> 5226	<u>5109</u> 5246	<u>5218</u> 5230
	Группа 6401-0202 Монтаж электроосвещения наружного				
	Подгруппа 6401-0202-01 Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников				
	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических,				
<u>6401-0202-0101</u> <u>1308-0205-0301</u>	количество рожков 1	шт.	<u>41492</u> 37323	<u>36509</u> 37658	<u>36319</u> 37257
<u>6401-0202-0102</u> <u>1308-0205-0302</u>	количество рожков 2	шт.	<u>52788</u> 47435	<u>46347</u> 47823	<u>46104</u> 47308
<u>6401-0202-0103</u> <u>1308-0205-0303</u>	Добавлять за каждый последующий рожок сверх 2 к норме 6401-0202-0102	шт.	<u>12644</u> 11341	<u>11043</u> 11402	<u>10984</u> 11277
	Подгруппа 6401-0202-02 Монтаж кронштейнов "Переход"				
<u>6401-0202-0202</u> <u>1308-0205-0402</u>	Монтаж кронштейнов "Переход" на стене	шт.	<u>8798</u> 7837	<u>7618</u> 7881	<u>7574</u> 7791
	Подгруппа 6401-0202-03 Прокладка провода по установленным планкам				
	Прокладка провода по установленным планкам с изоляторами на растяжках,				
<u>6401-0202-0301</u> <u>1308-0205-0701</u>	сечение до 10 мм ²	км	<u>276477</u> 248562	<u>242275</u> 249954	<u>241006</u> 247272
<u>6401-0202-0302</u> <u>1308-0205-0702</u>	сечение до 25 мм ²	км	<u>325118</u> 292356	<u>284965</u> 293978	<u>283475</u> 290830
	Подгруппа 6401-0202-04 Установка светильников вне зданий				
	Установка светильника вне зданий,				
<u>6401-0202-0401</u> <u>1308-0205-1501</u>	лампы светодиодные	шт.	<u>16842</u> 15434	<u>15116</u> 15502	<u>15053</u> 15371
<u>6401-0202-0403</u> <u>1308-0205-1502</u>	"Шар венчающий"	шт.	<u>19277</u> 17631	<u>17259</u> 17711	<u>17186</u> 17557
	Подгруппа 6401-0202-05 Монтаж прожекторов				
	Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной конструкции,				
<u>6401-0202-0501</u> <u>1308-0501-0201</u>	на земле, мощность лампы 500 Вт	шт.	<u>13929</u> 12556	<u>12240</u> 12605	<u>12178</u> 12480
<u>6401-0202-0502</u> <u>1308-0501-0203</u>	на крыше здания, мощность лампы 500 Вт	шт.	<u>33788</u> 30203	<u>29377</u> 30333	<u>29211</u> 30008

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0202-0503</u> 1308-0501-0205	Монтаж прожектора отдельно на кронштейне, установленном на опоре, лампа мощностью 500 Вт	шт.	<u>40026</u> 36147	<u>35257</u> 36312	<u>35084</u> 35947
	Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной мачте,				
<u>6401-0202-0504</u> 1308-0501-0207	мощность лампы 500 Вт	шт.	<u>44338</u> 40027	<u>39038</u> 40211	<u>38846</u> 39806
<u>6401-0202-0505</u> 1308-0501-0208	мощность лампы 1000 Вт	шт.	<u>51478</u> 46450	<u>45298</u> 46668	<u>45073</u> 46194
	Подгруппа 6401-0202-06 Монтаж выключателей и розеток				
<u>6401-0202-0601</u> 1308-0501-0801	Монтаж выключателя полугерметического и герметического	шт.	<u>5125</u> 4552	<u>4419</u> 4575	<u>4411</u> 4526
<u>6401-0202-0602</u> 1308-0501-0804	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	<u>5123</u> 4549	<u>4416</u> 4572	<u>4408</u> 4523
	Подгруппа 6401-0202-07 Монтаж щитков				
	Монтаж щитка до трех групп, устанавливаемого				
<u>6401-0202-0701</u> 1308-0205-0901	в обхват колонн	шт.	<u>12335</u> 11095	<u>10813</u> 11163	<u>10829</u> 11063
<u>6401-0202-0702</u> 1308-0205-0902	в нише цоколя	шт.	<u>12727</u> 11442	<u>11150</u> 11512	<u>11163</u> 11408
	Подгруппа 6401-0202-08 Установка аппаратов пускорегулирующих				
<u>6401-0202-0801</u> 1308-0205-1001	Установка аппарата пускорегулирующего	шт.	<u>9610</u> 8526	<u>8282</u> 8577	<u>8233</u> 8478
	Подгруппа 6401-0202-09 Установка предохранителей столбовых				
	Установка предохранителя столбового				
<u>6401-0202-0901</u> 1308-0205-1101	на опоре деревянной	шт.	<u>14397</u> 12923	<u>12588</u> 12991	<u>12521</u> 12851
<u>6401-0202-0902</u> 1308-0205-1102	на опоре железобетонной	шт.	<u>16464</u> 14804	<u>14427</u> 14882	<u>14353</u> 14723
	Подгруппа 6401-0202-10 Устройство вводов				
	Устройство ввода в здание в стальной трубе, сечение провода до 16 мм ² ,				
<u>6401-0202-1001</u> 1308-0205-1301	количество в линии 2	шт.	<u>58948</u> 53241	<u>52091</u> 53660	<u>51840</u> 53121
<u>6401-0202-1002</u> 1308-0205-1302	количество в линии 3	шт.	<u>79528</u> 71813	<u>70207</u> 72327	<u>69866</u> 71600
<u>6401-0202-1003</u> 1308-0205-1303	количество в линии 4	шт.	<u>97560</u> 88082	<u>86075</u> 88681	<u>85657</u> 87786
	Подгруппа 6401-0202-11 Прокладка кабеля саморегулирующего греющего				
	Прокладка линейная саморегулирующего (нагревательного) греющего кабеля				
<u>6401-0202-1101</u> 1308-0205-1401	по трубе стальной, диаметр до 50 мм	м	<u>877</u> 782	<u>761</u> 787	<u>757</u> 778
<u>6401-0202-1102</u> 1308-0205-1402	по трубе стальной, диаметр до 100 мм	м	<u>916</u> 817	<u>794</u> 821	<u>790</u> 812
<u>6401-0202-1103</u> 1308-0205-1403	по трубе полимерной, диаметр до 50 мм	м	<u>1005</u> 902	<u>878</u> 906	<u>873</u> 896
<u>6401-0202-1104</u> 1308-0205-1404	по трубе полимерной, диаметр до 100 мм	м	<u>1130</u> 1012	<u>986</u> 1018	<u>980</u> 1007
<u>6401-0202-1105</u> 1308-0205-1405	по задвижке, диаметр до 100 мм	м	<u>2717</u> 2412	<u>2342</u> 2425	<u>2329</u> 2397
<u>6401-0202-1106</u> 1308-0205-1406	по фланцам, диаметр до 100 мм	м	<u>2236</u> 1982	<u>1924</u> 1993	<u>1913</u> 1969

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0202-1107</u> 1308-0205-1407	Монтаж соединительной коробки при прокладке кабеля саморегулирующего (нагревательного) греющего	шт.	<u>4001</u> 3738	<u>3679</u> 3750	<u>3666</u> 3725
	Группа 6401-0203 Монтаж сетей заземления электротехнических установок				
	Подгруппа 6401-0203-01 Монтаж заземлителей вертикальных				
	Монтаж заземлителя вертикального из стали				
<u>6401-0203-0101</u> 1308-0207-0101	угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	<u>10912</u> 10158	<u>9950</u> 10151	<u>10687</u> 10268
<u>6401-0203-0102</u> 1308-0207-0102	угловой, размер 63х63х6 мм	шт.	<u>13988</u> 13125	<u>12876</u> 13111	<u>14016</u> 13312
<u>6401-0203-0103</u> 1308-0207-0103	круглой, диаметр 12 мм	шт.	<u>6791</u> 6231	<u>6078</u> 6233	<u>6227</u> 6351
<u>6401-0203-0104</u> 1308-0207-0104	круглой, диаметр 16 мм	шт.	<u>7982</u> 7410	<u>7245</u> 7413	<u>7517</u> 7650
	Подгруппа 6401-0203-02 Монтаж заземлителей горизонтальных				
	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали				
<u>6401-0203-0201</u> 1308-0207-0201	круглой, диаметр 12 мм	м	<u>1443</u> 1316	<u>1311</u> 1337	<u>1312</u> 1348
<u>6401-0203-0202</u> 1308-0207-0202	полосовой, сечение 160 мм ²	м	<u>1555</u> 1440	<u>1405</u> 1445	<u>1554</u> 1453
	Подгруппа 6401-0203-03 Монтаж проводников заземляющих				
	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего,				
<u>6401-0203-0301</u> 1308-0207-0203	из стали полосовой, сечение 100 мм ²	м	<u>1417</u> 1305	<u>1272</u> 1306	<u>1362</u> 1307
<u>6401-0203-0302</u> 1308-0207-0204	из стали круглой, диаметр 8 мм	м	<u>1326</u> 1199	<u>1174</u> 1204	<u>1178</u> 1215
<u>6401-0203-0303</u> 1308-0207-0205	из стали круглой, диаметр 12 мм	м	<u>1521</u> 1392	<u>1375</u> 1406	<u>1392</u> 1441
	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,				
<u>6401-0203-0304</u> 1308-0207-0206	из стали полосовой, сечение 100 мм ²	м	<u>1488</u> 1358	<u>1324</u> 1364	<u>1412</u> 1363
<u>6401-0203-0305</u> 1308-0207-0207	из стали полосовой, сечение 160 мм ²	м	<u>1831</u> 1684	<u>1641</u> 1691	<u>1787</u> 1695
<u>6401-0203-0306</u> 1308-0207-0208	из стали круглой, диаметр 8 мм	м	<u>1382</u> 1247	<u>1216</u> 1252	<u>1211</u> 1242
<u>6401-0203-0307</u> 1308-0207-0209	из стали круглой, диаметр 12 мм	м	<u>1613</u> 1467	<u>1449</u> 1485	<u>1463</u> 1518
<u>6401-0203-0308</u> 1308-0207-0210	из провода медного изолированного, сечение 25 мм ²	м	<u>2736</u> 2431	<u>2362</u> 2445	<u>2348</u> 2416
<u>6401-0203-0309</u> 1308-0207-0211	Монтаж перемычки заземляющей тросовой для строительных металлических конструкций, диаметр до 9,2 мм	шт.	<u>2132</u> 1897	<u>1847</u> 1907	<u>1836</u> 1886
	Подраздел 6401-03 Электросиловые и электроосветительные установки				
	Группа 6401-0301 Монтаж электрических машины				
	Подгруппа 6401-0301-01 Установка машин электрических с подшипниками щитовыми, поступающих в собранном виде				
	Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6401-0301-0101 1308-0301-0101	масса до 0,05 т	шт.	<u>30982</u> 27807	<u>27015</u> 27687	<u>26890</u> 27463
6401-0301-0102 1308-0301-0102	масса до 0,1 т	шт.	<u>50129</u> 44971	<u>43695</u> 44851	<u>43484</u> 44463
6401-0301-0103 1308-0301-0103	масса до 0,15 т	шт.	<u>59384</u> 53236	<u>51730</u> 53153	<u>51476</u> 52674
6401-0301-0104 1308-0301-0104	масса до 0,25 т	шт.	<u>79085</u> 70867	<u>68880</u> 70857	<u>68534</u> 70186
6401-0301-0105 1308-0301-0105	масса до 0,5 т	шт.	<u>103667</u> 93941	<u>91411</u> 93546	<u>91015</u> 92827
6401-0301-0106 1308-0301-0106	масса до 0,8 т	шт.	<u>161163</u> 145697	<u>141762</u> 145238	<u>141125</u> 144065
6401-0301-0107 1308-0301-0107	масса до 1,2 т	шт.	<u>205485</u> 184280	<u>179501</u> 183745	<u>178711</u> 182305
6401-0301-0108 1308-0301-0108	масса до 2 т	шт.	<u>279830</u> 252010	<u>245575</u> 251395	<u>244508</u> 249414
6401-0301-0109 1308-0301-0109	масса до 3 т	шт.	<u>348667</u> 315047	<u>307275</u> 314514	<u>305962</u> 312046
6401-0301-0110 1308-0301-0110	масса до 5 т	шт.	<u>522600</u> 473021	<u>461170</u> 472066	<u>459198</u> 468357
	Подгруппа 6401-0301-02 Подготовка к испытанию и пуску электрических машин переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающих в собранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде,				
6401-0301-0201 1308-0301-0120	масса до 0,15 т	шт.	<u>10423</u> 9261	<u>9070</u> 9290	<u>9029</u> 9214
6401-0301-0202 1308-0301-0121	масса до 0,25 т	шт.	<u>16821</u> 15146	<u>14761</u> 15212	<u>14685</u> 15057
6401-0301-0203 1308-0301-0122	масса до 0,5 т	шт.	<u>17534</u> 15859	<u>15474</u> 15925	<u>15398</u> 15770
6401-0301-0204 1308-0301-0123	масса до 0,8 т	шт.	<u>17537</u> 15862	<u>15477</u> 15929	<u>15401</u> 15774
6401-0301-0205 1308-0301-0124	масса до 1,2 т	шт.	<u>25627</u> 23094	<u>22514</u> 23199	<u>22398</u> 22964
6401-0301-0206 1308-0301-0125	масса до 3 т	шт.	<u>27192</u> 24659	<u>24079</u> 24763	<u>23963</u> 24528
6401-0301-0207 1308-0301-0126	масса до 5 т	шт.	<u>34489</u> 31117	<u>30346</u> 31260	<u>30192</u> 30946
	Подгруппа 6401-0301-03 Подготовка к испытанию и пуску машин переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машин постоянного тока, с подшипниками щитовыми, поступающих в собранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде,				
6401-0301-0301 1308-0301-0129	масса до 0,1 т	шт.	<u>16628</u> 14953	<u>14568</u> 15020	<u>14492</u> 14865
6401-0301-0302 1308-0301-0130	масса до 0,15 т	шт.	<u>24213</u> 21700	<u>21125</u> 21804	<u>21010</u> 21571
6401-0301-0303 1308-0301-0131	масса до 0,5 т	шт.	<u>24356</u> 21843	<u>21268</u> 21947	<u>21153</u> 21714
6401-0301-0304 1308-0301-0132	масса до 0,8 т	шт.	<u>24367</u> 21854	<u>21278</u> 21958	<u>21163</u> 21725

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0301-0305</u> 1308-0301-0133	масса до 1,2 т	шт.	<u>33091</u> 29719	<u>28948</u> 29862	<u>28794</u> 29548
<u>6401-0301-0306</u> 1308-0301-0134	масса до 3 т	шт.	<u>49944</u> 44896	<u>43743</u> 45114	<u>43513</u> 44644
<u>6401-0301-0307</u> 1308-0301-0135	масса до 5 т	шт.	<u>57261</u> 51375	<u>50032</u> 51632	<u>49763</u> 51082
	Подгруппа 6401-0301-04 Установка машин электрических с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающих в собранном виде				
	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде,				
<u>6401-0301-0401</u> 1308-0301-0301	масса до 1,2 т	шт.	<u>233307</u> 210634	<u>205020</u> 209895	<u>204118</u> 208251
<u>6401-0301-0402</u> 1308-0301-0302	масса до 3 т	шт.	<u>333601</u> 301927	<u>294131</u> 301141	<u>292856</u> 298761
<u>6401-0301-0403</u> 1308-0301-0303	масса до 5 т	шт.	<u>452276</u> 409868	<u>399459</u> 409157	<u>397725</u> 405849
	Подгруппа 6401-0301-05 Подготовка к испытанию и пуску машин электрических переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками стоячковыми и горизонтальным валом, поступающих в собранном виде				
<u>6401-0301-0501</u> 1308-0301-0311	Подготовка к испытанию и пуску машины электрической переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками стоячковыми и горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, масса до 5 т	шт.	<u>35111</u> 31739	<u>30968</u> 31882	<u>30814</u> 31568
	Подгруппа 6401-0301-06 Подготовка к испытанию и пуску машин переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машин постоянного тока, с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающих в собранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям машины переменного тока, с подшипниками стоячковыми и фазным ротором или с возбудителем на валу, или машины постоянного тока, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде,				
<u>6401-0301-0601</u> 1308-0301-0315	масса до 1,2 т	шт.	<u>55293</u> 49407	<u>48064</u> 49663	<u>47795</u> 49114
<u>6401-0301-0602</u> 1308-0301-0316	масса до 5 т	шт.	<u>64768</u> 58043	<u>56508</u> 58337	<u>56202</u> 57709
	Подгруппа 6401-0301-07 Установка электрических машин с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающих в разобранном виде				
	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором, с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,				
<u>6401-0301-0701</u> 1308-0301-0401	масса до 5 т	шт.	<u>1241891</u> 1110578	<u>1081239</u> 1108132	<u>1076278</u> 1099013
<u>6401-0301-0702</u> 1308-0301-0402	масса до 10 т	шт.	<u>1635901</u> 1464692	<u>1426933</u> 1462063	<u>1420485</u> 1450116

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,				
<u>6401-0301-0703</u> <u>1308-0301-0407</u>	масса до 5 т	шт.	<u>1562198</u> 1398192	<u>1360402</u> 1394351	<u>1354116</u> 1382886
<u>6401-0301-0704</u> <u>1308-0301-0408</u>	масса до 10 т	шт.	<u>2024105</u> 1813254	<u>1765230</u> 1809144	<u>1757149</u> 1794269
	Подгруппа 6401-0301-08 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,				
<u>6401-0301-0801</u> <u>1308-0301-0424</u>	масса до 5 т	шт.	<u>35072</u> 31700	<u>30929</u> 31843	<u>30775</u> 31529
<u>6401-0301-0802</u> <u>1308-0301-0425</u>	масса до 10 т	шт.	<u>43915</u> 39684	<u>38719</u> 39867	<u>38526</u> 39474
	Подгруппа 6401-0301-09 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стоячковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стоячковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,				
<u>6401-0301-0901</u> <u>1308-0301-0429</u>	масса до 5 т	шт.	<u>64775</u> 58050	<u>56516</u> 58344	<u>56210</u> 57717
<u>6401-0301-0902</u> <u>1308-0301-0430</u>	масса до 10 т	шт.	<u>73143</u> 65580	<u>63856</u> 65913	<u>63511</u> 65207
	Подгруппа 6401-0301-10 Установка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде				
	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде,				
<u>6401-0301-1001</u> <u>1308-0301-0201</u>	масса до 0,05 т	шт.	<u>28718</u> 25590	<u>24882</u> 25663	<u>24750</u> 25398
<u>6401-0301-1002</u> <u>1308-0301-0202</u>	масса до 0,1 т	шт.	<u>31875</u> 28537	<u>27759</u> 28558	<u>27620</u> 28285
<u>6401-0301-1003</u> <u>1308-0301-0203</u>	масса до 0,15 т	шт.	<u>49596</u> 44370	<u>43139</u> 44420	<u>42919</u> 43985
<u>6401-0301-1004</u> <u>1308-0301-0204</u>	масса до 0,25 т	шт.	<u>70075</u> 62783	<u>61036</u> 62808	<u>60727</u> 62205
<u>6401-0301-1005</u> <u>1308-0301-0205</u>	масса до 0,35 т	шт.	<u>104842</u> 94056	<u>91471</u> 94130	<u>91010</u> 93222
<u>6401-0301-1006</u> <u>1308-0301-0206</u>	масса до 0,5 т	шт.	<u>139858</u> 124259	<u>121014</u> 124222	<u>120432</u> 123125
<u>6401-0301-1007</u> <u>1308-0301-0207</u>	масса до 0,8 т	шт.	<u>190881</u> 170408	<u>165919</u> 170244	<u>165136</u> 168770
<u>6401-0301-1008</u> <u>1308-0301-0208</u>	масса до 1,2 т	шт.	<u>263247</u> 236326	<u>230038</u> 235522	<u>229014</u> 233671
<u>6401-0301-1009</u> <u>1308-0301-0209</u>	масса до 2 т	шт.	<u>402616</u> 362404	<u>352702</u> 361195	<u>351131</u> 358328

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0301-1010</u> <u>1308-0301-0210</u>	масса до 3 т	шт.	<u>545397</u> 492171	<u>479106</u> 490379	<u>477011</u> 486584
<u>6401-0301-1011</u> <u>1308-0301-0211</u>	масса до 5 т	шт.	<u>869322</u> 784946	<u>763824</u> 782047	<u>760451</u> 775917
	Подгруппа 6401-0301-11 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрических машин переменного тока, фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям машины переменного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде,				
<u>6401-0301-1101</u> <u>1308-0301-0214</u>	масса до 0,25 т	шт.	<u>16573</u> 14898	<u>14512</u> 14964	<u>14436</u> 14809
<u>6401-0301-1102</u> <u>1308-0301-0215</u>	масса до 0,35 т	шт.	<u>23869</u> 21356	<u>20780</u> 21460	<u>20665</u> 21227
<u>6401-0301-1103</u> <u>1308-0301-0216</u>	масса до 0,8 т	шт.	<u>31637</u> 28285	<u>27519</u> 28429	<u>27366</u> 28117
<u>6401-0301-1104</u> <u>1308-0301-0217</u>	масса до 1,2 т	шт.	<u>40372</u> 36162	<u>35201</u> 36343	<u>35009</u> 35951
<u>6401-0301-1105</u> <u>1308-0301-0218</u>	масса до 2 т	шт.	<u>47705</u> 42657	<u>41504</u> 42875	<u>41274</u> 42405
<u>6401-0301-1106</u> <u>1308-0301-0219</u>	масса до 3 т	шт.	<u>56580</u> 50694	<u>49351</u> 50951	<u>49082</u> 50401
<u>6401-0301-1107</u> <u>1308-0301-0220</u>	масса до 5 т	шт.	<u>71173</u> 63610	<u>61886</u> 63944	<u>61541</u> 63237
	Подгруппа 6401-0301-12 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрических машин постоянного тока, фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде,				
<u>6401-0301-1201</u> <u>1308-0301-0223</u>	масса до 0,15 т	шт.	<u>16567</u> 14892	<u>14507</u> 14959	<u>14431</u> 14804
<u>6401-0301-1202</u> <u>1308-0301-0224</u>	масса до 0,25 т	шт.	<u>16569</u> 14894	<u>14509</u> 14960	<u>14433</u> 14806
<u>6401-0301-1203</u> <u>1308-0301-0225</u>	масса до 0,35 т	шт.	<u>23865</u> 21352	<u>20777</u> 21456	<u>20662</u> 21224
<u>6401-0301-1204</u> <u>1308-0301-0226</u>	масса до 0,5 т	шт.	<u>24859</u> 22346	<u>21771</u> 22450	<u>21656</u> 22217
<u>6401-0301-1205</u> <u>1308-0301-0227</u>	масса до 0,8 т	шт.	<u>40357</u> 36147	<u>35185</u> 36328	<u>34993</u> 35936
<u>6401-0301-1206</u> <u>1308-0301-0228</u>	масса до 1,2 т	шт.	<u>33062</u> 29690	<u>28919</u> 29834	<u>28765</u> 29520
<u>6401-0301-1207</u> <u>1308-0301-0229</u>	масса до 2 т	шт.	<u>40400</u> 36190	<u>35228</u> 36371	<u>35036</u> 35979
<u>6401-0301-1208</u> <u>1308-0301-0230</u>	масса до 3 т	шт.	<u>63880</u> 57155	<u>55621</u> 57450	<u>55315</u> 56822
<u>6401-0301-1209</u> <u>1308-0301-0231</u>	масса до 5 т	шт.	<u>78475</u> 70074	<u>68157</u> 70444	<u>67775</u> 69660
	Подгруппа 6401-0301-13 Установка машин электрических с вертикальным валом, поступающих в разобранном виде				
	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0301-1301</u> <u>1308-0301-0501</u>	масса до 5 т	шт.	<u>3404620</u> <u>3045852</u>	<u>2959572</u> <u>3039903</u>	<u>2944993</u> <u>3012814</u>
<u>6401-0301-1302</u> <u>1308-0301-0502</u>	масса до 10 т	шт.	<u>4660368</u> <u>4171326</u>	<u>4053705</u> <u>4163235</u>	<u>4033828</u> <u>4126293</u>
	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,				
<u>6401-0301-1303</u> <u>1308-0301-0505</u>	масса до 5 т	шт.	<u>4382266</u> <u>3921601</u>	<u>3809433</u> <u>3913157</u>	<u>3790586</u> <u>3878233</u>
<u>6401-0301-1304</u> <u>1308-0301-0506</u>	масса до 10 т	шт.	<u>6094610</u> <u>5456091</u>	<u>5300614</u> <u>5444666</u>	<u>5274463</u> <u>5396148</u>
	Подгруппа 6401-0301-14 Подготовка к испытанию и пуску машин электрических переменного тока с короткозамкнутым ротором, вертикальным валом поступающих в разобранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,				
<u>6401-0301-1401</u> <u>1308-0301-0511</u>	масса до 5 т	шт.	<u>137827</u> <u>130797</u>	<u>129194</u> <u>131109</u>	<u>128875</u> <u>130451</u>
<u>6401-0301-1402</u> <u>1308-0301-0512</u>	масса до 10 т	шт.	<u>270593</u> <u>262953</u>	<u>261210</u> <u>263292</u>	<u>260864</u> <u>262575</u>
	Подгруппа 6401-0301-15 Подготовка к испытанию и пуску машин переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающих в разобранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,				
<u>6401-0301-1501</u> <u>1308-0301-0515</u>	масса до 5 т	шт.	<u>145628</u> <u>137739</u>	<u>135941</u> <u>138089</u>	<u>135581</u> <u>137350</u>
<u>6401-0301-1502</u> <u>1308-0301-0516</u>	масса до 10 т	шт.	<u>300119</u> <u>289126</u>	<u>286620</u> <u>289617</u>	<u>286121</u> <u>288587</u>
	Группа 6401-0302 Монтаж устройств пускорегулирующих				
	Подгруппа 6401-0302-01 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, ящиков и шкафов с рубильниками и предохранителями				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель",				
<u>6401-0302-0101</u> <u>1308-0303-0401</u>	на ток до 100 А	шт.	<u>28409</u> <u>26708</u>	<u>26316</u> <u>26766</u>	<u>26237</u> <u>26610</u>
<u>6401-0302-0102</u> <u>1308-0303-0402</u>	на ток до 250 А	шт.	<u>36053</u> <u>33514</u>	<u>32932</u> <u>33610</u>	<u>32814</u> <u>33376</u>
<u>6401-0302-0103</u> <u>1308-0303-0403</u>	на ток до 400 А	шт.	<u>46217</u> <u>42817</u>	<u>42042</u> <u>42953</u>	<u>41885</u> <u>42639</u>
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями,				
<u>6401-0302-0104</u> <u>1308-0303-0404</u>	на ток до 100 А	шт.	<u>20340</u> <u>18644</u>	<u>18252</u> <u>18705</u>	<u>18176</u> <u>18550</u>
<u>6401-0302-0105</u> <u>1308-0303-0405</u>	на ток до 250 А	шт.	<u>27906</u> <u>25372</u>	<u>24789</u> <u>25471</u>	<u>24674</u> <u>25238</u>
<u>6401-0302-0106</u> <u>1308-0303-0406</u>	на ток до 400 А	шт.	<u>35780</u> <u>32386</u>	<u>31609</u> <u>32526</u>	<u>31455</u> <u>32212</u>

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, ящика с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями,				
<u>6401-0302-0107</u> <u>1308-0303-0407</u>	на ток до 100 А	шт.	<u>35730</u> 33190	<u>32614</u> 33300	<u>32495</u> 33063
<u>6401-0302-0108</u> <u>1308-0303-0408</u>	на ток до 250 А	шт.	<u>44371</u> 40910	<u>40129</u> 41068	<u>39967</u> 40742
<u>6401-0302-0109</u> <u>1308-0303-0409</u>	на ток до 400 А	шт.	<u>54660</u> 50344	<u>49372</u> 50541	<u>49170</u> 50136
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями,				
<u>6401-0302-0110</u> <u>1308-0303-0410</u>	на ток до 100 А	шт.	<u>20533</u> 18837	<u>18444</u> 18895	<u>18368</u> 18741
<u>6401-0302-0111</u> <u>1308-0303-0411</u>	на ток до 250 А	шт.	<u>29039</u> 26459	<u>25868</u> 26561	<u>25750</u> 26322
<u>6401-0302-0112</u> <u>1308-0303-0412</u>	на ток до 400 А	шт.	<u>45595</u> 41285	<u>40306</u> 41469	<u>40107</u> 41068
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями,				
<u>6401-0302-0113</u> <u>1308-0303-0413</u>	на ток до 100 А	шт.	<u>17229</u> 15503	<u>15107</u> 15566	<u>15028</u> 15407
<u>6401-0302-0114</u> <u>1308-0303-0414</u>	на ток до 250 А	шт.	<u>17746</u> 15999	<u>15599</u> 16064	<u>15519</u> 15903
<u>6401-0302-0115</u> <u>1308-0303-0415</u>	на ток до 400 А	шт.	<u>25653</u> 23034	<u>22433</u> 23137	<u>22314</u> 22894
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями,				
<u>6401-0302-0116</u> <u>1308-0303-0416</u>	на ток до 100 А	шт.	<u>18315</u> 16521	<u>16109</u> 16587	<u>16027</u> 16422
<u>6401-0302-0117</u> <u>1308-0303-0417</u>	на ток до 250 А	шт.	<u>26187</u> 23540	<u>22933</u> 23645	<u>22812</u> 23399
<u>6401-0302-0118</u> <u>1308-0303-0418</u>	на ток до 400 А	шт.	<u>41877</u> 37502	<u>36505</u> 37687	<u>36304</u> 37279
	Подгруппа 6401-0302-02 Монтаж, на устанавливаемые конструкции выключателей и переключателей пакетных, аппаратов штепсельных				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, выключателя или переключателя пакетного в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9,				
<u>6401-0302-0201</u> <u>1308-0303-0501</u>	на ток до 25 А	шт.	<u>18109</u> 16497	<u>16131</u> 16559	<u>16055</u> 16410
<u>6401-0302-0202</u> <u>1308-0303-0502</u>	на ток до 100 А	шт.	<u>20015</u> 18384	<u>18012</u> 18446	<u>17936</u> 18295
<u>6401-0302-0203</u> <u>1308-0303-0503</u>	на ток до 250 А	шт.	<u>31253</u> 28683	<u>28092</u> 28788	<u>27972</u> 28545
<u>6401-0302-0204</u> <u>1308-0303-0504</u>	на ток до 400 А	шт.	<u>33020</u> 30397	<u>29795</u> 30504	<u>29672</u> 30257
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, аппарата штепсельного общего назначения с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А,				
<u>6401-0302-0205</u> <u>1308-0303-0505</u>	с количеством контактов до 4	комплект	<u>16864</u> 15253	<u>14888</u> 15320	<u>14813</u> 15170

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0302-0206</u> 1308-0303-0506	с количеством контактов до 12	комплек т	<u>24108</u> 21691	<u>21145</u> 21797	<u>21032</u> 21571
<u>6401-0302-0207</u> 1308-0303-0507	с количеством контактов до 36	комплек т	<u>45739</u> 40906	<u>39818</u> 41126	<u>39590</u> 40671
<u>6401-0302-0208</u> 1308-0303-0508	с количеством контактов до 64	комплек т	<u>81503</u> 72642	<u>70649</u> 73053	<u>70230</u> 72216
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, аппарата штепсельного общего назначения с контактами силовых цепей,				
<u>6401-0302-0209</u> 1308-0303-0509	на ток до 63 А	комплек т	<u>20724</u> 18953	<u>18552</u> 19030	<u>18467</u> 18866
<u>6401-0302-0210</u> 1308-0303-0510	на ток до 100 А	комплек т	<u>20912</u> 19141	<u>18739</u> 19218	<u>18654</u> 19054
<u>6401-0302-0211</u> 1308-0303-0511	на ток до 250 А	комплек т	<u>21167</u> 19396	<u>18995</u> 19473	<u>18910</u> 19309
<u>6401-0302-0212</u> 1308-0303-0512	на ток до 400 А	комплек т	<u>28960</u> 26284	<u>25679</u> 26406	<u>25550</u> 26156
	Подгруппа 6401-0302-03 Монтаж, на устанавливаемые выключателей установочных автоматических (автоматов) или неавтоматических				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного				
<u>6401-0302-0301</u> 1308-0303-0601	на ток до 25 А	шт.	<u>9819</u> 9027	<u>8841</u> 9050	<u>8806</u> 8979
<u>6401-0302-0302</u> 1308-0303-0602	на ток до 100 А	шт.	<u>18622</u> 17016	<u>16646</u> 17076	<u>16573</u> 16927
<u>6401-0302-0303</u> 1308-0303-0603	на ток до 250 А	шт.	<u>21425</u> 19635	<u>19226</u> 19705	<u>19141</u> 19542
<u>6401-0302-0304</u> 1308-0303-0604	на ток до 400 А	шт.	<u>29431</u> 26756	<u>26148</u> 26869	<u>26020</u> 26622
<u>6401-0302-0305</u> 1308-0303-0605	на ток до 630 А	шт.	<u>39653</u> 35984	<u>35136</u> 36133	<u>34970</u> 35800
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, автомата одно-, двух-, трехполюсного				
<u>6401-0302-0306</u> 1308-0303-0606	на ток до 25 А	шт.	<u>13278</u> 12485	<u>12299</u> 12506	<u>12263</u> 12434
<u>6401-0302-0307</u> 1308-0303-0607	на ток до 100 А	шт.	<u>26659</u> 25050	<u>24680</u> 25108	<u>24606</u> 24958
<u>6401-0302-0308</u> 1308-0303-0608	на ток до 400 А	шт.	<u>36229</u> 33550	<u>32942</u> 33660	<u>32812</u> 33412
<u>6401-0302-0309</u> 1308-0303-0609	на ток до 630 А	шт.	<u>45470</u> 41906	<u>41097</u> 42056	<u>40925</u> 41727
	Подгруппа 6401-0302-04 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, устройств вводов				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с трехполюсным рубильником и конденсаторами				
<u>6401-0302-0401</u> 1308-0303-0701	на ток до 70 А	шт.	<u>28578</u> 25977	<u>25384</u> 26085	<u>25265</u> 25843
<u>6401-0302-0402</u> 1308-0303-0702	на ток до 160 А	шт.	<u>36145</u> 32690	<u>31904</u> 32838	<u>31746</u> 32516
	Подгруппа 6401-0302-05 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, реверсоров и контакторов высокого напряжения				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу,				
<u>6401-0302-0501</u> 1308-0303-0801	реверсора с вакуумными или электромагнитными контакторами на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А в шкафу	шт.	<u>663963</u> 594415	<u>578586</u> 597559	<u>575419</u> 591039

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0302-0502</u> 1308-0303-0802	контактора вакуумного на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А	шт.	<u>339441</u> 302857	<u>294523</u> 304501	<u>292859</u> 301073
<u>6401-0302-0503</u> 1308-0303-0803	контактора электромагнитного на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А	шт.	<u>392121</u> 352834	<u>343896</u> 354599	<u>342103</u> 350921
	Подгруппа 6401-0302-06 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контакторов и блок-контакторов				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора				
<u>6401-0302-0601</u> 1308-0303-0901	постоянного тока до 160 А	шт.	<u>34798</u> 32260	<u>31679</u> 32357	<u>31562</u> 32123
<u>6401-0302-0602</u> 1308-0303-0902	постоянного тока до 400 А	шт.	<u>43304</u> 39815	<u>39020</u> 39960	<u>38856</u> 39631
<u>6401-0302-0603</u> 1308-0303-0903	переменного тока до 160 А	шт.	<u>35099</u> 32561	<u>31980</u> 32658	<u>31863</u> 32424
<u>6401-0302-0604</u> 1308-0303-0904	переменного тока до 400 А	шт.	<u>51434</u> 47058	<u>46062</u> 47246	<u>45857</u> 46832
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, блок-контактора,				
<u>6401-0302-0605</u> 1308-0303-0905	количество блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12	шт.	<u>26569</u> 24193	<u>23644</u> 24288	<u>23537</u> 24067
<u>6401-0302-0606</u> 1308-0303-0906	количество блок-контактов (вспомогательных контактов) до 24	шт.	<u>33795</u> 30606	<u>29871</u> 30738	<u>29727</u> 30439
	Подгруппа 6401-0302-07 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, пускателей магнитных				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего,				
<u>6401-0302-0701</u> 1308-0303-1001	на ток до 40 А	шт.	<u>20477</u> 18923	<u>18567</u> 18982	<u>18496</u> 18842
<u>6401-0302-0702</u> 1308-0303-1002	на ток до 100 А	шт.	<u>33216</u> 30893	<u>30360</u> 30983	<u>30253</u> 30771
<u>6401-0302-0703</u> 1308-0303-1003	на ток до 200 А	шт.	<u>45105</u> 41706	<u>40929</u> 41843	<u>40773</u> 41528
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего,				
<u>6401-0302-0704</u> 1308-0303-1004	на ток до 40 А	шт.	<u>25996</u> 23677	<u>23144</u> 23771	<u>23039</u> 23560
<u>6401-0302-0705</u> 1308-0303-1005	на ток до 100 А	шт.	<u>27457</u> 25137	<u>24605</u> 25230	<u>24499</u> 25019
<u>6401-0302-0706</u> 1308-0303-1006	на ток до 160 А	шт.	<u>36708</u> 33334	<u>32562</u> 33472	<u>32408</u> 33160
<u>6401-0302-0707</u> 1308-0303-1007	на ток до 200 А	шт.	<u>37047</u> 33652	<u>32876</u> 33792	<u>32721</u> 33478
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, пускателей магнитных общего назначения,				
<u>6401-0302-0708</u> 1308-0303-1008	на ток до 40 А	шт.	<u>28119</u> 26483	<u>26114</u> 26544	<u>26035</u> 26393
<u>6401-0302-0709</u> 1308-0303-1009	на ток до 100 А	шт.	<u>35706</u> 33243	<u>32689</u> 33344	<u>32571</u> 33115
<u>6401-0302-0710</u> 1308-0303-1010	на ток до 200 А	шт.	<u>38924</u> 36259	<u>35652</u> 36369	<u>35528</u> 36118
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателей магнитных общего назначения,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0302-0711</u> 1308-0303-1011	на ток до 40 А	шт.	<u>21159</u> 19527	<u>19155</u> 19588	<u>19078</u> 19436
<u>6401-0302-0712</u> 1308-0303-1012	на ток до 100 А	шт.	<u>28498</u> 26061	<u>25508</u> 26158	<u>25393</u> 25931
<u>6401-0302-0713</u> 1308-0303-1013	на ток до 160 А	шт.	<u>31631</u> 28989	<u>28387</u> 29098	<u>28264</u> 28849
<u>6401-0302-0714</u> 1308-0303-1014	на ток до 200 А	шт.	<u>31721</u> 29079	<u>28476</u> 29187	<u>28353</u> 28938
	Подгруппа 6401-0302-08 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, пускателей ручных				
<u>6401-0302-0801</u> 1308-0303-1101	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, пускателя ручного общего назначения отдельно стоящего, на ток до 25 А	шт.	<u>21309</u> 19612	<u>19222</u> 19675	<u>19145</u> 19519
<u>6401-0302-0802</u> 1308-0303-1102	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателя ручного общего назначения отдельно стоящего, на ток до 25 А	шт.	<u>18624</u> 16947	<u>16561</u> 17009	<u>16485</u> 16856
	Подгруппа 6401-0302-09 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, постов управления кнопочных				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, поста управления кнопочного общего назначения,				
<u>6401-0302-0901</u> 1308-0303-1201	количество элементов поста до 3	шт.	<u>20220</u> 18633	<u>18272</u> 18706	<u>18199</u> 18555
<u>6401-0302-0902</u> 1308-0303-1202	количество элементов поста до 9	шт.	<u>27271</u> 24892	<u>24349</u> 25001	<u>24240</u> 24776
<u>6401-0302-0903</u> 1308-0303-1203	количество элементов поста до 16	шт.	<u>34598</u> 31406	<u>30677</u> 31552	<u>30531</u> 31249
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, поста управления кнопочного общего назначения,				
<u>6401-0302-0904</u> 1308-0303-1204	количество элементов поста до 3	шт.	<u>17944</u> 16358	<u>15993</u> 16419	<u>15921</u> 16272
<u>6401-0302-0905</u> 1308-0303-1205	количество элементов поста до 6	шт.	<u>18010</u> 16424	<u>16059</u> 16485	<u>15987</u> 16338
<u>6401-0302-0906</u> 1308-0303-1206	количество элементов поста до 9	шт.	<u>24956</u> 22578	<u>22031</u> 22675	<u>21923</u> 22454
<u>6401-0302-0907</u> 1308-0303-1207	количество элементов поста до 16	шт.	<u>32028</u> 28857	<u>28129</u> 28991	<u>27985</u> 28694
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, постов управления кнопочных общего назначения,				
<u>6401-0302-0910</u> 1308-0303-1210	количество элементов поста до 3	шт.	<u>11005</u> 10213	<u>10029</u> 10240	<u>9992</u> 10167
<u>6401-0302-0911</u> 1308-0303-1211	количество элементов поста до 6	шт.	<u>18077</u> 16491	<u>16128</u> 16556	<u>16055</u> 16407
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, постов управления кнопочных общего назначения,				
<u>6401-0302-0912</u> 1308-0303-1212	количество элементов поста до 3	пост	<u>9832</u> 9040	<u>8856</u> 9067	<u>8820</u> 8994
<u>6401-0302-0913</u> 1308-0303-1213	количество элементов поста до 6	шт.	<u>16815</u> 15230	<u>14866</u> 15295	<u>14794</u> 15146
	Подгруппа 6401-0302-10 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, переключателей универсальных				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0302-1001</u> 1308-0303-1401	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, переключателя универсального пылеводозащищенного, количество секций до 4	шт.	<u>17787</u> 16225	<u>15866</u> 16287	<u>15796</u> 16143
	Подгруппа 6401-0302-11 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контроллеров кулачковых				
<u>6401-0302-1101</u> 1308-0303-1601	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, контроллера кулачкового, постоянный или переменный ток до 63 А	шт.	<u>133506</u> 130314	<u>129618</u> 130454	<u>129455</u> 130158
	Подгруппа 6401-0302-12 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, командоаппаратов кулачковых				
<u>6401-0302-1201</u> 1308-0303-1701	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, командоаппарата кулачкового регулируемого без редуктора, количество цепей до 2	шт.	<u>9002</u> 8202	<u>8016</u> 8231	<u>7981</u> 8157
	Подгруппа 6401-0302-13 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, реостатов установочных и возбуждения				
<u>6401-0302-1302</u> 1308-0303-2002	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, реостата постоянного тока пускового или пускорегулирующего; регулятора возбуждения или установочного с ручным приводом, масса до 25 кг	шт.	<u>12674</u> 11852	<u>11659</u> 11877	<u>11624</u> 11803
<u>6401-0302-1305</u> 1308-0303-2005	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, реостата постоянного тока пускового или пускорегулирующего; регулятора возбуждения или установочного с ручным приводом, масса до 25 кг	шт.	<u>27541</u> 25934	<u>25566</u> 25993	<u>25492</u> 25845
	Подгруппа 6401-0302-14 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, коробок (ящиков) с зажимами для кабеля или провода				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 6 мм ² ,				
<u>6401-0302-1401</u> 1308-0303-2501	количество зажимов до 10	шт.	<u>24948</u> 22606	<u>22065</u> 22695	<u>21961</u> 22478
<u>6401-0302-1402</u> 1308-0303-2502	количество зажимов до 20	шт.	<u>36228</u> 33058	<u>32322</u> 33171	<u>32180</u> 32878
<u>6401-0302-1403</u> 1308-0303-2503	количество зажимов до 32	шт.	<u>50523</u> 45747	<u>44649</u> 45944	<u>44432</u> 45496
<u>6401-0302-1404</u> 1308-0303-2504	Добавлять за каждый последующий зажим сверх 32 к норме 6401-0302-1403	шт.	<u>6968</u> 6176	<u>5995</u> 6213	<u>5959</u> 6138
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 10 мм ² ,				
<u>6401-0302-1405</u> 1308-0303-2505	количеством зажимов до 4	шт.	<u>18170</u> 16609	<u>16246</u> 16659	<u>16176</u> 16517

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6401-0302-1406 1308-0303-2511	количеством зажимов до 6	шт.	<u>25328</u> 22966	<u>22420</u> 23055	<u>22315</u> 22836
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечением до 16 мм ² ,				
6401-0302-1407 1308-0303-2506	количеством зажимов до 4	шт.	<u>26310</u> 23950	<u>23399</u> 24029	<u>23297</u> 23813
6401-0302-1408 1308-0303-2512	количеством зажимов до 6	шт.	<u>35648</u> 32506	<u>31779</u> 32623	<u>31640</u> 32332
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечением до 32 мм ² ,				
6401-0302-1409 1308-0303-2507	количеством зажимов до 4	шт.	<u>35737</u> 32595	<u>31868</u> 32712	<u>31729</u> 32421
6401-0302-1410 1308-0303-2513	количеством зажимов до 6	шт.	<u>36395</u> 33232	<u>32501</u> 33350	<u>32361</u> 33058
	Подгруппа 6401-0302-15 Установка кожухов металлических для защиты вводов и электрооборудования				
6401-0302-1501 1308-0303-2517	Установка кожуха металлического для защиты вводов и электрооборудования	кг	<u>8146</u> 7391	<u>7220</u> 7425	<u>7183</u> 7356
	Группа 6401-0303 Монтаж устройств низковольтных комплектных				
	Подгруппа 6401-0303-01 Монтаж щитов собираемых из отдельных блоков				
	Монтаж щита, собираемого из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов, глубина до 800 мм,				
6401-0303-0101 1308-0304-0101	открытого исполнения	м	<u>276192</u> 258031	<u>253497</u> 257732	<u>252762</u> 256308
6401-0303-0102 1308-0304-0102	шкафного исполнения	м	<u>296353</u> 276415	<u>271413</u> 276032	<u>270606</u> 274479
	Подгруппа 6401-0303-02 Монтаж щитов заводского исполнения				
	Монтаж щита заводского исполнения однорядного или двухрядного				
6401-0303-0201 1308-0304-0103	открытого исполнения, глубина до 800 мм	шт.	<u>61890</u> 55678	<u>54182</u> 55761	<u>53960</u> 55233
6401-0303-0202 1308-0304-0104	шкафного исполнения, глубина до 600 мм	шт.	<u>61057</u> 55176	<u>53745</u> 55218	<u>53540</u> 54726
6401-0303-0203 1308-0304-0105	шкафного исполнения, глубина до 800 мм	шт.	<u>72665</u> 65626	<u>63910</u> 65668	<u>63656</u> 65078
	Подгруппа 6401-0303-03 Монтаж блоков управления и распределительных пунктов (шкафов) высотой до 1700 мм				
	Монтаж блока управления открытого исполнения, высота и ширина до 1000х800 мм,				
6401-0303-0301 1308-0304-0201	устанавливаемого на стене	шт.	<u>35960</u> 33999	<u>33524</u> 34000	<u>33437</u> 33837
6401-0303-0302 1308-0304-0202	устанавливаемого на металлическом основании	шт.	<u>17837</u> 15918	<u>15480</u> 16005	<u>15393</u> 15824
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене,				
6401-0303-0303 1308-0304-0203	высота и ширина до 600х600 мм	шт.	<u>34981</u> 33101	<u>32645</u> 33103	<u>32562</u> 32947
6401-0303-0304 1308-0304-0204	высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	<u>58839</u> 55732	<u>54986</u> 55750	<u>54848</u> 55488
6401-0303-0305 1308-0304-0205	высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	<u>65745</u> 62556	<u>61787</u> 62563	<u>61644</u> 62296
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6401-0303-0306 1308-0304-0206	высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	<u>58859</u> 55728	<u>54992</u> 55787	<u>54849</u> 55512
6401-0303-0307 1308-0304-0207	высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	<u>74856</u> 70662	<u>69677</u> 70743	<u>69485</u> 70374
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише,				
6401-0303-0308 1308-0304-0208	высота и ширина до 700х850 мм	шт.	<u>29340</u> 27460	<u>27013</u> 27486	<u>26929</u> 27325
6401-0303-0309 1308-0304-0209	высота и ширина до 1300х850 мм	шт.	<u>43553</u> 41445	<u>40945</u> 41470	<u>40849</u> 41289
	Подгруппа 6401-0303-04 Установка пультов и шкафов управления				
	Установка пульта управления напольного, высота до 1200 мм,				
6401-0303-0401 1308-0304-0301	глубина и ширина по фронту до 700х600 мм	шт.	<u>25008</u> 22560	<u>21967</u> 22592	<u>21895</u> 22385
6401-0303-0402 1308-0304-0302	глубина и ширина по фронту до 700х1000 мм	шт.	<u>29678</u> 26877	<u>26188</u> 26883	<u>26103</u> 26652
6401-0303-0403 1308-0304-0303	Установка вставки пульта управления углового напольного, глубиной до 700 мм	шт.	<u>17636</u> 16026	<u>15625</u> 16020	<u>15590</u> 15892
	Установка шкафа (пульта) управления навесного				
6401-0303-0404 1308-0304-0304	высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	<u>19121</u> 17123	<u>16640</u> 17140	<u>16553</u> 16969
6401-0303-0405 1308-0304-0305	высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт.	<u>21218</u> 19063	<u>18537</u> 19073	<u>18444</u> 18889
6401-0303-0406 1308-0304-0306	высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	шт.	<u>22801</u> 20528	<u>19973</u> 20534	<u>19874</u> 20341
	Подгруппа 6401-0303-05 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах				
	Разводка по устройствам и подключение жил кабеля или провод,				
6401-0303-0501 1308-0304-0401	сечение до 10 мм ²	жила	<u>1133</u> 1007	<u>978</u> 1012	<u>972</u> 1001
6401-0303-0502 1308-0304-0402	сечение до 16 мм ²	жила	<u>2192</u> 1948	<u>1893</u> 1959	<u>1882</u> 1936
6401-0303-0503 1308-0304-0403	сечение до 35 мм ²	жила	<u>2542</u> 2265	<u>2202</u> 2277	<u>2190</u> 2252
6401-0303-0504 1308-0304-0404	сечение до 70 мм ²	жила	<u>3009</u> 2681	<u>2605</u> 2695	<u>2590</u> 2664
6401-0303-0505 1308-0304-0405	сечение до 95 мм ²	жила	<u>3915</u> 3487	<u>3388</u> 3505	<u>3369</u> 3465
6401-0303-0506 1308-0304-0406	сечение до 120 мм ²	жила	<u>4655</u> 4144	<u>4027</u> 4166	<u>4004</u> 4118
6401-0303-0507 1308-0304-0407	сечение до 150 мм ²	жила	<u>5032</u> 4478	<u>4353</u> 4503	<u>4327</u> 4451
6401-0303-0508 1308-0304-0408	сечение до 185 мм ²	жила	<u>5736</u> 5114	<u>4973</u> 5141	<u>4945</u> 5083
6401-0303-0509 1308-0304-0409	сечение до 240 мм ²	жила	<u>6574</u> 5868	<u>5708</u> 5899	<u>5676</u> 5833
	Подгруппа 6401-0303-06 Установка приборов и аппаратов, снятых перед транспортировкой				
6401-0303-0601 1308-0304-0501	Установка прибора или аппарата	шт.	<u>7534</u> 6671	<u>6475</u> 6710	<u>6435</u> 6629
	Установка блока резистора (ящик сопротивлений),				

Окончание таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0303-0602</u> 1308-0304-0502	масса до 15 кг	шт.	<u>8447</u> 7523	<u>7312</u> 7564	<u>7270</u> 7477
<u>6401-0303-0603</u> 1308-0304-0503	масса до 40 кг	шт.	<u>9232</u> 8246	<u>8023</u> 8292	<u>7978</u> 8199
<u>6401-0303-0604</u> 1308-0304-0504	масса до 50 кг	шт.	<u>9874</u> 8855	<u>8623</u> 8901	<u>8576</u> 8804
<u>6401-0303-0605</u> 1308-0304-0505	масса до 60 кг	шт.	<u>10205</u> 9159	<u>8921</u> 9207	<u>8873</u> 9108

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер**

**ҚҰРЫЛЫС-МОНТАЖ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН
ДАРА СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАР**

ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2024

**4-жинақ. Энергетикалық құрылыс.
1-шығарылым. Электрмен жабдықтаудың сыртқы
желілері.**

Өзгерістер мен толықтырулар. 3-шығарылым

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 × 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства**

**ЕДИНИЧНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ
НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**

НДЦС РК 8.04-03-2024

**Сборник 4. Энергетическое строительство.
Выпуск 1. Наружные сети энергоснабжения
Изменения и дополнения. Выпуск 3**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 × 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная