

Государственные нормативы в области архитектуры,
градоостроительства и строительства Республики Казахстан
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И
СМЕТАМ

ҚҰРЫЛЫС-МОНТАЖ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ДАРА
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАР

4-ЖИНАҚ. ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС.

1-ШЫҒАРЫЛЫМ. ЭЛЕКТРМЕН ЖАБЫҚТАУДЫҢ
СЫРТҚЫ ЖЕЛІЛЕРІ

1-БӨЛІМ

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ, АБАЙ ОБЛЫСЫ, ШЫҒЫС
ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ, ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ

Өзгерістер мен толықтырулар. 3-шығарылым

ЕДИНИЧНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

СБОРНИК 4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
ВЫПУСК 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОБЛАСТЬ АБАЙ,
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОБЛАСТЬ
ЖЕТІСУ

Изменения и дополнения. Выпуск 3

ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2024

НДЦС РК 8.04-03-2024

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Государственные нормативы в области архитектуры,
градоостроительства и строительства Республики Казахстан
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И
СМЕТАМ

ҚҰРЫЛЫС-МОНТАЖ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ДАРА
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАР

4-ЖИНАҚ. ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС.

1-ШЫҒАРЫЛЫМ. ЭЛЕКТРМЕН ЖАБЫҚТАУДЫҢ
СЫРТҚЫ ЖЕЛІЛЕРІ

1-БӨЛІМ

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ, АБАЙ ОБЛЫСЫ, ШЫҒЫС
ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ, ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ

Өзгерістер мен толықтырулар. 3-шығарылым

ЕДИНИЧНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

СБОРНИК 4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

ВЫПУСК 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОБЛАСТЬ АБАЙ,
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОБЛАСТЬ
ЖЕТІСУ

Изменения и дополнения. Выпуск 3

ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2024

НДЦС РК 8.04-03-2024

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАҒАН ЖӘНЕ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 14.03.2025 ж. № 48-НҚ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	01.04.2025 жылдан бастап
4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 06.12.2024 ж. № 156-НҚ бұйрығымен бекітілген ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2024 «Құрылыс-монтаж жұмыстарына арналған дара сметалық бағалар. 4-жинақ. Энергетикалық құрылыс. 1-шығарылым. Электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері. Өзгерістер мен толықтырулар 2-шығарылым»

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (КДС ЖКХ МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН	Приказом КДС ЖКХ МПС РК от 14.03.2025 года № 48-НҚ
И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.04.2025 года
4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН	НДЦС РК 8.04-03-2024 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 4. Энергетическое строительство. Выпуск 1. Наружные сети энергоснабжения. Изменения и дополнения. Выпуск 2», утвержденно приказом КДС ЖКХ МПС РК от 06.12.2024 года № 156-НҚ

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства

Содержание

Раздел 6401 Наружные сети электроснабжения	1
Подраздел 6401-01 Устройства распределительные и подстанции	1
Подраздел 6401-02 Сети электрические и канализация электроэнергии	9
Подраздел 6401-03 Электросиловые и электроосветительные установки.....	20

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Код ЕСН Код ЭСН	Наименование	Ед. изм.	Единая сметная цена по региону, тенге	
			Павлодарская обл.	Область Абай
			Восточно- Казахстанская обл.	Область Жетісу
1	2	3	4	5
	Раздел 6401 Наружные сети электроснабжения			
	Подраздел 6401-01 Устройства распределительные и подстанции			
	Группа 6401-0101 Монтаж устройств распределительных открытых 6-330 кВ			
	Подгруппа 6401-0101-01 Монтаж трансформаторов трехфазных 35 кВ			
	Монтаж трансформатора трехфазного 35 кВ,			
<u>6401-0101-0101</u> 1308-0101-0101	мощность 250 кВ•А	шт.	<u>180534</u> 190990	<u>180704</u> 174786
<u>6401-0101-0102</u> 1308-0101-0102	мощность 400 кВ•А	шт.	<u>211140</u> 223179	<u>211335</u> 204370
<u>6401-0101-0103</u> 1308-0101-0103	мощность 630 кВ•А	шт.	<u>242811</u> 256766	<u>243038</u> 235041
<u>6401-0101-0104</u> 1308-0101-0104	мощность 1000 кВ•А	шт.	<u>296652</u> 313467	<u>296924</u> 287104
<u>6401-0101-0105</u> 1308-0101-0105	мощность 1600 кВ•А	шт.	<u>1258990</u> 1332551	<u>1260186</u> 1218781
	Подгруппа 6401-0101-02 Монтаж трансформаторов тока измерительных			
	Монтаж трансформатора тока измерительного,			
<u>6401-0101-0201</u> 1308-0101-0601	напряжение 35 кВ	комплект	<u>141539</u> 150363	<u>142846</u> 137438
<u>6401-0101-0202</u> 1308-0101-0602	напряжение 110 кВ	комплект	<u>201514</u> 214380	<u>203694</u> 195545
<u>6401-0101-0203</u> 1308-0101-0603	напряжение 150 кВ	комплект	<u>226853</u> 241208	<u>229401</u> 220059
<u>6401-0101-0204</u> 1308-0101-0604	напряжение 220 кВ	комплект	<u>392461</u> 418918	<u>398210</u> 380480
<u>6401-0101-0205</u> 1308-0101-0605	напряжение 330 кВ	комплект	<u>630024</u> 673971	<u>640767</u> 610792
	Подгруппа 6401-0101-03 Монтаж трансформаторов напряжения измерительных			
	Монтаж трансформатора напряжения измерительного,			
<u>6401-0101-0301</u> 1308-0101-0701	напряжение 35 кВ	комплект	<u>169636</u> 179692	<u>170980</u> 164666
<u>6401-0101-0302</u> 1308-0101-0702	напряжение 110 кВ	комплект	<u>239626</u> 254587	<u>242082</u> 232368
<u>6401-0101-0303</u> 1308-0101-0703	напряжение 220 кВ	комплект	<u>413444</u> 436719	<u>415030</u> 400807
<u>6401-0101-0304</u> 1308-0101-0704	напряжение 330 кВ	комплект	<u>904850</u> 955924	<u>906967</u> 876534
	Подгруппа 6401-0101-04 Обработка трансформаторного масла			
<u>6401-0101-0401</u> 1308-0101-1001	Очистка от механических примесей и сушка масла для трансформатора до 35 кВ и другого оборудования	т	<u>17297</u> 18432	<u>17441</u> 16859
	Подгруппа 6401-0101-05 Монтаж разъединителей			
	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение 35 кВ на ток 1000 А,			
<u>6401-0101-0501</u> 1308-0101-1101	без заземляющих ножей	комплект	<u>162578</u> 172780	<u>163929</u> 157788
<u>6401-0101-0502</u> 1308-0101-1102	с одним или двумя заземляющими ножами	комплект	<u>228443</u> 242582	<u>229887</u> 221585

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Подгруппа 6401-0101-06 Монтаж заземлителей			
<u>6401-0101-0601</u> <u>1308-0101-1301</u>	Монтаж заземлителя однополюсного, напряжение 110 кВ	шт.	<u>120515</u> <u>128165</u>	<u>121226</u> <u>116866</u>
	Подгруппа 6401-0101-07 Монтаж разрядников			
<u>6401-0101-0701</u> <u>1308-0101-1501</u>	Монтаж разрядника вентильного трехфазного, напряжение 35 кВ	комплек т	<u>98259</u> <u>104327</u>	<u>99401</u> <u>95716</u>
	Подгруппа 6401-0101-08 Монтаж ограничителей			
<u>6401-0101-0801</u> <u>1308-0101-1510</u>	Монтаж ограничителя перенапряжений нелинейного трехфазного, напряжение 220 кВ	комплек т	<u>143330</u> <u>151959</u>	<u>144798</u> <u>139130</u>
	Подгруппа 6401-0101-09 Монтаж предохранителей			
<u>6401-0101-0901</u> <u>1308-0101-1601</u>	Монтаж предохранителя, напряжение 35 кВ	шт.	<u>18875</u> <u>20406</u>	<u>19364</u> <u>18306</u>
	Подгруппа 6401-0101-10 Монтаж изоляторов опорных			
	Монтаж изолятора опорного,			
<u>6401-0101-1001</u> <u>1308-0101-1708</u>	напряжение 35 кВ	шт.	<u>20522</u> <u>21933</u>	<u>20895</u> <u>19922</u>
<u>6401-0101-1002</u> <u>1308-0101-1709</u>	напряжение 110 кВ	шт.	<u>23822</u> <u>25410</u>	<u>24312</u> <u>23164</u>
	Подгруппа 6401-0101-11 Монтаж гибких ошиновок			
	Монтаж шины сборной трехфазной, напряжение 35 кВ, сечение до 400 мм ² ,			
<u>6401-0101-1101</u> <u>1308-0101-2101</u>	количество проводов в фазе -1	пролет	<u>211949</u> <u>223411</u>	<u>210804</u> <u>205016</u>
<u>6401-0101-1102</u> <u>1308-0101-2102</u>	количество проводов в фазе -2	пролет	<u>311387</u> <u>329460</u>	<u>310424</u> <u>301431</u>
	Подгруппа 6401-0101-12 Монтаж спусков, петель или перемычек			
	Монтаж спуска, петли или перемычки (3 фазы), сечение провода до 300 мм ² ,			
<u>6401-0101-1201</u> <u>1308-0101-2301</u>	количество проводов в фазе -1	шт.	<u>35882</u> <u>38157</u>	<u>35918</u> <u>34787</u>
<u>6401-0101-1202</u> <u>1308-0101-2302</u>	количество проводов в фазе -2	шт.	<u>154171</u> <u>163995</u>	<u>154327</u> <u>149473</u>
	Подгруппа 6401-0101-13 Монтаж подстанций комплектных трансформаторных напряжением до 10 кВ			
	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором,			
<u>6401-0101-1301</u> <u>1308-0101-2501</u>	мощность до 400 кВ·А	шт.	<u>286961</u> <u>303465</u>	<u>288086</u> <u>277874</u>
<u>6401-0101-1302</u> <u>1308-0101-2502</u>	мощность до 1000 кВ·А	шт.	<u>398814</u> <u>421666</u>	<u>400275</u> <u>386109</u>
	Подгруппа 6401-0101-14 Монтаж подстанций блочных напряжением 35 кВ			
<u>6401-0101-1401</u> <u>1308-0101-2503</u>	Монтаж подстанции блочной напряжением 35 кВ по схеме: мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформатора до 6300 кВ·А	шт.	<u>6901076</u> <u>7316841</u>	<u>6910629</u> <u>6692352</u>
	Подгруппа 6401-0101-15 Монтаж подстанций блочных напряжением 110/35 кВ			
<u>6401-0101-1501</u> <u>1308-0101-2518</u>	Монтаж подстанции блочной напряжением 110/35 кВ по схеме: с одним трансформатором мощностью до 16000 кВ·А блок линия - трансформатор с выключателем	шт.	<u>12622101</u> <u>13396341</u>	<u>12636940</u> <u>12241396</u>

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Подгруппа 6401-0101-16 Монтаж блоков с оборудованием для комплектных подстанций			
<u>6401-0101-1601</u> 1308-0101-2526	Монтаж блока с оборудованием для комплектных подстанций, 35 кВ с разъединителем или выключателем	шт.	<u>270391</u> 286937	<u>270682</u> 261962
	Подгруппа 6401-0101-17 Монтаж устройств распределительных комплектных 6-10 кВ			
	Монтаж шкафа распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания,			
<u>6401-0101-1701</u> 1308-0101-2601	с выключателем	шт.	<u>227713</u> 241996	<u>228005</u> 220757
<u>6401-0101-1702</u> 1308-0101-2602	с измерительным трансформатором	шт.	<u>114138</u> 121051	<u>114310</u> 110671
<u>6401-0101-1703</u> 1308-0101-2603	с аппаратурой высокочастотной связи или резервной	шт.	<u>72848</u> 77163	<u>72961</u> 70640
<u>6401-0101-1704</u> 1308-0101-2604	Монтаж шкафа распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки без коридора обслуживания, с выключателем	шт.	<u>184211</u> 195790	<u>184447</u> 178606
	Подгруппа 6401-0101-18 Монтаж устройств распределительных комплектных блочных 110 кВ			
<u>6401-0101-1801</u> 1308-0101-2701	Монтаж ячейки распределительного устройства 110 кВ, линии	шт.	<u>2692133</u> 2847845	<u>2692707</u> 2610662
	Группа 6401-0102 Монтаж устройств распределительных закрытых 35 кВ			
	Подгруппа 6401-0102-01 Монтаж изоляторов			
	Монтаж изолятора напряжением 35 кВ,			
<u>6401-0102-0101</u> 1308-0102-0101	опорного	комплект	<u>28907</u> 30919	<u>29265</u> 28037
<u>6401-0102-0102</u> 1308-0102-0102	проходного	комплект	<u>90516</u> 96964	<u>91624</u> 87750
	Подгруппа 6401-0102-02 Монтаж разъединителей			
<u>6401-0102-0201</u> 1308-0102-0201	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение 35 кВ, ток до 1000 А	шт.	<u>275391</u> 289452	<u>274684</u> 267054
	Подгруппа 6401-0102-03 Выключатели. Монтаж оборудования			
<u>6401-0102-0301</u> 1308-0102-0301	Монтаж выключателя воздушного трехфазного, напряжение 35 кВ, ток 1600 А	комплект	<u>825287</u> 870002	<u>821651</u> 798920
	Подгруппа 6401-0102-04 Монтаж ошиновок гибких			
<u>6401-0102-0401</u> 1308-0102-0401	Монтаж шины сборной трехфазной, напряжение до 220 кВ, с одним проводом в фазе на подвесном изоляторе	пролет	<u>616891</u> 641209	<u>607969</u> 594949
<u>6401-0102-0402</u> 1308-0102-0402	Монтаж моста шинного трехфазного, с одним проводом в фазе на подвесных изоляторах	пролет	<u>248636</u> 258957	<u>245352</u> 239899
	Подгруппа 6401-0102-05 Монтаж ошиновок из алюминиевых шин			
<u>6401-0102-0501</u> 1308-0102-0501	Монтаж ошиновки трехфазной аппаратов ячеек напряжением 110 кВ алюминиевыми трубами, диаметр 85 мм	пролет	<u>371822</u> 392237	<u>371378</u> 361270
	Группа 6401-0103 Монтаж устройств распределительных закрытых 3-20 кВ			

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Подгруппа 6401-0103-01 Монтаж изоляторов			
	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ,			
6401-0103-0101 1308-0103-0101	количество точек крепления 1	шт.	<u>3146</u> 3342	<u>3149</u> 3051
6401-0103-0102 1308-0103-0102	количество точек крепления 2	шт.	<u>3146</u> 3342	<u>3149</u> 3051
6401-0103-0103 1308-0103-0103	количество точек крепления 4	шт.	<u>5059</u> 5357	<u>5060</u> 4908
6401-0103-0104 1308-0103-0104	Монтаж изолятора опорного, напряжение до 20 кВ	шт.	<u>7847</u> 8280	<u>7843</u> 7621
	Монтаж изолятора проходного с овальным или квадратным фланцем,			
6401-0103-0105 1308-0103-0105	напряжение до 10 кВ	шт.	<u>7600</u> 8008	<u>7565</u> 7360
6401-0103-0106 1308-0103-0106	напряжение до 20 кВ	шт.	<u>10290</u> 10762	<u>10230</u> 9965
	Подгруппа 6401-0103-02 Монтаж трансформаторов тока			
	Монтаж трансформатора тока,			
6401-0103-0201 1308-0103-0201	напряжение до 10 кВ	шт.	<u>15281</u> 16127	<u>15288</u> 14863
6401-0103-0202 1308-0103-0202	напряжение до 20 кВ	шт.	<u>16506</u> 17383	<u>16513</u> 16063
	Подгруппа 6401-0103-03 Монтаж трансформаторов напряжения			
	Монтаж трансформатора напряжения до			
6401-0103-0301 1308-0103-0301	10 кВ, однофазного	шт.	<u>9012</u> 9477	<u>9021</u> 8774
6401-0103-0302 1308-0103-0302	10 кВ, трехфазного	шт.	<u>16812</u> 17750	<u>16828</u> 16328
6401-0103-0303 1308-0103-0303	20 кВ, трехфазного	шт.	<u>22513</u> 23835	<u>22534</u> 21855
	Подгруппа 6401-0103-05 Монтаж трансформаторов силовых			
	Монтаж трансформатора силового, масса до			
6401-0103-0501 1308-0103-1101	масса до 1 т	шт.	<u>150579</u> 159188	<u>150718</u> 146224
6401-0103-0502 1308-0103-1102	масса до 3 т	шт.	<u>264672</u> 279077	<u>264906</u> 256725
6401-0103-0503 1308-0103-1103	масса до 7 т	шт.	<u>363837</u> 383485	<u>362800</u> 352721
	Подгруппа 6401-0103-06 Монтаж разъединителей однополюсных			
	Монтаж разъединителя однополюсного с одной тягой, напряжение до 10 кВ,			
6401-0103-0601 1308-0103-0401	ток до 600 А	шт.	<u>6648</u> 7063	<u>6655</u> 6451
6401-0103-0602 1308-0103-0402	ток до 1000 А	шт.	<u>7648</u> 8083	<u>7656</u> 7435
6401-0103-0603 1308-0103-0403	ток до 3000 А	шт.	<u>15310</u> 16209	<u>15326</u> 14860
6401-0103-0604 1308-0103-0404	ток до 5000 А	шт.	<u>16168</u> 17087	<u>16184</u> 15700
	Подгруппа 6401-0103-07 Монтаж разъединителей трехполюсных			
	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ,			
6401-0103-0701 1308-0103-0501	ток до 600 А	шт.	<u>14661</u> 15525	<u>14660</u> 14217
6401-0103-0702 1308-0103-0502	ток до 1000 А	шт.	<u>27757</u> 29445	<u>27754</u> 26905

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0103-0703 1308-0103-0503	ток до 4000 А	шт.	<u>39976</u> 42123	<u>39889</u> 38783
Подгруппа 6401-0103-08 Монтаж приводов к разъединителям				
Монтаж привода к разъединителю с одной тягой,				
6401-0103-0801 1308-0103-0601	рычажный	шт.	<u>26997</u> 28777	<u>27169</u> 26209
6401-0103-0802 1308-0103-0602	червячный	шт.	<u>28020</u> 29826	<u>28179</u> 27194
6401-0103-0803 1308-0103-0603	моторный	шт.	<u>53738</u> 57178	<u>53924</u> 52140
6401-0103-0804 1308-0103-0604	Добавлять при установке дополнительной тяги к нормам 6401-0103-(0801-0803)	шт.	<u>31614</u> 33746	<u>31759</u> 30655
Подгруппа 6401-0103-09 Монтаж выключателей нагрузки				
Монтаж выключателя нагрузки с приводом,				
6401-0103-0901 1308-0103-0701	ручной	шт.	<u>41866</u> 44480	<u>41962</u> 40592
6401-0103-0902 1308-0103-0702	электромагнитный	шт.	<u>73062</u> 77668	<u>73121</u> 70808
Подгруппа 6401-0103-10 Монтаж предохранителей				
6401-0103-1001 1308-0103-1001	Монтаж предохранителя	шт.	<u>7569</u> 8066	<u>7646</u> 7365
Подгруппа 6401-0103-11 Сушка масла				
6401-0103-1101 1308-0103-1301	Сушка масла трансформаторного	т	<u>108672</u> 115242	<u>108801</u> 105440
Подгруппа 6401-0103-12 Заливка электрооборудования маслом сухим трансформаторным				
6401-0103-1201 1308-0103-1401	Заливка трансформатора маслом сухим трансформаторным	т	<u>55741</u> 58605	<u>55836</u> 53898
6401-0103-1202 1308-0103-1402	Заливка электрооборудования (кроме трансформатора) маслом сухим трансформаторным	т	<u>110855</u> 117298	<u>110959</u> 107287
Подгруппа 6401-0103-13 Монтаж разрядников				
Монтаж разрядника трехфазного,				
6401-0103-1301 1308-0103-1501	напряжение до 10 кВ	комплект	<u>22876</u> 24198	<u>22897</u> 22218
6401-0103-1302 1308-0103-1502	напряжение до 20 кВ	комплект	<u>49325</u> 52202	<u>49373</u> 47822
Подгруппа 6401-0103-14 Монтаж конденсаторов статических				
Монтаж конденсатора статического на установленных конструкциях,				
6401-0103-1401 1308-0103-1601	масса до 15 кг	шт.	<u>13343</u> 14189	<u>13366</u> 12945
6401-0103-1402 1308-0103-1602	масса до 25 кг	шт.	<u>13833</u> 14699	<u>13856</u> 13418
6401-0103-1403 1308-0103-1603	масса до 40 кг	шт.	<u>14277</u> 15163	<u>14300</u> 13845
6401-0103-1404 1308-0103-1604	масса до 70 кг	шт.	<u>21377</u> 22707	<u>21406</u> 20722
6401-0103-1405 1308-0103-1605	масса до 100 кг	шт.	<u>22777</u> 24168	<u>22807</u> 22072
6401-0103-1406 1308-0103-1606	масса до 150 кг	шт.	<u>24409</u> 25870	<u>24440</u> 23647
Подгруппа 6401-0103-15 Монтаж установок (шкафов) комплектных конденсаторных				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Монтаж установки (шкафа) комплектной конденсаторной на установленных конструкциях,			
6401-0103-1501 1308-0103-1607	масса до 100 кг	шт.	<u>16299</u> 17279	<u>16316</u> 15781
6401-0103-1502 1308-0103-1608	масса до 500 кг	шт.	<u>43326</u> 45751	<u>43365</u> 41912
6401-0103-1503 1308-0103-1609	масса до 900 кг	шт.	<u>57786</u> 60840	<u>57835</u> 55860
6401-0103-1504 1308-0103-1610	масса до 1700 кг	шт.	<u>112073</u> 118029	<u>112169</u> 108346
	Подгруппа 6401-0103-16 Монтаж шин сборных - одна полоса в фазе			
	Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой,			
6401-0103-1601 1308-0103-1701	сечение до 250 мм ²	м	<u>3198</u> 3404	<u>3202</u> 3101
6401-0103-1602 1308-0103-1702	сечение до 500 мм ²	м	<u>4063</u> 4320	<u>4069</u> 3943
	Подгруппа 6401-0103-17 Монтаж шин ответвительных - одна полоса в фазе			
	Монтаж шины ответвительной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой,			
6401-0103-1701 1308-0103-2101	сечение до 250 мм ²	м	<u>3574</u> 3806	<u>3580</u> 3466
6401-0103-1702 1308-0103-2102	сечение до 350 мм ²	м	<u>4059</u> 4321	<u>4066</u> 3937
6401-0103-1703 1308-0103-2103	сечение до 700 мм ²	м	<u>5226</u> 5561	<u>5235</u> 5070
6401-0103-1704 1308-0103-2104	сечение до 1000 мм ²	м	<u>6232</u> 6630	<u>6245</u> 6048
	Подгруппа 6401-0103-18 Монтаж шин ответвительных - две полосы в фазе			
6401-0103-1801 1308-0103-2201	Монтаж шины ответвительной - две полосы в фазе, медной или алюминиевой, сечение до 350 мм ²	м	<u>7382</u> 7859	<u>7395</u> 7163
	Подгруппа 6401-0103-19 Монтаж мостов шинных для сборных распределительных устройств			
	Монтаж моста шинного для сборных распределительных устройств,			
6401-0103-1901 1308-0103-2801	количество опорных изоляторов 9	шт.	<u>97925</u> 104330	<u>99041</u> 95432
6401-0103-1902 1308-0103-2802	количество опорных изоляторов 12	шт.	<u>127862</u> 136262	<u>129350</u> 124609
	Подгруппа 6401-0103-20 Монтаж приборов измерения и защиты			
	Монтаж прибора измерения и защиты,			
6401-0103-2001 1308-0103-2901	количество подключаемых концов до 2	шт.	<u>7138</u> 7582	<u>7146</u> 6916
6401-0103-2002 1308-0103-2902	количество подключаемых концов до 6	шт.	<u>8071</u> 8555	<u>8079</u> 7816
6401-0103-2003 1308-0103-2903	количество подключаемых концов до 12	шт.	<u>14238</u> 15125	<u>14253</u> 13795
6401-0103-2004 1308-0103-2904	Монтаж блок-контактора	шт.	<u>8904</u> 9420	<u>8913</u> 8624
	Подгруппа 6401-0103-21 Монтаж аппаратов управления и сигнализации			
	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации,			
6401-0103-2101 1308-0103-3001	количество подключаемых концов до 2	шт.	<u>7157</u> 7601	<u>7165</u> 6935
6401-0103-2102 1308-0103-3002	количество подключаемых концов до 6	шт.	<u>7157</u> 7601	<u>7165</u> 6935

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0103-2103 1308-0103-3003	количество подключаемых концов до 12	шт.	<u>7157</u> 7601	<u>7165</u> 6935
	Подгруппа 6401-0103-22 Монтаж зажимов наборных			
6401-0103-2201 1308-0103-3101	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	<u>2589</u> 2755	<u>2596</u> 2512
	Подгруппа 6401-0103-23 Монтаж устройства сигнально-блокировочных			
6401-0103-2301 1308-0103-3201	Монтаж устройства сигнально-блокировочного	шт.	<u>13156</u> 14005	<u>13212</u> 12778
	Подгруппа 6401-0103-24 Монтаж камер сборных распределительных устройств			
	Монтаж камеры сборного распределительного устройства			
6401-0103-2401 1308-0103-3301	с масляным выключателем	шт.	<u>162129</u> 172223	<u>162406</u> 157065
6401-0103-2402 1308-0103-3304	с выключателем нагрузки	шт.	<u>140803</u> 149834	<u>141063</u> 136463
6401-0103-2403 1308-0103-3302	трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	шт.	<u>129763</u> 137910	<u>130010</u> 125727
6401-0103-2404 1308-0103-3303	резервной	шт.	<u>97632</u> 103840	<u>97847</u> 94615
	Подгруппа 6401-0103-25 Монтаж шкафов комплектных распределительных устройств			
6401-0103-2501 1308-0103-3401	Монтаж шкафа комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А	шт.	<u>426819</u> 440077	<u>419524</u> 411037
	Подгруппа 6401-0103-26 Монтаж комплектных трансформаторных подстанций (КТП)			
	Монтаж шкафа КТП ввода			
6401-0103-2601 1308-0103-3501	высоковольтного	шт.	<u>82521</u> 87153	<u>82700</u> 79825
6401-0103-2602 1308-0103-3502	низковольтного	шт.	<u>90860</u> 96414	<u>90970</u> 88005
	Подгруппа 6401-0103-27 Монтаж ограждений, плит и металлических конструкций под оборудование			
6401-0103-2701 1308-0502-0101	Монтаж ограждения сетчатого	м²	<u>19436</u> 20853	<u>20016</u> 19070
6401-0103-2702 1308-0502-0102	Монтаж плиты проходной асбестоцементной или стальной для установки трансформатора тока, проходного изолятора или прохода шины	м²	<u>77670</u> 82676	<u>78162</u> 75502
6401-0103-2703 1308-0502-0103	Монтаж металлических конструкций	т	<u>1549148</u> 1572486	<u>1551158</u> 1539132
	Группа 6401-0104 Монтаж устройств преобразовательных			
	Подгруппа 6401-0104-01 Монтаж преобразователей			
	Монтаж преобразователя,			
6401-0104-0101 1308-0104-0101	масса до 0,15 т	шт.	<u>57362</u> 60378	<u>57411</u> 55883
6401-0104-0102 1308-0104-0102	масса до 0,25 т	шт.	<u>79803</u> 84201	<u>79874</u> 77618
6401-0104-0103 1308-0104-0103	масса до 0,50 т	шт.	<u>111606</u> 117661	<u>111704</u> 108492

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0104-0104 1308-0104-0104	масса до 1,0 т	шт.	<u>164706</u> 173881	<u>164854</u> 159891
6401-0104-0105 1308-0104-0105	масса до 1,5 т	шт.	<u>202902</u> 214278	<u>203085</u> 196853
6401-0104-0106 1308-0104-0106	масса до 2,0 т	шт.	<u>259159</u> 273658	<u>259394</u> 251267
6401-0104-0107 1308-0104-0107	масса до 2,5 т	шт.	<u>306553</u> 323789	<u>306832</u> 297132
6401-0104-0108 1308-0104-0108	масса до 3,0 т	шт.	<u>325521</u> 343988	<u>325819</u> 315517
Подгруппа 6401-0104-02 Монтаж шкафов управления и регулирования				
6401-0104-0201 1308-0104-0201	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	<u>102273</u> 108328	<u>102371</u> 99159
Подгруппа 6401-0104-03 Монтаж шкафов с быстродействующими автоматами				
6401-0104-0301 1308-0104-0301	Монтаж шкафа с однополюсным быстродействующим автоматом, ток до 4000 А	шт.	<u>104372</u> 110244	<u>104467</u> 101405
Подгруппа 6401-0104-04 Монтаж устройств автоматических выпрямительных				
Монтаж устройства автоматического выпрямительного,				
6401-0104-0401 1308-0104-0501	масса до 0,1 т	шт.	<u>120552</u> 127811	<u>120670</u> 117153
6401-0104-0402 1308-0104-0502	масса до 0,25 т	шт.	<u>139054</u> 147523	<u>139191</u> 135088
6401-0104-0403 1308-0104-0503	масса до 0,5 т	шт.	<u>185124</u> 196417	<u>185307</u> 179837
Группа 6401-0105 Монтаж установок аккумуляторных				
Подгруппа 6401-0105-01 Монтаж аккумуляторов кислотных стационарных				
Монтаж аккумулятора кислотного стационарного,				
6401-0105-0101 1308-0105-0101	тип С-1, СК-1	шт.	<u>12885</u> 13692	<u>12899</u> 12508
6401-0105-0102 1308-0105-0102	тип С-2, СК-2	шт.	<u>13288</u> 14095	<u>13302</u> 12911
6401-0105-0103 1308-0105-0103	тип С-3, СК-3	шт.	<u>19832</u> 21042	<u>19851</u> 19265
6401-0105-0104 1308-0105-0104	тип С-4, СК-4, С-5, СК-5	шт.	<u>20382</u> 21592	<u>20401</u> 19815
6401-0105-0105 1308-0105-0105	тип С-6, СК-6, С-8, СК-8	шт.	<u>26451</u> 28064	<u>26477</u> 25696
6401-0105-0106 1308-0105-0106	тип С-10, СК-10, С-12, СК-12	шт.	<u>33361</u> 35378	<u>33394</u> 32417
6401-0105-0107 1308-0105-0107	тип С-14, СК-14, С-16, СК-16	шт.	<u>39377</u> 41797	<u>39417</u> 38244
6401-0105-0108 1308-0105-0108	тип С-18, СК-18, С-20, СК-20	шт.	<u>46397</u> 49220	<u>46442</u> 45075
6401-0105-0109 1308-0105-0109	тип С-24, СК-24, С-28, СК-28	шт.	<u>52564</u> 55790	<u>52616</u> 51053
6401-0105-0110 1308-0105-0110	тип С-32, СК-32, С-36, СК-36, С-40, СК-40	шт.	<u>65379</u> 69412	<u>65445</u> 63491
6401-0105-0111 1308-0105-0111	тип С-44, СК-44, С-48, СК-48	шт.	<u>73238</u> 77675	<u>73310</u> 71161

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0105-0112 1308-0105-0112	тип С-52, СК-52, С-56, СК-56	шт.	<u>86144</u> 91387	<u>86229</u> 83689
6401-0105-0113 1308-0105-0113	тип С-60, СК-60, С-64, СК-64	шт.	<u>98992</u> 105042	<u>99090</u> 96160
6401-0105-0114 1308-0105-0114	тип С-68, СК-68, С-72, СК-72	шт.	<u>106619</u> 113071	<u>106723</u> 103597
6401-0105-0115 1308-0105-0115	тип С-76, СК-76, С-80, СК-80, С-84, СК-84	шт.	<u>113388</u> 120244	<u>113499</u> 110178
6401-0105-0116 1308-0105-0116	тип С-88, СК-88, С-92, СК-92, С-96, СК-96	шт.	<u>132841</u> 140907	<u>132972</u> 129065
6401-0105-0117 1308-0105-0117	тип С-100, СК-100, С-104, СК-104, С-108, СК-108	шт.	<u>152420</u> 161696	<u>152570</u> 148077
6401-0105-0118 1308-0105-0118	тип С-112, СК-112, С-116, СК-116, С-120, СК-120	шт.	<u>165709</u> 175791	<u>165872</u> 160988
6401-0105-0119 1308-0105-0119	тип С-124, СК-124, С-128, СК-128, С-132, СК-132	шт.	<u>185287</u> 196580	<u>185470</u> 180000
6401-0105-0120 1308-0105-0120	тип С-136, СК-136, С-140, СК-140, С-144, СК-144, С-148, СК-148	шт.	<u>204728</u> 217230	<u>204931</u> 198874
Подгруппа 6401-0105-02 Формирование и контрольный заряд-разряд батарей аккумуляторных				
6401-0105-0201 1308-0105-0201	Формирование и контрольный заряд-разряд батареи аккумулятора кислотного стационарного	шт.	<u>592053</u> 630770	<u>592681</u> 573926
6401-0105-0202 1308-0105-0202	Добавлять на каждую последующую батарею сверх одной, при одновременном формировании к норме 6401-0105-0201	шт.	<u>413204</u> 440225	<u>413642</u> 400553
6401-0105-0203 1308-0105-0203	Дополнительный тренировочный цикл "заряд-разряд" при формировании батареи аккумулятора кислотного стационарного	шт.	<u>104843</u> 111699	<u>104954</u> 101633
Подраздел 6401-02 Сети электрические и канализация электроэнергии				
Группа 6401-0201 Прокладка кабельных линий до 500 кВ				
Подгруппа 6401-0201-01 Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовых траншеях без покрытия				
Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,				
6401-0201-0101 1308-0201-0201	масса 1 м до 1 кг	м	<u>1127</u> 1179	<u>1119</u> 1090
6401-0201-0102 1308-0201-0202	масса 1 м до 2 кг	м	<u>1228</u> 1286	<u>1220</u> 1188
6401-0201-0103 1308-0201-0203	масса 1 м до 3 кг	м	<u>1371</u> 1434	<u>1363</u> 1325
6401-0201-0104 1308-0201-0204	масса 1 м до 6 кг	м	<u>2024</u> 2115	<u>2009</u> 1955
6401-0201-0105 1308-0201-0205	масса 1 м 9 кг	м	<u>2268</u> 2369	<u>2253</u> 2191
6401-0201-0106 1308-0201-0206	масса 1 м 13 кг	м	<u>2482</u> 2593	<u>2467</u> 2397
Подгруппа 6401-0201-02 Устройство постели для кабеля				
6401-0201-0201 1308-0201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	<u>826</u> 871	<u>826</u> 799
6401-0201-0202 1308-0201-0302	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	<u>254</u> 268	<u>254</u> 246

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Подгруппа 6401-0201-03 Покрытие одного кабеля, проложенного в траншеях,			
	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях,			
6401-0201-0301 1308-0201-0401	кирпичом	м	<u>773</u> 815	<u>774</u> 748
6401-0201-0302 1308-0201-0403	плитами	м	<u>817</u> 861	<u>819</u> 791
6401-0201-0303 1308-0201-0405	лентой сигнальной	м	<u>24</u> 25	<u>24</u> 23
	Добавлять на каждый последующий кабель			
6401-0201-0304 1308-0201-0402	к норме 6401-0201-0301	м	<u>397</u> 419	<u>397</u> 384
6401-0201-0305 1308-0201-0404	к норме 6401-0201-0302	м	<u>399</u> 421	<u>400</u> 386
	Подгруппа 6401-0201-04 Присоединение к зажимам жил провода или кабеля			
	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля,			
6401-0201-0401 1308-0201-0501	сечение до 2,5 мм ²	шт.	<u>740</u> 788	<u>741</u> 717
6401-0201-0402 1308-0201-0502	сечение до 6 мм ²	шт.	<u>802</u> 854	<u>803</u> 777
6401-0201-0403 1308-0201-0503	сечение до 16 мм ²	шт.	<u>925</u> 986	<u>926</u> 897
6401-0201-0404 1308-0201-0504	сечение до 35 мм ²	шт.	<u>1048</u> 1117	<u>1050</u> 1016
6401-0201-0405 1308-0201-0505	сечение до 70 мм ²	шт.	<u>1110</u> 1183	<u>1111</u> 1076
6401-0201-0406 1308-0201-0506	сечение до 150 мм ²	шт.	<u>1727</u> 1840	<u>1729</u> 1674
6401-0201-0407 1308-0201-0507	сечение до 240 мм ²	шт.	<u>2282</u> 2431	<u>2284</u> 2212
6401-0201-0408 1308-0201-0508	сечение до 400 мм ²	шт.	<u>3454</u> 3679	<u>3457</u> 3348
	Подгруппа 6401-0201-05 Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ			
	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ,			
6401-0201-0501 1308-0201-0601	масса 1 м до 1 кг	м	<u>706</u> 733	<u>699</u> 683
6401-0201-0502 1308-0201-0602	масса 1 м до 2 кг	м	<u>820</u> 853	<u>812</u> 794
6401-0201-0503 1308-0201-0603	масса 1 м до 3 кг	м	<u>1044</u> 1087	<u>1036</u> 1010
6401-0201-0504 1308-0201-0604	масса 1 м до 6 кг	м	<u>1408</u> 1467	<u>1397</u> 1363
6401-0201-0505 1308-0201-0605	масса 1 м до 9 кг	м	<u>1753</u> 1827	<u>1741</u> 1695
6401-0201-0506 1308-0201-0606	масса 1 м до 13 кг	м	<u>2054</u> 2142	<u>2042</u> 1986
6401-0201-0507 1308-0201-0607	масса 1 м до 18 кг	м	<u>2493</u> 2601	<u>2477</u> 2409
	Подгруппа 6401-0201-06 Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ			
	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ,			

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0201-0601 1308-0201-0701	масса 1 м до 0,5 кг	м	<u>1815</u> 1885	<u>1801</u> 1759
6401-0201-0602 1308-0201-0702	масса 1 м до 1 кг	м	<u>2084</u> 2168	<u>2068</u> 2021
6401-0201-0603 1308-0201-0703	масса 1 м до 2 кг	м	<u>2389</u> 2484	<u>2371</u> 2315
6401-0201-0604 1308-0201-0704	масса 1 м до 3 кг	м	<u>2985</u> 3110	<u>2965</u> 2893
6401-0201-0605 1308-0201-0705	масса 1 м до 6 кг	м	<u>3804</u> 3964	<u>3776</u> 3683
6401-0201-0606 1308-0201-0706	масса 1 м до 9 кг	м	<u>4829</u> 5034	<u>4795</u> 4673
6401-0201-0607 1308-0201-0707	масса 1 м до 13 кг	м	<u>6155</u> 6420	<u>6112</u> 5956
6401-0201-0638 1308-0201-0708	масса 1 м до 18 кг	м	<u>7620</u> 7949	<u>7567</u> 7370
	Подгруппа 6401-0201-07 Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ			
	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы,			
6401-0201-0701 1308-0201-0801	масса 1 м до 1 кг	м	<u>1002</u> 1042	<u>990</u> 970
6401-0201-0702 1308-0201-0802	масса 1 м до 2 кг	м	<u>1318</u> 1372	<u>1304</u> 1274
6401-0201-0703 1308-0201-0803	масса 1 м до 3 кг	м	<u>1620</u> 1685	<u>1602</u> 1566
6401-0201-0704 1308-0201-0804	масса 1 м до 6 кг	м	<u>2218</u> 2312	<u>2195</u> 2143
6401-0201-0705 1308-0201-0805	масса 1 м до 9 кг	м	<u>2769</u> 2885	<u>2742</u> 2675
6401-0201-0706 1308-0201-0806	масса 1 м до 13 кг	м	<u>3763</u> 3924	<u>3728</u> 3635
6401-0201-0707 1308-0201-0807	масса 1 м до 18 кг	м	<u>4874</u> 5085	<u>4831</u> 4706
	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине,			
6401-0201-0708 1308-0201-0810	масса 1 м до 1 кг	м	<u>1499</u> 1560	<u>1482</u> 1451
6401-0201-0709 1308-0201-0811	масса 1 м до 2 кг	м	<u>1814</u> 1888	<u>1793</u> 1754
6401-0201-0710 1308-0201-0812	масса 1 м до 3 кг	м	<u>2197</u> 2287	<u>2172</u> 2123
6401-0201-0711 1308-0201-0813	масса 1 м до 6 кг	м	<u>3146</u> 3276	<u>3111</u> 3039
6401-0201-0712 1308-0201-0814	масса 1 м до 9 кг	м	<u>4151</u> 4325	<u>4105</u> 4009
6401-0201-0713 1308-0201-0815	масса 1 м до 13 кг	м	<u>5688</u> 5930	<u>5629</u> 5494
6401-0201-0714 1308-0201-0816	масса 1 м до 18 кг	м	<u>7600</u> 7925	<u>7521</u> 7338
	Подгруппа 6401-0201-08 Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ			
	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ,			
6401-0201-0801 1308-0201-0901	масса 1 м до 1 кг	м	<u>1077</u> 1119	<u>1065</u> 1041

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0201-0802 1308-0201-0902	масса 1 м до 2 кг	м	<u>1548</u> 1613	<u>1531</u> 1497
6401-0201-0803 1308-0201-0903	масса 1 м до 3 кг	м	<u>2042</u> 2125	<u>2020</u> 1973
6401-0201-0804 1308-0201-0904	масса 1 м до 6 кг	м	<u>2566</u> 2675	<u>2541</u> 2480
6401-0201-0805 1308-0201-0905	масса 1 м до 9 кг	м	<u>3504</u> 3653	<u>3471</u> 3384
6401-0201-0806 1308-0201-0906	масса 1 м до 13 кг	м	<u>4488</u> 4679	<u>4448</u> 4334
6401-0201-0807 1308-0201-0907	масса 1 м до 18 кг	м	<u>5491</u> 5727	<u>5445</u> 5302
Подгруппа 6401-0201-09 Прокладка подвешиваемого на троссе кабеля до 35 кВ				
Прокладка, подвешиваемого на троссе, кабеля до 35 кВ,				
6401-0201-0901 1308-0201-1001	масса 1 м до 1 кг	м	<u>2838</u> 2964	<u>2828</u> 2754
6401-0201-0902 1308-0201-1002	масса 1 м до 4 кг	м	<u>3831</u> 4003	<u>3818</u> 3716
Подгруппа 6401-0201-10 Установка конструкций металлических кабельных				
Установка стоек сборных кабельных конструкций (без полок),				
6401-0201-1001 1308-0201-1201	масса до 1,6 кг	шт.	<u>1707</u> 1814	<u>1714</u> 1661
6401-0201-1002 1308-0201-1202	масса до 2,4 кг	шт.	<u>1750</u> 1858	<u>1757</u> 1702
6401-0201-1003 1308-0201-1203	масса до 4 кг	шт.	<u>1790</u> 1899	<u>1797</u> 1741
Установка полок кабельных, на стойках,				
6401-0201-1004 1308-0201-1204	масса до 0,4 кг	шт.	<u>151</u> 160	<u>151</u> 147
6401-0201-1005 1308-0201-1205	масса до 0,7 кг	шт.	<u>197</u> 208	<u>197</u> 191
6401-0201-1006 1308-0201-1206	масса до 0,9 кг	шт.	<u>201</u> 213	<u>201</u> 195
Установка подвесов для прокладки кабеля под перекрытиями со стойками				
6401-0201-1007 1308-0201-1208	сдвоенными, масса до 4 кг	шт.	<u>2683</u> 2849	<u>2695</u> 2611
6401-0201-1008 1308-0201-1209	раздвинутыми, масса до 8 кг	шт.	<u>2965</u> 3143	<u>2976</u> 2883
Установка конструкций из профильной стали для крепления закладных подвесок,				
6401-0201-1009 1308-0201-1210	масса до 1 кг	шт.	<u>1024</u> 1090	<u>1027</u> 995
6401-0201-1010 1308-0201-1211	масса до 2 кг	шт.	<u>1113</u> 1182	<u>1116</u> 1081
6401-0201-1011 1308-0502-0201	Установка полок-кронштейн из угловой стали	т	<u>600078</u> 637167	<u>601357</u> 582572
6401-0201-1012 1308-0502-0202	Установка скоб П-образных из полосовой или угловой стали	т	<u>416765</u> 442280	<u>417635</u> 404514
6401-0201-1013 1308-0502-0203	Установка конструкций сварных	т	<u>298492</u> 316271	<u>299157</u> 289798
6401-0201-1014 1308-0201-1207	Установка оснований одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки	шт.	<u>883</u> 942	<u>884</u> 857

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0201-1015 1308-0201-1212	Установка подвесок кабельных закладных для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг	шт.	<u>126</u> 134	<u>126</u> 123
	Подгруппа 6401-0201-11 Монтаж коробов для прокладки кабеля			
6401-0201-1101 1308-0201-1301	Монтаж коробов стальных со стойками и полками для прокладки кабеля до 35 кВ	м	<u>10827</u> 11341	<u>10753</u> 10484
	Подгруппа 6401-0201-12 Монтаж плит асбестоцементных			
6401-0201-1201 1308-0502-0301	Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях плит асбестоцементных	м ²	<u>1809</u> 1914	<u>1810</u> 1752
	Подгруппа 6401-0201-13 Заделка проходов при прокладке кабеля			
6401-0201-1302 1308-0502-0402	Заделка проходов при прокладке кабеля по стенам и потолкам	м уложенн ого кабеля	<u>63</u> 67	<u>63</u> 61
	Подгруппа 6401-0201-14 Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля			
	Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм ² ,			
6401-0201-1401 1308-0201-1604	количество жил до 4	шт.	<u>3079</u> 3195	<u>3081</u> 3020
6401-0201-1402 1308-0201-1605	количество жил до 7	шт.	<u>3820</u> 3984	<u>3822</u> 3738
6401-0201-1403 1308-0201-1606	количество жил до 10	шт.	<u>7700</u> 8115	<u>7707</u> 7500
6401-0201-1404 1308-0201-1607	количество жил до 14	шт.	<u>7700</u> 8115	<u>7707</u> 7500
6401-0201-1405 1308-0201-1608	количество жил до 19	шт.	<u>7709</u> 8124	<u>7716</u> 7507
6401-0201-1406 1308-0201-1609	количество жил до 27	шт.	<u>7717</u> 8132	<u>7724</u> 7513
6401-0201-1407 1308-0201-1610	количество жил до 37	шт.	<u>13884</u> 14702	<u>13898</u> 13492
	Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм ² ,			
6401-0201-1408 1308-0201-1611	количество жил до 4	шт.	<u>3330</u> 3458	<u>3332</u> 3263
6401-0201-1409 1308-0201-1612	количество жил до 7	шт.	<u>4071</u> 4247	<u>4073</u> 3980
6401-0201-1410 1308-0201-1613	количество жил до 10	шт.	<u>4880</u> 5109	<u>4884</u> 4763
	Подгруппа 6401-0201-15 Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией			
	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ,			
6401-0201-1501 1308-0201-1614	сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм ²	шт.	<u>6547</u> 6965	<u>6557</u> 6353
6401-0201-1502 1308-0201-1615	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>6547</u> 6965	<u>6557</u> 6353
6401-0201-1503 1308-0201-1616	сечение одной жилы до 185 мм ²	шт.	<u>12714</u> 13535	<u>12731</u> 12332
6401-0201-1504 1308-0201-1617	сечение одной жилы до 240 мм ²	шт.	<u>12714</u> 13535	<u>12731</u> 12332
	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 10 кВ,			

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0201-1505 1308-0201-1618	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>12713</u> 13534	<u>12730</u> 12331
6401-0201-1506 1308-0201-1619	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>12713</u> 13534	<u>12730</u> 12331
Подгруппа 6401-0201-16 Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля				
Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,				
6401-0201-1601 1308-0201-1701	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>12714</u> 13535	<u>12731</u> 12332
6401-0201-1602 1308-0201-1702	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>12714</u> 13535	<u>12731</u> 12332
6401-0201-1603 1308-0201-1703	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>18882</u> 20106	<u>18904</u> 18310
6401-0201-1604 1308-0201-1704	сечение одной жилы до 240 мм ²	шт.	<u>18882</u> 20106	<u>18904</u> 18310
Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ				
6401-0201-1605 1308-0201-1705	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>12714</u> 13535	<u>12731</u> 12332
6401-0201-1606 1308-0201-1706	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>12714</u> 13535	<u>12731</u> 12332
6401-0201-1607 1308-0201-1707	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>18882</u> 20106	<u>18904</u> 18310
Подгруппа 6401-0201-17 Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля				
Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,				
6401-0201-1701 1308-0201-1801	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>18882</u> 20106	<u>18904</u> 18310
6401-0201-1702 1308-0201-1802	сечение одной жилы до 240 мм ²	шт.	<u>25049</u> 26676	<u>25078</u> 24289
Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,				
6401-0201-1703 1308-0201-1803	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>18882</u> 20106	<u>18904</u> 18310
6401-0201-1704 1308-0201-1804	сечение одной жилы до 185 мм ²	шт.	<u>18882</u> 20106	<u>18904</u> 18310
Подгруппа 6401-0201-18 Установка заделок концевых сухих с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля				
Установка заделок концевых сухих с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией, сечение одной жилы до 2,5 мм ² ,				
6401-0201-1801 1308-0201-1901	количество жил до 14	шт.	<u>2691</u> 2855	<u>2693</u> 2609
6401-0201-1802 1308-0201-1902	количество жил до 52	шт.	<u>3307</u> 3512	<u>3310</u> 3207
Подгруппа 6401-0201-19 Установка заделок концевых из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля				
Установка заделок концевых из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжение до 10 кВ,				
6401-0201-1901 1308-0201-2001	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>12679</u> 13497	<u>12693</u> 12294
6401-0201-1902 1308-0201-2002	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>12679</u> 13497	<u>12693</u> 12294

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Подгруппа 6401-0201-20 Установка заделок концевых с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля			
	Установка заделок концевых с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжение до 1 кВ,			
<u>6401-0201-2001</u> <u>1308-0201-2101</u>	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>6512</u> 6927	<u>6519</u> 6315
<u>6401-0201-2002</u> <u>1308-0201-2102</u>	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>12679</u> 13497	<u>12693</u> 12294
	Подгруппа 6401-0201-21 Монтаж муфт матчевых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля			
	Монтаж муфт матчевых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,			
<u>6401-0201-2101</u> <u>1308-0201-2201</u>	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>47379</u> 48969	<u>46594</u> 45692
<u>6401-0201-2102</u> <u>1308-0201-2202</u>	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>52857</u> 54658	<u>51990</u> 50971
<u>6401-0201-2103</u> <u>1308-0201-2203</u>	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>57599</u> 59535	<u>56632</u> 55532
<u>6401-0201-2104</u> <u>1308-0201-2204</u>	сечение одной жилы до 185 мм ²	шт.	<u>64762</u> 66899	<u>63643</u> 62419
<u>6401-0201-2105</u> <u>1308-0201-2205</u>	сечение одной жилы до 240 мм ²	шт.	<u>79422</u> 81986	<u>78000</u> 76518
	Монтаж муфт матчевых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,			
<u>6401-0201-2106</u> <u>1308-0201-2206</u>	сечение одной жилы до 16 мм ²	шт.	<u>52934</u> 54744	<u>52079</u> 51063
<u>6401-0201-2107</u> <u>1308-0201-2207</u>	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>59998</u> 62008	<u>58994</u> 57855
<u>6401-0201-2108</u> <u>1308-0201-2208</u>	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>71851</u> 74210	<u>70605</u> 69255
<u>6401-0201-2109</u> <u>1308-0201-2209</u>	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>82725</u> 85401	<u>81256</u> 79716
	Подгруппа 6401-0201-22 Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля			
	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ,			
<u>6401-0201-2201</u> <u>1308-0201-2301</u>	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>36294</u> 36851	<u>35248</u> 34804
<u>6401-0201-2202</u> <u>1308-0201-2302</u>	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>41005</u> 41590	<u>39796</u> 39311
<u>6401-0201-2203</u> <u>1308-0201-2303</u>	сечение одной жилы до 185 мм ²	шт.	<u>49629</u> 50266	<u>48123</u> 47564
<u>6401-0201-2204</u> <u>1308-0201-2304</u>	сечение одной жилы до 240 мм ²	шт.	<u>67799</u> 68551	<u>65670</u> 64952
	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ,			
<u>6401-0201-2205</u> <u>1308-0201-2305</u>	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>40401</u> 40998	<u>39225</u> 38738
<u>6401-0201-2206</u> <u>1308-0201-2306</u>	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>49026</u> 49674	<u>47552</u> 46990
<u>6401-0201-2207</u> <u>1308-0201-2307</u>	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>56036</u> 56692	<u>54301</u> 53691
<u>6401-0201-2208</u> <u>1308-0201-2308</u>	сечение одной жилы до 185 мм ²	шт.	<u>71907</u> 72698	<u>69648</u> 68887

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0201-2209 1308-0201-2309	сечение одной жилы до 240 мм ²	шт.	<u>78489</u> 79309	<u>75997</u> 75183
	Подгруппа 6401-0201-23 Монтаж муфт концевых из пластмассовых корпусов с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля			
	Монтаж муфт концевых из пластмассовых корпусов с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля, напряжение до 35 кВ,			
6401-0201-2301 1308-0201-2801	сечение жил до 95 мм ²	шт.	<u>68144</u> 72581	<u>68216</u> 66067
6401-0201-2302 1308-0201-2802	сечение жил до 120 мм ²	шт.	<u>86646</u> 92292	<u>86738</u> 84003
	Подгруппа 6401-0201-24 Монтаж муфт соединительных свинцовых с защитным кожухом для кабеля			
	Монтаж муфт соединительных свинцовых с защитным кожухом для кабеля, напряжение до 10 кВ, с заливкой кожуха массой,			
6401-0201-2401 1308-0201-2401	сечение жил до 16 мм ²	шт.	<u>44993</u> 47922	<u>45105</u> 43704
6401-0201-2402 1308-0201-2402	сечение жил до 35 мм ²	шт.	<u>51368</u> 54718	<u>51505</u> 49908
6401-0201-2403 1308-0201-2403	сечение жил до 70 мм ²	шт.	<u>58001</u> 61776	<u>58146</u> 56337
6401-0201-2404 1308-0201-2404	сечение жил до 120 мм ²	шт.	<u>64376</u> 68572	<u>64546</u> 62541
	Подгруппа 6401-0201-25 Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-5-жильного кабеля			
	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,			
6401-0201-2501 1308-0201-2501	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>38191</u> 40622	<u>38231</u> 37050
6401-0201-2502 1308-0201-2502	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>44833</u> 47667	<u>44878</u> 43503
6401-0201-2503 1308-0201-2503	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>52795</u> 56032	<u>52847</u> 51276
6401-0201-2504 1308-0201-2504	сечение одной жилы до 185 мм ²	шт.	<u>66735</u> 70779	<u>66801</u> 64839
6401-0201-2505 1308-0201-2505	сечение одной жилы до 240 мм ²	шт.	<u>76740</u> 81188	<u>76812</u> 74655
	Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,			
6401-0201-2506 1308-0201-2506	сечение жил до 35 мм ²	шт.	<u>38425</u> 40865	<u>38465</u> 37275
6401-0201-2507 1308-0201-2507	сечение жил до 70 мм ²	шт.	<u>45067</u> 47910	<u>45112</u> 43728
6401-0201-2508 1308-0201-2508	сечение жил до 120 мм ²	шт.	<u>59196</u> 62846	<u>59255</u> 57480
6401-0201-2509 1308-0201-2509	сечение жил до 185 мм ²	шт.	<u>73368</u> 77836	<u>73441</u> 71267
6401-0201-2510 1308-0201-2510	сечение жил до 240 мм ²	шт.	<u>83374</u> 88244	<u>83453</u> 81084
	Подгруппа 6401-0201-26 Монтаж муфт соединительных эпоксидных усовершенствованных конструкций			
	Монтаж муфт соединительных эпоксидных усовершенствованных конструкций для 3-5-жильных кабелей напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5,			
6401-0201-2601 1308-0201-2701	сечение одной жилы до 95 мм ²	шт.	<u>117560</u> 125223	<u>117684</u> 113973
6401-0201-2602 1308-0201-2702	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>154564</u> 164646	<u>154727</u> 149843

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Подгруппа 6401-0201-27 Монтаж муфт соединительных поливинилхлоридных для контрольного небронированного кабеля			
	Монтаж муфт соединительных поливинилхлоридных для контрольного небронированного кабеля с медными жилами, сечение одной жилы до 2,5 мм ² ,			
<u>6401-0201-2701</u> <u>1308-0201-2601</u>	количество жил до 7	шт.	<u>18980</u> 20218	<u>19001</u> 18407
<u>6401-0201-2702</u> <u>1308-0201-2602</u>	количество жил до 14	шт.	<u>21151</u> 22533	<u>21175</u> 20512
<u>6401-0201-2703</u> <u>1308-0201-2603</u>	количество жил до 37	шт.	<u>26164</u> 27866	<u>26191</u> 25367
	Монтаж муфт соединительных поливинилхлоридных для контрольного небронированного кабеля с медными жилами, сечение одной жилы до 6 мм ² ,			
<u>6401-0201-2704</u> <u>1308-0201-2604</u>	количество жил до 4	шт.	<u>19508</u> 20781	<u>19529</u> 18919
<u>6401-0201-2705</u> <u>1308-0201-2605</u>	количество жил до 10	шт.	<u>22736</u> 24222	<u>22761</u> 22049
	Подгруппа 6401-0201-28 Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для кабеля			
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 1-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,			
<u>6401-0201-2801</u> <u>1308-0201-4101</u>	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм ²	шт.	<u>17861</u> 19015	<u>17882</u> 17332
<u>6401-0201-2802</u> <u>1308-0201-4102</u>	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм ²	шт.	<u>18210</u> 19385	<u>18231</u> 17672
<u>6401-0201-2803</u> <u>1308-0201-4103</u>	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм ²	шт.	<u>18866</u> 20080	<u>18886</u> 18308
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 6- 10 кВ,			
<u>6401-0201-2804</u> <u>1308-0201-4105</u>	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм ²	шт.	<u>26524</u> 28242	<u>26555</u> 25737
<u>6401-0201-2805</u> <u>1308-0201-4106</u>	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм ²	шт.	<u>27247</u> 29009	<u>27279</u> 26441
<u>6401-0201-2806</u> <u>1308-0201-4107</u>	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм ²	шт.	<u>28259</u> 30082	<u>28294</u> 27427
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 1 кВ,			
<u>6401-0201-2807</u> <u>1308-0201-4108</u>	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм ²	шт.	<u>19706</u> 20979	<u>19738</u> 19126
<u>6401-0201-2808</u> <u>1308-0201-4109</u>	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм ²	шт.	<u>20291</u> 21597	<u>20323</u> 19696
<u>6401-0201-2809</u> <u>1308-0201-4110</u>	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм ²	шт.	<u>21285</u> 22650	<u>21319</u> 20663
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,			
<u>6401-0201-2810</u> <u>1308-0201-4111</u>	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм ²	шт.	<u>21357</u> 22735	<u>21391</u> 20728
<u>6401-0201-2811</u> <u>1308-0201-4112</u>	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм ²	шт.	<u>21985</u> 23400	<u>22020</u> 21340
<u>6401-0201-2812</u> <u>1308-0201-4113</u>	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм ²	шт.	<u>23058</u> 24537	<u>23095</u> 22384
	Подгруппа 6401-0201-29 Прокладка лотков стальных для крепления соединительных муфт			
<u>6401-0201-2901</u> <u>1308-0201-2901</u>	Прокладка на установленных полках лотков стальных для крепления соединительных муфт	шт.	<u>1515</u> 1612	<u>1517</u> 1468

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Подгруппа 6401-0201-30 Установка кожухов защитных для эпоксидных муфт			
6401-0201-3001 1308-0201-3001	Установка кожухов защитных для эпоксидных муфт	шт.	<u>6808</u> 7231	<u>6815</u> 6595
	Подгруппа 6401-0201-31 Прокладка в траншеях труб полимерных			
	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных,			
6401-0201-3101 1308-0201-3210	диаметр до 110 мм	м	<u>571</u> 608	<u>573</u> 554
6401-0201-3102 1308-0201-3211	диаметр до 225 мм	м	<u>887</u> 943	<u>890</u> 861
6401-0201-3103 1308-0201-3212	диаметр до 315 мм	м	<u>1350</u> 1434	<u>1353</u> 1309
	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных,			
6401-0201-3104 1308-0201-3213	диаметр 50 мм	м	<u>175</u> 186	<u>175</u> 170
6401-0201-3105 1308-0201-3214	диаметр 63 мм	м	<u>196</u> 209	<u>197</u> 191
6401-0201-3106 1308-0201-3215	диаметр 75 мм	м	<u>214</u> 228	<u>215</u> 208
6401-0201-3107 1308-0201-3216	диаметр 90 мм	м	<u>256</u> 272	<u>256</u> 249
6401-0201-3108 1308-0201-3217	диаметр 110 мм	м	<u>313</u> 332	<u>313</u> 304
6401-0201-3118 1308-0201-3218	диаметр 160 мм	м	<u>348</u> 370	<u>348</u> 338
6401-0201-3119 1308-0201-3219	диаметр 200 мм	м	<u>433</u> 461	<u>433</u> 420
6401-0201-3120 1308-0201-3220	диаметр 250 мм	м	<u>513</u> 545	<u>513</u> 498
	Подгруппа 6401-0201-32 Установка указателей кабельных трасс			
6401-0201-3201 1308-0201-3501	Установка указателей кабельных трасс кабелей, проложенных в земле	шт.	<u>5194</u> 5514	<u>5268</u> 5082
	Группа 6401-0202 Монтаж электроосвещения наружного			
	Подгруппа 6401-0202-01 Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников			
	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических,			
6401-0202-0101 1308-0205-0301	количество рожков 1	шт.	<u>37204</u> 39286	<u>37235</u> 36005
6401-0202-0102 1308-0205-0302	количество рожков 2	шт.	<u>47239</u> 49915	<u>47280</u> 45740
6401-0202-0103 1308-0205-0303	Добавлять за каждый последующий рожок сверх 2 к норме 6401-0202-0102	шт.	<u>11260</u> 11912	<u>11270</u> 10923
	Подгруппа 6401-0202-02 Монтаж кронштейнов "Переход"			
6401-0202-0202 1308-0205-0402	Монтаж кронштейнов "Переход" на стене	шт.	<u>7778</u> 8256	<u>7786</u> 7539
	Подгруппа 6401-0202-03 Прокладка провода по установленным планкам			
	Прокладка провода по установленным планкам с изоляторами на растяжках,			
6401-0202-0301 1308-0205-0701	сечение до 10 мм ²	км	<u>246861</u> 260850	<u>247061</u> 239461
6401-0202-0302 1308-0205-0702	сечение до 25 мм ²	км	<u>290348</u> 306766	<u>290582</u> 281661
	Подгруппа 6401-0202-04 Установка светильников вне зданий			
	Установка светильника вне зданий,			

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0202-0401 1308-0205-1501	лампы светодиодные	шт.	<u>15348</u> 16051	<u>15357</u> 14985
6401-0202-0403 1308-0205-1502	"Шар венчающий"	шт.	<u>17530</u> 18352	<u>17541</u> 17102
Подгруппа 6401-0202-05 Монтаж прожекторов				
Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной конструкции,				
6401-0202-0501 1308-0501-0201	на земле, мощность лампы 500 Вт	шт.	<u>12465</u> 13150	<u>12479</u> 12134
6401-0202-0502 1308-0501-0203	на крыше здания, мощность лампы 500 Вт	шт.	<u>29964</u> 31756	<u>29996</u> 29103
6401-0202-0503 1308-0501-0205	Монтаж прожектора отдельно на кронштейне, установленном на опоре, лампа мощностью 500 Вт	шт.	<u>35901</u> 37835	<u>35933</u> 34867
Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной мачте,				
6401-0202-0504 1308-0501-0207	мощность лампы 500 Вт	шт.	<u>39754</u> 41904	<u>39789</u> 38604
6401-0202-0505 1308-0501-0208	мощность лампы 1000 Вт	шт.	<u>46134</u> 48640	<u>46174</u> 44791
Подгруппа 6401-0202-06 Монтаж выключателей и розеток				
6401-0202-0601 1308-0501-0801	Монтаж выключателя полугерметического и герметического	шт.	<u>4516</u> 4818	<u>4537</u> 4381
6401-0202-0602 1308-0501-0804	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	<u>4513</u> 4814	<u>4534</u> 4377
Подгруппа 6401-0202-07 Монтаж щитков				
Монтаж щитка до трех групп, устанавливаемого				
6401-0202-0701 1308-0205-0901	в обхват колонн	шт.	<u>11027</u> 11714	<u>11106</u> 10687
6401-0202-0702 1308-0205-0902	в нише цоколя	шт.	<u>11371</u> 12081	<u>11451</u> 11020
Подгруппа 6401-0202-08 Установка аппаратов пускорегулирующих				
6401-0202-0801 1308-0205-1001	Установка аппарата пускорегулирующего	шт.	<u>8458</u> 9001	<u>8466</u> 8203
Подгруппа 6401-0202-09 Установка предохранителей столбовых				
Установка предохранителя столбового				
6401-0202-0901 1308-0205-1101	на опоре деревянной	шт.	<u>12833</u> 13570	<u>12842</u> 12448
6401-0202-0902 1308-0205-1102	на опоре железобетонной	шт.	<u>14703</u> 15533	<u>14713</u> 14263
Подгруппа 6401-0202-10 Устройство вводов				
Устройство ввода в здание в стальной трубе, сечение провода до 16 мм ² ,				
6401-0202-1001 1308-0205-1301	количество в линии 2	шт.	<u>53036</u> 55887	<u>53075</u> 51363
6401-0202-1002 1308-0205-1302	количество в линии 3	шт.	<u>71483</u> 75338	<u>71536</u> 69259
6401-0202-1003 1308-0205-1303	количество в линии 4	шт.	<u>87643</u> 92379	<u>87708</u> 84936
Подгруппа 6401-0202-11 Прокладка кабеля саморегулирующего греющего				
Прокладка линейная саморегулирующего (нагревательного) греющего кабеля				
6401-0202-1101 1308-0205-1401	по трубе стальной, диаметр до 50 мм	м	<u>776</u> 824	<u>777</u> 755
6401-0202-1102 1308-0205-1402	по трубе стальной, диаметр до 100 мм	м	<u>810</u> 860	<u>811</u> 788

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0202-1103 1308-0205-1403	по трубе полимерной, диаметр до 50 мм	м	<u>895</u> 947	<u>896</u> 871
6401-0202-1104 1308-0205-1404	по трубе полимерной, диаметр до 100 мм	м	<u>1005</u> 1064	<u>1006</u> 978
6401-0202-1105 1308-0205-1405	по задвижке, диаметр до 100 мм	м	<u>2392</u> 2545	<u>2395</u> 2322
6401-0202-1106 1308-0205-1406	по фланцам, диаметр до 100 мм	м	<u>1965</u> 2093	<u>1968</u> 1907
6401-0202-1107 1308-0205-1407	Монтаж соединительной коробки при прокладке кабеля саморегулирующего (нагревательного) греющего	шт.	<u>3721</u> 3853	<u>3724</u> 3655
Группа 6401-0203 Монтаж сетей заземления электротехнических установок				
Подгруппа 6401-0203-01 Монтаж заземлителей вертикальных				
Монтаж заземлителя вертикального из стали				
6401-0203-0101 1308-0207-0101	угловой, размер 50x50x5 мм	шт.	<u>10091</u> 10874	<u>10510</u> 9943
6401-0203-0102 1308-0207-0102	угловой, размер 63x63x6 мм	шт.	<u>13046</u> 14094	<u>13681</u> 12888
6401-0203-0103 1308-0207-0103	круглой, диаметр 12 мм	шт.	<u>6259</u> 6618	<u>6342</u> 6062
6401-0203-0104 1308-0207-0104	круглой, диаметр 16 мм	шт.	<u>7495</u> 7914	<u>7631</u> 7247
Подгруппа 6401-0203-02 Монтаж заземлителей горизонтальных				
Монтаж заземлителей горизонтальных из стали				
6401-0203-0201 1308-0207-0201	круглой, диаметр 12 мм	м	<u>1317</u> 1393	<u>1330</u> 1277
6401-0203-0202 1308-0207-0202	полосовой, сечение 160 мм ²	м	<u>1417</u> 1656	<u>1599</u> 1404
Подгруппа 6401-0203-03 Монтаж проводников заземляющих				
Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего,				
6401-0203-0301 1308-0207-0203	из стали полосовой, сечение 100 мм ²	м	<u>1285</u> 1455	<u>1399</u> 1265
6401-0203-0302 1308-0207-0204	из стали круглой, диаметр 8 мм	м	<u>1190</u> 1262	<u>1201</u> 1157
6401-0203-0303 1308-0207-0205	из стали круглой, диаметр 12 мм	м	<u>1385</u> 1470	<u>1407</u> 1351
Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,				
6401-0203-0304 1308-0207-0206	из стали полосовой, сечение 100 мм ²	м	<u>1340</u> 1517	<u>1453</u> 1319
6401-0203-0305 1308-0207-0207	из стали полосовой, сечение 160 мм ²	м	<u>1658</u> 1913	<u>1841</u> 1639
6401-0203-0306 1308-0207-0208	из стали круглой, диаметр 8 мм	м	<u>1237</u> 1306	<u>1240</u> 1206
6401-0203-0307 1308-0207-0209	из стали круглой, диаметр 12 мм	м	<u>1461</u> 1553	<u>1482</u> 1427
6401-0203-0308 1308-0207-0210	из провода медного изолированного, сечение 25 мм ²	м	<u>2413</u> 2564	<u>2414</u> 2341
6401-0203-0309 1308-0207-0211	Монтаж перемычки заземляющей тросовой для строительных металлических конструкций, диаметр до 9,2 мм	шт.	<u>1884</u> 2004	<u>1887</u> 1827
Подраздел 6401-03 Электросиловые и электроосветительные установки				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Группа 6401-0301 Монтаж электрических машины			
	Подгруппа 6401-0301-01 Установка машин электрических с подшипниками щитовыми, поступающих в собранном виде			
	Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите,			
6401-0301-0101 1308-0301-0101	масса до 0,05 т	шт.	<u>27470</u> 29055	<u>27553</u> 26714
6401-0301-0102 1308-0301-0102	масса до 0,1 т	шт.	<u>44462</u> 47056	<u>44581</u> 43160
6401-0301-0103 1308-0301-0103	масса до 0,15 т	шт.	<u>52662</u> 55750	<u>52789</u> 51098
6401-0301-0104 1308-0301-0104	масса до 0,25 т	шт.	<u>70154</u> 74277	<u>70302</u> 68031
6401-0301-0105 1308-0301-0105	масса до 0,5 т	шт.	<u>92860</u> 97918	<u>93014</u> 89827
6401-0301-0106 1308-0301-0106	масса до 0,8 т	шт.	<u>144086</u> 152037	<u>144358</u> 139479
6401-0301-0107 1308-0301-0107	масса до 1,2 т	шт.	<u>182327</u> 192020	<u>182679</u> 178911
6401-0301-0108 1308-0301-0108	масса до 2 т	шт.	<u>249430</u> 262520	<u>249921</u> 243784
6401-0301-0109 1308-0301-0109	масса до 3 т	шт.	<u>312024</u> 327940	<u>312485</u> 304986
6401-0301-0110 1308-0301-0110	масса до 5 т	шт.	<u>468352</u> 492525	<u>469203</u> 456062
	Подгруппа 6401-0301-02 Подготовка к испытанию и пуску электрических машин переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающих в собранном виде			
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде,			
6401-0301-0201 1308-0301-0120	масса до 0,15 т	шт.	<u>9205</u> 9623	<u>9214</u> 9330
6401-0301-0202 1308-0301-0121	масса до 0,25 т	шт.	<u>15038</u> 15873	<u>15053</u> 14644
6401-0301-0203 1308-0301-0122	масса до 0,5 т	шт.	<u>15751</u> 16586	<u>15766</u> 15357
6401-0301-0204 1308-0301-0123	масса до 0,8 т	шт.	<u>15754</u> 16589	<u>15769</u> 15360
6401-0301-0205 1308-0301-0124	масса до 1,2 т	шт.	<u>22933</u> 24195	<u>22955</u> 22335
6401-0301-0206 1308-0301-0125	масса до 3 т	шт.	<u>24498</u> 25760	<u>24520</u> 23900
6401-0301-0207 1308-0301-0126	масса до 5 т	шт.	<u>30905</u> 32584	<u>30933</u> 30110
	Подгруппа 6401-0301-03 Подготовка к испытанию и пуску машин переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машин постоянного тока, с подшипниками щитовыми, поступающих в собранном виде			
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде,			
6401-0301-0301 1308-0301-0129	масса до 0,1 т	шт.	<u>14845</u> 15680	<u>14860</u> 14451

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0301-0302 1308-0301-0130	масса до 0,15 т	шт.	<u>21541</u> 22792	<u>21563</u> 20950
6401-0301-0303 1308-0301-0131	масса до 0,5 т	шт.	<u>21683</u> 22935	<u>21706</u> 21093
6401-0301-0304 1308-0301-0132	масса до 0,8 т	шт.	<u>21694</u> 22945	<u>21716</u> 21103
6401-0301-0305 1308-0301-0133	масса до 1,2 т	шт.	<u>29507</u> 31186	<u>29535</u> 28711
6401-0301-0306 1308-0301-0134	масса до 3 т	шт.	<u>44580</u> 47092	<u>44622</u> 43391
6401-0301-0307 1308-0301-0135	масса до 5 т	шт.	<u>51008</u> 53937	<u>51057</u> 49622
Подгруппа 6401-0301-04 Установка машин электрических с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающих в собранном виде				
Установка электрической машины переменного или постоянного тока, с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде,				
6401-0301-0401 1308-0301-0301	масса до 1,2 т	шт.	<u>208298</u> 219602	<u>208751</u> 202392
6401-0301-0402 1308-0301-0302	масса до 3 т	шт.	<u>298786</u> 314601	<u>299346</u> 290076
6401-0301-0403 1308-0301-0303	масса до 5 т	шт.	<u>405827</u> 427104	<u>406565</u> 393491
Подгруппа 6401-0301-05 Подготовка к испытанию и пуску машин электрических переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками стоячковыми и горизонтальным валом, поступающих в собранном виде				
6401-0301-0501 1308-0301-0311	Подготовка к испытанию и пуску машины электрической переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками стоячковыми и горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, масса до 5 т	шт.	<u>31527</u> 33206	<u>31555</u> 30732
Подгруппа 6401-0301-06 Подготовка к испытанию и пуску машин переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машин постоянного тока, с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающих в собранном виде				
Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям машины переменного тока, с подшипниками стоячковыми и фазным ротором или с возбудителем на валу, или машины постоянного тока, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде,				
6401-0301-0601 1308-0301-0315	масса до 1,2 т	шт.	<u>49040</u> 51969	<u>49089</u> 47653
6401-0301-0602 1308-0301-0316	масса до 5 т	шт.	<u>57625</u> 60969	<u>57679</u> 56041
Подгруппа 6401-0301-07 Установка электрических машин с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающих в разобранном виде				
Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором, с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0301-0701 1308-0301-0401	масса до 5 т	шт.	<u>1098971</u> 1158912	<u>1100749</u> 1079141
6401-0301-0702 1308-0301-0402	масса до 10 т	шт.	<u>1449978</u> 1527400	<u>1451973</u> 1425120
	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,			
6401-0301-0703 1308-0301-0407	масса до 5 т	шт.	<u>1382948</u> 1459754	<u>1385632</u> 1354303
6401-0301-0704 1308-0301-0408	масса до 10 т	шт.	<u>1794217</u> 1892231	<u>1797269</u> 1758292
	Подгруппа 6401-0301-08 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде			
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,			
6401-0301-0801 1308-0301-0424	масса до 5 т	шт.	<u>31488</u> 33167	<u>31516</u> 30693
6401-0301-0802 1308-0301-0425	масса до 10 т	шт.	<u>39421</u> 41525	<u>39456</u> 38421
	Подгруппа 6401-0301-09 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стоячковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде			
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стоячковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,			
6401-0301-0901 1308-0301-0429	масса до 5 т	шт.	<u>57632</u> 60977	<u>57687</u> 56048
6401-0301-0902 1308-0301-0430	масса до 10 т	шт.	<u>65111</u> 68873	<u>65173</u> 63331
	Подгруппа 6401-0301-10 Установка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде			
	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде,			
6401-0301-1001 1308-0301-0201	масса до 0,05 т	шт.	<u>25369</u> 26878	<u>25408</u> 24696
6401-0301-1002 1308-0301-0202	масса до 0,1 т	шт.	<u>28268</u> 29898	<u>28323</u> 27489
6401-0301-1003 1308-0301-0203	масса до 0,15 т	шт.	<u>43953</u> 46538	<u>44034</u> 42676
6401-0301-1004 1308-0301-0204	масса до 0,25 т	шт.	<u>62170</u> 65814	<u>62295</u> 60304
6401-0301-1005 1308-0301-0205	масса до 0,35 т	шт.	<u>93164</u> 98575	<u>93342</u> 90286
6401-0301-1006 1308-0301-0206	масса до 0,5 т	шт.	<u>123076</u> 129836	<u>123213</u> 121562
6401-0301-1007 1308-0301-0207	масса до 0,8 т	шт.	<u>168725</u> 178003	<u>168981</u> 165700

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0301-1008 1308-0301-0208	масса до 1,2 т	шт.	<u>233715</u> 246408	<u>234234</u> 228633
6401-0301-1009 1308-0301-0209	масса до 2 т	шт.	<u>358394</u> 377973	<u>359248</u> 349184
6401-0301-1010 1308-0301-0210	масса до 3 т	шт.	<u>486700</u> 512978	<u>487806</u> 473822
6401-0301-1011 1308-0301-0211	масса до 5 т	шт.	<u>776104</u> 818562	<u>778033</u> 753682
	Подгруппа 6401-0301-11 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрических машин переменного тока, фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде			
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям машины переменного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде,			
6401-0301-1101 1308-0301-0214	масса до 0,25 т	шт.	<u>14789</u> 15624	<u>14804</u> 14395
6401-0301-1102 1308-0301-0215	масса до 0,35 т	шт.	<u>21196</u> 22447	<u>21218</u> 20606
6401-0301-1103 1308-0301-0216	масса до 0,8 т	шт.	<u>28075</u> 29743	<u>28103</u> 27288
6401-0301-1104 1308-0301-0217	масса до 1,2 т	шт.	<u>35899</u> 37994	<u>35934</u> 34907
6401-0301-1105 1308-0301-0218	масса до 2 т	шт.	<u>42342</u> 44853	<u>42383</u> 41153
6401-0301-1106 1308-0301-0219	масса до 3 т	шт.	<u>50327</u> 53256	<u>50376</u> 48942
6401-0301-1107 1308-0301-0220	масса до 5 т	шт.	<u>63141</u> 66903	<u>63203</u> 61363
	Подгруппа 6401-0301-12 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрических машин постоянного тока, фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде			
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде,			
6401-0301-1201 1308-0301-0223	масса до 0,15 т	шт.	<u>14784</u> 15619	<u>14799</u> 14390
6401-0301-1202 1308-0301-0224	масса до 0,25 т	шт.	<u>14786</u> 15621	<u>14801</u> 14392
6401-0301-1203 1308-0301-0225	масса до 0,35 т	шт.	<u>21193</u> 22444	<u>21215</u> 20603
6401-0301-1204 1308-0301-0226	масса до 0,5 т	шт.	<u>22186</u> 23438	<u>22209</u> 21596
6401-0301-1205 1308-0301-0227	масса до 0,8 т	шт.	<u>35883</u> 37978	<u>35918</u> 34892
6401-0301-1206 1308-0301-0228	масса до 1,2 т	шт.	<u>29478</u> 31157	<u>29506</u> 28683
6401-0301-1207 1308-0301-0229	масса до 2 т	шт.	<u>35926</u> 38021	<u>35961</u> 34934
6401-0301-1208 1308-0301-0230	масса до 3 т	шт.	<u>56738</u> 60082	<u>56792</u> 55155
6401-0301-1209 1308-0301-0231	масса до 5 т	шт.	<u>69553</u> 73730	<u>69621</u> 67577

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Подгруппа 6401-0301-13 Установка машин электрических с вертикальным валом, поступающих в разобранном виде			
	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,			
<u>6401-0301-1301</u> <u>1308-0301-0501</u>	масса до 5 т	шт.	<u>3012351</u> 3188938	<u>3019012</u> 2931961
<u>6401-0301-1302</u> <u>1308-0301-0502</u>	масса до 10 т	шт.	<u>4125663</u> 4366404	<u>4134725</u> 4015732
	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,			
<u>6401-0301-1303</u> <u>1308-0301-0505</u>	масса до 5 т	шт.	<u>3877747</u> 4106903	<u>3886828</u> 3769750
<u>6401-0301-1304</u> <u>1308-0301-0506</u>	масса до 10 т	шт.	<u>5395428</u> 5713200	<u>5407967</u> 5244982
	Подгруппа 6401-0301-14 Подготовка к испытанию и пуску машин электрических переменного тока с короткозамкнутым ротором, вертикальным валом поступающих в разобранном виде			
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,			
<u>6401-0301-1401</u> <u>1308-0301-0511</u>	масса до 5 т	шт.	<u>130362</u> 133858	<u>130419</u> 128658
<u>6401-0301-1402</u> <u>1308-0301-0512</u>	масса до 10 т	шт.	<u>262481</u> 266281	<u>262543</u> 260528
	Подгруппа 6401-0301-15 Подготовка к испытанию и пуску машин переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающих в разобранном виде			
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,			
<u>6401-0301-1501</u> <u>1308-0301-0515</u>	масса до 5 т	шт.	<u>137251</u> 141175	<u>137316</u> 135340
<u>6401-0301-1502</u> <u>1308-0301-0516</u>	масса до 10 т	шт.	<u>288448</u> 293915	<u>288538</u> 285707
	Группа 6401-0302 Монтаж устройств пускорегулирующих			
	Подгруппа 6401-0302-01 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, ящиков и шкафов с рубильниками и предохранителями			
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель",			
<u>6401-0302-0101</u> <u>1308-0303-0401</u>	на ток до 100 А	шт.	<u>26592</u> 27440	<u>26609</u> 26192
<u>6401-0302-0102</u> <u>1308-0303-0402</u>	на ток до 250 А	шт.	<u>33347</u> 34611	<u>33371</u> 32749
<u>6401-0302-0103</u> <u>1308-0303-0403</u>	на ток до 400 А	шт.	<u>42600</u> 44290	<u>42630</u> 41794
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями,			
<u>6401-0302-0104</u> <u>1308-0303-0404</u>	на ток до 100 А	шт.	<u>18531</u> 19378	<u>18547</u> 18129
<u>6401-0302-0105</u> <u>1308-0303-0405</u>	на ток до 250 А	шт.	<u>25207</u> 26470	<u>25230</u> 24608

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0302-0106 1308-0303-0406	на ток до 400 А	шт.	<u>32171</u> 33860	<u>32200</u> 31364
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, ящика с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями,			
6401-0302-0107 1308-0303-0407	на ток до 100 А	шт.	<u>33032</u> 34292	<u>33052</u> 32432
6401-0302-0108 1308-0303-0408	на ток до 250 А	шт.	<u>40700</u> 42420	<u>40717</u> 39879
6401-0302-0109 1308-0303-0409	на ток до 400 А	шт.	<u>50083</u> 52230	<u>50106</u> 49059
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями,			
6401-0302-0110 1308-0303-0410	на ток до 100 А	шт.	<u>18722</u> 19570	<u>18739</u> 18320
6401-0302-0111 1308-0303-0411	на ток до 250 А	шт.	<u>26292</u> 27582	<u>26309</u> 25682
6401-0302-0112 1308-0303-0412	на ток до 400 А	шт.	<u>41016</u> 43166	<u>41042</u> 39994
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями,			
6401-0302-0113 1308-0303-0413	на ток до 100 А	шт.	<u>15388</u> 16254	<u>15402</u> 14981
6401-0302-0114 1308-0303-0414	на ток до 250 А	шт.	<u>15884</u> 16759	<u>15898</u> 15466
6401-0302-0115 1308-0303-0415	на ток до 400 А	шт.	<u>22864</u> 24175	<u>22883</u> 22238
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями,			
6401-0302-0116 1308-0303-0416	на ток до 100 А	шт.	<u>16403</u> 17302	<u>16418</u> 15965
6401-0302-0117 1308-0303-0417	на ток до 250 А	шт.	<u>23369</u> 24693	<u>23388</u> 22730
6401-0302-0118 1308-0303-0418	на ток до 400 А	шт.	<u>37227</u> 39413	<u>37255</u> 36177
	Подгруппа 6401-0302-02 Монтаж, на устанавливаемые конструкции выключателей и переключателей пакетных, аппаратов штепсельных			
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, выключателя или переключателя пакетного в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9,			
6401-0302-0201 1308-0303-0501	на ток до 25 А	шт.	<u>16388</u> 17198	<u>16405</u> 16012
6401-0302-0202 1308-0303-0502	на ток до 100 А	шт.	<u>18273</u> 19094	<u>18290</u> 17889
6401-0302-0203 1308-0303-0503	на ток до 250 А	шт.	<u>28514</u> 29802	<u>28538</u> 27887
6401-0302-0204 1308-0303-0504	на ток до 400 А	шт.	<u>30225</u> 31539	<u>30249</u> 29577
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, аппарата штепсельного общего назначения с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А,			

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0302-0205 1308-0303-0505	с количеством контактов до 4	комплек т	<u>15148</u> 15956	<u>15163</u> 14771
6401-0302-0206 1308-0303-0506	с количеством контактов до 12	комплек т	<u>21537</u> 22748	<u>21557</u> 20970
6401-0302-0207 1308-0303-0507	с количеством контактов до 36	комплек т	<u>40601</u> 43022	<u>40642</u> 39468
6401-0302-0208 1308-0303-0508	с количеством контактов до 64	комплек т	<u>72086</u> 76524	<u>72159</u> 70009
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, аппарата штепсельного общего назначения с контактами силовых цепей,			
6401-0302-0209 1308-0303-0509	на ток до 63 А	комплек т	<u>18839</u> 19725	<u>18851</u> 18425
6401-0302-0210 1308-0303-0510	на ток до 100 А	комплек т	<u>19026</u> 19912	<u>19038</u> 18612
6401-0302-0211 1308-0303-0511	на ток до 250 А	комплек т	<u>19282</u> 20168	<u>19294</u> 18867
6401-0302-0212 1308-0303-0512	на ток до 400 А	комплек т	<u>26112</u> 27452	<u>26130</u> 25483
	Подгруппа 6401-0302-03 Монтаж, на устанавливаемые выключателей установочных автоматических (автоматов) или неавтоматических			
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного			
6401-0302-0301 1308-0303-0601	на ток до 25 А	шт.	<u>8970</u> 9369	<u>8977</u> 8783
6401-0302-0302 1308-0303-0602	на ток до 100 А	шт.	<u>16908</u> 17716	<u>16920</u> 16524
6401-0302-0303 1308-0303-0603	на ток до 250 А	шт.	<u>19514</u> 20413	<u>19528</u> 19091
6401-0302-0304 1308-0303-0604	на ток до 400 А	шт.	<u>26578</u> 27921	<u>26599</u> 25949
6401-0302-0305 1308-0303-0605	на ток до 630 А	шт.	<u>35737</u> 37578	<u>35767</u> 34875
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, автомата одно-, двух-, трехполюсного			
6401-0302-0306 1308-0303-0606	на ток до 25 А	шт.	<u>12426</u> 12827	<u>12435</u> 12240
6401-0302-0307 1308-0303-0607	на ток до 100 А	шт.	<u>24940</u> 25750	<u>24954</u> 24557
6401-0302-0308 1308-0303-0608	на ток до 400 А	шт.	<u>33370</u> 34714	<u>33392</u> 32742
6401-0302-0309 1308-0303-0609	на ток до 630 А	шт.	<u>41670</u> 43456	<u>41697</u> 40832
	Подгруппа 6401-0302-04 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, устройств вводов			
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с трехполюсным рубильником и конденсаторами			
6401-0302-0401 1308-0303-0701	на ток до 70 А	шт.	<u>25813</u> 27111	<u>25829</u> 25195
6401-0302-0402 1308-0303-0702	на ток до 160 А	шт.	<u>32474</u> 34198	<u>32495</u> 31656
	Подгруппа 6401-0302-05 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, реверсоров и контакторов высокого напряжения			
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу,			

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
<u>6401-0302-0501</u> 1308-0303-0801	реверсора с вакуумными или электромагнитными контакторами на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А в шкафу	шт.	<u>590149</u> 624703	<u>590698</u> 573244
<u>6401-0302-0502</u> 1308-0303-0802	контактора вакуумного на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А	шт.	<u>300607</u> 318788	<u>300898</u> 291775
<u>6401-0302-0503</u> 1308-0303-0803	контактора электромагнитного на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А	шт.	<u>350419</u> 369936	<u>350732</u> 340927
	Подгруппа 6401-0302-06 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контакторов и блок-контакторов			
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора			
<u>6401-0302-0601</u> 1308-0303-0901	постоянного тока до 160 А	шт.	<u>32094</u> 33359	<u>32119</u> 31496
<u>6401-0302-0602</u> 1308-0303-0902	постоянного тока до 400 А	шт.	<u>39578</u> 41334	<u>39609</u> 38766
<u>6401-0302-0603</u> 1308-0303-0903	переменного тока до 160 А	шт.	<u>32394</u> 33660	<u>32420</u> 31796
<u>6401-0302-0604</u> 1308-0303-0904	переменного тока до 400 А	шт.	<u>46766</u> 48964	<u>46802</u> 45741
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, блок-контактора,			
<u>6401-0302-0605</u> 1308-0303-0905	количество блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12	шт.	<u>24037</u> 25230	<u>24053</u> 23473
<u>6401-0302-0606</u> 1308-0303-0906	количество блок-контактов (вспомогательных контактов) до 24	шт.	<u>30399</u> 32000	<u>30419</u> 29639
	Подгруппа 6401-0302-07 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, пускателей магнитных			
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего,			
<u>6401-0302-0701</u> 1308-0303-1001	на ток до 40 А	шт.	<u>18815</u> 19602	<u>18832</u> 18451
<u>6401-0302-0702</u> 1308-0303-1002	на ток до 100 А	шт.	<u>30734</u> 31907	<u>30758</u> 30189
<u>6401-0302-0703</u> 1308-0303-1003	на ток до 200 А	шт.	<u>41488</u> 43179	<u>41519</u> 40684
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего,			
<u>6401-0302-0704</u> 1308-0303-1004	на ток до 40 А	шт.	<u>23520</u> 24692	<u>23543</u> 22977
<u>6401-0302-0705</u> 1308-0303-1005	на ток до 100 А	шт.	<u>24980</u> 26152	<u>25003</u> 24434
<u>6401-0302-0706</u> 1308-0303-1006	на ток до 160 А	шт.	<u>33118</u> 34799	<u>33148</u> 32322
<u>6401-0302-0707</u> 1308-0303-1007	на ток до 200 А	шт.	<u>33436</u> 35126	<u>33466</u> 32631
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, пускателей магнитных общего назначения,			
<u>6401-0302-0708</u> 1308-0303-1008	на ток до 40 А	шт.	<u>26371</u> 27193	<u>26389</u> 25987
<u>6401-0302-0709</u> 1308-0303-1009	на ток до 100 А	шт.	<u>33082</u> 34316	<u>33105</u> 32496
<u>6401-0302-0710</u> 1308-0303-1010	на ток до 200 А	шт.	<u>36078</u> 37417	<u>36102</u> 35449
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателей магнитных общего назначения,			

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0302-0711 1308-0303-1011	на ток до 40 А	шт.	<u>19415</u> 20237	<u>19433</u> 19032
6401-0302-0712 1308-0303-1012	на ток до 100 А	шт.	<u>25899</u> 27124	<u>25922</u> 25323
6401-0302-0713 1308-0303-1013	на ток до 160 А	шт.	<u>28810</u> 30139	<u>28834</u> 28189
6401-0302-0714 1308-0303-1014	на ток до 200 А	шт.	<u>28899</u> 30228	<u>28923</u> 28278
Подгруппа 6401-0302-08 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, пускателей ручных				
6401-0302-0801 1308-0303-1101	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, пускателя ручного общего назначения отдельно стоящего, на ток до 25 А	шт.	<u>19499</u> 20347	<u>19516</u> 19099
6401-0302-0802 1308-0303-1102	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателя ручного общего назначения отдельно стоящего, на ток до 25 А	шт.	<u>16836</u> 17672	<u>16852</u> 16444
Подгруппа 6401-0302-09 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, постов управления кнопочных				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, поста управления кнопочного общего назначения,			
6401-0302-0901 1308-0303-1201	количество элементов поста до 3	шт.	<u>18533</u> 19328	<u>18543</u> 18159
6401-0302-0902 1308-0303-1202	количество элементов поста до 9	шт.	<u>24743</u> 25934	<u>24757</u> 24181
6401-0302-0903 1308-0303-1203	количество элементов поста до 16	шт.	<u>31206</u> 32805	<u>31224</u> 30448
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, поста управления кнопочного общего назначения,			
6401-0302-0904 1308-0303-1204	количество элементов поста до 3	шт.	<u>16252</u> 17049	<u>16264</u> 15879
6401-0302-0905 1308-0303-1205	количество элементов поста до 6	шт.	<u>16318</u> 17115	<u>16330</u> 15945
6401-0302-0906 1308-0303-1206	количество элементов поста до 9	шт.	<u>22423</u> 23616	<u>22439</u> 21862
6401-0302-0907 1308-0303-1207	количество элементов поста до 16	шт.	<u>28653</u> 30243	<u>28673</u> 27904
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, постов управления кнопочных общего назначения,			
6401-0302-0910 1308-0303-1210	количество элементов поста до 3	шт.	<u>10158</u> 10556	<u>10164</u> 9971
6401-0302-0911 1308-0303-1211	количество элементов поста до 6	шт.	<u>16387</u> 17184	<u>16399</u> 16014
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, постов управления кнопочных общего назначения,			
6401-0302-0912 1308-0303-1212	количество элементов поста до 3	пост	<u>8985</u> 9384	<u>8992</u> 8798
6401-0302-0913 1308-0303-1213	количество элементов поста до 6	шт.	<u>15126</u> 15923	<u>15138</u> 14753
Подгруппа 6401-0302-10 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, переключателей универсальных				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
<u>6401-0302-1001</u> 1308-0303-1401	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, переключателя универсального пылеводозащищенного, количество секций до 4	шт.	<u>16123</u> 16902	<u>16135</u> 15755
	Подгруппа 6401-0302-11 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контроллеров кулачковых			
<u>6401-0302-1101</u> 1308-0303-1601	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, контроллера кулачкового, постоянный или переменный ток до 63 А	шт.	<u>130117</u> 131684	<u>130138</u> 129372
	Подгруппа 6401-0302-12 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, командоаппаратов кулачковых			
<u>6401-0302-1201</u> 1308-0303-1701	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, командоаппарата кулачкового регулируемого без редуктора, количество цепей до 2	шт.	<u>8148</u> 8549	<u>8155</u> 7957
	Подгруппа 6401-0302-13 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, реостатов установочных и возбуждения			
<u>6401-0302-1302</u> 1308-0303-2002	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, реостата постоянного тока пускового или пускорегулирующего; регулятора возбуждения или установочного с ручным приводом, масса до 25 кг	шт.	<u>11794</u> 12205	<u>11802</u> 11594
<u>6401-0302-1305</u> 1308-0303-2005	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, реостата постоянного тока пускового или пускорегулирующего; регулятора возбуждения или установочного с ручным приводом, масса до 25 кг	шт.	<u>25827</u> 26627	<u>25840</u> 25443
	Подгруппа 6401-0302-14 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, коробок (ящиков) с зажимами для кабеля или провода			
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 6 мм ² ,			
<u>6401-0302-1401</u> 1308-0303-2501	количество зажимов до 10	шт.	<u>22451</u> 23621	<u>22470</u> 21900
<u>6401-0302-1402</u> 1308-0303-2502	количество зажимов до 20	шт.	<u>32842</u> 34437	<u>32867</u> 32095
<u>6401-0302-1403</u> 1308-0303-2503	количество зажимов до 32	шт.	<u>45436</u> 47834	<u>45468</u> 44307
<u>6401-0302-1404</u> 1308-0303-2504	Добавлять за каждый последующий зажим сверх 32 к норме 6401-0302-1403	шт.	<u>6127</u> 6523	<u>6131</u> 5939
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 10 мм ² ,			
<u>6401-0302-1405</u> 1308-0303-2505	количеством зажимов до 4	шт.	<u>16500</u> 17282	<u>16515</u> 16134
<u>6401-0302-1406</u> 1308-0303-2511	количеством зажимов до 6	шт.	<u>22809</u> 23990	<u>22828</u> 22250
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечением до 16 мм ² ,			

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0302-1407 1308-0303-2506	количеством зажимов до 4	шт.	<u>23788</u> 24971	<u>23809</u> 23226
6401-0302-1408 1308-0303-2512	количеством зажимов до 6	шт.	<u>32297</u> 33868	<u>32322</u> 31549
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечением до 32 мм ² ,			
6401-0302-1409 1308-0303-2507	количеством зажимов до 4	шт.	<u>32386</u> 33957	<u>32411</u> 31640
6401-0302-1410 1308-0303-2513	количеством зажимов до 6	шт.	<u>33022</u> 34603	<u>33048</u> 32265
	Подгруппа 6401-0302-15 Установка кожухов металлических для защиты вводов и электрооборудования			
6401-0302-1501 1308-0303-2517	Установка кожуха металлического для защиты вводов и электрооборудования	кг	<u>7343</u> 7722	<u>7350</u> 7170
	Группа 6401-0303 Монтаж устройств низковольтных комплектных			
	Подгруппа 6401-0303-01 Монтаж щитов собираемых из отдельных блоков			
	Монтаж щита, собираемого из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов, глубина до 800 мм,			
6401-0303-0101 1308-0304-0101	открытого исполнения	м	<u>256273</u> 265631	<u>256722</u> 251444
6401-0303-0102 1308-0304-0102	шкафного исполнения	м	<u>274454</u> 284741	<u>274954</u> 269026
	Подгруппа 6401-0303-02 Монтаж щитов заводского исполнения			
	Монтаж щита заводского исполнения однорядного или двухрядного			
6401-0303-0201 1308-0304-0103	открытого исполнения, глубина до 800 мм	шт.	<u>55182</u> 58374	<u>55327</u> 53534
6401-0303-0202 1308-0304-0104	шкафного исполнения, глубина до 600 мм	шт.	<u>54686</u> 57723	<u>54835</u> 53031
6401-0303-0203 1308-0304-0105	шкафного исполнения, глубина до 800 мм	шт.	<u>65034</u> 68660	<u>65203</u> 63055
	Подгруппа 6401-0303-03 Монтаж блоков управления и распределительных пунктов (шкафов) высотой до 1700 мм			
	Монтаж блока управления открытого исполнения, высота и ширина до 1000х800 мм,			
6401-0303-0301 1308-0304-0201	устанавливаемого на стене	шт.	<u>33828</u> 34824	<u>33864</u> 33329
6401-0303-0302 1308-0304-0202	устанавливаемого на металлическом основании	шт.	<u>15800</u> 16755	<u>15814</u> 15308
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене,			
6401-0303-0303 1308-0304-0203	высота и ширина до 600х600 мм	шт.	<u>32938</u> 33892	<u>32972</u> 32470
6401-0303-0304 1308-0304-0204	высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	<u>55471</u> 57043	<u>55525</u> 54656
6401-0303-0305 1308-0304-0205	высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	<u>62281</u> 63897	<u>62339</u> 61434
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу,			
6401-0303-0306 1308-0304-0206	высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	<u>55489</u> 57061	<u>55533</u> 54660
6401-0303-0307 1308-0304-0207	высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	<u>70343</u> 72451	<u>70401</u> 69230
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише,			

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0303-0308 1308-0304-0208	высота и ширина до 700x850 мм	шт.	<u>27311</u> 28259	<u>27339</u> 26840
6401-0303-0309 1308-0304-0209	высота и ширина до 1300x850 мм	шт.	<u>41275</u> 42338	<u>41308</u> 40717
Подгруппа 6401-0303-04 Установка пультов и шкафов управления				
Установка пульта управления напольного, высота до 1200 мм,				
6401-0303-0401 1308-0304-0301	глубина и ширина по фронту до 700x600 мм	шт.	<u>22363</u> 23636	<u>22433</u> 21663
6401-0303-0402 1308-0304-0302	глубина и ширина по фронту до 700x1000 мм	шт.	<u>26634</u> 28094	<u>26717</u> 25799
6401-0303-0403 1308-0304-0303	Установка вставки пульта управления углового напольного, глубиной до 700 мм	шт.	<u>15881</u> 16737	<u>15945</u> 15378
Установка шкафа (пульта) управления навесного				
6401-0303-0404 1308-0304-0304	высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт.	<u>16958</u> 17969	<u>16989</u> 16443
6401-0303-0405 1308-0304-0305	высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм	шт.	<u>18879</u> 19973	<u>18913</u> 18302
6401-0303-0406 1308-0304-0306	высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм	шт.	<u>20332</u> 21487	<u>20369</u> 19706
Подгруппа 6401-0303-05 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах				
Разводка по устройствам и подключение жил кабеля или провод,				
6401-0303-0501 1308-0304-0401	сечение до 10 мм ²	жила	<u>999</u> 1062	<u>1000</u> 970
6401-0303-0502 1308-0304-0402	сечение до 16 мм ²	жила	<u>1933</u> 2054	<u>1935</u> 1875
6401-0303-0503 1308-0304-0403	сечение до 35 мм ²	жила	<u>2248</u> 2386	<u>2250</u> 2181
6401-0303-0504 1308-0304-0404	сечение до 70 мм ²	жила	<u>2660</u> 2822	<u>2662</u> 2581
6401-0303-0505 1308-0304-0405	сечение до 95 мм ²	жила	<u>3460</u> 3672	<u>3463</u> 3357
6401-0303-0506 1308-0304-0406	сечение до 120 мм ²	жила	<u>4111</u> 4366	<u>4116</u> 3988
6401-0303-0507 1308-0304-0407	сечение до 150 мм ²	жила	<u>4444</u> 4719	<u>4449</u> 4311
6401-0303-0508 1308-0304-0408	сечение до 185 мм ²	жила	<u>5076</u> 5385	<u>5081</u> 4928
6401-0303-0509 1308-0304-0409	сечение до 240 мм ²	жила	<u>5824</u> 6176	<u>5830</u> 5654
Подгруппа 6401-0303-06 Установка приборов и аппаратов, снятых перед транспортировкой				
6401-0303-0601 1308-0304-0501	Установка прибора или аппарата	шт.	<u>6618</u> 7047	<u>6625</u> 6416
Установка блока резистора (ящик сопротивлений),				
6401-0303-0602 1308-0304-0502	масса до 15 кг	шт.	<u>7465</u> 7925	<u>7473</u> 7239
6401-0303-0603 1308-0304-0503	масса до 40 кг	шт.	<u>8186</u> 8676	<u>8195</u> 7935
6401-0303-0604 1308-0304-0504	масса до 50 кг	шт.	<u>8792</u> 9299	<u>8800</u> 8527
6401-0303-0605 1308-0304-0505	масса до 60 кг	шт.	<u>9094</u> 9615	<u>9103</u> 8819

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер**

**ҚҰРЫЛЫС-МОНТАЖ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН
ДАРА СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАР**

ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2024

**4-жинақ. Энергетикалық құрылыс.
1-шығарылым. Электрмен жабдықтаудың сыртқы
желілері.**

Өзгерістер мен толықтырулар. 3-шығарылым

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 × 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства**

**ЕДИНИЧНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ
НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**

НДЦС РК 8.04-03-2024

**Сборник 4. Энергетическое строительство.
Выпуск 1. Наружные сети энергоснабжения
Изменения и дополнения. Выпуск 3**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 × 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная