

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства Республики Казахстан
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И
СМЕТАМ

**ҚҰРЫЛЫС-МОНТАЖ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ДАРА
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАР
4-ЖИНАҚ. ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС.
1-ШЫҒАРЫЛЫМ. ЭЛЕКТРМЕН ЖАБЫҚТАУДЫҢ СЫРТҚЫ
ЖЕЛІЛЕРІ**

1-БӨЛІМ

**АЛМАТЫ, ШЫМКЕНТ, ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ, АЛМАТЫ
ОБЛЫСЫ, ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ, ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ**

Өзгерістер мен толықтырулар. 1-шығарылым

**ЕДИНИЧНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
СБОРНИК 4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
ВЫПУСК 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ**

ЧАСТЬ 1

**АЛМАТЫ, ШЫМКЕНТ, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ,
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Изменения и дополнения. Выпуск 1

**ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2024
НДЦС РК 8.04-03-2024**

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства Республики Казахстан
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И
СМЕТАМ

ҚҰРЫЛЫС-МОНТАЖ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ДАРА
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАР

4-ЖИНАҚ. ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС.

1-ШЫҒАРЫЛЫМ. ЭЛЕКТРМЕН ЖАБЫҚТАУДЫҢ СЫРТҚЫ
ЖЕЛІЛЕРІ

1-БӨЛІМ

АЛМАТЫ, ШЫМКЕНТ, ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ, АЛМАТЫ
ОБЛЫСЫ, ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ, ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

Өзгерістер мен толықтырулар. 1-шығарылым

ЕДИНИЧНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

СБОРНИК 4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

ВЫПУСК 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1

АЛМАТЫ, ШЫМКЕНТ, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ,
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Изменения и дополнения. Выпуск 1

ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2024

НДЦС РК 8.04-03-2024

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАҒАН ЖӘНЕ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 16.09.2024 ж. № 116-НҚ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	01.10.2024 жылдан бастап
4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 12.06.2024 ж. № 94-нқ бұйрығымен бекітілген ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2024 «Құрылыс-монтаж жұмыстарына арналған дара сметалық бағалар. 4-жинақ. Энергетикалық құрылыс. 1-шығарылым. Электрмен жабықтаудың сыртқы желілері»

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (КДС ЖКХ МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН	Приказом КДС ЖКХ МПС РК от 16.09.2024 года № 116-НҚ
И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.10.2024 года
4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН	НДЦС РК 8.04-03-2024 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 4. Энергетическое строительство. Выпуск 1. Наружные сети энергоснабжения», утвержденного приказом КДС ЖКХ МПС РК от 12.06.2024 года № 94-нқ

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства

Содержание

Раздел 6401 Наружные сети электроснабжения	1
Подраздел 6401-01 Устройства распределительные и подстанции	1
Подраздел 6401-02 Сети электрические и канализация электроэнергии	10
Подраздел 6401-03 Электросиловые и электроосветительные установки.....	21

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Код ЕСП Код ЭСН	Наименование	Ед. изм.	Единичная сметная цена по региону, тенге		
			Алматы	Алматинская обл.	Кызылординская обл.
			Шымкент	Жамбылская обл.	Туркестанская обл.
1	2	3	4	5	6
	Раздел 6401 Наружные сети электроснабжения				
	Подраздел 6401-01 Устройства распределительные и подстанции				
	Группа 6401-0101 Монтаж устройств распределительных открытых 6-330 кВ				
	Подгруппа 6401-0101-01 Монтаж трансформаторов трехфазных 35 кВ				
	Монтаж трансформатора трехфазного 35 кВ,				
6401-0101-0101 1308-0101-0101	мощность 250 кВ•А	шт.	<u>185876</u> 169873	<u>178761</u> 166156	<u>163715</u> 159674
6401-0101-0102 1308-0101-0102	мощность 400 кВ•А	шт.	<u>217138</u> 198535	<u>208946</u> 194256	<u>191618</u> 186793
6401-0101-0103 1308-0101-0103	мощность 630 кВ•А	шт.	<u>249841</u> 228371	<u>240347</u> 223409	<u>220263</u> 214759
6401-0101-0104 1308-0101-0104	мощность 1000 кВ•А	шт.	<u>304934</u> 278844	<u>293494</u> 272864	<u>269288</u> 262442
6401-0101-0105 1308-0101-0105	мощность 1600 кВ•А	шт.	<u>1296819</u> 1184518	<u>1246762</u> 1158373	<u>1140920</u> 1112770
	Подгруппа 6401-0101-02 Монтаж трансформаторов тока измерительных				
	Монтаж трансформатора тока измерительного,				
6401-0101-0201 1308-0101-0601	напряжение 35 кВ	комплект	<u>145567</u> 134372	<u>140362</u> 131578	<u>130728</u> 126913
6401-0101-0202 1308-0101-0602	напряжение 110 кВ	комплект	<u>207092</u> 191103	<u>199690</u> 187142	<u>186383</u> 180498
6401-0101-0203 1308-0101-0603	напряжение 150 кВ	комплект	<u>232792</u> 214939	<u>224616</u> 210565	<u>210085</u> 203221
6401-0101-0204 1308-0101-0604	напряжение 220 кВ	комплект	<u>402703</u> 371732	<u>388359</u> 363982	<u>364361</u> 351189
6401-0101-0205 1308-0101-0605	напряжение 330 кВ	комплект	<u>646345</u> 597106	<u>623337</u> 584694	<u>586713</u> 564168
	Подгруппа 6401-0101-03 Монтаж трансформаторов напряжения измерительных				
	Монтаж трансформатора напряжения измерительного,				
6401-0101-0301 1308-0101-0701	напряжение 35 кВ	комплект	<u>174014</u> 160757	<u>167982</u> 157473	<u>156575</u> 152114
6401-0101-0302 1308-0101-0702	напряжение 110 кВ	комплект	<u>245839</u> 226816	<u>237181</u> 222119	<u>221459</u> 214416
6401-0101-0303 1308-0101-0703	напряжение 220 кВ	комплект	<u>424294</u> 390453	<u>409294</u> 382324	<u>378838</u> 368964
6401-0101-0304 1308-0101-0704	напряжение 330 кВ	комплект	<u>929416</u> 852836	<u>895559</u> 834498	<u>825071</u> 804338
	Подгруппа 6401-0101-04 Обработка трансформаторного масла				
6401-0101-0401 1308-0101-1001	Очистка от механических примесей и сушка масла для трансформатора до 35 кВ и другого оборудования	т	<u>17843</u> 16687	<u>17157</u> 15853	<u>15507</u> 15703
	Подгруппа 6401-0101-05 Монтаж разъединителей				
	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение 35 кВ на ток 1000 А,				
6401-0101-0501 1308-0101-1101	без заземляющих ножей	комплект	<u>167579</u> 154414	<u>161451</u> 151062	<u>149835</u> 145632
6401-0101-0502 1308-0101-1102	с одним или двумя заземляющими ножами	комплект	<u>235505</u> 216511	<u>226717</u> 211662	<u>209435</u> 203918

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6401-0101-06 Монтаж заземлителей				
<u>6401-0101-0601</u> 1308-0101-1301	Монтаж заземлителя однополюсного, напряжение 110 кВ	шт.	<u>124398</u> 114118	<u>119600</u> 111483	<u>110106</u> 107261
	Подгруппа 6401-0101-07 Монтаж разрядников				
<u>6401-0101-0701</u> 1308-0101-1501	Монтаж разрядника вентильного трехфазного, напряжение 35 кВ	комплек т	<u>101022</u> 93945	<u>97610</u> 92106	<u>91638</u> 89057
	Подгруппа 6401-0101-08 Монтаж ограничителей				
<u>6401-0101-0801</u> 1308-0101-1510	Монтаж ограничителя перенапряжений нелинейного трехфазного, напряжение 220 кВ	комплек т	<u>146935</u> 136090	<u>141975</u> 133220	<u>132914</u> 128992
	Подгруппа 6401-0101-09 Монтаж предохранителей				
<u>6401-0101-0901</u> 1308-0101-1601	Монтаж предохранителя, напряжение 35 кВ	шт.	<u>19417</u> 17957	<u>18694</u> 17562	<u>17720</u> 16921
	Подгруппа 6401-0101-10 Монтаж изоляторов опорных				
	Монтаж изолятора опорного,				
<u>6401-0101-1001</u> 1308-0101-1708	напряжение 35 кВ	шт.	<u>21045</u> 19517	<u>20324</u> 19122	<u>19218</u> 18486
<u>6401-0101-1002</u> 1308-0101-1709	напряжение 110 кВ	шт.	<u>24346</u> 22733	<u>23584</u> 22316	<u>22527</u> 21644
	Подгруппа 6401-0101-11 Монтаж гибких ошиновок				
	Монтаж шины сборной трехфазной, напряжение 35 кВ, сечение до 400 мм ² ,				
<u>6401-0101-1101</u> 1308-0101-2101	количество проводов в фазе -1	пролет	<u>218529</u> 199237	<u>209811</u> 194153	<u>191169</u> 188164
<u>6401-0101-1102</u> 1308-0101-2102	количество проводов в фазе -2	пролет	<u>321893</u> 293256	<u>308725</u> 285877	<u>280696</u> 275726
	Подгруппа 6401-0101-12 Монтаж спусков, петель или перемычек				
	Монтаж спуска, петли или перемычки (3 фазы), сечение провода до 300 мм ² ,				
<u>6401-0101-1201</u> 1308-0101-2301	количество проводов в фазе -1	шт.	<u>37217</u> 33929	<u>35668</u> 33100	<u>32389</u> 31718
<u>6401-0101-1202</u> 1308-0101-2302	количество проводов в фазе -2	шт.	<u>159960</u> 145811	<u>153279</u> 142220	<u>139121</u> 136263
	Подгруппа 6401-0101-13 Монтаж подстанций комплектных трансформаторных напряжением до 10 кВ				
	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором,				
<u>6401-0101-1301</u> 1308-0101-2501	мощность до 400 кВ·А	шт.	<u>294486</u> 270334	<u>283846</u> 264569	<u>262230</u> 255083
<u>6401-0101-1302</u> 1308-0101-2502	мощность до 1000 кВ·А	шт.	<u>409114</u> 375386	<u>394315</u> 367428	<u>364173</u> 354173
	Подгруппа 6401-0101-14 Монтаж подстанций блочных напряжением 35 кВ				
<u>6401-0101-1401</u> 1308-0101-2503	Монтаж подстанции блочной напряжением 35 кВ по схеме: мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформатора до 6300 кВ·А	шт.	<u>7131665</u> 6522895	<u>6850632</u> 6372639	<u>6257513</u> 6120102
	Подгруппа 6401-0101-15 Монтаж подстанций блочных напряжением 110/35 кВ				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0101-1501</u> 1308-0101-2516	Монтаж подстанции блочной напряжением 110/35 кВ по схеме: с одним трансформатором мощностью до 16000 кВ·А блок линия - трансформатор с выключателем	шт.	<u>13060791</u> 11934780	<u>12535406</u> 11652316	<u>11421894</u> 11181744
	Подгруппа 6401-0101-16 Монтаж блоков с оборудованием для комплектных подстанций				
<u>6401-0101-1601</u> 1308-0101-2526	Монтаж блока с оборудованием для комплектных подстанций, 35 кВ с разъединителем или выключателем	шт.	<u>279562</u> 255083	<u>268319</u> 249126	<u>244514</u> 238964
	Подгруппа 6401-0101-17 Монтаж устройств распределительных комплектных 6-10 кВ				
	Монтаж шкафа распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания,				
<u>6401-0101-1701</u> 1308-0101-2601	с выключателем	шт.	<u>235886</u> 215240	<u>226205</u> 209967	<u>205659</u> 201366
<u>6401-0101-1702</u> 1308-0101-2602	с измерительным трансформатором	шт.	<u>117975</u> 107953	<u>113312</u> 105298	<u>103363</u> 101271
<u>6401-0101-1703</u> 1308-0101-2603	с аппаратурой высокочастотной связи или резервной	шт.	<u>75214</u> 68923	<u>72307</u> 67244	<u>66095</u> 64756
<u>6401-0101-1704</u> 1308-0101-2604	Монтаж шкафа распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки без коридора обслуживания, с выключателем	шт.	<u>190887</u> 174186	<u>183039</u> 169916	<u>166384</u> 162937
	Подгруппа 6401-0101-18 Монтаж устройств распределительных комплектных блочных 110 кВ				
<u>6401-0101-1801</u> 1308-0101-2701	Монтаж ячейки распределительного устройства 110 кВ, линии	шт.	<u>2776979</u> 2547419	<u>2669728</u> 2479056	<u>2437792</u> 2398740
	Группа 6401-0102 Монтаж устройств распределительных закрытых 35 кВ				
	Подгруппа 6401-0102-01 Монтаж изоляторов				
	Монтаж изолятора напряжением 35 кВ,				
<u>6401-0102-0101</u> 1308-0102-0101	опорного	комплект	<u>29811</u> 27438	<u>28665</u> 26796	<u>26705</u> 25870
<u>6401-0102-0102</u> 1308-0102-0102	проходного	комплект	<u>93472</u> 85823	<u>89771</u> 83755	<u>83301</u> 80695
	Подгруппа 6401-0102-02 Монтаж разъединителей				
<u>6401-0102-0201</u> 1308-0102-0201	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение 35 кВ, ток до 1000 А	шт.	<u>283556</u> 260991	<u>273338</u> 254626	<u>252699</u> 248624
	Подгруппа 6401-0102-03 Выключатели. Монтаж оборудования				
<u>6401-0102-0301</u> 1308-0102-0301	Монтаж выключателя воздушного трехфазного, напряжение 35 кВ, ток 1600 А	комплект	<u>850866</u> 777316	<u>817455</u> 757713	<u>746456</u> 734613
	Подгруппа 6401-0102-04 Монтаж ошиновок гибких				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0102-0401</u> 1308-0102-0401	Монтаж шины сборной трехфазной, напряжение до 220 кВ, с одним проводом в фазе на подвесном изоляторе	пролет	<u>630117</u> 575785	<u>607138</u> 560068	<u>557020</u> 552808
<u>6401-0102-0402</u> 1308-0102-0402	Монтаж моста шинного трехфазного, с одним проводом в фазе на подвесных изоляторах	пролет	<u>254322</u> 232318	<u>244917</u> 226029	<u>224463</u> 222524
	Подгруппа 6401-0102-05 Монтаж ошиновок из алюминиевых шин				
<u>6401-0102-0501</u> 1308-0102-0501	Монтаж ошиновки трехфазной аппаратов ячеек напряжением 110 кВ алюминиевыми трубами, диаметр 85 мм	пролет	<u>383133</u> 353823	<u>368704</u> 342282	<u>336512</u> 334916
	Группа 6401-0103 Монтаж устройств распределительных закрытых 3-20 кВ				
	Подгруппа 6401-0103-01 Монтаж изоляторов				
	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ,				
<u>6401-0103-0101</u> 1308-0103-0101	количество точек крепления 1	шт.	<u>3259</u> 2974	<u>3126</u> 2904	<u>2844</u> 2783
<u>6401-0103-0102</u> 1308-0103-0102	количество точек крепления 2	шт.	<u>3259</u> 2974	<u>3126</u> 2904	<u>2844</u> 2783
<u>6401-0103-0103</u> 1308-0103-0103	количество точек крепления 4	шт.	<u>5228</u> 4784	<u>5022</u> 4675	<u>4587</u> 4494
<u>6401-0103-0104</u> 1308-0103-0104	Монтаж изолятора опорного, напряжение до 20 кВ	шт.	<u>8093</u> 7435	<u>7789</u> 7272	<u>7148</u> 7015
	Монтаж изолятора проходного с овальным или квадратным фланцем,				
<u>6401-0103-0105</u> 1308-0103-0105	напряжение до 10 кВ	шт.	<u>7834</u> 7160	<u>7528</u> 6983	<u>6875</u> 6767
<u>6401-0103-0106</u> 1308-0103-0106	напряжение до 20 кВ	шт.	<u>10534</u> 9684	<u>10166</u> 9465	<u>9377</u> 9229
	Подгруппа 6401-0103-02 Монтаж трансформаторов тока				
	Монтаж трансформатора тока,				
<u>6401-0103-0201</u> 1308-0103-0201	напряжение до 10 кВ	шт.	<u>15768</u> 14520	<u>15187</u> 14214	<u>13958</u> 13697
<u>6401-0103-0202</u> 1308-0103-0202	напряжение до 20 кВ	шт.	<u>17000</u> 15696	<u>16399</u> 15378	<u>15125</u> 14843
	Подгруппа 6401-0103-03 Монтаж трансформаторов напряжения				
	Монтаж трансформатора напряжения до				
<u>6401-0103-0301</u> 1308-0103-0301	10 кВ, однофазного	шт.	<u>9267</u> 8576	<u>8951</u> 8411	<u>8283</u> 8122
<u>6401-0103-0302</u> 1308-0103-0302	10 кВ, трехфазного	шт.	<u>17323</u> 15923	<u>16684</u> 15589	<u>15334</u> 15008
<u>6401-0103-0303</u> 1308-0103-0303	20 кВ, трехфазного	шт.	<u>23259</u> 21317	<u>22359</u> 20847	<u>20458</u> 20027
	Подгруппа 6401-0103-05 Монтаж трансформаторов силовых				
	Монтаж трансформатора силового, масса до				
<u>6401-0103-0501</u> 1308-0103-1101	масса до 1 т	шт.	<u>155359</u> 142621	<u>149499</u> 139562	<u>137115</u> 134221
<u>6401-0103-0502</u> 1308-0103-1102	масса до 3 т	шт.	<u>271994</u> 249909	<u>262196</u> 244787	<u>241463</u> 235858
<u>6401-0103-0503</u> 1308-0103-1103	масса до 7 т	шт.	<u>373594</u> 343938	<u>361554</u> 336964	<u>333235</u> 326096
	Подгруппа 6401-0103-06 Монтаж разъединителей однополюсных				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Монтаж разъединителя однополюсного с одной тягой, напряжение до 10 кВ,				
<u>6401-0103-0601</u> <u>1308-0103-0401</u>	ток до 600 А	шт.	<u>6891</u> 6293	<u>6609</u> 6146	<u>6014</u> 5889
<u>6401-0103-0602</u> <u>1308-0103-0402</u>	ток до 1000 А	шт.	<u>7896</u> 7261	<u>7600</u> 7107	<u>6976</u> 6838
<u>6401-0103-0603</u> <u>1308-0103-0403</u>	ток до 3000 А	шт.	<u>15812</u> 14486	<u>15201</u> 14167	<u>13910</u> 13611
<u>6401-0103-0604</u> <u>1308-0103-0404</u>	ток до 5000 А	шт.	<u>16675</u> 15312	<u>16050</u> 14985	<u>14729</u> 14416
	Подгруппа 6401-0103-07 Монтаж разъединителей трехполюсных				
	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ,				
<u>6401-0103-0701</u> <u>1308-0103-0501</u>	ток до 600 А	шт.	<u>15151</u> 13850	<u>14551</u> 13531	<u>13281</u> 13009
<u>6401-0103-0702</u> <u>1308-0103-0502</u>	ток до 1000 А	шт.	<u>28727</u> 26209	<u>27557</u> 25586	<u>25080</u> 24564
<u>6401-0103-0703</u> <u>1308-0103-0503</u>	ток до 4000 А	шт.	<u>41183</u> 37788	<u>39639</u> 36932	<u>36351</u> 35703
	Подгруппа 6401-0103-08 Монтаж приводов к разъединителям				
	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой,				
<u>6401-0103-0801</u> <u>1308-0103-0601</u>	рычажный	шт.	<u>27929</u> 25574	<u>26813</u> 25007	<u>24637</u> 23991
<u>6401-0103-0802</u> <u>1308-0103-0602</u>	червячный	шт.	<u>28955</u> 26521	<u>27812</u> 25936	<u>25575</u> 24913
<u>6401-0103-0803</u> <u>1308-0103-0603</u>	моторный	шт.	<u>55635</u> 50849	<u>53382</u> 49684	<u>48795</u> 47646
<u>6401-0103-0804</u> <u>1308-0103-0604</u>	Добавлять при установке дополнительной тяги к нормам 6401-0103-(0801-0803)	шт.	<u>32794</u> 29915	<u>31419</u> 29194	<u>28652</u> 27947
	Подгруппа 6401-0103-09 Монтаж выключателей нагрузки				
	Монтаж выключателя нагрузки с приводом,				
<u>6401-0103-0901</u> <u>1308-0103-0701</u>	ручной	шт.	<u>43303</u> 39577	<u>41560</u> 38649	<u>37991</u> 37130
<u>6401-0103-0902</u> <u>1308-0103-0702</u>	электромагнитный	шт.	<u>75708</u> 68993	<u>72561</u> 67324	<u>65965</u> 64552
	Подгруппа 6401-0103-10 Монтаж предохранителей				
<u>6401-0103-1001</u> <u>1308-0103-1001</u>	Монтаж предохранителя	шт.	<u>7807</u> 7192	<u>7515</u> 7034	<u>6937</u> 6778
	Подгруппа 6401-0103-11 Сушка масла				
<u>6401-0103-1101</u> <u>1308-0103-1301</u>	Сушка масла трансформаторного	т	<u>112450</u> 103092	<u>107994</u> 100317	<u>98389</u> 96797
	Подгруппа 6401-0103-12 Заливка электрооборудования маслом сухим трансформаторным				
<u>6401-0103-1201</u> <u>1308-0103-1401</u>	Заливка трансформатора маслом сухим трансформаторным	т	<u>56841</u> 52281	<u>54927</u> 51094	<u>50797</u> 49537
<u>6401-0103-1202</u> <u>1308-0103-1402</u>	Заливка электрооборудования (кроме трансформатора) маслом сухим трансформаторным	т	<u>114118</u> 104224	<u>109733</u> 101933	<u>100460</u> 97938
	Подгруппа 6401-0103-13 Монтаж разрядников				
	Монтаж разрядника трехфазного,				
<u>6401-0103-1301</u> <u>1308-0103-1501</u>	напряжение до 10 кВ	комплект	<u>23622</u> 21680	<u>22722</u> 21210	<u>20821</u> 20390

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0103-1302</u> <u>1308-0103-1502</u>	напряжение до 20 кВ	комплект	<u>50873</u> 46560	<u>48917</u> 45538	<u>44778</u> 43755
	Подгруппа 6401-0103-14 Монтаж конденсаторов статических				
	Монтаж конденсатора статического на установленных конструкциях,				
<u>6401-0103-1401</u> <u>1308-0103-1601</u>	масса до 15 кг	шт.	<u>13842</u> 12648	<u>13272</u> 12321	<u>12056</u> 11833
<u>6401-0103-1402</u> <u>1308-0103-1602</u>	масса до 25 кг	шт.	<u>14339</u> 13107	<u>13755</u> 12773	<u>12509</u> 12272
<u>6401-0103-1403</u> <u>1308-0103-1603</u>	масса до 40 кг	шт.	<u>14785</u> 13516	<u>14188</u> 13174	<u>12913</u> 12661
<u>6401-0103-1404</u> <u>1308-0103-1604</u>	масса до 70 кг	шт.	<u>22135</u> 20213	<u>21235</u> 19713	<u>19321</u> 18923
<u>6401-0103-1405</u> <u>1308-0103-1605</u>	масса до 100 кг	шт.	<u>23549</u> 21515	<u>22608</u> 20994	<u>20606</u> 20166
<u>6401-0103-1406</u> <u>1308-0103-1606</u>	масса до 150 кг	шт.	<u>25198</u> 23034	<u>24208</u> 22488	<u>22105</u> 21616
	Подгруппа 6401-0103-15 Монтаж установок (шкафов) комплектных конденсаторных				
	Монтаж установки (шкафа) комплектной конденсаторной на установленных конструкциях,				
<u>6401-0103-1501</u> <u>1308-0103-1607</u>	масса до 100 кг	шт.	<u>16820</u> 15345	<u>16154</u> 14997	<u>14745</u> 14390
<u>6401-0103-1502</u> <u>1308-0103-1608</u>	масса до 500 кг	шт.	<u>44481</u> 40674	<u>42831</u> 39810	<u>39340</u> 38308
<u>6401-0103-1503</u> <u>1308-0103-1609</u>	масса до 900 кг	шт.	<u>59093</u> 54130	<u>57016</u> 53042	<u>52616</u> 51150
<u>6401-0103-1504</u> <u>1308-0103-1610</u>	масса до 1700 кг	шт.	<u>114651</u> 105003	<u>110602</u> 102883	<u>102019</u> 99193
	Подгруппа 6401-0103-16 Монтаж шин сборных - одна полоса в фазе				
	Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой,				
<u>6401-0103-1601</u> <u>1308-0103-1701</u>	сечение до 250 мм ²	м	<u>3318</u> 3028	<u>3181</u> 2952	<u>2886</u> 2830
<u>6401-0103-1602</u> <u>1308-0103-1702</u>	сечение до 500 мм ²	м	<u>4215</u> 3850	<u>4040</u> 3754	<u>3671</u> 3601
	Подгруппа 6401-0103-17 Монтаж шин ответвительных - одна полоса в фазе				
	Монтаж шины ответвительной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой,				
<u>6401-0103-1701</u> <u>1308-0103-2101</u>	сечение до 250 мм ²	м	<u>3708</u> 3386	<u>3555</u> 3296	<u>3221</u> 3163
<u>6401-0103-1702</u> <u>1308-0103-2102</u>	сечение до 350 мм ²	м	<u>4211</u> 3846	<u>4035</u> 3744	<u>3659</u> 3594
<u>6401-0103-1703</u> <u>1308-0103-2103</u>	сечение до 700 мм ²	м	<u>5418</u> 4950	<u>5193</u> 4820	<u>4713</u> 4628
<u>6401-0103-1704</u> <u>1308-0103-2104</u>	сечение до 1000 мм ²	м	<u>6461</u> 5906	<u>6194</u> 5749	<u>5622</u> 5523
	Подгруппа 6401-0103-18 Монтаж шин ответвительных - две полосы в фазе				
<u>6401-0103-1801</u> <u>1308-0103-2201</u>	Монтаж шины ответвительной - две полосы в фазе, медной или алюминиевой, сечение до 350 мм ²	м	<u>7660</u> 6995	<u>7339</u> 6808	<u>6655</u> 6536
	Подгруппа 6401-0103-19 Монтаж мостов шинных для сборных распределительных устройств				
	Монтаж моста шинного для сборных распределительных устройств,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0103-1901</u> 1308-0103-2801	количество опорных изоляторов 9	шт.	<u>101024</u> 93382	<u>97347</u> 91353	<u>90133</u> 88161
<u>6401-0103-1902</u> 1308-0103-2802	количество опорных изоляторов 12	шт.	<u>131911</u> 121930	<u>127105</u> 119276	<u>117689</u> 115101
	Подгруппа 6401-0103-20 Монтаж приборов измерения и защиты				
	Монтаж прибора измерения и защиты,				
<u>6401-0103-2001</u> 1308-0103-2901	количество подключаемых концов до 2	шт.	<u>7388</u> 6734	<u>7085</u> 6577	<u>6447</u> 6301
<u>6401-0103-2002</u> 1308-0103-2902	количество подключаемых концов до 6	шт.	<u>8330</u> 7602	<u>8000</u> 7430	<u>7303</u> 7129
<u>6401-0103-2003</u> 1308-0103-2903	количество подключаемых концов до 12	шт.	<u>14736</u> 13429	<u>14132</u> 13114	<u>12856</u> 12564
<u>6401-0103-2004</u> 1308-0103-2904	Монтаж блок-контактора	шт.	<u>9172</u> 8388	<u>8821</u> 8204	<u>8079</u> 7884
	Подгруппа 6401-0103-21 Монтаж аппаратов управления и сигнализации				
	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации,				
<u>6401-0103-2101</u> 1308-0103-3001	количество подключаемых концов до 2	шт.	<u>7407</u> 6753	<u>7104</u> 6596	<u>6466</u> 6320
<u>6401-0103-2102</u> 1308-0103-3002	количество подключаемых концов до 6	шт.	<u>7407</u> 6753	<u>7104</u> 6596	<u>6466</u> 6320
<u>6401-0103-2103</u> 1308-0103-3003	количество подключаемых концов до 12	шт.	<u>7407</u> 6753	<u>7104</u> 6596	<u>6466</u> 6320
	Подгруппа 6401-0103-22 Монтаж зажимов наборных				
<u>6401-0103-2201</u> 1308-0103-3101	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	<u>2685</u> 2451	<u>2574</u> 2393	<u>2344</u> 2293
	Подгруппа 6401-0103-23 Монтаж устройства сигнально-блокировочных				
<u>6401-0103-2301</u> 1308-0103-3201	Монтаж устройства сигнально-блокировочного	шт.	<u>13624</u> 12447	<u>13074</u> 12182	<u>11951</u> 11660
	Подгруппа 6401-0103-24 Монтаж камер сборных распределительных устройств				
	Монтаж камеры сборного распределительного устройства				
<u>6401-0103-2401</u> 1308-0103-3301	с масляным выключателем	шт.	<u>167655</u> 152908	<u>160863</u> 149363	<u>146648</u> 143173
<u>6401-0103-2402</u> 1308-0103-3304	с выключателем нагрузки	шт.	<u>145929</u> 132974	<u>139860</u> 129806	<u>127177</u> 124275
<u>6401-0103-2403</u> 1308-0103-3302	трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	шт.	<u>134251</u> 122435	<u>128785</u> 119580	<u>117373</u> 114600
<u>6401-0103-2404</u> 1308-0103-3303	резервной	шт.	<u>101083</u> 92179	<u>96935</u> 90014	<u>88311</u> 86235
	Подгруппа 6401-0103-25 Монтаж шкафов комплектных распределительных устройств				
<u>6401-0103-2501</u> 1308-0103-3401	Монтаж шкафа комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А	шт.	<u>432622</u> 396739	<u>418424</u> 386269	<u>387245</u> 384528
	Подгруппа 6401-0103-26 Монтаж комплектных трансформаторных подстанций (КТП)				
	Монтаж шкафа КТП ввода				
<u>6401-0103-2601</u> 1308-0103-3501	высоковольтного	шт.	<u>84553</u> 77570	<u>81474</u> 75561	<u>74791</u> 73155
<u>6401-0103-2602</u> 1308-0103-3502	низковольтного	шт.	<u>93863</u> 85647	<u>90096</u> 83603	<u>82103</u> 80248

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6401-0103-27 Монтаж ограждений, плит и металлических конструкций под оборудование				
<u>6401-0103-2701</u> 1308-0103-3601	Монтаж ограждения сетчатого	м²	<u>19914</u> 18758	<u>19324</u> 18382	<u>18366</u> 17920
<u>6401-0103-2702</u> 1308-0103-3602	Монтаж плиты проходной асбестоцементной или стальной для установки трансформатора тока, проходного изолятора или прохода шины	м²	<u>80312</u> 73712	<u>77183</u> 72053	<u>70794</u> 69229
<u>6401-0103-2703</u> 1308-0103-3603	Монтаж металлических конструкций	т	<u>1563647</u> 1530962	<u>1547123</u> 1521109	<u>1514071</u> 1507836
	Группа 6401-0104 Монтаж устройств преобразовательных				
	Подгруппа 6401-0104-01 Монтаж преобразователей				
	Монтаж преобразователя,				
<u>6401-0104-0101</u> 1308-0104-0101	масса до 0,15 т	шт.	<u>59084</u> 54678	<u>57032</u> 53606	<u>52694</u> 51735
<u>6401-0104-0102</u> 1308-0104-0102	масса до 0,25 т	шт.	<u>82286</u> 75825	<u>79293</u> 74264	<u>72966</u> 71535
<u>6401-0104-0103</u> 1308-0104-0103	масса до 0,50 т	шт.	<u>114915</u> 105899	<u>110795</u> 103746	<u>102086</u> 99992
<u>6401-0104-0104</u> 1308-0104-0104	масса до 1,0 т	шт.	<u>169622</u> 155845	<u>163379</u> 152584	<u>150178</u> 146894
<u>6401-0104-0105</u> 1308-0104-0105	масса до 1,5 т	шт.	<u>208919</u> 191744	<u>201177</u> 187700	<u>184807</u> 180645
<u>6401-0104-0106</u> 1308-0104-0106	масса до 2,0 т	шт.	<u>266641</u> 244539	<u>256777</u> 239384	<u>235910</u> 230394
<u>6401-0104-0107</u> 1308-0104-0107	масса до 2,5 т	шт.	<u>315407</u> 289086	<u>303681</u> 282959	<u>278873</u> 272272
<u>6401-0104-0108</u> 1308-0104-0108	масса до 3,0 т	шт.	<u>335099</u> 307004	<u>322535</u> 300440	<u>295959</u> 288989
	Подгруппа 6401-0104-02 Монтаж шкафов управления и регулирования				
<u>6401-0104-0201</u> 1308-0104-0201	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	<u>105582</u> 96566	<u>101462</u> 94413	<u>92753</u> 90659
	Подгруппа 6401-0104-03 Монтаж шкафов с быстродействующими автоматами				
<u>6401-0104-0301</u> 1308-0104-0301	Монтаж шкафа с однополюсным быстродействующим автоматом, ток до 4000 А	шт.	<u>107636</u> 98955	<u>103640</u> 96868	<u>95194</u> 93226
	Подгруппа 6401-0104-04 Монтаж устройств автоматических выпрямительных				
	Монтаж устройства автоматического выпрямительного,				
<u>6401-0104-0401</u> 1308-0104-0501	масса до 0,1 т	шт.	<u>124864</u> 114443	<u>119922</u> 111866	<u>109485</u> 107361
<u>6401-0104-0402</u> 1308-0104-0502	масса до 0,25 т	шт.	<u>144083</u> 131927	<u>138318</u> 128920	<u>126142</u> 123664
<u>6401-0104-0403</u> 1308-0104-0503	масса до 0,5 т	шт.	<u>191831</u> 175622	<u>184144</u> 171613	<u>167909</u> 164605
	Группа 6401-0105 Монтаж установок аккумуляторных				
	Подгруппа 6401-0105-01 Монтаж аккумуляторов кислотных стационарных				
	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0105-0101</u> 1308-0105-0101	тип С-1, СК-1	шт.	<u>13465</u> 12307	<u>12916</u> 12021	<u>11757</u> 11521
<u>6401-0105-0102</u> 1308-0105-0102	тип С-2, СК-2	шт.	<u>13958</u> 12800	<u>13409</u> 12514	<u>12250</u> 12014
<u>6401-0105-0103</u> 1308-0105-0103	тип С-3, СК-3	шт.	<u>20820</u> 19083	<u>19996</u> 18654	<u>18257</u> 17903
<u>6401-0105-0104</u> 1308-0105-0104	тип С-4, СК-4, С-5, СК-5	шт.	<u>21489</u> 19752	<u>20665</u> 19323	<u>18926</u> 18572
<u>6401-0105-0105</u> 1308-0105-0105	тип С-6, СК-6, С-8, СК-8	шт.	<u>27776</u> 25460	<u>26677</u> 24887	<u>24358</u> 23886
<u>6401-0105-0106</u> 1308-0105-0106	тип С-10, СК-10, С-12, СК-12	шт.	<u>35076</u> 32182	<u>33704</u> 31466	<u>30804</u> 30214
<u>6401-0105-0107</u> 1308-0105-0107	тип С-14, СК-14, С-16, СК-16	шт.	<u>41300</u> 37826	<u>39653</u> 36967	<u>36174</u> 35466
<u>6401-0105-0108</u> 1308-0105-0108	тип С-18, СК-18, С-20, СК-20	шт.	<u>48742</u> 44690	<u>46821</u> 43688	<u>42762</u> 41936
<u>6401-0105-0109</u> 1308-0105-0109	тип С-24, СК-24, С-28, СК-28	шт.	<u>55149</u> 50518	<u>52953</u> 49373	<u>48314</u> 47370
<u>6401-0105-0110</u> 1308-0105-0110	тип С-32, СК-32, С-36, СК-36, С-40, СК-40	шт.	<u>68547</u> 62758	<u>65802</u> 61327	<u>60004</u> 58824
<u>6401-0105-0111</u> 1308-0105-0111	тип С-44, СК-44, С-48, СК-48	шт.	<u>77010</u> 70642	<u>73990</u> 69067	<u>67612</u> 66314
<u>6401-0105-0112</u> 1308-0105-0112	тип С-52, СК-52, С-56, СК-56	шт.	<u>90516</u> 82991	<u>86947</u> 81129	<u>79410</u> 77876
<u>6401-0105-0113</u> 1308-0105-0113	тип С-60, СК-60, С-64, СК-64	шт.	<u>103956</u> 95272	<u>99838</u> 93125	<u>91140</u> 89370
<u>6401-0105-0114</u> 1308-0105-0114	тип С-68, СК-68, С-72, СК-72	шт.	<u>112123</u> 102861	<u>107731</u> 100570	<u>98453</u> 96565
<u>6401-0105-0115</u> 1308-0105-0115	тип С-76, СК-76, С-80, СК-80, С-84, СК-84	шт.	<u>119262</u> 109421	<u>114595</u> 106987	<u>104738</u> 102732
<u>6401-0105-0116</u> 1308-0105-0116	тип С-88, СК-88, С-92, СК-92, С-96, СК-96	шт.	<u>139639</u> 128061	<u>134148</u> 125197	<u>122552</u> 120192
<u>6401-0105-0117</u> 1308-0105-0117	тип С-100, СК-100, С-104, СК- 104, С-108, СК-108	шт.	<u>160166</u> 146851	<u>153851</u> 143558	<u>140515</u> 137801
<u>6401-0105-0118</u> 1308-0105-0118	тип С-112, СК-112, С-116, СК- 116, С-120, СК-120	шт.	<u>174142</u> 159670	<u>167279</u> 156090	<u>152783</u> 149833
<u>6401-0105-0119</u> 1308-0105-0119	тип С-124, СК-124, С-128, СК- 128, С-132, СК-132	шт.	<u>194669</u> 178460	<u>186982</u> 174451	<u>170747</u> 167443
<u>6401-0105-0120</u> 1308-0105-0120	тип С-136, СК-136, С-140, СК- 140, С-144, СК-144, С-148, СК-148	шт.	<u>215030</u> 197084	<u>206519</u> 192646	<u>188545</u> 184887
	Подгруппа 6401-0105-02 Формирование и контрольный заряд-разряд батарей аккумуляторных				
<u>6401-0105-0201</u> 1308-0105-0201	Формирование и контрольный заряд-разряд батареи аккумулятора кислотного стационарного	шт.	<u>615037</u> 559463	<u>588682</u> 545719	<u>533019</u> 521691
<u>6401-0105-0202</u> 1308-0105-0202	Добавлять на каждую последующую батарею сверх одной, при одновременном формировании к норме 6401- 0105-0201	шт.	<u>429245</u> 390459	<u>410851</u> 380866	<u>372003</u> 364097

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6401-0105-0203 1308-0105-0203	Дополнительный тренировочный цикл "заряд-разряд" при формировании батареи аккумулятора кислотного стационарного	шт.	<u>108913</u> 99072	<u>104246</u> 96638	<u>94389</u> 92383
	Подраздел 6401-02 Сети электрические и канализация электроэнергетики				
	Группа 6401-0201 Прокладка кабельных линий до 500 кВ				
	Подгруппа 6401-0201-01 Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовых траншеях без покрытия				
	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,				
6401-0201-0101 1308-0201-0201	масса 1 м до 1 кг	м	<u>1152</u> 1056	<u>1111</u> 1030	<u>1027</u> 1014
6401-0201-0102 1308-0201-0202	масса 1 м до 2 кг	м	<u>1256</u> 1152	<u>1211</u> 1123	<u>1118</u> 1103
6401-0201-0103 1308-0201-0203	масса 1 м до 3 кг	м	<u>1400</u> 1283	<u>1351</u> 1253	<u>1249</u> 1230
6401-0201-0104 1308-0201-0204	масса 1 м до 6 кг	м	<u>2066</u> 1894	<u>1994</u> 1847	<u>1839</u> 1812
6401-0201-0105 1308-0201-0205	масса 1 м 9 кг	м	<u>2314</u> 2122	<u>2233</u> 2071	<u>2062</u> 2030
6401-0201-0106 1308-0201-0206	масса 1 м 13 кг	м	<u>2531</u> 2321	<u>2443</u> 2267	<u>2259</u> 2220
	Подгруппа 6401-0201-02 Устройство постели для кабеля				
6401-0201-0201 1308-0201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	<u>846</u> 774	<u>816</u> 758	<u>750</u> 730
6401-0201-0202 1308-0201-0302	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	<u>260</u> 239	<u>251</u> 233	<u>231</u> 225
	Подгруппа 6401-0201-03 Покрытие одного кабеля, проложенного в траншеях,				
	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях,				
6401-0201-0301 1308-0201-0401	кирпичом	м	<u>792</u> 725	<u>764</u> 710	<u>704</u> 684
6401-0201-0302 1308-0201-0403	плитами	м	<u>837</u> 767	<u>807</u> 750	<u>745</u> 723
6401-0201-0303 1308-0201-0405	лентой сигнальной	м	<u>25</u> 23	<u>24</u> 22	<u>22</u> 21
	Добавлять на каждый последующий кабель				
6401-0201-0304 1308-0201-0402	к норме 6401-0201-0301	м	<u>406</u> 372	<u>393</u> 365	<u>362</u> 352
6401-0201-0305 1308-0201-0404	к норме 6401-0201-0302	м	<u>409</u> 374	<u>395</u> 368	<u>364</u> 353
	Подгруппа 6401-0201-04 Присоединение к зажимам жил провода или кабеля				
	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля,				
6401-0201-0401 1308-0201-0501	сечение до 2,5 мм ²	шт.	<u>769</u> 699	<u>736</u> 682	<u>666</u> 652
6401-0201-0402 1308-0201-0502	сечение до 6 мм ²	шт.	<u>833</u> 758	<u>797</u> 739	<u>722</u> 706
6401-0201-0403 1308-0201-0503	сечение до 16 мм ²	шт.	<u>961</u> 874	<u>920</u> 853	<u>833</u> 815
6401-0201-0404 1308-0201-0504	сечение до 35 мм ²	шт.	<u>1089</u> 991	<u>1042</u> 966	<u>944</u> 924

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0201-0405</u> 1308-0201-0505	сечение до 70 мм ²	шт.	<u>1153</u> 1049	<u>1104</u> 1023	<u>999</u> 978
<u>6401-0201-0406</u> 1308-0201-0506	сечение до 150 мм ²	шт.	<u>1794</u> 1632	<u>1717</u> 1592	<u>1555</u> 1522
<u>6401-0201-0407</u> 1308-0201-0507	сечение до 240 мм ²	шт.	<u>2370</u> 2156	<u>2269</u> 2103	<u>2054</u> 2011
<u>6401-0201-0408</u> 1308-0201-0508	сечение до 400 мм ²	шт.	<u>3588</u> 3264	<u>3434</u> 3183	<u>3109</u> 3043
	Подгруппа 6401-0201-05 Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ				
	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ,				
<u>6401-0201-0501</u> 1308-0201-0601	масса 1 м до 1 кг	м	<u>719</u> 664	<u>696</u> 650	<u>646</u> 639
<u>6401-0201-0502</u> 1308-0201-0602	масса 1 м до 2 кг	м	<u>837</u> 771	<u>809</u> 754	<u>750</u> 740
<u>6401-0201-0503</u> 1308-0201-0603	масса 1 м до 3 кг	м	<u>1064</u> 981	<u>1029</u> 959	<u>953</u> 940
<u>6401-0201-0504</u> 1308-0201-0604	масса 1 м до 6 кг	м	<u>1436</u> 1321	<u>1388</u> 1290	<u>1284</u> 1264
<u>6401-0201-0505</u> 1308-0201-0605	масса 1 м до 9 кг	м	<u>1787</u> 1643	<u>1726</u> 1606	<u>1599</u> 1571
<u>6401-0201-0506</u> 1308-0201-0606	масса 1 м до 13 кг	м	<u>2093</u> 1924	<u>2023</u> 1881	<u>1874</u> 1840
<u>6401-0201-0507</u> 1308-0201-0607	масса 1 м до 18 кг	м	<u>2540</u> 2334	<u>2455</u> 2281	<u>2273</u> 2231
	Подгруппа 6401-0201-06 Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ				
	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ,				
<u>6401-0201-0601</u> 1308-0201-0701	масса 1 м до 0,5 кг	м	<u>1849</u> 1712	<u>1792</u> 1675	<u>1664</u> 1643
<u>6401-0201-0602</u> 1308-0201-0702	масса 1 м до 1 кг	м	<u>2126</u> 1965	<u>2057</u> 1924	<u>1909</u> 1884
<u>6401-0201-0603</u> 1308-0201-0703	масса 1 м до 2 кг	м	<u>2435</u> 2249	<u>2357</u> 2201	<u>2185</u> 2156
<u>6401-0201-0604</u> 1308-0201-0704	масса 1 м до 3 кг	м	<u>3045</u> 2810	<u>2946</u> 2748	<u>2729</u> 2690
<u>6401-0201-0605</u> 1308-0201-0705	масса 1 м до 6 кг	м	<u>3882</u> 3575	<u>3752</u> 3497	<u>3475</u> 3423
<u>6401-0201-0606</u> 1308-0201-0706	масса 1 м до 9 кг	м	<u>4927</u> 4535	<u>4762</u> 4435	<u>4406</u> 4339
<u>6401-0201-0607</u> 1308-0201-0707	масса 1 м до 13 кг	м	<u>6281</u> 5778	<u>6068</u> 5649	<u>5611</u> 5524
<u>6401-0201-0638</u> 1308-0201-0708	масса 1 м до 18 кг	м	<u>7777</u> 7151	<u>7512</u> 6991	<u>6945</u> 6835
	Подгруппа 6401-0201-07 Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ				
	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы,				
<u>6401-0201-0701</u> 1308-0201-0801	масса 1 м до 1 кг	м	<u>1023</u> 941	<u>988</u> 917	<u>911</u> 902
<u>6401-0201-0702</u> 1308-0201-0802	масса 1 м до 2 кг	м	<u>1347</u> 1236	<u>1299</u> 1206	<u>1198</u> 1184
<u>6401-0201-0703</u> 1308-0201-0803	масса 1 м до 3 кг	м	<u>1655</u> 1517	<u>1596</u> 1480	<u>1469</u> 1453

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0201-0704</u> 1308-0201-0804	масса 1 м до 6 кг	м	<u>2267</u> 2078	<u>2187</u> 2026	<u>2013</u> 1989
<u>6401-0201-0705</u> 1308-0201-0805	масса 1 м до 9 кг	м	<u>2829</u> 2593	<u>2729</u> 2529	<u>2513</u> 2482
<u>6401-0201-0706</u> 1308-0201-0806	масса 1 м до 13 кг	м	<u>3843</u> 3521	<u>3708</u> 3436	<u>3415</u> 3368
<u>6401-0201-0707</u> 1308-0201-0807	масса 1 м до 18 кг	м	<u>4976</u> 4560	<u>4801</u> 4448	<u>4423</u> 4358
	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине,				
<u>6401-0201-0708</u> 1308-0201-0810	масса 1 м до 1 кг	м	<u>1532</u> 1408	<u>1479</u> 1374	<u>1365</u> 1352
<u>6401-0201-0709</u> 1308-0201-0811	масса 1 м до 2 кг	м	<u>1854</u> 1703	<u>1790</u> 1660	<u>1648</u> 1633
<u>6401-0201-0710</u> 1308-0201-0812	масса 1 м до 3 кг	м	<u>2245</u> 2059	<u>2165</u> 2008	<u>1994</u> 1975
<u>6401-0201-0711</u> 1308-0201-0813	масса 1 м до 6 кг	м	<u>3216</u> 2947	<u>3100</u> 2873	<u>2854</u> 2822
<u>6401-0201-0712</u> 1308-0201-0814	масса 1 м до 9 кг	м	<u>4243</u> 3885	<u>4091</u> 3788	<u>3762</u> 3720
<u>6401-0201-0713</u> 1308-0201-0815	масса 1 м до 13 кг	м	<u>5813</u> 5323	<u>5604</u> 5189	<u>5155</u> 5092
<u>6401-0201-0714</u> 1308-0201-0816	масса 1 м до 18 кг	м	<u>7766</u> 7108	<u>7488</u> 6930	<u>6887</u> 6800
	Подгруппа 6401-0201-08 Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ				
	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ,				
<u>6401-0201-0801</u> 1308-0201-0901	масса 1 м до 1 кг	м	<u>1100</u> 1011	<u>1061</u> 987	<u>981</u> 971
<u>6401-0201-0802</u> 1308-0201-0902	масса 1 м до 2 кг	м	<u>1582</u> 1453	<u>1527</u> 1417	<u>1407</u> 1392
<u>6401-0201-0803</u> 1308-0201-0903	масса 1 м до 3 кг	м	<u>2084</u> 1912	<u>2011</u> 1866	<u>1853</u> 1832
<u>6401-0201-0804</u> 1308-0201-0904	масса 1 м до 6 кг	м	<u>2622</u> 2404	<u>2530</u> 2344	<u>2330</u> 2300
<u>6401-0201-0805</u> 1308-0201-0905	масса 1 м до 9 кг	м	<u>3577</u> 3280	<u>3452</u> 3198	<u>3180</u> 3136
<u>6401-0201-0806</u> 1308-0201-0906	масса 1 м до 13 кг	м	<u>4581</u> 4197	<u>4420</u> 4097	<u>4073</u> 4014
<u>6401-0201-0807</u> 1308-0201-0907	масса 1 м до 18 кг	м	<u>5605</u> 5135	<u>5409</u> 5012	<u>4984</u> 4907
	Подгруппа 6401-0201-09 Прокладка подвешиваемого на троссе кабеля до 35 кВ				
	Прокладка, подвешиваемого на троссе, кабеля до 35 кВ,				
<u>6401-0201-0901</u> 1308-0201-1001	масса 1 м до 1 кг	м	<u>2897</u> 2681	<u>2804</u> 2629	<u>2606</u> 2561
<u>6401-0201-0902</u> 1308-0201-1002	масса 1 м до 4 кг	м	<u>3912</u> 3614	<u>3783</u> 3541	<u>3512</u> 3447
	Подгруппа 6401-0201-10 Установка конструкций металлических кабельных				
	Установка стоек сборных кабельных конструкций (без полок),				
<u>6401-0201-1001</u> 1308-0201-1204	масса до 1,6 кг	шт.	<u>1769</u> 1635	<u>1700</u> 1578	<u>1545</u> 1536
<u>6401-0201-1002</u> 1308-0201-1205	масса до 2,4 кг	шт.	<u>1812</u> 1676	<u>1742</u> 1618	<u>1586</u> 1574

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0201-1003</u> 1308-0201-1206	масса до 4 кг	шт.	<u>1851</u> 1713	<u>1781</u> 1656	<u>1623</u> 1611
	Установка полок кабельных, на стойках,				
<u>6401-0201-1004</u> 1308-0201-1207	масса до 0,4 кг	шт.	<u>156</u> 143	<u>150</u> 139	<u>136</u> 134
<u>6401-0201-1005</u> 1308-0201-1208	масса до 0,7 кг	шт.	<u>203</u> 186	<u>196</u> 182	<u>179</u> 175
<u>6401-0201-1006</u> 1308-0201-1209	масса до 0,9 кг	шт.	<u>207</u> 190	<u>200</u> 186	<u>183</u> 179
	Установка подвесов для прокладки кабеля под перекрытиями со стойками				
<u>6401-0201-1007</u> 1308-0201-1211	сдвоенными, масса до 4 кг	шт.	<u>2776</u> 2569	<u>2669</u> 2479	<u>2427</u> 2416
<u>6401-0201-1008</u> 1308-0201-1212	раздвинутыми, масса до 8 кг	шт.	<u>3061</u> 2835	<u>2946</u> 2740	<u>2688</u> 2669
	Установка конструкций из профильной стали для крепления закладных подвесок,				
<u>6401-0201-1009</u> 1308-0201-1213	масса до 1 кг	шт.	<u>1061</u> 975	<u>1020</u> 947	<u>926</u> 914
<u>6401-0201-1010</u> 1308-0201-1214	масса до 2 кг	шт.	<u>1152</u> 1059	<u>1107</u> 1029	<u>1009</u> 993
<u>6401-0201-1011</u> 1308-0201-1201	Установка полок-кронштейн из угловой стали	т	<u>621058</u> 569531	<u>596238</u> 554108	<u>542813</u> 533991
<u>6401-0201-1012</u> 1308-0201-1202	Установка скоб П-образных из полосовой или угловой стали	т	<u>430940</u> 395236	<u>413874</u> 384651	<u>377124</u> 370787
<u>6401-0201-1013</u> 1308-0201-1203	Установка конструкций сварных	т	<u>308132</u> 283239	<u>296295</u> 275672	<u>270688</u> 266269
<u>6401-0201-1014</u> 1308-0201-1210	Установка оснований одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки	шт.	<u>917</u> 836	<u>878</u> 815	<u>796</u> 779
<u>6401-0201-1015</u> 1308-0201-1215	Установка подвесок кабельных закладных для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг	шт.	<u>131</u> 120	<u>126</u> 117	<u>114</u> 112
	Подгруппа 6401-0201-11 Монтаж коробов для прокладки кабеля				
<u>6401-0201-1101</u> 1308-0201-1301	Монтаж коробов стальных со стойками и полками для прокладки кабеля до 35 кВ	м	<u>11129</u> 10224	<u>10724</u> 9947	<u>9838</u> 9737
	Подгруппа 6401-0201-12 Монтаж плит асбестоцементных				
<u>6401-0201-1201</u> 1308-0201-1401	Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях плит асбестоцементных	м ²	<u>1865</u> 1704	<u>1792</u> 1666	<u>1639</u> 1601
	Подгруппа 6401-0201-13 Заделка проходов при прокладке кабеля				
<u>6401-0201-1302</u> 1308-0201-1502	Заделка проходов при прокладке кабеля по стенам и потолкам	м уложенн ого кабеля	<u>65</u> 59	<u>62</u> 58	<u>57</u> 55
	Подгруппа 6401-0201-14 Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля				
	Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм ² ,				
<u>6401-0201-1401</u> 1308-0201-1804	количество жил до 4	шт.	<u>3143</u> 2975	<u>3064</u> 2934	<u>2901</u> 2863

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0201-1402</u> 1308-0201-1805	количество жил до 7	шт.	<u>3912</u> 3675	<u>3800</u> 3616	<u>3567</u> 3515
<u>6401-0201-1403</u> 1308-0201-1806	количество жил до 10	шт.	<u>7940</u> 7346	<u>7658</u> 7199	<u>7067</u> 6942
<u>6401-0201-1404</u> 1308-0201-1807	количество жил до 14	шт.	<u>7940</u> 7346	<u>7658</u> 7199	<u>7067</u> 6942
<u>6401-0201-1405</u> 1308-0201-1808	количество жил до 19	шт.	<u>7946</u> 7354	<u>7664</u> 7207	<u>7075</u> 6950
<u>6401-0201-1406</u> 1308-0201-1809	количество жил до 27	шт.	<u>7953</u> 7363	<u>7671</u> 7216	<u>7084</u> 6959
<u>6401-0201-1407</u> 1308-0201-1810	количество жил до 37	шт.	<u>14359</u> 13190	<u>13803</u> 12900	<u>12637</u> 12394
	Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм ² ,				
<u>6401-0201-1408</u> 1308-0201-1811	количество жил до 4	шт.	<u>3397</u> 3216	<u>3310</u> 3171	<u>3133</u> 3092
<u>6401-0201-1409</u> 1308-0201-1812	количество жил до 7	шт.	<u>4166</u> 3915	<u>4046</u> 3853	<u>3799</u> 3744
<u>6401-0201-1410</u> 1308-0201-1813	количество жил до 10	шт.	<u>5006</u> 4682	<u>4850</u> 4601	<u>4530</u> 4460
	Подгруппа 6401-0201-15 Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией				
	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ,				
<u>6401-0201-1501</u> 1308-0201-1814	сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм ²	шт.	<u>6793</u> 6195	<u>6511</u> 6048	<u>5916</u> 5791
<u>6401-0201-1502</u> 1308-0201-1815	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>6793</u> 6195	<u>6511</u> 6048	<u>5916</u> 5791
<u>6401-0201-1503</u> 1308-0201-1816	сечение одной жилы до 185 мм ²	шт.	<u>13199</u> 12022	<u>12643</u> 11732	<u>11469</u> 11226
<u>6401-0201-1504</u> 1308-0201-1817	сечение одной жилы до 240 мм ²	шт.	<u>13199</u> 12022	<u>12643</u> 11732	<u>11469</u> 11226
	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 10 кВ,				
<u>6401-0201-1505</u> 1308-0201-1818	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>13198</u> 12021	<u>12642</u> 11731	<u>11468</u> 11225
<u>6401-0201-1506</u> 1308-0201-1819	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>13198</u> 12021	<u>12642</u> 11731	<u>11468</u> 11225
	Подгруппа 6401-0201-16 Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля				
	Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,				
<u>6401-0201-1601</u> 1308-0201-1901	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>13199</u> 12022	<u>12643</u> 11732	<u>11469</u> 11226
<u>6401-0201-1602</u> 1308-0201-1902	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>13199</u> 12022	<u>12643</u> 11732	<u>11469</u> 11226
<u>6401-0201-1603</u> 1308-0201-1903	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>19606</u> 17850	<u>18775</u> 17417	<u>17021</u> 16660
<u>6401-0201-1604</u> 1308-0201-1904	сечение одной жилы до 240 мм ²	шт.	<u>19606</u> 17850	<u>18775</u> 17417	<u>17021</u> 16660
	Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ				
<u>6401-0201-1605</u> 1308-0201-1905	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>13199</u> 12022	<u>12643</u> 11732	<u>11469</u> 11226
<u>6401-0201-1606</u> 1308-0201-1906	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>13199</u> 12022	<u>12643</u> 11732	<u>11469</u> 11226

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0201-1607</u> 1308-0201-1907	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	<u>19606</u> 17850	<u>18775</u> 17417	<u>17021</u> 16660
	Подгруппа 6401-0201-17 Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля				
	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,				
<u>6401-0201-1701</u> 1308-0201-2001	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	<u>19606</u> 17850	<u>18775</u> 17417	<u>17021</u> 16660
<u>6401-0201-1702</u> 1308-0201-2002	сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	<u>26013</u> 23678	<u>24907</u> 23101	<u>22573</u> 22094
	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,				
<u>6401-0201-1703</u> 1308-0201-2003	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	<u>19606</u> 17850	<u>18775</u> 17417	<u>17021</u> 16660
<u>6401-0201-1704</u> 1308-0201-2004	сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	<u>19606</u> 17850	<u>18775</u> 17417	<u>17021</u> 16660
	Подгруппа 6401-0201-18 Установка заделок концевых сухих с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля				
	Установка заделок концевых сухих с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией, сечение одной жилы до 2,5 мм2,				
<u>6401-0201-1801</u> 1308-0201-2101	количество жил до 14	шт.	<u>2783</u> 2546	<u>2671</u> 2487	<u>2438</u> 2386
<u>6401-0201-1802</u> 1308-0201-2102	количество жил до 52	шт.	<u>3423</u> 3128	<u>3284</u> 3056	<u>2993</u> 2929
	Подгруппа 6401-0201-19 Установка заделок концевых из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля				
	Установка заделок концевых из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжение до 10 кВ,				
<u>6401-0201-1901</u> 1308-0201-2201	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	<u>13161</u> 11984	<u>12605</u> 11694	<u>11431</u> 11188
<u>6401-0201-1902</u> 1308-0201-2202	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	<u>13161</u> 11984	<u>12605</u> 11694	<u>11431</u> 11188
	Подгруппа 6401-0201-20 Установка заделок концевых с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля				
	Установка заделок концевых с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжение до 1 кВ,				
<u>6401-0201-2001</u> 1308-0201-2301	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	<u>6755</u> 6157	<u>6473</u> 6010	<u>5878</u> 5753
<u>6401-0201-2002</u> 1308-0201-2302	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	<u>13161</u> 11984	<u>12605</u> 11694	<u>11431</u> 11188
	Подгруппа 6401-0201-21 Монтаж муфт мачтовых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля				
	Монтаж муфт мачтовых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,				
<u>6401-0201-2101</u> 1308-0201-2401	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	<u>74127</u> 68087	<u>71395</u> 66658	<u>65622</u> 64170
<u>6401-0201-2102</u> 1308-0201-2402	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	<u>83813</u> 76955	<u>80705</u> 75330	<u>74136</u> 72498
<u>6401-0201-2103</u> 1308-0201-2403	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	<u>94157</u> 86431	<u>90651</u> 84598	<u>83243</u> 81404
<u>6401-0201-2104</u> 1308-0201-2404	сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	<u>100281</u> 92106	<u>96584</u> 90173	<u>88772</u> 86805
<u>6401-0201-2105</u> 1308-0201-2405	сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	<u>124903</u> 114705	<u>120291</u> 112294	<u>110541</u> 108091

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Монтаж муфт матовых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,				
<u>6401-0201-2106</u> 1308-0201-2406	сечение одной жилы до 16 мм ²	шт.	<u>84200</u> 77323	<u>81085</u> 75694	<u>74501</u> 72857
<u>6401-0201-2107</u> 1308-0201-2407	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>96512</u> 88623	<u>92938</u> 86754	<u>85385</u> 83499
<u>6401-0201-2108</u> 1308-0201-2408	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>112433</u> 103267	<u>108288</u> 101099	<u>99529</u> 97325
<u>6401-0201-2109</u> 1308-0201-2409	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>134044</u> 123079	<u>129077</u> 120482	<u>118582</u> 115959
	Подгруппа 6401-0201-22 Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля				
	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ,				
<u>6401-0201-2201</u> 1308-0201-2501	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>66270</u> 60979	<u>63908</u> 59745	<u>58915</u> 57594
<u>6401-0201-2202</u> 1308-0201-2502	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>79018</u> 72684	<u>76186</u> 71204	<u>70194</u> 68622
<u>6401-0201-2203</u> 1308-0201-2503	сечение одной жилы до 185 мм ²	шт.	<u>96907</u> 89151	<u>93443</u> 87340	<u>86115</u> 84184
<u>6401-0201-2204</u> 1308-0201-2504	сечение одной жилы до 240 мм ²	шт.	<u>133777</u> 123100	<u>129015</u> 120611	<u>118941</u> 116271
	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ,				
<u>6401-0201-2205</u> 1308-0201-2505	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>78522</u> 72221	<u>75707</u> 70749	<u>69750</u> 68183
<u>6401-0201-2206</u> 1308-0201-2506	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>96301</u> 88586	<u>92857</u> 86786	<u>85572</u> 83648
<u>6401-0201-2207</u> 1308-0201-2507	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>106471</u> 98010	<u>102710</u> 96044	<u>94754</u> 92618
<u>6401-0201-2208</u> 1308-0201-2508	сечение одной жилы до 185 мм ²	шт.	<u>139514</u> 128412	<u>134575</u> 125831	<u>124125</u> 121329
<u>6401-0201-2209</u> 1308-0201-2509	сечение одной жилы до 240 мм ²	шт.	<u>154887</u> 142549	<u>149394</u> 139678	<u>137775</u> 134673
	Подгруппа 6401-0201-23 Монтаж муфт концевых из пластмассовых корпусов с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля				
	Монтаж муфт концевых из пластмассовых корпусов с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля, напряжение до 35 кВ,				
<u>6401-0201-2301</u> 1308-0201-3001	сечение жил до 95 мм ²	шт.	<u>70778</u> 64410	<u>67758</u> 62835	<u>61380</u> 60082
<u>6401-0201-2302</u> 1308-0201-3002	сечение жил до 120 мм ²	шт.	<u>89998</u> 81893	<u>86154</u> 79889	<u>78037</u> 76385
	Подгруппа 6401-0201-24 Монтаж муфт соединительных свинцовых с защитным кожухом для кабеля				
	Монтаж муфт соединительных свинцовых с защитным кожухом для кабеля, напряжение до 10 кВ, с заливкой кожуха массой,				
<u>6401-0201-2401</u> 1308-0201-2601	сечение жил до 16 мм ²	шт.	<u>46748</u> 42621	<u>44795</u> 41601	<u>40678</u> 39824
<u>6401-0201-2402</u> 1308-0201-2602	сечение жил до 35 мм ²	шт.	<u>53381</u> 48675	<u>51153</u> 47512	<u>46456</u> 45484
<u>6401-0201-2403</u> 1308-0201-2603	сечение жил до 70 мм ²	шт.	<u>60259</u> 54937	<u>57743</u> 53622	<u>52437</u> 51332
<u>6401-0201-2404</u> 1308-0201-2604	сечение жил до 120 мм ²	шт.	<u>66892</u> 60991	<u>64101</u> 59533	<u>58215</u> 56992
	Подгруппа 6401-0201-25 Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-5-жильного кабеля				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,				
<u>6401-0201-2501</u> 1308-0201-2701	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	<u>39631</u> 36138	<u>37977</u> 35275	<u>34483</u> 33768
<u>6401-0201-2502</u> 1308-0201-2702	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	<u>46511</u> 42440	<u>44583</u> 41434	<u>40509</u> 39676
<u>6401-0201-2503</u> 1308-0201-2703	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	<u>54713</u> 50063	<u>52510</u> 48914	<u>47856</u> 46905
<u>6401-0201-2504</u> 1308-0201-2704	сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	<u>69132</u> 63324	<u>66380</u> 61889	<u>60567</u> 59380
<u>6401-0201-2505</u> 1308-0201-2705	сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	<u>79377</u> 72990	<u>76350</u> 71411	<u>69957</u> 68652
	Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,				
<u>6401-0201-2506</u> 1308-0201-2706	сечение жил до 35 мм2	шт.	<u>39866</u> 36355	<u>38205</u> 35489	<u>34697</u> 33975
<u>6401-0201-2507</u> 1308-0201-2707	сечение жил до 70 мм2	шт.	<u>46746</u> 42657	<u>44811</u> 41648	<u>40723</u> 39883
<u>6401-0201-2508</u> 1308-0201-2708	сечение жил до 120 мм2	шт.	<u>61355</u> 56108	<u>58870</u> 54812	<u>53623</u> 52547
<u>6401-0201-2509</u> 1308-0201-2709	сечение жил до 185 мм2	шт.	<u>76010</u> 69586	<u>72969</u> 68000	<u>66547</u> 65229
<u>6401-0201-2510</u> 1308-0201-2710	сечение жил до 240 мм2	шт.	<u>86255</u> 79252	<u>82939</u> 77523	<u>75937</u> 74501
	Подгруппа 6401-0201-26 Монтаж муфт соединительных эпоксидных усовершенствованных конструкций				
	Монтаж муфт соединительных эпоксидных усовершенствованных конструкций для 3-5-жильных кабелей напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5,				
<u>6401-0201-2601</u> 1308-0201-2901	сечение одной жилы до 95 мм2	шт.	<u>122109</u> 111110	<u>116893</u> 108390	<u>105876</u> 103634
<u>6401-0201-2602</u> 1308-0201-2902	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	<u>160549</u> 146077	<u>153686</u> 142497	<u>139190</u> 136240
	Подгруппа 6401-0201-27 Монтаж муфт соединительных поливинилхлоридных для контрольного небронированного кабеля				
	Монтаж муфт соединительных поливинилхлоридных для контрольного небронированного кабеля с медными жилами, сечение одной жилы до 2,5 мм2,				
<u>6401-0201-2701</u> 1308-0201-2801	количество жил до 7	шт.	<u>19720</u> 17942	<u>18873</u> 17509	<u>17100</u> 16749
<u>6401-0201-2702</u> 1308-0201-2802	количество жил до 14	шт.	<u>21977</u> 19995	<u>21032</u> 19512	<u>19055</u> 18663
<u>6401-0201-2703</u> 1308-0201-2803	количество жил до 37	шт.	<u>27174</u> 24731	<u>26015</u> 24127	<u>23569</u> 23071
	Монтаж муфт соединительных поливинилхлоридных для контрольного небронированного кабеля с медными жилами, сечение одной жилы до 6 мм2,				
<u>6401-0201-2704</u> 1308-0201-2804	количество жил до 4	шт.	<u>20269</u> 18442	<u>19398</u> 17996	<u>17576</u> 17215
<u>6401-0201-2705</u> 1308-0201-2805	количество жил до 10	шт.	<u>23624</u> 21492	<u>22608</u> 20973	<u>20482</u> 20061
	Подгруппа 6401-0201-28 Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для кабеля				
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 1-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,				
<u>6401-0201-2801</u> 1308-0201-4301	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм2	шт.	<u>18544</u> 16894	<u>17758</u> 16486	<u>16105</u> 15780
<u>6401-0201-2802</u> 1308-0201-4302	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм2	шт.	<u>18903</u> 17223	<u>18104</u> 16809	<u>16421</u> 16090

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0201-2803</u> 1308-0201-4303	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм ²	шт.	<u>19581</u> 17843	<u>18753</u> 17414	<u>17013</u> 16671
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 6-10 кВ,				
<u>6401-0201-2804</u> 1308-0201-4305	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм ²	шт.	<u>27543</u> 25087	<u>26373</u> 24481	<u>23913</u> 23429
<u>6401-0201-2805</u> 1308-0201-4306	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм ²	шт.	<u>28289</u> 25770	<u>27090</u> 25150	<u>24569</u> 24072
<u>6401-0201-2806</u> 1308-0201-4307	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм ²	шт.	<u>29333</u> 26728	<u>28094</u> 26088	<u>25487</u> 24972
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 1 кВ,				
<u>6401-0201-2807</u> 1308-0201-4308	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм ²	шт.	<u>20454</u> 18645	<u>19597</u> 18196	<u>17783</u> 17415
<u>6401-0201-2808</u> 1308-0201-4309	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм ²	шт.	<u>21057</u> 19199	<u>20176</u> 18738	<u>18313</u> 17936
<u>6401-0201-2809</u> 1308-0201-4310	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм ²	шт.	<u>22081</u> 20138	<u>21160</u> 19658	<u>19214</u> 18819
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,				
<u>6401-0201-2810</u> 1308-0201-4311	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм ²	шт.	<u>22167</u> 20207	<u>21237</u> 19720	<u>19272</u> 18874
<u>6401-0201-2811</u> 1308-0201-4312	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм ²	шт.	<u>22814</u> 20800	<u>21859</u> 20302	<u>19842</u> 19432
<u>6401-0201-2812</u> 1308-0201-4313	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм ²	шт.	<u>23920</u> 21815	<u>22921</u> 21295	<u>20814</u> 20386
	Подгруппа 6401-0201-29 Прокладка лотков стальных для крепления соединительных муфт				
<u>6401-0201-2901</u> 1308-0201-3101	Прокладка на установленных полках лотков стальных для крепления соединительных муфт	шт.	<u>1569</u> 1430	<u>1505</u> 1396	<u>1368</u> 1337
	Подгруппа 6401-0201-30 Установка кожухов защитных для эпоксидных муфт				
<u>6401-0201-3001</u> 1308-0201-3201	Установка кожухов защитных для эпоксидных муфт	шт.	<u>7045</u> 6420	<u>6756</u> 6270	<u>6148</u> 6008
	Подгруппа 6401-0201-31 Прокладка в траншеях труб полимерных				
	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных,				
<u>6401-0201-3101</u> 1308-0201-3410	диаметр до 110 мм	м	<u>592</u> 542	<u>567</u> 525	<u>514</u> 508
<u>6401-0201-3102</u> 1308-0201-3411	диаметр до 225 мм	м	<u>917</u> 839	<u>880</u> 814	<u>800</u> 787
<u>6401-0201-3103</u> 1308-0201-3412	диаметр до 315 мм	м	<u>1392</u> 1276	<u>1337</u> 1240	<u>1219</u> 1197
	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных,				
<u>6401-0201-3104</u> 1308-0201-3413	диаметр 50 мм	м	<u>182</u> 166	<u>174</u> 162	<u>158</u> 155
<u>6401-0201-3105</u> 1308-0201-3414	диаметр 63 мм	м	<u>204</u> 186	<u>195</u> 182	<u>177</u> 174
<u>6401-0201-3106</u> 1308-0201-3415	диаметр 75 мм	м	<u>222</u> 203	<u>213</u> 198	<u>194</u> 190
<u>6401-0201-3107</u> 1308-0201-3416	диаметр 90 мм	м	<u>266</u> 243	<u>255</u> 237	<u>232</u> 227
<u>6401-0201-3108</u> 1308-0201-3417	диаметр 110 мм	м	<u>324</u> 296	<u>311</u> 290	<u>283</u> 277

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6401-0201-3118 1308-0201-3418	диаметр 160 мм	м	<u>361</u> 329	<u>346</u> 321	<u>314</u> 308
6401-0201-3119 1308-0201-3419	диаметр 200 мм	м	<u>449</u> 410	<u>430</u> 401	<u>392</u> 384
6401-0201-3120 1308-0201-3420	диаметр 250 мм	м	<u>531</u> 485	<u>510</u> 474	<u>464</u> 455
Подгруппа 6401-0201-32 Установка указателей кабельных трасс					
6401-0201-3201 1308-0201-3701	Установка указателей кабельных трасс кабелей, проложенных в земле	шт.	<u>5274</u> 4923	<u>5103</u> 4829	<u>4778</u> 4678
Группа 6401-0202 Монтаж электроосвещения наружного					
Подгруппа 6401-0202-01 Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников					
Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических,					
6401-0202-0101 1308-0205-0301	количество рожков 1	шт.	<u>38226</u> 35227	<u>36803</u> 34487	<u>33908</u> 33195
6401-0202-0102 1308-0205-0302	количество рожков 2	шт.	<u>48599</u> 44721	<u>46769</u> 43771	<u>43015</u> 42111
6401-0202-0103 1308-0205-0303	Добавлять за каждый последующий рожок сверх 2 к норме 6401-0202-0102	шт.	<u>11623</u> 10653	<u>11177</u> 10422	<u>10234</u> 10018
Подгруппа 6401-0202-02 Монтаж кронштейнов "Переход"					
6401-0202-0202 1308-0205-0402	Монтаж кронштейнов "Переход" на стене	шт.	<u>8051</u> 7344	<u>7722</u> 7174	<u>7030</u> 6876
Подгруппа 6401-0202-03 Прокладка провода по установленным планкам					
Прокладка провода по установленным планкам с изоляторами на растяжках,					
6401-0202-0301 1308-0205-0701	сечение до 10 мм ²	км	<u>254212</u> 233289	<u>244699</u> 228378	<u>224560</u> 219702
6401-0202-0302 1308-0205-0702	сечение до 25 мм ²	км	<u>298973</u> 274399	<u>287808</u> 268634	<u>264162</u> 258452
Подгруппа 6401-0202-04 Установка светильников вне зданий					
Установка светильника вне зданий,					
6401-0202-0401 1308-0205-0901	лампы светодиодные	шт.	<u>15727</u> 14682	<u>15249</u> 14434	<u>14235</u> 13998
6401-0202-0402 1308-0205-0902	лампы люминесцентные	шт.	<u>29813</u> 27590	<u>28799</u> 27062	<u>26644</u> 26136
6401-0202-0403 1308-0205-0904	"Шар венчающий"	шт.	<u>17969</u> 16744	<u>17411</u> 16454	<u>16225</u> 15943
Подгруппа 6401-0202-05 Монтаж прожекторов					
Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной конструкции,					
6401-0202-0501 1308-0305-0601	на земле, мощность лампы 500 Вт	шт.	<u>12866</u> 11877	<u>12397</u> 11621	<u>11402</u> 11206
6401-0202-0502 1308-0305-0603	на крыше здания, мощность лампы 500 Вт	шт.	<u>31024</u> 28442	<u>29800</u> 27773	<u>27197</u> 26693
6401-0202-0503 1308-0305-0605	Монтаж прожектора отдельно на кронштейне, установленном на опоре, лампа мощностью 500 Вт	шт.	<u>36918</u> 34015	<u>35596</u> 33313	<u>32794</u> 32121
Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной мачте,					
6401-0202-0504 1308-0305-0607	мощность лампы 500 Вт	шт.	<u>40882</u> 37655	<u>39414</u> 36877	<u>36301</u> 35551
6401-0202-0505 1308-0305-0608	мощность лампы 1000 Вт	шт.	<u>47448</u> 43682	<u>45734</u> 42776	<u>42104</u> 41228
Подгруппа 6401-0202-06 Монтаж выключателей и розеток					

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0202-0601</u> 1308-0305-0103	Монтаж выключателя полугерметического и герметического	шт.	<u>4683</u> 4278	<u>4487</u> 4172	<u>4092</u> 4000
<u>6401-0202-0602</u> 1308-0305-0110	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	<u>4680</u> 4275	<u>4484</u> 4169	<u>4089</u> 3996
	Подгруппа 6401-0202-07 Монтаж щитков				
	Монтаж щитка до трех групп, устанавливаемого				
<u>6401-0202-0701</u> 1308-0205-1001	в обхват колонн	шт.	<u>11338</u> 10411	<u>10917</u> 10190	<u>10107</u> 9808
<u>6401-0202-0702</u> 1308-0205-1002	в нише цоколя	шт.	<u>11695</u> 10736	<u>11259</u> 10508	<u>10417</u> 10111
	Подгруппа 6401-0202-08 Установка аппаратов пускорегулирующих				
<u>6401-0202-0801</u> 1308-0205-1101	Установка аппарата пускорегулирующего	шт.	<u>8777</u> 7995	<u>8410</u> 7804	<u>7628</u> 7469
	Подгруппа 6401-0202-09 Установка предохранителей столбовых				
	Установка предохранителя столбового				
<u>6401-0202-0901</u> 1308-0205-1201	на опоре деревянной	шт.	<u>13228</u> 12128	<u>12725</u> 11865	<u>11661</u> 11408
<u>6401-0202-0902</u> 1308-0205-1202	на опоре железобетонной	шт.	<u>15140</u> 13895	<u>14574</u> 13599	<u>13377</u> 13085
	Подгруппа 6401-0202-10 Устройство вводов				
	Устройство ввода в здание в стальной трубе, сечение провода до 16 мм ² ,				
<u>6401-0202-1001</u> 1308-0205-1401	количество в линии 2	шт.	<u>54362</u> 50159	<u>52424</u> 49148	<u>48441</u> 47381
<u>6401-0202-1002</u> 1308-0205-1402	количество в линии 3	шт.	<u>73314</u> 67588	<u>70695</u> 66222	<u>65264</u> 63832
<u>6401-0202-1003</u> 1308-0205-1403	количество в линии 4	шт.	<u>89918</u> 82857	<u>86701</u> 81178	<u>80001</u> 78242
	Подгруппа 6401-0202-11 Прокладка кабеля саморегулирующего греющего				
	Прокладка линейная саморегулирующего (нагревательного) греющего кабеля				
<u>6401-0202-1101</u> 1308-0205-1501	по трубе стальной, диаметр до 50 мм	м	<u>849</u> 780	<u>816</u> 764	<u>748</u> 735
<u>6401-0202-1102</u> 1308-0205-1502	по трубе стальной, диаметр до 100 мм	м	<u>884</u> 813	<u>850</u> 795	<u>779</u> 765
<u>6401-0202-1103</u> 1308-0205-1503	по трубе полимерной, диаметр до 50 мм	м	<u>1013</u> 938	<u>978</u> 920	<u>903</u> 888
<u>6401-0202-1104</u> 1308-0205-1504	по трубе полимерной, диаметр до 100 мм	м	<u>1127</u> 1042	<u>1087</u> 1021	<u>1002</u> 985
<u>6401-0202-1105</u> 1308-0205-1505	по задвижке, диаметр до 100 мм	м	<u>7396</u> 7176	<u>7292</u> 7122	<u>7072</u> 7028
<u>6401-0202-1106</u> 1308-0205-1506	по фланцам, диаметр до 100 мм	м	<u>2613</u> 2430	<u>2527</u> 2385	<u>2343</u> 2307
<u>6401-0202-1107</u> 1308-0205-1507	Монтаж соединительной коробки при прокладке кабеля саморегулирующего (нагревательного) греющего	шт.	<u>3795</u> 3602	<u>3705</u> 3555	<u>3515</u> 3473
	Группа 6401-0203 Монтаж сетей заземления электротехнических установок				
	Подгруппа 6401-0203-01 Монтаж заземлителей вертикальных				
	Монтаж заземлителя вертикального из стали				
<u>6401-0203-0101</u> 1308-0208-0101	угловой, размер 50x50x5 мм	шт.	<u>10281</u> 9796	<u>10017</u> 9620	<u>9686</u> 9429

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0203-0102</u> 1308-0208-0102	угловой, размер 63х63х6 мм	шт.	<u>13247</u> 12711	<u>12947</u> 12501	<u>12650</u> 12291
<u>6401-0203-0103</u> 1308-0208-0103	круглой, диаметр 12 мм	шт.	<u>6335</u> 5944	<u>6137</u> 5864	<u>5903</u> 5667
<u>6401-0203-0104</u> 1308-0208-0104	круглой, диаметр 16 мм	шт.	<u>7502</u> 7103	<u>7300</u> 7053	<u>7187</u> 6818
Подгруппа 6401-0203-02 Монтаж заземлителей горизонтальных					
Монтаж заземлителей горизонтальных из стали					
<u>6401-0203-0201</u> 1308-0208-0201	круглой, диаметр 12 мм	м	<u>1341</u> 1248	<u>1297</u> 1235	<u>1237</u> 1186
<u>6401-0203-0202</u> 1308-0208-0202	полосовой, сечение 160 мм ²	м	<u>1457</u> 1388	<u>1418</u> 1396	<u>1516</u> 1332
Подгруппа 6401-0203-03 Монтаж проводников заземляющих					
Монтаж скрыто в подшивке пола проводника заземляющего,					
<u>6401-0203-0301</u> 1308-0208-0203	из стали полосовой, сечение 100 мм ²	м	<u>1322</u> 1251	<u>1283</u> 1243	<u>1312</u> 1194
<u>6401-0203-0302</u> 1308-0208-0204	из стали круглой, диаметр 8 мм	м	<u>1223</u> 1132	<u>1179</u> 1107	<u>1093</u> 1069
<u>6401-0203-0303</u> 1308-0208-0205	из стали круглой, диаметр 12 мм	м	<u>1417</u> 1319	<u>1371</u> 1299	<u>1294</u> 1254
Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,					
<u>6401-0203-0304</u> 1308-0208-0206	из стали полосовой, сечение 100 мм ²	м	<u>1383</u> 1298	<u>1338</u> 1292	<u>1357</u> 1235
<u>6401-0203-0305</u> 1308-0208-0207	из стали полосовой, сечение 160 мм ²	м	<u>1710</u> 1617	<u>1658</u> 1618	<u>1735</u> 1545
<u>6401-0203-0306</u> 1308-0208-0208	из стали круглой, диаметр 8 мм	м	<u>1278</u> 1183	<u>1231</u> 1155	<u>1134</u> 1117
<u>6401-0203-0307</u> 1308-0208-0209	из стали круглой, диаметр 12 мм	м	<u>1501</u> 1389	<u>1449</u> 1371	<u>1363</u> 1318
<u>6401-0203-0308</u> 1308-0208-0210	из провода медного изолированного, сечение 25 мм ²	м	<u>2502</u> 2284	<u>2397</u> 2229	<u>2178</u> 2135
<u>6401-0203-0309</u> 1308-0208-0211	Монтаж перемычки заземляющей тросовой для строительных металлических конструкций, диаметр до 9,2 мм	шт.	<u>1951</u> 1787	<u>1870</u> 1740	<u>1702</u> 1673
Подраздел 6401-03 Электросиловые и электроосветительные установки					
Группа 6401-0301 Монтаж электрических машины					
Подгруппа 6401-0301-01 Установка машин электрических с подшипниками щитовыми, поступающих в собранном виде					
Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите,					
<u>6401-0301-0101</u> 1308-0301-0101	масса до 0,05 т	шт.	<u>28303</u> 26002	<u>27258</u> 25245	<u>24943</u> 24505
<u>6401-0301-0102</u> 1308-0301-0102	масса до 0,1 т	шт.	<u>45792</u> 42008	<u>44067</u> 40820	<u>40287</u> 39540
<u>6401-0301-0103</u> 1308-0301-0103	масса до 0,15 т	шт.	<u>54255</u> 49731	<u>52193</u> 48362	<u>47695</u> 46782
<u>6401-0301-0104</u> 1308-0301-0104	масса до 0,25 т	шт.	<u>72284</u> 66194	<u>69514</u> 64440	<u>63516</u> 62233
<u>6401-0301-0105</u> 1308-0301-0105	масса до 0,5 т	шт.	<u>94887</u> 87312	<u>91665</u> 84865	<u>84307</u> 82654
<u>6401-0301-0106</u> 1308-0301-0106	масса до 0,8 т	шт.	<u>147497</u> 135578	<u>142343</u> 131857	<u>130776</u> 128157

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0301-0107</u> 1308-0301-0107	масса до 1,2 т	шт.	<u>188717</u> 173876	<u>182413</u> 169491	<u>168144</u> 164795
<u>6401-0301-0108</u> 1308-0301-0108	масса до 2 т	шт.	<u>257050</u> 236810	<u>248484</u> 230915	<u>229284</u> 224489
<u>6401-0301-0109</u> 1308-0301-0109	масса до 3 т	шт.	<u>321200</u> 296650	<u>310834</u> 289628	<u>287510</u> 281706
<u>6401-0301-0110</u> 1308-0301-0110	масса до 5 т	шт.	<u>480605</u> 443256	<u>464770</u> 432397	<u>429460</u> 420485
	Подгруппа 6401-0301-02 Подготовка к испытанию и пуску электрических машин переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающих в собранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде,				
<u>6401-0301-0201</u> 1308-0301-0120	масса до 0,15 т	шт.	<u>9784</u> 9164	<u>9499</u> 9025	<u>8865</u> 8753
<u>6401-0301-0202</u> 1308-0301-0121	масса до 0,25 т	шт.	<u>15540</u> 14342	<u>14968</u> 14036	<u>13757</u> 13524
<u>6401-0301-0203</u> 1308-0301-0122	масса до 0,5 т	шт.	<u>16253</u> 15055	<u>15681</u> 14749	<u>14470</u> 14237
<u>6401-0301-0204</u> 1308-0301-0123	масса до 0,8 т	шт.	<u>16256</u> 15058	<u>15684</u> 14752	<u>14473</u> 14240
<u>6401-0301-0205</u> 1308-0301-0124	масса до 1,2 т	шт.	<u>23686</u> 21867	<u>22821</u> 21408	<u>20990</u> 20630
<u>6401-0301-0206</u> 1308-0301-0125	масса до 3 т	шт.	<u>25251</u> 23432	<u>24386</u> 22974	<u>22555</u> 22195
<u>6401-0301-0207</u> 1308-0301-0126	масса до 5 т	шт.	<u>31907</u> 29486	<u>30755</u> 28880	<u>28320</u> 27841
	Подгруппа 6401-0301-03 Подготовка к испытанию и пуску машин переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машин постоянного тока, с подшипниками щитовыми, поступающих в собранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде,				
<u>6401-0301-0301</u> 1308-0301-0129	масса до 0,1 т	шт.	<u>15345</u> 14147	<u>14773</u> 13840	<u>13562</u> 13329
<u>6401-0301-0302</u> 1308-0301-0130	масса до 0,15 т	шт.	<u>22291</u> 20490	<u>21433</u> 20036	<u>19617</u> 19263
<u>6401-0301-0303</u> 1308-0301-0131	масса до 0,5 т	шт.	<u>22434</u> 20633	<u>21576</u> 20178	<u>19759</u> 19406
<u>6401-0301-0304</u> 1308-0301-0132	масса до 0,8 т	шт.	<u>22444</u> 20643	<u>21586</u> 20189	<u>19770</u> 19416
<u>6401-0301-0305</u> 1308-0301-0133	масса до 1,2 т	шт.	<u>30508</u> 28086	<u>29356</u> 27479	<u>26921</u> 26441
<u>6401-0301-0306</u> 1308-0301-0134	масса до 3 т	шт.	<u>46078</u> 42453	<u>44354</u> 41549	<u>40711</u> 39990
<u>6401-0301-0307</u> 1308-0301-0135	масса до 5 т	шт.	<u>52755</u> 48527	<u>50745</u> 47475	<u>46496</u> 45655
	Подгруппа 6401-0301-04 Установка машин электрических с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающих в собранном виде				
	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0301-0401</u> 1308-0301-0301	масса до 1,2 т	шт.	<u>213766</u> 196733	<u>206406</u> 191416	<u>189907</u> 186150
<u>6401-0301-0402</u> 1308-0301-0302	масса до 3 т	шт.	<u>306063</u> 281769	<u>295760</u> 274506	<u>272703</u> 266941
<u>6401-0301-0403</u> 1308-0301-0303	масса до 5 т	шт.	<u>415114</u> 381973	<u>401146</u> 372438	<u>370170</u> 361893
	Подгруппа 6401-0301-05 Подготовка к испытанию и пуску машин электрических переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками стоячковыми и горизонтальным валом, поступающих в собранном виде				
<u>6401-0301-0501</u> 1308-0301-0311	Подготовка к испытанию и пуску машины электрической переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками стоячковыми и горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, масса до 5 т	шт.	<u>32529</u> 30108	<u>31377</u> 29502	<u>28942</u> 28463
	Подгруппа 6401-0301-06 Подготовка к испытанию и пуску машин переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машин постоянного тока, с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающих в собранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям машины переменного тока, с подшипниками стоячковыми и фазным ротором или с возбудителем на валу, или машины постоянного тока, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде,				
<u>6401-0301-0601</u> 1308-0301-0315	масса до 1,2 т	шт.	<u>50785</u> 46556	<u>48775</u> 45504	<u>44526</u> 43684
<u>6401-0301-0602</u> 1308-0301-0316	масса до 5 т	шт.	<u>59618</u> 54788	<u>57321</u> 53587	<u>52470</u> 51506
	Подгруппа 6401-0301-07 Установка электрических машин с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающих в разобранном виде				
	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором, с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,				
<u>6401-0301-0701</u> 1308-0301-0401	масса до 5 т	шт.	<u>1140195</u> 1049831	<u>1101228</u> 1023349	<u>1012979</u> 993641
<u>6401-0301-0702</u> 1308-0301-0402	масса до 10 т	шт.	<u>1504175</u> 1386387	<u>1453967</u> 1352663	<u>1339894</u> 1313886
	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,				
<u>6401-0301-0703</u> 1308-0301-0407	масса до 5 т	шт.	<u>1432240</u> 1317857	<u>1382144</u> 1283166	<u>1269342</u> 1245760
<u>6401-0301-0704</u> 1308-0301-0408	масса до 10 т	шт.	<u>1858043</u> 1710927	<u>1794211</u> 1667322	<u>1650192</u> 1618957
	Подгруппа 6401-0301-08 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,				
<u>6401-0301-0801</u> <u>1308-0301-0424</u>	масса до 5 т	шт.	<u>32490</u> 30069	<u>31338</u> 29463	<u>28903</u> 28424
<u>6401-0301-0802</u> <u>1308-0301-0425</u>	масса до 10 т	шт.	<u>40673</u> 37633	<u>39228</u> 36874	<u>36174</u> 35568
	Подгруппа 6401-0301-09 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стоячковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стоячковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,				
<u>6401-0301-0901</u> <u>1308-0301-0429</u>	масса до 5 т	шт.	<u>59626</u> 54796	<u>57329</u> 53595	<u>52477</u> 51514
<u>6401-0301-0902</u> <u>1308-0301-0430</u>	масса до 10 т	шт.	<u>67353</u> 61922	<u>64770</u> 60572	<u>59314</u> 58232
	Подгруппа 6401-0301-10 Установка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде				
	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде,				
<u>6401-0301-1001</u> <u>1308-0301-0201</u>	масса до 0,05 т	шт.	<u>26280</u> 24025	<u>25258</u> 23447	<u>23058</u> 22560
<u>6401-0301-1002</u> <u>1308-0301-0202</u>	масса до 0,1 т	шт.	<u>29178</u> 26730	<u>28081</u> 26059	<u>25705</u> 25160
<u>6401-0301-1003</u> <u>1308-0301-0203</u>	масса до 0,15 т	шт.	<u>45363</u> 41516	<u>43620</u> 40463	<u>39858</u> 39022
<u>6401-0301-1004</u> <u>1308-0301-0204</u>	масса до 0,25 т	шт.	<u>64073</u> 58665	<u>61622</u> 57142	<u>56322</u> 55160
<u>6401-0301-1005</u> <u>1308-0301-0205</u>	масса до 0,35 т	шт.	<u>95893</u> 87792	<u>92248</u> 85552	<u>84383</u> 82578
<u>6401-0301-1006</u> <u>1308-0301-0206</u>	масса до 0,5 т	шт.	<u>128546</u> 118246	<u>124128</u> 115477	<u>114131</u> 111865
<u>6401-0301-1007</u> <u>1308-0301-0207</u>	масса до 0,8 т	шт.	<u>175230</u> 161129	<u>169141</u> 157192	<u>155483</u> 152357
<u>6401-0301-1008</u> <u>1308-0301-0208</u>	масса до 1,2 т	шт.	<u>241434</u> 222329	<u>233151</u> 216460	<u>214521</u> 210422
<u>6401-0301-1009</u> <u>1308-0301-0209</u>	масса до 2 т	шт.	<u>368922</u> 339467	<u>356082</u> 330359	<u>327446</u> 321039
<u>6401-0301-1010</u> <u>1308-0301-0210</u>	масса до 3 т	шт.	<u>500250</u> 461009	<u>483108</u> 448625	<u>444712</u> 436384
<u>6401-0301-1011</u> <u>1308-0301-0211</u>	масса до 5 т	шт.	<u>796357</u> 733064	<u>768523</u> 712954	<u>706616</u> 693148
	Подгруппа 6401-0301-11 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрических машин переменного тока, фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям машины переменного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0301-1101</u> 1308-0301-0214	масса до 0,25 т	шт.	<u>15290</u> 14092	<u>14718</u> 13785	<u>13507</u> 13274
<u>6401-0301-1102</u> 1308-0301-0215	масса до 0,35 т	шт.	<u>21946</u> 20146	<u>21088</u> 19691	<u>19272</u> 18919
<u>6401-0301-1103</u> 1308-0301-0216	масса до 0,8 т	шт.	<u>29073</u> 26671	<u>27928</u> 26068	<u>25508</u> 25036
<u>6401-0301-1104</u> 1308-0301-0217	масса до 1,2 т	шт.	<u>37148</u> 34125	<u>35710</u> 33369	<u>32671</u> 32070
<u>6401-0301-1105</u> 1308-0301-0218	масса до 2 т	шт.	<u>43839</u> 40215	<u>42115</u> 39311	<u>38472</u> 37752
<u>6401-0301-1106</u> 1308-0301-0219	масса до 3 т	шт.	<u>52073</u> 47847	<u>50063</u> 46795	<u>45815</u> 44975
<u>6401-0301-1107</u> 1308-0301-0220	масса до 5 т	шт.	<u>65385</u> 59956	<u>62802</u> 58607	<u>57346</u> 56266
	Подгруппа 6401-0301-12 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрических машин постоянного тока, фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде,				
<u>6401-0301-1201</u> 1308-0301-0223	масса до 0,15 т	шт.	<u>15285</u> 14087	<u>14713</u> 13781	<u>13502</u> 13269
<u>6401-0301-1202</u> 1308-0301-0224	масса до 0,25 т	шт.	<u>15287</u> 14089	<u>14715</u> 13782	<u>13503</u> 13271
<u>6401-0301-1203</u> 1308-0301-0225	масса до 0,35 т	шт.	<u>21943</u> 20143	<u>21085</u> 19688	<u>19268</u> 18916
<u>6401-0301-1204</u> 1308-0301-0226	масса до 0,5 т	шт.	<u>22936</u> 21136	<u>22078</u> 20682	<u>20262</u> 19909
<u>6401-0301-1205</u> 1308-0301-0227	масса до 0,8 т	шт.	<u>37134</u> 34112	<u>35696</u> 33356	<u>32657</u> 32057
<u>6401-0301-1206</u> 1308-0301-0228	масса до 1,2 т	шт.	<u>30479</u> 28058	<u>29327</u> 27451	<u>26892</u> 26413
<u>6401-0301-1207</u> 1308-0301-0229	масса до 2 т	шт.	<u>37176</u> 34153	<u>35738</u> 33398	<u>32699</u> 32098
<u>6401-0301-1208</u> 1308-0301-0230	масса до 3 т	шт.	<u>58733</u> 53905	<u>56436</u> 52704	<u>51584</u> 50623
<u>6401-0301-1209</u> 1308-0301-0231	масса до 5 т	шт.	<u>72044</u> 66013	<u>69175</u> 64516	<u>63115</u> 61914
	Подгруппа 6401-0301-13 Установка машин электрических с вертикальным валом, поступающих в разобранном виде				
	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,				
<u>6401-0301-1301</u> 1308-0301-0501	масса до 5 т	шт.	<u>3112166</u> 2854932	<u>2995302</u> 2776198	<u>2737502</u> 2687410
<u>6401-0301-1302</u> 1308-0301-0502	масса до 10 т	шт.	<u>4261402</u> 3910400	<u>4102101</u> 3803072	<u>3750650</u> 3682035
	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,				
<u>6401-0301-1303</u> 1308-0301-0505	масса до 5 т	шт.	<u>4003303</u> 3671190	<u>3851450</u> 3568209	<u>3517226</u> 3453677
<u>6401-0301-1304</u> 1308-0301-0506	масса до 10 т	шт.	<u>5568937</u> 5107955	<u>5358323</u> 4965337	<u>4894896</u> 4806267

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6401-0301-14 Подготовка к испытанию и пуску машин электрических переменного тока с короткозамкнутым ротором, вертикальным валом поступающих в разобранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,				
<u>6401-0301-1401</u> <u>1308-0301-0511</u>	масса до 5 т	шт.	<u>132395</u> 127290	<u>129995</u> 126035	<u>124924</u> 123860
<u>6401-0301-1402</u> <u>1308-0301-0512</u>	масса до 10 т	шт.	<u>264588</u> 258921	<u>261981</u> 257559	<u>256470</u> 255194
	Подгруппа 6401-0301-15 Подготовка к испытанию и пуску машин переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающих в разобранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,				
<u>6401-0301-1501</u> <u>1308-0301-0515</u>	масса до 5 т	шт.	<u>139534</u> 133806	<u>136841</u> 132399	<u>131150</u> 129957
<u>6401-0301-1502</u> <u>1308-0301-0516</u>	масса до 10 т	шт.	<u>291548</u> 283472	<u>287796</u> 281516	<u>279867</u> 278110
	Группа 6401-0302 Монтаж устройств пускорегулирующих				
	Подгруппа 6401-0302-01 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, ящиков и шкафов с рубильниками и предохранителями				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель",				
<u>6401-0302-0101</u> <u>1308-0303-0401</u>	на ток до 100 А	шт.	<u>27100</u> 25889	<u>26515</u> 25566	<u>25287</u> 25055
<u>6401-0302-0102</u> <u>1308-0303-0402</u>	на ток до 250 А	шт.	<u>34104</u> 32289	<u>33233</u> 31819	<u>31400</u> 31046
<u>6401-0302-0103</u> <u>1308-0303-0403</u>	на ток до 400 А	шт.	<u>43606</u> 41168	<u>42440</u> 40545	<u>39988</u> 39506
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями,				
<u>6401-0302-0104</u> <u>1308-0303-0404</u>	на ток до 100 А	шт.	<u>19035</u> 17820	<u>18455</u> 17506	<u>17227</u> 16991
<u>6401-0302-0105</u> <u>1308-0303-0405</u>	на ток до 250 А	шт.	<u>25960</u> 24142	<u>25094</u> 23680	<u>23261</u> 22904
<u>6401-0302-0106</u> <u>1308-0303-0406</u>	на ток до 400 А	шт.	<u>33170</u> 30730	<u>32010</u> 30116	<u>29559</u> 29074
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, ящика с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями,				
<u>6401-0302-0107</u> <u>1308-0303-0407</u>	на ток до 100 А	шт.	<u>33789</u> 31966	<u>32918</u> 31508	<u>31090</u> 30723
<u>6401-0302-0108</u> <u>1308-0303-0408</u>	на ток до 250 А	шт.	<u>41727</u> 39235	<u>40541</u> 38608	<u>38043</u> 37540
<u>6401-0302-0109</u> <u>1308-0303-0409</u>	на ток до 400 А	шт.	<u>51361</u> 48252	<u>49883</u> 47470	<u>46766</u> 46140
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0302-0110</u> 1308-0303-0410	на ток до 100 А	шт.	<u>19226</u> 18012	<u>18646</u> 17696	<u>17417</u> 17183
<u>6401-0302-0111</u> 1308-0303-0411	на ток до 250 А	шт.	<u>27059</u> 25205	<u>26176</u> 24728	<u>24303</u> 23943
<u>6401-0302-0112</u> 1308-0303-0412	на ток до 400 А	шт.	<u>42287</u> 39186	<u>40814</u> 38399	<u>37693</u> 37079
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями,				
<u>6401-0302-0113</u> 1308-0303-0413	на ток до 100 А	шт.	<u>15906</u> 14669	<u>15316</u> 14345	<u>14062</u> 13825
<u>6401-0302-0114</u> 1308-0303-0414	на ток до 250 А	шт.	<u>16402</u> 15145	<u>15805</u> 14819	<u>14537</u> 14291
<u>6401-0302-0115</u> 1308-0303-0415	на ток до 400 А	шт.	<u>23631</u> 21740	<u>22735</u> 21254	<u>20832</u> 20460
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями,				
<u>6401-0302-0116</u> 1308-0303-0416	на ток до 100 А	шт.	<u>16929</u> 15627	<u>16316</u> 15289	<u>15010</u> 14750
<u>6401-0302-0117</u> 1308-0303-0417	на ток до 250 А	шт.	<u>24147</u> 22230	<u>23242</u> 21739	<u>21318</u> 20936
<u>6401-0302-0118</u> 1308-0303-0418	на ток до 400 А	шт.	<u>38511</u> 35346	<u>37017</u> 34545	<u>33844</u> 33209
	Подгруппа 6401-0302-02 Монтаж, на устанавливаемые конструкции выключателей и переключателей пакетных, аппаратов штепсельных				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, выключателя или переключателя пакетного в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9,				
<u>6401-0302-0201</u> 1308-0303-0501	на ток до 25 А	шт.	<u>16874</u> 15724	<u>16323</u> 15424	<u>15159</u> 14936
<u>6401-0302-0202</u> 1308-0303-0502	на ток до 100 А	шт.	<u>18762</u> 17593	<u>18205</u> 17290	<u>17026</u> 16796
<u>6401-0302-0203</u> 1308-0303-0503	на ток до 250 А	шт.	<u>29269</u> 27397	<u>28386</u> 26926	<u>26518</u> 26143
<u>6401-0302-0204</u> 1308-0303-0504	на ток до 400 А	шт.	<u>30987</u> 29065	<u>30084</u> 28584	<u>28179</u> 27784
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, аппарата штепсельного общего назначения с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А,				
<u>6401-0302-0205</u> 1308-0303-0505	с количеством контактов до 4	комплект	<u>15632</u> 14478	<u>15082</u> 14184	<u>13920</u> 13691
<u>6401-0302-0206</u> 1308-0303-0506	с количеством контактов до 12	комплект	<u>22260</u> 20527	<u>21435</u> 20090	<u>19693</u> 19346
<u>6401-0302-0207</u> 1308-0303-0507	с количеством контактов до 36	комплект	<u>42043</u> 38573	<u>40395</u> 37706	<u>36913</u> 36212
<u>6401-0302-0208</u> 1308-0303-0508	с количеством контактов до 64	комплект	<u>74725</u> 68361	<u>71704</u> 66778	<u>65323</u> 64032
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, аппарата штепсельного общего назначения с контактами силовых цепей,				
<u>6401-0302-0209</u> 1308-0303-0509	на ток до 63 А	комплект	<u>19371</u> 18100	<u>18763</u> 17779	<u>17486</u> 17240
<u>6401-0302-0210</u> 1308-0303-0510	на ток до 100 А	комплект	<u>19559</u> 18288	<u>18951</u> 17966	<u>17674</u> 17428

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0302-0211</u> 1308-0303-0511	на ток до 250 А	комплект	<u>19814</u> 18542	<u>19206</u> 18221	<u>17929</u> 17682
<u>6401-0302-0212</u> 1308-0303-0512	на ток до 400 А	комплект	<u>26911</u> 24984	<u>25994</u> 24503	<u>24066</u> 23685
	Подгруппа 6401-0302-03 Монтаж, на устанавливаемые выключателей установочных автоматических (автоматов) или неавтоматических				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного				
<u>6401-0302-0301</u> 1308-0303-0601	на ток до 25 А	шт.	<u>9211</u> 8649	<u>8940</u> 8494	<u>8361</u> 8261
<u>6401-0302-0302</u> 1308-0303-0602	на ток до 100 А	шт.	<u>17386</u> 16232	<u>16837</u> 15930	<u>15670</u> 15446
<u>6401-0302-0303</u> 1308-0303-0603	на ток до 250 А	шт.	<u>20049</u> 18761	<u>19434</u> 18430	<u>18140</u> 17891
<u>6401-0302-0304</u> 1308-0303-0604	на ток до 400 А	шт.	<u>27377</u> 25452	<u>26460</u> 24965	<u>24529</u> 24153
<u>6401-0302-0305</u> 1308-0303-0605	на ток до 630 А	шт.	<u>36833</u> 34179	<u>35570</u> 33517	<u>32909</u> 32384
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, автомата одно-, двух-, трехполюсного				
<u>6401-0302-0306</u> 1308-0303-0606	на ток до 25 А	шт.	<u>12668</u> 12108	<u>12396</u> 11950	<u>11817</u> 11719
<u>6401-0302-0307</u> 1308-0303-0607	на ток до 100 А	шт.	<u>25421</u> 24269	<u>24869</u> 23962	<u>23702</u> 23480
<u>6401-0302-0308</u> 1308-0303-0608	на ток до 400 А	шт.	<u>34172</u> 32250	<u>33251</u> 31756	<u>31320</u> 30947
<u>6401-0302-0309</u> 1308-0303-0609	на ток до 630 А	шт.	<u>42732</u> 40171	<u>41508</u> 39518	<u>38939</u> 38438
	Подгруппа 6401-0302-04 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, устройств вводов				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с трехполюсным рубильником и конденсаторами				
<u>6401-0302-0401</u> 1308-0303-0701	на ток до 70 А	шт.	<u>26582</u> 24710	<u>25692</u> 24233	<u>23807</u> 23438
<u>6401-0302-0402</u> 1308-0303-0702	на ток до 160 А	шт.	<u>33497</u> 31012	<u>32316</u> 30381	<u>29814</u> 29322
	Подгруппа 6401-0302-05 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, реверсоров и контакторов высокого напряжения				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу,				
<u>6401-0302-0501</u> 1308-0303-0801	реверсора с вакуумными или электромагнитными контакторами на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А в шкафу	шт.	<u>610203</u> 559620	<u>586449</u> 547272	<u>536319</u> 525683
<u>6401-0302-0502</u> 1308-0303-0802	контактора вакуумного на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А	шт.	<u>311221</u> 284684	<u>298728</u> 278186	<u>272353</u> 266835
<u>6401-0302-0503</u> 1308-0303-0803	контактора электромагнитного на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А	шт.	<u>361817</u> 333317	<u>348392</u> 326328	<u>320077</u> 314141
	Подгруппа 6401-0302-06 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контакторов и блок-контакторов				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0302-0601</u> 1308-0303-0901	постоянного тока до 160 А	шт.	<u>32850</u> 31034	<u>31980</u> 30566	<u>30147</u> 29792
<u>6401-0302-0602</u> 1308-0303-0902	постоянного тока до 400 А	шт.	<u>40631</u> 38114	<u>39436</u> 37484	<u>36899</u> 36414
<u>6401-0302-0603</u> 1308-0303-0903	переменного тока до 160 А	шт.	<u>33149</u> 31333	<u>32279</u> 30864	<u>30446</u> 30091
<u>6401-0302-0604</u> 1308-0303-0904	переменного тока до 400 А	шт.	<u>48078</u> 44915	<u>46580</u> 44130	<u>43399</u> 42784
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, блок-контактора,				
<u>6401-0302-0605</u> 1308-0303-0905	количество блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12	шт.	<u>24747</u> 23042	<u>23935</u> 22602	<u>22209</u> 21879
<u>6401-0302-0606</u> 1308-0303-0906	количество блок-контактов (вспомогательных контактов) до 24	шт.	<u>31347</u> 29053	<u>30258</u> 28467	<u>27944</u> 27493
	Подгруппа 6401-0302-07 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, пускателей магнитных				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего,				
<u>6401-0302-0701</u> 1308-0303-1001	на ток до 40 А	шт.	<u>19290</u> 18172	<u>18753</u> 17884	<u>17629</u> 17416
<u>6401-0302-0702</u> 1308-0303-1002	на ток до 100 А	шт.	<u>31438</u> 29766	<u>30634</u> 29337	<u>28957</u> 28635
<u>6401-0302-0703</u> 1308-0303-1003	на ток до 200 А	шт.	<u>42496</u> 40061	<u>41331</u> 39439	<u>38880</u> 38400
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего,				
<u>6401-0302-0704</u> 1308-0303-1004	на ток до 40 А	шт.	<u>24224</u> 22552	<u>23424</u> 22130	<u>21747</u> 21425
<u>6401-0302-0705</u> 1308-0303-1005	на ток до 100 А	шт.	<u>25681</u> 24006	<u>24880</u> 23583	<u>23203</u> 22878
<u>6401-0302-0706</u> 1308-0303-1006	на ток до 160 А	шт.	<u>34123</u> 31703	<u>32969</u> 31091	<u>30532</u> 30056
<u>6401-0302-0707</u> 1308-0303-1007	на ток до 200 А	шт.	<u>34441</u> 32003	<u>33280</u> 31388	<u>30829</u> 30346
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, пускателей магнитных общего назначения,				
<u>6401-0302-0708</u> 1308-0303-1008	на ток до 40 А	шт.	<u>26871</u> 25703	<u>26309</u> 25394	<u>25130</u> 24901
<u>6401-0302-0709</u> 1308-0303-1009	на ток до 100 А	шт.	<u>33819</u> 32051	<u>32975</u> 31596	<u>31202</u> 30845
<u>6401-0302-0710</u> 1308-0303-1010	на ток до 200 А	шт.	<u>36879</u> 34952	<u>35965</u> 34466	<u>34030</u> 33653
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателей магнитных общего назначения,				
<u>6401-0302-0711</u> 1308-0303-1011	на ток до 40 А	шт.	<u>19905</u> 18737	<u>19347</u> 18432	<u>18168</u> 17939
<u>6401-0302-0712</u> 1308-0303-1012	на ток до 100 А	шт.	<u>26625</u> 24875	<u>25792</u> 24427	<u>24033</u> 23683
<u>6401-0302-0713</u> 1308-0303-1013	на ток до 160 А	шт.	<u>29600</u> 27692	<u>28696</u> 27213	<u>26776</u> 26405
<u>6401-0302-0714</u> 1308-0303-1014	на ток до 200 А	шт.	<u>29689</u> 27781	<u>28785</u> 27301	<u>26863</u> 26494
	Подгруппа 6401-0302-08 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, пускателей ручных				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0302-0801</u> 1308-0303-1101	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, пускателя ручного общего назначения отдельно стоящего, на ток до 25 А	шт.	<u>20006</u> 18794	<u>19425</u> 18479	<u>18198</u> 17964
<u>6401-0302-0802</u> 1308-0303-1102	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателя ручного общего назначения отдельно стоящего, на ток до 25 А	шт.	<u>17340</u> 16146	<u>16766</u> 15835	<u>15553</u> 15326
	Подгруппа 6401-0302-09 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, постов управления кнопочных				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, поста управления кнопочного общего назначения,				
<u>6401-0302-0901</u> 1308-0303-1201	количество элементов поста до 3	шт.	<u>19013</u> 17875	<u>18471</u> 17587	<u>17324</u> 17099
<u>6401-0302-0902</u> 1308-0303-1202	количество элементов поста до 9	шт.	<u>25459</u> 23751	<u>24646</u> 23320	<u>22925</u> 22587
<u>6401-0302-0903</u> 1308-0303-1203	количество элементов поста до 16	шт.	<u>32160</u> 29863	<u>31070</u> 29286	<u>28761</u> 28302
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, поста управления кнопочного общего назначения,				
<u>6401-0302-0904</u> 1308-0303-1204	количество элементов поста до 3	шт.	<u>16730</u> 15598	<u>16188</u> 15300	<u>15036</u> 14822
<u>6401-0302-0905</u> 1308-0303-1205	количество элементов поста до 6	шт.	<u>16796</u> 15664	<u>16254</u> 15366	<u>15102</u> 14888
<u>6401-0302-0906</u> 1308-0303-1206	количество элементов поста до 9	шт.	<u>23137</u> 21435	<u>22324</u> 20994	<u>20598</u> 20271
<u>6401-0302-0907</u> 1308-0303-1207	количество элементов поста до 16	шт.	<u>29602</u> 27330	<u>28519</u> 26747	<u>26220</u> 25779
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, постов управления кнопочных общего назначения,				
<u>6401-0302-0910</u> 1308-0303-1210	количество элементов поста до 3	шт.	<u>10399</u> 9834	<u>10127</u> 9683	<u>9550</u> 9445
<u>6401-0302-0911</u> 1308-0303-1211	количество элементов поста до 6	шт.	<u>16864</u> 15730	<u>16322</u> 15436	<u>15172</u> 14954
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, постов управления кнопочных общего назначения,				
<u>6401-0302-0912</u> 1308-0303-1212	количество элементов поста до 3	пост	<u>9223</u> 8660	<u>8952</u> 8507	<u>8375</u> 8272
<u>6401-0302-0913</u> 1308-0303-1213	количество элементов поста до 6	шт.	<u>15600</u> 14467	<u>15059</u> 14172	<u>13909</u> 13692
	Подгруппа 6401-0302-10 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, переключателей универсальных				
<u>6401-0302-1001</u> 1308-0303-1401	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, переключателя универсального пылеводозащищенного, количество секций до 4	шт.	<u>16594</u> 15481	<u>16054</u> 15187	<u>14928</u> 14717
	Подгруппа 6401-0302-11 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контроллеров кулачковых				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0302-1101</u> 1308-0303-1601	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, контроллера кулачкового, постоянный или переменный ток до 63 А	шт.	<u>131107</u> 128854	<u>129972</u> 128226	<u>127710</u> 127268
	Подгруппа 6401-0302-12 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, командоаппаратов кулачковых				
<u>6401-0302-1201</u> 1308-0303-1701	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, командоаппарата кулачкового регулируемого без редуктора, количество цепей до 2	шт.	<u>8383</u> 7809	<u>8107</u> 7656	<u>7528</u> 7418
	Подгруппа 6401-0302-13 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, реостатов установочных и возбуждения				
<u>6401-0302-1302</u> 1308-0303-2002	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, реостата постоянного тока пускового или пускорегулирующего; регулятора возбуждения или установочного с ручным приводом, масса до 25 кг	шт.	<u>12036</u> 11445	<u>11752</u> 11285	<u>11157</u> 11043
<u>6401-0302-1305</u> 1308-0303-2005	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, реостата постоянного тока пускового или пускорегулирующего; регулятора возбуждения или установочного с ручным приводом, масса до 25 кг	шт.	<u>26307</u> 25158	<u>25749</u> 24850	<u>24593</u> 24370
	Подгруппа 6401-0302-14 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, коробок (ящиков) с зажимами для кабеля или провода				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 6 мм ² ,				
<u>6401-0302-1401</u> 1308-0303-2501	количество зажимов до 10	шт.	<u>23154</u> 21486	<u>22344</u> 21041	<u>20652</u> 20341
<u>6401-0302-1402</u> 1308-0303-2502	количество зажимов до 20	шт.	<u>33791</u> 31531	<u>32707</u> 30929	<u>30400</u> 29979
<u>6401-0302-1403</u> 1308-0303-2503	количество зажимов до 32	шт.	<u>46860</u> 43436	<u>45229</u> 42553	<u>41763</u> 41100
<u>6401-0302-1404</u> 1308-0303-2504	Добавлять за каждый последующий зажим сверх 32 к норме 6401-0302-1403	шт.	<u>6362</u> 5792	<u>6092</u> 5650	<u>5518</u> 5405
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 10 мм ² ,				
<u>6401-0302-1405</u> 1308-0303-2505	количеством зажимов до 4	шт.	<u>16971</u> 15865	<u>16431</u> 15560	<u>15300</u> 15101
<u>6401-0302-1406</u> 1308-0303-2506	количеством зажимов до 6	шт.	<u>23515</u> 21828	<u>22698</u> 21379	<u>20991</u> 20673
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечением до 16 мм ² ,				
<u>6401-0302-1407</u> 1308-0303-2507	количеством зажимов до 4	шт.	<u>24489</u> 22804	<u>23673</u> 22348	<u>21963</u> 21650
<u>6401-0302-1408</u> 1308-0303-2508	количеством зажимов до 6	шт.	<u>33230</u> 30984	<u>32143</u> 30384	<u>29872</u> 29446

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечением до 32 мм ² ,				
<u>6401-0302-1409</u> <u>1308-0303-2509</u>	количеством зажимов до 4	шт.	<u>33320</u> 31075	<u>32233</u> 30476	<u>29962</u> 29537
<u>6401-0302-1410</u> <u>1308-0303-2510</u>	количеством зажимов до 6	шт.	<u>33956</u> 31690	<u>32862</u> 31088	<u>30576</u> 30142
	Подгруппа 6401-0302-15 Установка кожухов металлических для защиты вводов и электрооборудования				
<u>6401-0302-1501</u> <u>1308-0303-2517</u>	Установка кожуха металлического для защиты вводов и электрооборудования	кг	<u>7569</u> 7027	<u>7310</u> 6892	<u>6766</u> 6661
	Группа 6401-0303 Монтаж устройств низковольтных комплектных				
	Подгруппа 6401-0303-01 Монтаж щитов собираемых из отдельных блоков				
	Монтаж щита, собираемого из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов, глубина до 800 мм,				
<u>6401-0303-0101</u> <u>1308-0304-0101</u>	открытого исполнения	м	<u>261216</u> 247979	<u>254958</u> 243743	<u>241485</u> 239053
<u>6401-0303-0102</u> <u>1308-0304-0102</u>	шкафного исполнения	м	<u>279726</u> 265065	<u>272857</u> 260366	<u>258034</u> 255266
	Подгруппа 6401-0303-02 Монтаж щитов заводского исполнения				
	Монтаж щита заводского исполнения однорядного или двухрядного				
<u>6401-0303-0201</u> <u>1308-0304-0103</u>	открытого исполнения, глубина до 800 мм	шт.	<u>56818</u> 52234	<u>54695</u> 50955	<u>50187</u> 49196
<u>6401-0303-0202</u> <u>1308-0304-0104</u>	шкафного исполнения, глубина до 600 мм	шт.	<u>56134</u> 51701	<u>54125</u> 50454	<u>49844</u> 48824
<u>6401-0303-0203</u> <u>1308-0304-0105</u>	шкафного исполнения, глубина до 800 мм	шт.	<u>66771</u> 61467	<u>64365</u> 59969	<u>59227</u> 58024
	Подгруппа 6401-0303-03 Монтаж блоков управления и распределительных пунктов (шкафов) высотой до 1700 мм				
	Монтаж блока управления открытого исполнения, высота и ширина до 1000x800 мм,				
<u>6401-0303-0301</u> <u>1308-0304-0201</u>	устанавливаемого на стене	шт.	<u>34372</u> 32958	<u>33696</u> 32528	<u>32251</u> 31993
<u>6401-0303-0302</u> <u>1308-0304-0202</u>	устанавливаемого на металлическом основании	шт.	<u>16327</u> 14902	<u>15672</u> 14561	<u>14289</u> 13965
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене,				
<u>6401-0303-0303</u> <u>1308-0304-0203</u>	высота и ширина до 600x600 мм	шт.	<u>33476</u> 32133	<u>32827</u> 31722	<u>31443</u> 31208
<u>6401-0303-0304</u> <u>1308-0304-0204</u>	высота и ширина до 1200x1000 мм	шт.	<u>56318</u> 54041	<u>55246</u> 53373	<u>52964</u> 52513
<u>6401-0303-0305</u> <u>1308-0304-0205</u>	высота и ширина до 1700x1100 мм	шт.	<u>63139</u> 60798	<u>62037</u> 60098	<u>59691</u> 59226
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу,				
<u>6401-0303-0306</u> <u>1308-0304-0206</u>	высота и ширина до 1200x1000 мм	шт.	<u>56339</u> 54022	<u>55260</u> 53383	<u>52977</u> 52484
<u>6401-0303-0307</u> <u>1308-0304-0207</u>	высота и ширина до 1700x1100 мм	шт.	<u>71475</u> 68366	<u>70030</u> 67513	<u>66973</u> 66308
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише,				
<u>6401-0303-0308</u> <u>1308-0304-0208</u>	высота и ширина до 700x850 мм	шт.	<u>27861</u> 26504	<u>27214</u> 26116	<u>25838</u> 25581

Окончание таблицы

1	2	3	4	5	6
6401-0303-0309 1308-0304-0209	высота и ширина до 1300x850 мм	шт.	<u>41848</u> 40294	<u>41120</u> 39849	<u>39580</u> 39257
	Подгруппа 6401-0303-04 Установка пультов и шкафов управления				
	Установка пульта управления напольного, высота до 1200 мм,				
6401-0303-0401 1308-0304-0301	глубина и ширина по фронту до 700x600 мм	шт.	<u>22960</u> 21104	<u>22124</u> 20595	<u>20365</u> 19908
6401-0303-0402 1308-0304-0302	глубина и ширина по фронту до 700x1000 мм	шт.	<u>27285</u> 25131	<u>26329</u> 24521	<u>24299</u> 23766
6401-0303-0403 1308-0304-0303	Установка вставки пульта управления углового напольного, глубиной до 700 мм	шт.	<u>16226</u> 14970	<u>15676</u> 14610	<u>14520</u> 14183
	Установка шкафа (пульта) управления навесного				
6401-0303-0404 1308-0304-0304	высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт.	<u>17500</u> 16044	<u>16818</u> 15625	<u>15347</u> 15070
6401-0303-0405 1308-0304-0305	высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм	шт.	<u>19445</u> 17853	<u>18708</u> 17391	<u>17118</u> 16800
6401-0303-0406 1308-0304-0306	высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм	шт.	<u>20916</u> 19220	<u>20140</u> 18731	<u>18460</u> 18110
	Подгруппа 6401-0303-05 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах				
	Разводка по устройствам и подключение жил кабеля или провод,				
6401-0303-0501 1308-0304-0401	сечение до 10 мм ²	жила	<u>1036</u> 946	<u>993</u> 924	<u>903</u> 885
6401-0303-0502 1308-0304-0402	сечение до 16 мм ²	жила	<u>2004</u> 1828	<u>1921</u> 1785	<u>1745</u> 1709
6401-0303-0503 1308-0304-0403	сечение до 35 мм ²	жила	<u>2328</u> 2128	<u>2234</u> 2079	<u>2035</u> 1993
6401-0303-0504 1308-0304-0404	сечение до 70 мм ²	жила	<u>2755</u> 2517	<u>2643</u> 2459	<u>2407</u> 2357
6401-0303-0505 1308-0304-0405	сечение до 95 мм ²	жила	<u>3583</u> 3275	<u>3437</u> 3198	<u>3129</u> 3065
6401-0303-0506 1308-0304-0406	сечение до 120 мм ²	жила	<u>4261</u> 3889	<u>4086</u> 3798	<u>3715</u> 3640
6401-0303-0507 1308-0304-0407	сечение до 150 мм ²	жила	<u>4605</u> 4203	<u>4416</u> 4105	<u>4015</u> 3933
6401-0303-0508 1308-0304-0408	сечение до 185 мм ²	жила	<u>5256</u> 4807	<u>5044</u> 4696	<u>4596</u> 4505
6401-0303-0509 1308-0304-0409	сечение до 240 мм ²	жила	<u>6029</u> 5519	<u>5788</u> 5393	<u>5280</u> 5173
	Подгруппа 6401-0303-06 Установка приборов и аппаратов, снятых перед транспортировкой				
6401-0303-0601 1308-0304-0501	Установка прибора или аппарата	шт.	<u>6874</u> 6255	<u>6580</u> 6102	<u>5957</u> 5834
	Установка блока резистора (ящик сопротивлений),				
6401-0303-0602 1308-0304-0502	масса до 15 кг	шт.	<u>7729</u> 7054	<u>7414</u> 6890	<u>6747</u> 6604
6401-0303-0603 1308-0304-0503	масса до 40 кг	шт.	<u>8457</u> 7726	<u>8122</u> 7551	<u>7411</u> 7245
6401-0303-0604 1308-0304-0504	масса до 50 кг	шт.	<u>9066</u> 8304	<u>8720</u> 8123	<u>7984</u> 7807
6401-0303-0605 1308-0304-0505	масса до 60 кг	шт.	<u>9373</u> 8586	<u>9017</u> 8400	<u>8262</u> 8076

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер**

**ҚҰРЫЛЫС-МОНТАЖ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН
ДАРА СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАР**

ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2024

**4-жинақ. Энергетикалық құрылыс.
1-шығарылым. Электрмен жабықтаудың сыртқы желілері
Өзгерістер мен толықтырулар. 1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 × 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства**

**ЕДИНИЧНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ
НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**

НДЦС РК 8.04-03-2024

**Сборник 4. Энергетическое строительство.
Выпуск 1. Наружные сети энергоснабжения
Изменения и дополнения. Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 × 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная